


EN

# LAMLAMCK

## LED Flood Light with Motion Sensor



Manufacturer: shenzhenshijintengershangmaoyouxiangongsi  
Address: shenzhenshifutianqushatoujiedaotiananshequtairanwulu  
4haotianzhandashasancengF2.6-3D323A  
+8613435771837  
jintengeramz@163.com

EU

REP

SUCCESS COURIER SL  
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,  
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

CE

RoHS


REACH

MADE IN CHINA

EN

# LAMLAMCK

## LED Flood Light with Motion Sensor



Warning/Notice:

- This lamp is a Class 1 luminaire and should be properly grounded; grounding is mandatory.
- Turn off the power before installation or maintenance. Installation should be performed by a qualified electrician.
- Select the power cable according to the actual power requirements and use separate phases for power distribution.
- The lamp should be installed in locations that are out of reach to avoid accidental contact.
- Do not touch or install the lamp when it is in contact with water. Avoid touching the lamp while in use to prevent burns.
- To ensure proper operation and prevent water stains, the sensor position of the motion detector must face downward.
- Do not stare directly at the illuminated light for prolonged periods.
- The lamp is designed for rainproof and moisture-proof use only and should not be submerged in water, as this may cause electrical leakage.
- The lamp source and external cables of this lamp are non-replaceable; when the light source reaches the end of its life or the cable is damaged, the entire lamp should be replaced.


Product Components and Structure Diagram

- LED Chips
- Reflective Film
- Glass Cover
- Metal Bracket
- Motion Sensor

EN

# LAMLAMCK

## LED Flood Light with Motion Sensor



Blue Cable: Neutral Wire  
Yellow-Green Cable: Ground Wire  
Brown/Red Cable: Live Wire

PRODUCT SPECIFICATION

| Model          | Power | Luminous Flux | Input Voltage | Cable Length | Installation Height | Lighting Range | Product Dimensions (CM) | Product Weight (KG) |
|----------------|-------|---------------|---------------|--------------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|
| JN-C15-G1-50W  | 50W   | 5000LM        | AC 220V-240V  | 50cm         | 3-5m                | 30-50m*        | 17*18.5*14              | 0.52                |
| JN-C15-G1-100W | 100W  | 10000LM       | AC 220V-240V  | 50cm         | 4-6m                | 50-100m*       | 23.2*27*14.5            | 0.83                |

Colour Temperature: 6500K  
Frequency: 50Hz  
Material: Aluminum + Tempered Glass + Iron  
Waterproof Rating: IP66  
Operating Temperature: -20~40°C  
LED Type: SMD2835 LED Chips


Installation Instructions

- Turn off the power.
- Confirm the drilling distance.
- Install the bracket and tighten the screws (screws not included).
- Connect the power cables of the lamp (waterproof junction box not included).
- Adjust the lighting and sensor angles as needed.
- Turn on the power.
- Enjoy your lighting.

EN

# LAMLAMCK

## LED Flood Light with Motion Sensor



Sensor Function Description

1. LUX  
• When the knob points to "☀️", the sensor will trigger the light during both day and night.  
• When the knob points to "🌙", the sensor will only trigger the light at night and will not function during the day.

2. SENS  
• When the knob points to "→", the product sensitivity is at its minimum.  
• When the knob points to "←", the product sensitivity is at its maximum.

3. TIME  
• When the knob points to "→", the illumination time is 5 seconds.  
• When the knob points to "←", the illumination time is 12 minutes.  
Demonstration of LUX knob points to "☀️", SENS knob points to "←", TIME knob points to "→".

Manual Mode

Manual mode is suitable for customers who require the light to operate continuously for extended periods.


1. Activating Manual Mode: Turn the power off and on twice within 2 seconds. That is, turn off the power, turn it on, turn it off again, and turn it on again. After the light flashes, manual mode will be activated. The light will stay on continuously. After 5 hours and 30 minutes of continuous operation, the product will automatically deactivate this mode and return to sensor mode.

2. Exiting Manual Mode Early: To exit manual mode prematurely, power down the light for 10-30 seconds and then restart it. Alternatively, perform the power off and on sequence twice consecutively. The product will revert to sensor mode.

EN

# LAMLAMCK

## LED Flood Light with Motion Sensor



Sensor Installation

Frequently Asked Questions (FAQ)


- What should I do if the floodlight fails to illuminate?  
This product requires professional installation by an electrician to ensure proper installation and cable connections.
- Is the sensor a twilight sensor?  
This product uses a motion sensor, not a twilight sensor.
- What should I do if the floodlight cannot be completely turned off and remains faintly lit for a long time?  
Please switch the positive and negative poles of the cable to ensure that the live wire of the fixture is completely disconnected from the mains.
- Does the floodlight come with a plug?  
This product does not include a plug.
- What should I do if the sensor sensitivity is poor?  
Ensure that the operating environment temperature is not too high and that there are no obstructions blocking the sensor.
- What should I do if there's a problem with the lamp I received?  
If you receive a defective or malfunctioning product, please contact our customer service. Our after-sales team will promptly assist you in resolving any product issues.

Contact Email: jintengeramz@163.com

DE

# LAMLAMCK

## LED Strahler mit Bewegungsmelder



Hersteller: shenzhenshijintengershangmaoyouxiangongsi  
Adresse: shenzhenshifutianqushatoujiedaotiananshequtairanwulu  
4haotianzhandashasancengF2.6-3D323A  
+8613435771837  
jintengeramz@163.com

EU

REP

SUCCESS COURIER SL  
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,  
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

CE

RoHS


REACH

MADE IN CHINA

DE

# LAMLAMCK

## LED Strahler mit Bewegungsmelder



Warnung/Hinweis:

- Diese Leuchte ist eine Leuchte der Schutzklasse 1 und muss ordnungsgemäß geerdet sein; die Erdung ist zwingend erforderlich.
- Schalten Sie vor der Installation oder Wartung die Stromversorgung aus.
- Die Installation sollte von einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
- Wählen Sie das Stromkabel entsprechend der tatsächlichen Leistungsanforderungen und verwenden Sie getrennte Phasen für die Stromverteilung.
- Der Produkt sollte an Orten installiert werden, die außerhalb der Reichweite von Personen liegen, um versehentlichen Kontakt zu vermeiden.
- Berühren oder installieren Sie die Leuchte nicht, wenn sie mit Wasser in Berührung kommt. Vermeiden Sie es, die Leuchte während des Betriebs zu berühren, um Verbrennungen zu verhindern.
- Um einen ordnungsgemäßen Betrieb und die Vermeidung von Wasserflecken zu gewährleisten, muss die Sensorfläche des Bewegungssensors nach unten gerichtet.
- Blicken Sie nicht längere Zeit direkt in das eingeschaltete Licht.
- Die Leuchte ist nur für regen- und feuchtigkeitsgeschützte Anwendungen vorgesehen und darf nicht in Wasser eingetaucht werden, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Die Lichtquelle und die externen Kabel dieser Leuchte sind nicht austauschbar; wenn die Lichtquelle das Ende ihrer Lebensdauer erreicht oder das Kabel beschädigt ist, sollte die gesamte Leuchte ersetzt werden.


Produktkomponenten und Strukturdiagramm

- LED-Chips
- Reflexionsfolie
- Glasabdeckung
- Metallhalterung
- Bewegungsmelder

DE

# LAMLAMCK

## LED Strahler mit Bewegungsmelder



Blaues Kabel: Neutralleiter  
Gelb/Gelb-grünes Kabel: Schutzleiter  
Braun-rot Kabel: Außenleiter

Produktparameter

| Modell         | Leistung | Lichtleistung | Eingangsspannung | Kabellänge | Installationshöhe | Beleuchtungsreichweite | Produktabmessungen (CM) | Produktgewicht (KG) |
|----------------|----------|---------------|------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------|---------------------|
| JN-C15-G1-50W  | 50W      | 5000LM        | 220V-240V        | 50cm       | 3-5m              | 30-50m*                | 17*18.5*14              | 0.52                |
| JN-C15-G1-100W | 100W     | 10000LM       | 220V-240V        | 50cm       | 4-6m              | 50-100m*               | 23.2*27*14.5            | 0.83                |

Farbe: 6500K  
Wirkfrequenz: 50Hz  
Material: Aluminium + Hartglas + Eisen  
Wasserdichtungsgrad: IP66  
Betriebsbereich: -20~40°C  
LED-Typ: SMD2835 LED-Chips


Installationsanleitung

- Schneiden Sie die Stromversorgung aus.
- Bestimmen Sie den Bohrpunkt und bohren Sie das Loch.
- Installieren Sie die Halterung und ziehen Sie die Schrauben fest (Schrauben nicht enthalten).
- Verbinden Sie die Stromkabel der Lampe (wasserdichte Anschlussdose nicht enthalten).
- Passen Sie den Beleuchtungs- und Sensorwinkel nach Bedarf an.
- Schalten Sie die Stromversorgung ein.
- Genießen Sie Ihre Beleuchtung.

DE

# LAMLAMCK

## LED Strahler mit Bewegungsmelder



Beschreibung der Sensorfunktionen

1. LUX  
• Wenn der Knopf auf "☀️" zeigt, löst der Sensor das Licht sowohl bei Tag als auch bei Nacht aus.  
• Wenn der Knopf auf "🌙" zeigt, löst der Sensor das Licht nur bei Nacht aus und funktioniert tagsüber nicht.

2. SENS  
• Wenn der Knopf auf "→" zeigt, ist die Empfindlichkeit des Produkts am geringsten.  
• Wenn der Knopf auf "←" zeigt, ist die Empfindlichkeit des Produkts am höchsten.

3. TIME  
• Wenn der Knopf auf "→" zeigt, beträgt die Beleuchtungszeit 5 Sekunden.  
• Wenn der Knopf auf "←" zeigt, beträgt die Beleuchtungszeit 12 Minuten.  
Demonstration des LUX-Knopfs auf "☀️", SENS-Knopf auf "←", TIME-Knopf auf "→".

Manueller Modus


Der manuelle Modus ist für Kunden geeignet, die die Leuchte über längere Zeiträume kontinuierlich betreiben möchten.

1. Aktivierung des manuellen Modus: Schalten Sie innerhalb von 2 Sekunden zweimal die Stromversorgung aus und wieder ein. Das heißt, schalten Sie die Stromversorgung aus, schalten Sie sie ein, schalten Sie sie aus und schalten Sie sie erneut ein. Nachdem das Licht blinkt hat, wird der manuelle Modus aktiviert. Das Licht bleibt kontinuierlich eingeschaltet. Nach 5 Stunden und 30 Minuten kontinuierlicher Betriebszeit wird der Modus automatisch deaktiviert und das Produkt kehrt in den Sensormodus zurück.

DE

# LAMLAMCK

## LED Strahler mit Bewegungsmelder



Sensorinstallation

Häufig gestellte Fragen (FAQ)


- Was soll ich tun, wenn die Flutlichtlampe nicht angeht?  
Dieses Produkt erfordert eine professionelle Installation durch einen Elektriker, um sicherzustellen, dass die Installation und Kabelverbindungen ordnungsgemäß sind.
- Ist der Sensor ein Dämmerungssensor?  
Dieses Produkt verwendet einen Bewegungssensor und keinen Dämmerungssensor.
- Was soll ich tun, wenn das Flutlicht nicht vollständig ausgeschaltet werden kann und lange Zeit schwach leuchtet?  
Bitte tauschen Sie die positiven und negativen Pole des Kabels aus, um sicherzustellen, dass der Außenleiter der Leuchte vollständig vom Hauptstromnetz getrennt ist.
- Hat das Flutlicht eine Steckdose?  
Dieses Produkt enthält keine Steckdose.
- Was soll ich tun, wenn die Sensorempfindlichkeit schlecht ist?  
Stellen Sie sicher, dass die Umgebungstemperatur nicht zu hoch ist und keine Hindernisse den Sensor blockieren.
- Was soll ich tun, wenn es Probleme mit der Leuchte bei Erhalt gibt?  
Wenn Sie ein defektes oder fehlerhaftes Produkt erhalten, kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst. Unser Support-Team wird Ihnen schnell helfen, alle Produktprobleme zu lösen.

Kontakt E-Mail: jintengeramz@163.com

FR

# LAMLAMCK

## Projecteur LED Extérieur Detecteur de Mouvement



Fabricant: shenzhenshijintengershangmaoyouxiangongsi  
Adresse: shenzhenshifutianqushatoujiedaotiananshequtairanwulu  
4haotianzhandashasancengF2.6-3D323A  
+8613435771837  
jintengeramz@163.com

EU

REP

SUCCESS COURIER SL  
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,  
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

CE

RoHS


REACH

Fabrique en Chine

FR

# LAMLAMCK

## Projecteur LED Extérieur Detecteur de Mouvement



Avertissement/AVIS:

- Cet appareil est un appareil de classe 1 et doit être correctement mis à la terre; la mise à la terre est obligatoire.
- Couper le courant avant l'installation ou l'entretien. L'installation doit être effectuée par un électricien qualifié.
- Sélectionner le câble d'alimentation en fonction des besoins réels en électricité et utiliser des phases distinctes pour les distributions de l'électricité.
- Le produit doit être installé dans des endroits hors de portée des personnes afin d'éviter tout contact accidentel.
- Ne pas toucher ou installer le projecteur lorsqu'il est en contact avec de l'eau. Évitez de toucher l'appareil en cours d'utilisation pour éviter les brûlures.
- Pour garantir un fonctionnement correct et éviter les taches d'eau, la surface du capteur du détecteur de mouvement doit être orientée vers le bas.
- Ne pas fixer directement la lumière pendant des périodes prolongées.
- L'appareil est conçu pour résister à la pluie et à l'humidité et ne doit pas être immergé dans l'eau, sous peine de provoquer des fuites électriques.
- La source lumineuse et les câbles externes de ce projecteur ne sont pas remplaçables; lorsque la source lumineuse arrive en fin de vie ou que le câble est endommagé, l'ensemble du projecteur doit être remplacé.

Composants du produit et diagramme de structure

- Puces LED
- Film Réflectissant
- Couvercle en Verre
- Support Métallique
- Détecteur de Mouvement

FR

# LAMLAMCK

## Projecteur LED Extérieur Detecteur de Mouvement



Câble Bleu: Neutre  
Câble Jaune/Jaune-vert: Terre  
Câble Brun-rouge: Phase

SPECIFICATION DU PRODUIT

| Modèle         | Puissance | Efficacité lumineuse | Tension      | Longueur du câble | Hauteur d'installation | Gamme d'éclairage | Dimensions du produit (CM) | Poids de l'article (KG) |
|----------------|-----------|----------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------------|
| JN-C15-G1-50W  | 50W       | 5000LM               | AC 220V-240V | 50cm              | 3-5m                   | 30-50m*           | 17*18.5*14                 | 0.52                    |
| JN-C15-G1-100W | 100W      | 10000LM              | AC 220V-240V | 50cm              | 4-6m                   | 50-100m*          | 23.2*27*14.5               | 0.83                    |

Fréquence: 50Hz  
Matériau: Aluminium + Verre trempé + Fer  
Niveau de résistance à l'eau: IP66  
Température de fonctionnement: -20~40°C  
Type de LED: SMD2835 Puces LED


Instructions d'installation

- Couper l'alimentation.
- Confirmer la distance de perçage et percer les trous.
- Installer le support et serrer les vis (vis non incluses).
- Connecter les câbles d'alimentation de la lampe (boîte de jonction étanche non incluse).
- Ajuster l'éclairage et les angles du capteur si nécessaire.
- Mettre l'appareil sous tension.
- Profitez de l'éclairage.

FR

# LAMLAMCK

## Projecteur LED Extérieur Detecteur de Mouvement



Detecteur de Mouvement Fonction Description

1. LUX  
• Lorsque le bouton pointe sur "☀️", le capteur déclenche la lumière aussi bien le jour que la nuit.  
• Lorsque le bouton pointe sur "🌙", le capteur ne déclenche la lumière que la nuit et ne fonctionne pas le jour.

2. SENS  
• Lorsque le bouton pointe vers "→", la sensibilité du produit est à son minimum.  
• Lorsque le bouton pointe vers "←", la sensibilité du produit est maximale.

3. TIME  
• Lorsque le bouton pointe sur "→", la durée d'éclairage est de 5 secondes.  
• Lorsque le bouton pointe sur "←", la durée d'éclairage est de 12 minutes.  
Démonstration du bouton LUX pointe vers "☀️", bouton SENS pointe vers "←", bouton TIME pointe vers "→".

Mode manuel


Le mode manuel convient aux clients qui souhaitent que le projecteur fonctionne en continu pendant de longues périodes.

1. Activation du mode manuel: Eteignez et rallumez l'appareil deux fois en l'espace de 2 secondes. Autrement dit, éteignez l'appareil, allumez-le, éteignez-le et rallumez-le. Une fois que le voyant clignote, le mode manuel est activé. La lumière reste allumée en permanence. Après 5 heures et 30 minutes de fonctionnement continu, le produit désactive automatiquement ce mode et revient au mode détecteur de mouvement.

FR

# LAMLAMCK

## Projecteur LED Extérieur Detecteur de Mouvement



Foire Aux Questions (FAQ)


- Que dois-je faire si le projecteur ne s'allume pas?  
Ce produit doit être installé par un électricien afin de garantir une installation et des connexions de câbles correctes.
- Le produit est-il un capteur crépusculaire?  
Ce produit utilise un détecteur de mouvement, pas un détecteur crépusculaire.
- Que dois-je faire si le projecteur ne peut pas être complètement éteint et reste faiblement éclairé pendant une longue période?  
Veuillez inverser les pôles positif et négatif du câble afin de vous assurer que le phase câble de l'appareil est complètement déconnecté du réseau.
- Le projecteur est-il équipé d'une prise de courant?  
Ce produit n'est pas équipé d'une prise de courant.
- Il faut éteindre la lumière, mais la sensibilité du capteur est faible?  
Assurez-vous que la température de l'environnement de travail n'est pas trop élevée et qu'il n'y a aucun obstacle ne bloque le capteur.
- Que dois-je faire si la lumière présente un problème à la réception?  
Si vous recevez un produit défectueux ou fonctionnant mal, veuillez contacter notre service client. Notre équipe d'assistance vous aidera rapidement à résoudre tout problème lié au produit.

Email de contact: jintengeramz@163.com

IT

# LAMLAMCK

## Faro LED con Sensore di Movimento



Fabbricante: shenzhenshijintengershangmaoyouxiangongsi  
Indirizzo: shenzhenshifutianqushatoujiedaotiananshequtairanwulu  
4haotianzhandashasancengF2.6-3D323A  
+8613435771837  
jintengeramz@163.com

EU

REP

SUCCESS COURIER SL  
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,  
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

CE

RoHS


REACH

Prodotto in Cina

IT

# LAMLAMCK

## Faro LED con Sensore di Movimento



Avvertenze/Avviso:

- Questo faro LED è un apparecchio di Classe 1 e deve essere correttamente collegato a terra; la messa a terra è obbligatoria.
- Spegnere l'alimentazione prima di procedere all'installazione o alla manutenzione. L'installazione deve essere eseguita da un elettricista qualificato.
- Selezionare il cavo di alimentazione in base ai requisiti di alimentazione effettivi e utilizzare fasi separate per la distribuzione dell'alimentazione.
- Faro LED deve essere installato in luoghi non raggiungibili per evitare contatti accidentali.
- Non toccare o installare l'apparecchio quando è in contatto con l'acqua. Evitare di toccare l'apparecchio durante l'uso per evitare ustioni.
- Per garantire un funzionamento corretto e evitare macchie d'acqua, la superficie del sensore del rilevatore di movimento deve essere rivolta verso il basso.
- Non fissare direttamente la luce illuminata per periodi prolungati.
- L'apparecchio è progettato solo per essere utilizzato a prova di pioggia e umidità e non deve essere immerso nell'acqua, poiché ciò potrebbe causare perdite elettriche.
- La sorgente luminosa e i cavi esterni di questo apparecchio non sono sostituibili; quando la sorgente luminosa raggiunge la fine della sua vita utile o il cavo è danneggiato, l'intero apparecchio deve essere sostituito.

Componenti del prodotto e diagramma della struttura

- Chip LED
- Pellicola Riflettente
- Copertura in Vetro
- Staffa in Metallo
- Sensore di Movimento

IT

# LAMLAMCK

## Faro LED con Sensore di Movimento



Cavo Blu: Neutro  
Cavo Giallo/Giallo-verde: Terra  
Cavo Rosso-marrone: Fase

SPECIFICHE DI PRODOTTO

| Modello        | Wattaggio | Emissione luminosa | Tensione     | Longhezza del cavo | Altezza di installazione | Gamma di illuminazione | Dimensioni dell'articolo (CM) | Peso dell'articolo (KG) |
|----------------|-----------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| JN-C15-G1-50W  | 50W       | 5000LM             | AC 220V-240V | 50cm               | 3-5m                     | 30-50m*                | 17*18.5*14                    | 0.52                    |
| JN-C15-G1-100W | 100W      | 10000LM            | AC 220V-240V | 50cm               | 4-6m                     | 50-100m*               | 23.2*27*14.5                  | 0.83                    |

Temperatura del Colore: 6500K  
Frequenza: 50Hz  
Materiale: Aluminium + Verre trempé + Ferro  
Livello di Resistenza all'Acqua: IP66  
Température de Fonctionnement: -20~40°C  
Type LED: Chip LED SMD2835


Istruzioni per l'installazione

- Spegnere l'alimentazione.
- Confermare la distanza di foratura e praticare i fori.
- Installare la staffa e serrare le viti (viti non incluse).
- Collegare i cavi di alimentazione della lampada (scatola di giunzione impermeabile non inclusa).
- Regolare l'illuminazione e gli angoli del sensore secondo necessità.
- Accendere l'alimentazione.
- Goditi la tua illuminazione.

IT

# LAMLAMCK

## Faro LED con Sensore di Movimento



Descrizione della funzione del sensore

1. LUX  
• Quando la manopola punta su "☀️", il sensore attiverà la luce sia di giorno che di notte.  
• Quando la manopola punta su "🌙", il sensore attiverà la luce solo di notte e non funzionerà durante il giorno.

2. SENS  
• Quando la manopola punta su "→", la sensibilità del prodotto è al minimo.  
• Quando la manopola punta su "←", la sensibilità del prodotto è al massimo.

3. TIME  
• Quando la manopola punta su "→", il tempo di illuminazione è di 5 secondi.  
• Quando la manopola punta su "←", il tempo di illuminazione è di 12 minuti.  
Dimostrazione della manopola LUX punta verso "☀️", manopola SENS punta verso "←", manopola TIME punta verso "→".

Modalità manuale


La modalità manuale è adatta ai clienti che richiedono che l'apparecchio funzioni continuamente per periodi prolungati.

1. Attivazione della modalità manuale: spegni e riaccendi il dispositivo due volte entro 2 secondi. Cioè, spegni l'alimentazione, accendila, spegnila e riaccendila. Dopo che la luce lampeggia, verrà attivata la modalità manuale. La luce resterà accesa continuamente. Dopo 5 ore e 30 minuti di funzionamento continuo, il prodotto disattiverà automaticamente questa modalità e tornerà alla modalità sensore.

IT

# LAMLAMCK

## Faro LED con Sensore di Movimento



Installazione del sensore

Domande frequenti (FAQ)


- Cosa devo fare se il faro non si accende?  
Questo prodotto richiede l'installazione professionale da parte di un elettricista per garantire una corretta installazione e collegamento dei cavi.
- Il sensore è un sensore crepuscolare?  
Questo prodotto utilizza un sensore di movimento, non un sensore crepuscolare.
- Cosa devo fare se il faro non si spegne completamente e rimane debolmente acceso per lungo tempo?  
Si prega di invertire i poli positivo e negativo del cavo per garantire che il filo sotto tensione dell'alimentazione sia correttamente scollegato dalla rete elettrica.
- Il faro è dotato di presa di corrente?  
Questo prodotto non include una spina.
- Cosa devo fare se la sensibilità del sensore è scarsa?  
Assicurarsi che la temperatura dell'ambiente operativo non sia troppo elevata e che non vi siano ostacoli che bloccino il sensore.
- Cosa devo fare se si verifica un problema con la lampada al momento del ricevimento?  
Se ricevi un prodotto difettoso o malfunzionante, contatta il nostro servizio clienti. Il nostro team di supporto ti assisterà prontamente nella risoluzione di eventuali problemi relativi al prodotto.

Email di contatto: jintengeramz@163.com

ES

# LAMLAMCK

## Foco LED con Sensor de Movimiento



Fabricante: shenzhenshijintengershangmaoyouxiangongsi  
Dirección: shenzhenshifutianqushatoujiedaotiananshequtairanwulu  
4haotianzhandashasancengF2.6-3D323A  
+8613435771837  
jintengeramz@163.com

EU

REP

SUCCESS COURIER SL  
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,  
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

CE

RoHS


REACH

Hecho en china

ES

# LAMLAMCK

## Foco LED con Sensor de Movimiento



Advertencia/Aviso:

- Este dispositivo es un dispositivo de Clase 1 y debe estar conectado a tierra adecuadamente; la conexión a tierra es obligatoria.
- Asegure la alimentación antes de la instalación o mantenimiento. La instalación debe ser realizada por un electricista calificado.
- Seleccione el cable de alimentación según los requisitos de alimentación reales y utilice fases separadas para la distribución de energía.
- El dispositivo debe instalarse en lugares que estén fuera del alcance para evitar el contacto accidental.
- No toque ni instale el dispositivo cuando esté en contacto con el agua. Evite tocar el dispositivo mientras esté en uso para evitar quemaduras.
- Para garantizar un funcionamiento adecuado evitar manchas de agua, la superficie del sensor del detector de movimiento debe mirar hacia abajo.
- No mire directamente a la luz iluminada durante períodos prolongados.
- El dispositivo está diseñado para uso exclusivo a prueba de lluvia y humedad y no debe sumergirse en agua, ya que esto puede causar fugas eléctricas.
- La fuente de luz y los cables externos de este dispositivo no son reemplazables; Cuando la fuente de luz llega al final de su vida útil o el cable está dañado, se debe reemplazar todo el dispositivo.


Componentes del producto y diagrama de estructura

- Fichas LED
- Película reflectante
- Cubierta de vidrio
- Soporte metálico
- Sensor de movimiento

ES

# LAMLAMCK

## Foco LED con Sensor de Movimiento



Cable Azul: Neutro  
Cable Amarillo/amarillo-verde: Tierra  
Cable Marrón-rojo: Fase

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

| Modelo         | Potencia | Flujo luminoso | Tensión      | Longitud del cable | Altura de instalación | Gamma de iluminación | Dimensiones del artículo (CM) | Peso del artículo (KG) |
|----------------|----------|----------------|--------------|--------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|
| JN-C15-G1-50W  | 50W      | 5000LM         | AC 220V-240V | 50cm               | 3-5m                  | 30-50m*              | 17*18.5*14                    | 0.52                   |
| JN-C15-G1-100W | 100W     | 10000LM        | AC 220V-240V | 50cm               | 4-6m                  | 50-100m*             | 23.2*27*14.5                  | 0.83                   |

Temperatura del color: 6500K  
Frecuencia: 50Hz  
Material: Aluminio + Vidrio templado + Hierro  
Nivel de Resistencia al Agua: IP66  
Temperatura de funcionamiento: -20~40°C  
Tipo de LED: Chips LED SMD2835


Instrucciones de instalación

- Asegure la alimentación.
- Confirme la distancia de perforación y abra los agujeros.
- Instale el soporte y apriete los tornillos (los tornillos no están incluidos).
- Conecte los cables de alimentación de la lámpara (caja de conexiones impermeable no incluida).
- Ajuste los ángulos de iluminación y sensor según sea necesario.
- Encienda la alimentación.
- Disfrute de la iluminación.

ES

# LAMLAMCK

## Foco LED con Sensor de Movimiento



Descripción de la función del sensor

1. LUX  
• Cuando la perilla apunta a "☀️", el sensor activará la luz tanto de día como de noche.  
• Cuando la perilla apunta a "🌙", el sensor solo activará la luz durante la noche y no funcionará durante el día.

2. SENS  
• Cuando la perilla apunta a "→", la sensibilidad del producto está al mínimo.  
• Cuando el mando apunta a "←", la sensibilidad del producto está al máximo.

3. TIME  
• Cuando la perilla apunta a "→", el tiempo de iluminación es de 5 segundos.  
• Cuando la perilla apunta a "←", el tiempo de iluminación es de 12 minutos.  
Demostración del mando LUX apunta hacia "☀️", mando SENS apunta hacia "←", mando TIME apunta hacia "→".

Modo manual

El modo manual es adecuado para clientes que requieren que el dispositivo funcione de forma continua durante períodos prolongados.

1. Activación del modo manual: apague y encienda la alimentación dos veces en 2 segundos. Es decir, apagar, encender, apagar y volver a encender. Después de que la luz parpadee, se activará el modo manual. La luz permanecerá encendida continuamente. Después de 5 horas y 30 minutos de funcionamiento continuo, el producto desactivará automáticamente este modo y volverá al modo sensor.

2. Salir del modo manual antes de tiempo: Para salir del modo manual antes de tiempo, apague el dispositivo durante 10 a 30 segundos y luego reinicielo. Alternativamente, realice la secuencia de apagado encendido dos veces consecutivas. El producto volverá al modo sensor.

ES

# LAMLAMCK

## Foco LED con Sensor de Movimiento



Instalación de sensores

Preguntas Frecuentes (FAQ)


- ¿Qué debo hacer si el foco led no se enciende?  
Este producto requiere una instalación profesional por parte de un electricista para garantizar una instalación y conexiones de cables adecuadas.
- ¿Es el sensor un sensor crepuscular?  
Este producto utiliza un sensor de movimiento, no un sensor crepuscular.
- ¿Qué debo hacer si el foco led no se puede apagar por completo y permanece débilmente iluminado durante mucho tiempo?  
Cambia los polos positivo y negativo del cable para asegurarse de que el cable vivo del dispositivo esté completamente desconectado de la red eléctrica.
- ¿El foco led viene con un enchufe?  
Este producto no incluye enchufe.
- ¿Qué debo hacer si la sensibilidad del sensor es mala?  
Asegúrese de que la temperatura del entorno operativo no sea demasiado alta y que no haya obstrucciones que bloqueen el sensor.
- ¿Qué debo hacer si hay un problema con la foco led al recibirla?  
Cambia los polos positivo y negativo del cable para asegurarse de que el cable vivo del dispositivo esté completamente desconectado de la red eléctrica.

Correo electrónico de contacto: jintengeramz@163.com

NL

# LAMLAMCK

## LED-spot met Bewegingsmelder



Fabrikant: shenzhenshijintengershangmaoyouxiangongsi  
Adres: shenzhenshifutianqushatoujiedaotiananshequtairanwulu  
4haotianzhandashasancengF2.6-3D323A  
+8613435771837  
jintengeramz@163.com

EU

REP

SUCCESS COURIER SL  
CALLE RIO TORMES NUM. 1, PLANTA 1, DERECHA,  
OFICINA 3, Fuenlabrada, Madrid, 28947 Spain  
successservice2@hotmail.com

CE

RoHS


REACH

gemaakt in China

NL

# LAMLAMCK

## LED-spot met Bewegingsmelder



Waarschuwing/Kennisgeving:

- Dit armatuur is een klasse 1-armatuur en moet op de juiste manier worden geaard; aarding is verplicht.
- Schakel de stroom uit vóór installatie of onderhoud. De installatie moet worden uitgevoerd door een gekwalificeerde elektricien.
- Selecteer de voedingskabel op basis van de werkelijke stroomvereisten en gebruik afzonderlijke fasen voor de stroomverdeling.
- Het LED-spotlicht moet worden geïnstalleerd op plaatsen die buiten bereik zijn om onbedoeld contact te voorkomen.
- Raak het armatuur niet aan en installeer het niet als het in contact is met water. Raak het armatuur niet aan tijdens gebruik om brandwonden te voorkomen.
- Om een goede werking te garanderen en waterlekken te voorkomen, moet het sensoroppervlak van de bewegingsmelder naar beneden gericht zijn.
- Kijk niet langdurig rechtstreeks in het verlichte licht.
- Het armatuur is alleen ontworpen voor regen- en vechtbestendig gebruik en mag niet in water worden ondergedompeld, omdat dit elektrische lekkage kan veroorzaken.
- De lichtbron en externe kabels van dit armatuur zijn niet vervangbaar; wanneer de lichtbron het einde van zijn levensduur bereikt of de kabel beschadigd is, dient het gehele armatuur vervangen te worden.

Productcomponenten en structuurdigram

- LED-chips
- Reflectorfolie
- Glasdekseel
- Metaal beugel
- Bewegingssensor

NL

# LAMLAMCK

## LED-spot met Bewegingsmelder

<