

NÁVOD K POUŽITÍ BATERIA NABÍJEČKA ÎNCĂRCĂTOR DE BATERIE SMART TOUCH **MODEL: Lii-M4S**

Suntem recunoscători că ne-am ales munca și că am pregătit-o deja pentru noi înșine.

Functii utile:

- Dotykové ovládání
- Adaptor USB Type-C, vstup; 5V 2A (min.)
- Intelligent nabíjení - nastavení pro čtyři úrovně: 500mA / 700mA / 1000mA / 2000mA Více vstupů: Napájecí cable AC 110-240V 50/60V Adapter (Adaptor) í), čtyři nezávislé nabíjecí ports se systémem správy .
- Puteti achiziționa diferite tipuri de baterii (26650 / 18650 / ... / AA / AAA). • Afișaj LCD de încărcare multifuncțional: încărcare de 25%.
- 50% - 75% -100% .
- Čtyři provozní režimy: nabíjení, vybíjení, testování kapacity a skla-dování baterií. Současně lze používat různé regimuri provozní. • Režim nabíjení lze zvolit různá napětí;
- Režim vybíjení: umožňuje testovat kapacitu baterii.
- Testovací režim: Controlul capacității bateriilor aflate la dispoziție, apoi la dispoziție și la sfârșitul consumului;
- Înregistrarea bateriilor se face folosind baterii litiu-ion cu o tensiune de 3,70 V;

- Ochranné funkce: zařízení je vybaveno ochranou proti přebití, zkratu a přepólování.

Descrierea fundalurilor tactile:

Nabíječka má čtyři dotyková tlačítka: tlačítko pro volbu režimu, tlačítko pro kanál 1-2 (1-2), tlačítko pro kanál 3-4 (3-4) și tlačítko proudu.

Fiecare informație va fi afișată în moduri diferite LCD.

- Regimuri: nabíjení, vybíjení, testování kapacity și skladování baterií; Chcete-li přepínat mezi regim, přidržte dotykové tlačítko; nejprve jemným stisknutím dotykových tlačítek 1-2 nebo 3-4 vyberte kanál a poté přidržením tlačítka režimu vyberte požadované nastavení.

Vreau să fiu mândru, mă simt mândru de mine.

- 1-2 dotyková tlačítka: odpovídající prvnímu a druhému kanálu; • 3-4 dotyková tlačítka: odpovídající třetímu a čtvrtému kanálu; • Čtyři úrovně: 300mA / 500mA / 700mA / 1000mA;
- V provozním stavu se po jemném stisknutí tlačítek (1-2, 3-4) zobrazí odpovídající proud pro unite kanály (MA) / kapacita (MAH) / napětí (V) / čas (H) a další referenční hodnoty.

Descrierea regimului:

1. Zapnutí nabíječky:

- După ce vizualizați afișajul LCD, va trebui să aflați mai multe despre afișajul LCD.
- Pokud není vložena baterii, pe imagine se zobrazí "null".
- Dacă nu aveți nevoie de baterii, va trebui să verificați bateriile, dacă doriți, veți vedea „Err” și apoi veți primi semnul „End”, dacă nu aveți nevoie de baterii, va trebui să le verificați.

2. Regimul nabíjení:

- După zapnutí nabíječky și jejím připojení k baterie se systém automaticky přepne la regimul nabíjení.
- Nabíječka standardně set ví nabíjecí proud la 500 mA.
- Během 8 secunde de la zahájení nabíjení lze nabíjecí schimbat cu mândrie la 300mA / 500mA / 700mA / 1000mA prin atingere příslušného dotykového bodu.
- După 8 secunde va fi blocat.
- Během této doby nelze měnit proud ani jiná nastavení.
- Dacă vrei să te răzgândești, va trebui să te răzgândești, și atunci va trebui să te răzgândești.

Aspect: Este important să rețineți că tipul de baterii și tipul de baterii care trebuie verificate este modul în care pot fi achiziționate.

3. Regimul vybíjení:

- Când îl pui și ai grijă de baterii, îl poți folosi cu o atingere ușoară, apoi apasă pe „mode” timp de 8 secunde.
- Poté se dotkněte tlačítka proudu a vyberte požadované napětí (250 mA nebo 500 mA).
- După 8 secunde, regimul selectat se va bloca.
- Pokud nezvolíte žádné napětí, pornirea automată a sistemului vybíje-cí proud la 500mA.

- Během vybíjení systém zaznamenává údaj pro kontrolu vybíjecí kapacity baterií.

Tabelul procesului de îndepărtare a bateriei:

Vstup na stránky vypouštění	Vybertaktuální vypouštění	Vypouštění baterii	SFÂRȘIT END
--------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------

4. Testovací režim (režim testování kapacity)

Testovací režim spočívá v provedení úplného nabíjecího a vybíjecího cyklu baterie a zaznamenání parameterů, așa cum este vybitá a nabitá kapacita. După finalizarea procesului nabíjení, vybíjení a dobíjení se na displeji zobrazí výsledky měření.

Tabelul procesului de capacitate testování:

Vstup na stránky regim de testovací	Výběraktuálních nabíjení	Úplný nabíjení baterii	Úplný vypouštění baterii	Úplný nabíjení baterii	SFÂRȘIT END
--	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------

- Chcete-li přejít do testovacího režimu, v jakémkoli stavu přístroje podržte stisknuté dotykové tlačítko režimu a poté krátkým stisknutím zvolte provozní režim.

- După finalizarea testului, temperatura este ajustată la „curent” timp de 8 secunde, apoi presiunea este de 300 mA / 500 mA / 700 mA / 1000 mA. După 8 secunde, sistemul Proud se va închide. După 8 secunde neprovedete žádné jiné nastavení, bude systém automaticky nabíjet výchozím proudem 500

mA.

- Sistemul nu va reîncărca niciodată bateria înainte de a fi încărcată. După instalarea systému automat, va trebui să-l verifičati. Vybíjecí proud může být 250 mA nebo 500 mA v závislosti na nabíjecím proudu. În acest caz, sistemul va determina calitatea apei și parametrii corespunzători.

- După ce bateria a fost înlocuită, sistemul automat va fi înlocuit și bateria va fi reîncărcată. Acesta este modul în care este configurat sistemul și cum se configurează parametrii. Odată ce bateriile sunt complet încărcate, va exista o notă finală. Nakonec systém zobrazí inscription "konec" și parametrii od-povídající și nabíjení se zastaví. Tím se ukončí veškerá práce.

- După finalizarea procesului de testare, afișajul LCD va fi folosit pentru a afișa parametrii care au fost testați și testați.

Informații de referință jsou uvedeny níže:

- Pokud je pro nabíjení zvolen proud 700 mA nebo 1000 mA, lze nabíjet maximálně dvě kanály. Pokud jsou aktivovány více než dva kanály, systém automaticky sníží nabíjecí proud ze 700mA nebo 1000mA până la 500mA.

- V testovacím režimu, atunci când este testat pentru 500 mA / 700 mA / 1000 mA, este testat pentru 500 mA. Při nabíjecím proud 300mA și vybíjecí proud 250mA.

5. Regimul ukládání:

Regimul de stocare a bateriilor litium-iontových při napětí 3,7 V.

- To režimu skladování přejdete podržením dotykového tlačítka režimu in libovolném stavu a jeho krátkým stisknutím.

- Funcția sistemului este limitată la bateriile cu litium cu o tensiune de 3,7 V (3,6 V), prin urmare bateriile Ni-MH nu funcționează.

- V režimu ukládání se lithiové battery s napětím vyšším než 3,7 V vybíjejí, dokud napětí baterii neklesne na 3,7 V. Lithiové battery s napětím nižším než 3,7 V dokutí napějet než batteries, nekud napětí na 3,7 V. .7 V. Celý procesul este automatky testován și monitorován system.

Vstup USB 5V

Jmenovitá hodnota výstupního proudu je 1000 Ma. Este important să rețineți că bateriile sunt aprinse în același timp cu bateria. Elektronické zařízení může být napájeno současně.

Parametri: •

Alimentare: DC 5V / 2A (min.)

• Nabíjecí pět a mândru de baterii litiové: 4.20V 300mA 4 / 700mA * 4/
500mA * 2 / 1000mA • * 2

Citiți despre un mândru baterii Ni-MH: 1.48v 300mA 4 / 700mA * 4/500mA *

• Baterii * 2/1000mA * 2

compatibile: 26650, 18650, 14500, AA, AAA, etc.

• Consumul de curent și testul faze proudového vybíjení: 250mA * 4/
500mA * 4

• Výstup USB: 5V --- 1000mA

• Regimul konce nabíjení: inteligentí sledování napětí

• Dimensiuni Celkové: 146 mm (jos) x 100 mm (šířka) x 33 mm (výška)

Dovozce: LOGIT Grzegorz Wojciechowski

Magazynowa 6, 62-030 Luboń, Polonia

Vyrobena v Číně/Fabricat în China

Producător: Shenzhen LiitoKala Power Co., Ltd

(Parcul industrial MaoBang) Etajul 6, nr.8, zona industrială Lingwu, Junzibu,
orașul Guanlan, Shenzhen, Guangdong, China

Securitate:

Používejte předmět k určenému účelu. Používejte pouze příslušenství dodané se sadou (pokud existá). Výrobce ani prodejce neodpovídají za nekompatibilitu příslušenství s jiných výrobců. Este interzis: demotovat, upravovat, měnit software, provádět opravy svépomocí nebo je nechat opravovat v neautorizovaném servisním středisku. V případě poškození jakékoli části spotřebiče, zejména napájecího kabelu (je-li součástí dodávky) nebo poškození krytu, se spotřebič nesmí používat, protože to může představovat nebezpečí. Nevystavujte přístroj extrémnímu chladu nebo teplu. Přístroj není hračka a měl by být uchovávaný mimo dohled dětí. V zimním období mějte na paměti, že vzhledem k velkým teplotním rozdílům by se spotřebič neměl spouštět ihned po přemístění do uzavřené místnosti. Při příliš rychlém spuštění hrozí nebezpečí poškození způsobené kondenzací vodní páry. Poškození tohoto typu a poškození vzniklá v důsledku vystavení přístroje působení kapalin nelze opravit v rámci záruky a záruka zaniká.

Vă rugăm să vă verificați informațiile: EMC 2014/30/EU, ROHS 2011/65/EU.

