ATTACK SHARK

X8 SE

LIGHTWEIGHT MOUSE

English ····· 01-05
Deutsch ····· 06-10
Italiano ····· 11-15
Français ····· 16-20
Español ····· 21-25
Русский язык ····· 26-30
日本語 ····· 31-35
中文 ····· 36-40
한국어 ····· 41
Čeština ····· 42
Nederlands ····· 43
Svenska ····· 44
Ελληνικά ····· 45
Polski ····· 46
Magyar ····· 47
Dansk ····· 48
ไทย ····· 49

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK product. We hope it can bring you a new operation and experience. At the same time, we look forward to your valuable suggestions on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: X8SE
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product optical sensor: PixArt PAW3311
5. Product main control chip: Broadcom BK5282
6. Transmission frequency: 2402MHz-2480MHz
7. Report rate (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 HZ (driver adjustable), Bluetooth-125Hz (non-adjustable)
8. Frame rate (IPS): 400IPS
9. Maximum acceleration (G): 40G
10. DPI value and corresponding color: 800 (red)-1600 default (green)-2400 (blue)-3200 (yellow)-4800 (cyan)-25000 (purple)
11. Charging current: <230mA
12. Charging voltage: 4.25v-5.25v
13. Battery capacity: 500mAh polymer battery
14. Product weight: 55g±3g
15. Product size: 125*61*38.7mm
16. Data line interface (length): Type-C(1.8 meters
17. Wireless transmission distance: 10 meters
18. Switch brand and service life: Huanyu 80 million times
19. Coding switch: Fengshi Weiqi 300,000 times
20. Support operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Key Function Description

1. Left button
2. Right button
3. Middle button
4. Forward button
5. Back button
6. DPI indicator light - changing/low voltage/full indicator light
7. DPI cycle (800 red/ 1600 default green/ 2400 blue/ 3200 yellow/ 4800 cyan/ 25000 purple)
8. Sensor optical lens
9. Top-left button light (2.4G red/Bluetooth blue, the corresponding mode light flashes quickly when pairing)
10. Type-C interface
11. Receiver storage compartment

Tips:

1. Sleep mode
(1) The mouse will enter shallow sleep immediately when it stops working
(2) The mouse will enter deep sleep after 10 minutes of inactivity

2. Sleep wakeup method
(1) Shallow sleep wake-up by moving
(2) Deep sleep button wakeup

3. Hardware connection: Insert the product USB plug into the USB 1.1 or higher port then the product is used for the first time, a prompt will pop up in the lower right corner of the computer to automatically install the hardware.

Connection Mode

Bluetooth Connection Method:



1. The power switch must be in the Bluetooth position, and the Bluetooth mode light is blue.
2. Press and hold the left button + right button + middle button for about three seconds at the same time, and the Bluetooth mode light will flash blue quickly.
3. Turn on the Bluetooth of your mobile phone or other device that needs to be paired and search. When "X8 SE" appears, please connect in time. After the connection is successful, the pairing light will light up blue for about 1 second and then go out.

2.4G Connection Method:

1. When you want to use the 2.4G mode of the mouse, turn the power switch to the 2.4G position, and the 2.4G light will flash quickly. At the same time, the receiver chip an USB USB port on the computer. The computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts "The device is ready to use", it means that the 2.4G receiver has successfully connected to the computer. If the computer does not respond after plugging in the receiver, change another USB port. The computer will automatically pair and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt: Installation is complete and can be used, which means that the 2.4G receiver is successfully connected to the computer.
2. If the 2.4G signal finds a connection obstacle or the signal is lost, please pair the connection again:
(1) Turn the power switch to the 2.4G position;
(2) Press and hold the left button + right button + middle button for about three seconds at the same time, and the pairing mode light flashes red quickly;
(3) After the pairing is successful, the mode light will light up red for about one second and then go out.

Wired Mode Connection Method:



Use the TYPE-C cable provided to connect to the computer. When the cable is plugged in, the mouse is in wired mode and charged by default. Move the mouse to move the computer screen pointer and the mouse can be used normally.

Precautions

1. Do not soak the mouse in liquid or sprinkle liquid on the mouse
2. Do not use the mouse in high temperature and high humidity environment
3. Do not place the mouse in open flame
4. Do not violently smash the mouse
5. Do not disassemble the mouse
6. Do not charge the mouse with a fast charging adapter

Packing List

Mouse×1 | 2.4G receiver×1 | Cable×1
Instruction manual×1 | Anti-slip sticker×1

Packing List

Mouse×1 | 2.4G receiver×1 | Cable×1
Instruction manual×1 | Anti-slip sticker×1

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unser ATTACK SHARK Produkt entschieden haben. Wir hoffen, dass es Ihnen neue Möglichkeiten der Bedienung und des Erlebnisses bietet. Gleichzeitig freuen wir uns über Ihre wertvollen Anregungen zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin unsere Produkte und Dienstleistungen weiter verbessern.

Produkteinführung

1. Produktmodell: X8SE
2. Schnittstellentyp: USB Typ C
3. Verbindungsmethode: USB, 2.4 GHz, Bluetooth
4. Optischer Sensor: PixArt PAW3311
5. Hauptsteuerchip: Broadcom BK5282
6. Übertragungsfrequenz: 2402~2480 MHz
7. Signalrate (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (Treiber einstellbar), Bluetooth: 125 Hz (nicht einstellbar)
8. Bildfrequenz (Bis): 400 B/s
9. Maximale Beschleunigung (G): 40 G
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 800 (Rot) > 1600 (Standard) > 2400 (Blau) > 3200 (Gelb) > 4800 (Cyan) > 25000 (Violett)
11. Ladestrom: <230 mA
12. Ladespannung: 4.25 V~5.25 V
13. Akkukapazität: 500 mAh Polymerakku
14. Produktgewicht: 55 g ± 3 g
15. Produktgröße: 125 x 61 x 38.7 mm
16. Datenübertragungsschnittstelle (Länge): Typ C/ 1.8 Meter
17. Drahtlose Übertragungsreichweite: 10 Meter
18. Schaltermarke und Lebensdauer: Huanyu 80 Millionen Mal
19. Codierschalter: Fengshi Weiqi 300,000 Mal
20. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux usw.

Beschreibung der Tastenfunktionen

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Mittlere Taste
4. Vorwärts-Taste
5. Zurück-Taste
6. DPI-Anzeige – Ladeo/Niedrigspannungs/Vollanzeige
7. DPI-Zyklus (800 rot/ 1600 grün (Standard)/ 2400 blau/ 3200 gelb/ 4800 cyan/ 25000 lila)
8. Modouse Kopplungsanzeige (2.4G rot – Bluetooth blau, die entsprechende Modusanzeige blinkt beim Koppeln schnell)
9. Ein/Ausschalter (2.4G – AUS – Bluetooth)
10. Typ-C-Schnittstelle
11. Empfängerfach

Tipps:

1. Ruhemodus
(1) Die Maus wechselt sofort in den Ruhemodus, wenn sie nicht mehr läuft.
(2) Die Maus wechselt nach 10 Minuten Inaktivität in den Tiefschlaf.

2. Aktivierung aus dem Ruhemodus
(1) Aktivierung aus dem Ruhemodus durch Bewegung
(2) Aktivierung aus dem Tiefschlaf

3. Hardwareanschluss: Stecken Sie den USB-Stecker des Produkts in USB 1.1 oder höher (bei der ersten Inbetriebnahme erscheint unten rechts am Computer eine Aufforderung zur automatischen Installation der Hardware).

Verbindungsmodus

Bluetooth-Verbindungsmethode:

1. Der Netzschalter muss sich in der Bluetooth-Position befinden, die Bluetooth-Anzeige leuchtet blau.
2. Halten Sie die linke + rechte + mittlere Taste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Kopplungsmodus blinkt schnell rot.
3. Halten Sie die linke + rechte + mittlere Taste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Kopplungsmodus blinkt schnell rot.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Mobiltelefons oder eines anderen zu koppelnden Geräts und suchen Sie nach dem Gerät. Sobald "X8 SE" angezeigt wird, verbinden Sie das Gerät rechtzeitig. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kopplungsanzeige etwa 1 Sekunde lang blau und erlischt anschließend.

2.4G-Verbindungsmethode:

1. Um den 2.4G-Modus der Maus zu nutzen, schalten Sie den Netzschalter auf die 2.4G-Position, das 2.4G-Lichtsignal blinkt schnell. Gleichzeitig wird der Empfänger an einen freien USB-Anschluss des Computers. Der Computer installiert die Konfigurationssoftware automatisch. Sobald der Meldung angezeigt wird, dass das Gerät einsatzbereit ist", bedeutet dies, dass der 2.4G-Empfänger erfolgreich verbunden. Sollte der Computer nach dem Anschließen des Empfängers nicht reagieren, wechseln Sie den USB-Anschluss. Der Computer führt die Kopplung automatisch durch und installiert die entsprechende Adaptersoftware. In der Regel zeigt der Computer die Meldung "Installation abgeschlossen" an, was bedeutet, dass die Maus erfolgreich mit dem Computer verbunden wurde.
2. Sollte das 2.4G-Signal auf ein Verbindungshindernis stoßen oder das Signal verloren gehen, befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:
(1) Schalten Sie den Netzschalter auf 2.4G;
(2) Halten Sie die linke + rechte + mittlere Taste gleichzeitig etwa drei Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Kopplungsmodus blinkt schnell rot.
(3) Nach erfolgreicher Kopplung leuchtet die Anzeige für den Kopplungsmodus etwa eine Sekunde lang rot und erlischt dann.

Kabelgebundener Anschluss:



Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel für die Verbindung mit dem Computer. Wenn das Kabel angesteckt ist, befindet sich die Maus im kabelgebundenen Modus und wird standardmäßig geladen. Bewegen Sie die Maus, um den Zeiger auf dem Computerbildschirm zu bewegen, und die Maus kann normal verwendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen:

⚠ Die Maus nicht in Flüssigkeit einweichen oder mit Flüssigkeit besprühen.
⚠ Die Maus nicht bei hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit verwenden.
⚠ Die Maus nicht in offenes Feuer legen.
⚠ Die Maus nicht gewaltsam zerschlagen.
⚠ Die Maus nicht zerlegen.
⚠ Die Maus nicht mit einem Schnellladeadapter laden.

Lieferumfang

Maus×1 | 2.4GHz-Empfänger×1 | Kabel×1
Bedienungsanleitung×1 | Anti-Rutsch-Aufkleber×1

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirti un'esperienza e un funzionamento innovativi. Allo stesso tempo, siamo ansiosi di ricevere i tuoi preziosi suggerimenti sui nostri prodotti. Continueremo a fornirti prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: X8SE
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-TypeC
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensore ottico del prodotto: PixArt PAW3311
5. Chip di controllo principale del prodotto: Broadcom BK5282
6. Frequenza di trasmissione: 2402 MHz-2480 MHz
7. Frequenza di aggiornamento (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (regolabile tramite driver), Bluetooth-133 Hz (non regolabile)
8. Frame rate (IPS): 400 IPS
9. Accelerazione massima (G): 40 G
10. Valore DPI e corrispondente colore: 800 (rosso)-1600 predefinito (verde)-2400 (blu)-3200 (giallo)-4800 (ciano)-25000 (viola)
11. Corrente di carica: <230mA
12. Tensione di carica: 4.25 V-5.25 V
13. Capacità della batteria: batteria ai polimeri da 500 mAh
14. Peso del prodotto: 55 g ± 3 g
15. Dimensioni del prodotto: 125 x 61 x 38.7 mm
16. Interfaccia linea dati (lunghezza): Tipo C/1.8 metri
17. Distanza di trasmissione senza fili: 10 metri
18. Marca e durata dell'interruttore: Huanyu 80 milioni di volte
19. Interruttore di codifica: Fengshi Weiqi 300,000 volte
20. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, win10, win11, Mac OS, Android, Linux, ecc.

Descrizione delle funzioni dei tasti

1. Pulsante sinistro
2. Pulsante destro
3. Pulsante centrale
4. Pulsante Avanti
5. Pulsante Indietro
6. Spia DPI - cambiamento bassa/indicatore di carica completa
7. Ciclo DPI (800 rosso/1600 verde predefinito/ 2400 blu/ 3200 giallo/ 8000 ciano/ 25000 viola)
8. Spia modalità/associazione (2.4G rosso-Bluetooth blu, la spia della modalità corrispondente lampeggia velocemente durante l'associazione)
9. Interruttore di alimentazione (2.4G-OFF-Bluetooth)
10. Interfaccia Type-C
11. Vano portaoggetti del ricevitore

Suggerimenti:

1. Modalità di sospensione
(1) Il mouse entra immediatamente in modalità di sospensione superficiale quando smette di funzionare
(2) Il mouse entra in modalità di sospensione profonda dopo 10 minuti di inattività

2. Metodo di risveglio della sospensione
(1) Riattivazione dalla modalità di sospensione superficiale tramite movimento
(2) Riattivazione dalla modalità di sospensione profonda tramite pulsante

3. Connessione hardware: inserire la spina USB del prodotto in Porta USB 1.1 o superiore (al primo utilizzo del prodotto, verrà visualizzato un messaggio nell'angolo in basso a destra del computer per l'installazione automatica dell'hardware).

Modalità di connessione

Metodo di connessione Bluetooth:

1. L'interruttore di alimentazione deve essere in posizione Bluetooth e la luce della modalità Bluetooth deve essere blu;
2. Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro + destro + centrale per circa tre secondi: la luce della modalità Bluetooth lampeggia rapidamente in blu.
3. Attivare il Bluetooth del telefono cellulare o di un altro dispositivo da associare ed effettuare la ricerca. Quando viene visualizzato "X8 SE", effettuare la connessione in tempo. Una volta stabilita la connessione, la spia di associazione si illuminerà in blu per circa 1 secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione 2.4G:

1. Per utilizzare la modalità 2.4G del mouse, ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G, quindi entrare il ricevitore 2.4G del mouse e collegarlo a una porta USB del computer. Il software di configurazione del computer installa il software in modo automatico. Quando il computer segnala che l'installazione è completa e può essere utilizzato, è possibile collegare il mouse al computer. Se il computer non risponde dopo aver collegato il ricevitore, cambiare porta USB. Il computer eseguirà automaticamente l'associazione e installerà il software adattatore corrispondente. Di solito, il computer visualizza il messaggio: "Installazione completata e può essere utilizzata". È ora significa che il mouse è collegato correttamente al computer.
2. Se il segnale 2.4G rileva un ostacolo alla connessione o il segnale viene perso, seguire i passaggi seguenti:
(1) Ruotare l'interruttore di alimentazione in posizione 2.4G;
(2) Tenere premuti contemporaneamente i pulsanti sinistro + destro + centrale per circa tre secondi: la spia della modalità di associazione lampeggia rapidamente in rosso;
(3) Dopo una corretta l'associazione, la spia della modalità si illuminerà in rosso per circa un secondo e poi si spegnerà.

Metodo di connessione in modalità cablata:

Utilizzare il cavo TYPE-C in dotazione per la connessione al computer. Quando il cavo è collegato, il mouse è in modalità cablata e caricato per impostazione predefinita. Muovi il mouse per spostare il puntatore sullo schermo del computer e il mouse può essere utilizzato normalmente.

Precauzioni:

⚠ Non immergere il mouse in liquidi né spruzzarlo sul mouse
⚠ Non utilizzare il mouse in ambienti con temperature e umidità elevate
⚠ Non esporre il mouse a fiamme libere
⚠ Non sbattere violentemente il mouse
⚠ Non smontare il mouse
⚠ Non caricare il mouse con un adattatore di ricarica rapida

Contenuto della confezione

Mouse×1 | Ricevitore 2.4G×1 | Cavo×1
Manuale di istruzioni×1 | Adesivo antiscivolo×1

Français

Merci d'avoir choisi notre produit ATTACK SHARK. Nous espérons qu'il vous apportera une expérience utilisateur et des fonctionnalités innovantes. Nous attendons avec impatience vos précieux conseils. Nous continuerons à vous proposer des produits et services de meilleure qualité.

Présentation du produit

1. Modèle: X8SE
2. Interface: USB Type-C
3. Connexion: USB, 2.4G GHz, Bluetooth
4. Capteur optique: PixArt PAW3311
5. Puce de contrôle principale: Broadcom BK5282
6. Fréquence de transmission: 2402 MHz-2480 MHz
7. Taux de rafraîchissement (Hz): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (réglable par le pilote), Bluetooth: 133 Hz (non réglable)
8. Fréquence d'images (IPS): 400 IPS
9. Accélération maximale (G): 40 G
10. Valeur DPI et couleur correspondante : 800 (rouge) > 1 600 (vert) par défaut > 2 400 (bleu) > 3 200 (jaune) > 8 000 (cyan) > 25 000 (violet)
11. Courant de charge: < 230 mA
12. Tension de charge: 4.25 V-5.25 V
13. Capacité de la batterie: batterie polymère 500 mAh
14. Poids du produit: 55 g ± 3 g
15. Dimensions du produit: 125 x 61 x 38,7 mm
16. Interface de ligne de données (longueur): Type C/1.6 mètre
17. Distance de transmission sans fil: 10 mètres
18. Marque et durée de vie du commutateur: Huanyu 80 millions de fois
19. Commutateur de codage: Fengshi Weiqi 300 000 fois
20. Systèmes d'exploitation compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Description des fonctions des touches

1. Bouton gauche
2. Bouton droit
3. Bouton central
4. Bouton Suivant
5. Bouton Précédent
6. Voyant DPI - Voyant de charge/tension faible/pleine
7. Cycle DPI (800 rouge / 1600 vert par défaut / 2400 bleu / 3200 jaune / 8000 cyan / 25000 violet)
8. Voyant de mode/appairage (2.4 GHz rouge - Bluetooth bleu, le voyant du mode correspondant clignote rapidement lors de l'appairage)
9. Interrupteur d'alimentation (2.4 GHz - OFF - Bluetooth)
10. Interface Type-C
11. Compartiment de rangement du récepteur

Conseils:

1. Mode veille
(1) La souris entre en veille superficielle dès qu'elle cesse de fonctionner
(2) La souris entre en veille profonde après 10 minutes d'inactivité

2. Mode veille
(1) Réveil en mode veille superficielle par mouvement
(2) Réveil par bouton de veille profonde

3. Connexion matérielle: Insérez le câble USB du produit Branchezle sur un port USB 1.1 ou supérieur (lors de la première utilisation, une invite s'affiche en bas à droite de l'ordinateur pour installer automatiquement le matériel).

Mode de connexion

Méthode de connexion Bluetooth:

1. L'interrupteur d'alimentation doit être en position Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth doit être bleu.
2. Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central pendant trois secondes. Le voyant du mode Bluetooth clignotera rapidement en bleu pendant environ trois secondes. Le voyant du mode de couplage clignote rapidement en bleu.
(3) Une fois le couplage réussi, le voyant du mode s'allume en rouge pendant environ une seconde, puis s'éteint.

Méthode de connexion 2.4G:

1. Pour utiliser la souris en mode 2.4G, placez l'interrupteur d'alimentation en position 2.4G, puis retirez le récepteur 2.4G de la souris et branchez-le sur un port USB libre de votre ordinateur. Le logiciel de configuration installe le logiciel de configuration. Lorsque l'ordinateur indiquera que l'installation est terminée et que vous pouvez l'utiliser, vous pouvez connecter la souris à l'ordinateur. Si l'ordinateur ne répond pas après avoir branché le récepteur, changez de port USB. L'ordinateur se connectera et installera automatiquement le logiciel d'adaptateur correspondant. En général, l'ordinateur affichera le message suivant: "L'installation est terminée et vous pouvez l'utiliser", ce qui signifie que la souris est correctement connectée à l'ordinateur.
2. Si le signal 2.4 GHz rencontre un obstacle ou est perdu, veuillez suivre les étapes ci-dessous:
(1) Placez l'interrupteur d'alimentation sur la position 2.4 GHz;
(2) Appuyez simultanément sur les boutons gauche, droit et central pendant environ trois secondes. Le voyant du mode de couplage clignote rapidement en rouge.
(3) Une fois le couplage réussi, le voyant du mode s'allume en rouge pendant environ une seconde, puis s'éteint.

Connexion en mode filaire:

Utilisez le câble TYPE-C fourni pour connecter la souris à l'ordinateur. Une fois le câble branché, la souris est en mode filaire et chargée par défaut. Déplacez la souris pour déplacer le pointeur de l'écran et la souris peut être utilisée normalement.

Précautions:

⚠ Ne pas tremper la souris dans du liquide ni la vaporiser dessus.
⚠ Ne pas utiliser la souris dans un environnement à haute température et humidité.
⚠ Ne pas exposer la souris à une flamme nue.
⚠ Ne pas écraser violemment la souris.
⚠ Ne pas démonter la souris.
⚠ Ne pas charger la souris avec un chargeur rapide.

Contenu de l'emballage

Souris×1 | Récepteur 2.4 GHz×1 | Câble×1
Manuel d'utilisation×1 | Autocollant antidérapant×1

Español

Muchas gracias por elegir nuestro producto ATTACK SHARK. Esperamos que le brinde una nueva experiencia. Agradecemos sus valiosas sugerencias sobre nuestros productos. Seguiremos brindándole mejores productos y servicios.

Introducción del producto

1. Modelo: X8SE
2. Tipo de interfaz: USB tipo C
3. Método de conexión: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Sensor óptico: PixArt PAW3311
5. Chip de control principal: Broadcom BK5282
6. Frecuencia de transmisión: 2402 MHz-2480 MHz
7. Velocidad de respuesta (HZ): 125/ 250/ 500/ 1000 Hz (ajustable por el controlador), Bluetooth: 133 Hz (no ajustable)
8. Velocidad de fotogramas (IPS): 400 IPS
9. Aceleración máxima (G): 40 G
10. DPI y color correspondiente: 800 (rojo) - 1600 (verde) - 2400 (azul) - 3200 (amarillo) - 8000 (cian) - 25000 (morado)
11. Corriente de carga: <230 mA
12. Voltaje de carga: 4.25 V-5.25 V
13. Capacidad de la batería: Batería de polímero de 500 mAh
14. Peso del producto: 55 g ± 3 g
15. Dimensiones del producto: 125 x 61 x 38,7 mm
16. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo C/1.8 metros
17. Distancia de transmisión inalámbrica: 10 metros
18. Marca y vida útil del interruptor: Huanyu 80 millones de veces
19. Interruptor de codificación: Fengshi Weiqi 300 000 veces
20. Sistemas compatibles: XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Mac OS, Android, Linux, etc.

Descripción de las funciones de las teclas

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Botón central
4. Botón de avance
5. Botón de retroceso
6. Luz indicadora de DPI: carga/bajo voltaje/carga completa
7. Ciclo de DPI (800 rojo/1600 verde predeterminado/2400 azul/3200 amarillo/8000 cian/25000 morado)
8. Luz indicadora de modo/emparejamiento (2.4G rojo-Bluetooth azul, la luz del modo correspondiente parpadea rápidamente durante el emparejamiento)
9. Interruptor de encendido (2.4G-APAGADO-Bluetooth)
10. Interfaz tipo C
11. Compartimento de almacenamiento del receptor

Consejos:

1. Modo de suspensión
(1) El ratón entrará en suspensión superficial inmediatamente al dejar de funcionar.
(2) El ratón entrará en suspensión profunda después de 10 minutos de inactividad.

2. Método de activación del modo de suspensión
(1) Activación del modo de suspensión superficial al mover el ratón.
(2) Activación del botón de suspensión profunda.

3.Conexión del hardware: Inserte el USB del producto. Conéctelo a un puerto USB 1.1 o superior (al usar el producto por primera vez, aparecerá un mensaje en la esquina inferior derecha del ordenador para instalar el hardware automáticamente).

Modo de conexión

Método de conexión Bluetooth:

1. El interruptor de encendido debe estar en la posición Bluetooth y la luz de modo Bluetooth debe estar en azul.
2. Mantenga pulsados los botones izquierdo, derecho y central durante varios tres segundos simultáneamente, la luz de modo Bluetooth parpadeará rápidamente en azul.
3. Active el Bluetooth de su teléfono móvil u otro dispositivo que requiera emparejar y busque. Cuando aparezca "X8 Se", conéctelo a tiempo. Una vez que la conexión se haya realizado correctamente, la luz de emparejamiento se iluminará en azul durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.

Método de conexión 2.4G:

1. Para usar el modo 2.4G del ratón, gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G, extraiga el receptor 2.4G del ratón y conéctelo a un puerto USB libre del ordenador. El ordenador instalará automáticamente el software de configuración. Cuando el ordenador indique que el dispositivo está listo para usarse, podrá conectar el ratón. Si el ordenador no responde tras conectar el receptor, cambie a otro puerto USB. El ordenador empareja e instalará automáticamente el software del adaptador correspondiente. Generalmente, el ordenador indicará: "La instalación ha finalizado y puede usarse", lo que significa que el ratón se ha conectado correctamente al ordenador.
2. Si la señal 2.4G detecta un obstáculo o se pierde la señal, siga estos pasos:
(1) Gire el interruptor de encendido a la posición 2.4G;
(2) Mantenga pulsados simultáneamente los botones izquierdo, derecho y central durante varios tres segundos, la luz del modo de emparejamiento parpadeará rápidamente en rojo;
(3) Una vez que el emparejamiento se haya realizado correctamente, la luz del modo se iluminará en rojo durante aproximadamente un segundo y luego se apagará.

Método de conexión con cable:

Utilice el cable TIPO C incluido para conectarlo al ordenador. Al conectar el cable, el ratón está en modo cableado y cargado por defecto. Mueva el ratón para mover el puntero de la pantalla y podrá usarlo con normalidad.

Precauciones:

⚠ No sumerja el ratón en líquidos ni lo rocíe con líquidos.
⚠ No utilice el ratón en entornos con altas temperaturas y humedad.
⚠ No lo coloque cerca del fuego.
⚠ No golpee el ratón con fuerza.
⚠ No desmonte el ratón.
⚠ No cargue el ratón con un adaptador de carga rápida.

Lista de embalaje

Ratón×1 | Receptor 2.4G ×1 | Cable×1
Manual de instrucciones×1 | Adhesivo antideslizante×1

Русский язык

Большое спасибо за выбор нашего продукта ATTACK SHARK. Мы надеемся, что он принесет вам новые операции и впечатления. В то же время мы с нетерпением ждем ваших ценных предложений по нашим продуктам. Мы продолжим предоставлять вам лучшие продукты и услуги.

Введение в продукт

1. Модель продукта: X8SE
2. Тип интерфейса продукта: USB-TypeC
3. Метод подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Оптический датчик продукта: PixArt PAW3311
5. Основной чип управления продуктом: Broadcom BK5282
6. Частота передачи: 2402 MHz-2480 MHz
7. Частота опроса (Гц): 125/ 250/ 500/ 1000 Гц (регулируется драйвером), Bluetooth: 133 Гц (неотрегулирован)
8. Частота кадров (IPS): 400IPS
9. Максимальное ускорение (G): 40G
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 800 (красный) >1600 по умолчанию (зеленый) >2400 (синий) >3200 (желтый) >8000 (голубой) >25000 (фиолетовый)
11. Ток зарядки: <230 мА
12. Напряжение зарядки: 4.25 V-5.25 V
13. Емкость аккумулятора: полимерный аккумулятор 500 мАч
14. Вес продукта: 55 g ± 3 g
15. Размер продукта: 125*61*38.7 mm
16. Интерфейс линии данных (длина): Type C/1.8 метра
17. Расстояние беспроводной передачи: 10 метров
18. Марка переключателя и срок службы: Huanyu 80 миллионов раз
19. Кодирующий переключатель: Fengshi Weiqi 300 000 раз
20. Поддерживаемые операционные системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т. д.

Описание функций клавиш

1. левая кнопка
2. правая кнопка
3. средняя кнопка
4. кнопка «Вперед»
5. кнопка «Назад»
6. индикатор DPI — индикатор зарядки/низкого напряжения/полного заряда
7. цикл DPI (800 красный/ 1600 по умолчанию зеленый/ 2400 синий/ 3200 желтый/ 8000 фиолетовый/ 25000 пурпурный)
8. индикатор режима/ сопряжения (2.4G красный-Bluetooth синий, соответствующий индикатор режима быстро мигает при сопряжении)
9. выключатель питания (2.4G-Выкл/S-Bluetooth)
10. интерфейс Type-C
11. отсек для хранения приемника

Советы:

1. Спящий режим
(1) Мышь переходит в режим поверхностного сна сразу после прекращения работы
(2) Мышь переходит в режим глубокого сна через 10 минут бездействия

2. Метод выхода из спящего режима
(1) Выход из режима поверхностного сна при движении
(2) Выход из режима глубокого сна кнопкой

3. Аппаратное подключение: вставьте разъем вставьте USB-разъем продукта в порт USB 1.1 или выше при первом использовании продукта в правом нижнем углу компьютера появится запрос на автоматическую установку аппаратного обеспечения.

Режим подключения

Метод подключения Bluetooth:

1. Выключатель питания должен находиться в положении Bluetooth, а индикатор режима Bluetooth должен гореть синим цветом.
2. Нажмите и удерживайте левую кнопку + правую кнопку + среднюю кнопку примерно три секунды, индикатор режима Bluetooth начнет быстро мигать синим цветом.
3. Включите Bluetooth на вашем мобильном телефоне или другом устройстве, которое необходимо подключить, и выполните поиск. Когда появится «X8 Se», пожалуйста, подключитесь вовремя. После успешного подключения индикатор сопряжения будет гореть синим цветом около 1 секунды, а затем погаснет.

Метод подключения 2.4G:

1. Если вы хотите использовать режим 2.4G мыши, переведите переключатель питания в положение 2.4G, затем извлеките приемник 2.4G мыши и подключите приемник к свободному порту USB на компьютере. Программное обеспечение компьютера автоматически устанавливает обеспечение для настройки. Когда компьютер сообщает, что устройство завершено и мышь может быть использована, мышь можно подключить к компьютеру. Если компьютер не отвечает после подключения приемника, измените порт USB. Компьютер автоматически выполняет сопряжение и устанавливает соответствующее программное обеспечение адаптера. Как правило, компьютер выдает сообщение: "Установка завершена и может быть использована, что означает, что мышь успешно подключена к компьютеру".
2. Если сигнал 2.4G обнаруживает препятствие для подключения или сигнал потерян, выполните следующие действия:
(1) Переведите переключатель питания в положение 2.4G;
(2) Нажмите и удерживайте левую кнопку + правую кнопку + среднюю кнопку в течение примерно трех секунд одновременно, и индикатор