1.1 | 01.11.2024

SKROSS®
ADAPT TO THE WORLD

World to Europe USB
World to UK USB
World to USA USB
World to CH+IT+BRA USB
World to Europe USB C20PD
World to UK USB C20PD
World to USA USB C20PD
Europe to Europe USB
Europe to UK USB
Europe to USA USB

1. World to Europe USB



2. World to UK USB



3. World to USA USB



4. World to CH+IT+BRA USB



5. World to Europe USB C20PD



11. Fuse Replacement for UK Series

bit.ly/2YZvASF

6. World to UK USB C20PD



7. World to USA USB C20PD



8. Europe to Europe USB



9. Europe to UK USB



10. Europe to USA USB



Adapter Version	Average Active Efficiency *Durchschnittliche Effizienz*	Efficiency At Low Load (10%) *Effizienz bei geringer Last (10%)*	No-Load Power Consumption (0%) *Effizienz beim Nulllast (0%)*
World to Europe USB	81.8%	76.3%	0.05 W
World to UK USB	81.8%	76.3%	0.05 W
World to US USB	81.8%	76.3%	0.05 W
World to CH+IT+BRA USB	81.5%	77.6%	0.04 W
World to Europe USB C20PD	88.1%	75.8%	0.02 W
World to UK USB C20PD	88.1%	75.8%	0.02 W
World to US USB C20PD	88.1%	75.8%	0.02 W
Europe to Europe USB	81.5%	77.6%	0.04 W
Europe to UK USB	81.5%	77.6%	0.04 W
Europe to US USB	81.5%	77.6%	0.04 W

ENGLISH

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Fuse replacement for all to UK Versions**
    Slow blow microfuse (glass or ceramic): T 7 A, 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm (BS 1362)

Plug types: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** French Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australia/China, **J** Switzerland, **L** Italy, **N** Brazil

Safety instructions
- Keep the adapter out of the reach of children.
- The adapter is only intended for short-term use. Disconnect from the mains/device after use.
- Never use the adapter if the casing is damaged.
- Never expose the adapter to liquids or moisture.
- The adapter is only suitable for use in enclosed spaces (IP20).
- The adapter is not a voltage converter. The input voltage for the device to be connected must match the voltage of the local mains power supply.
- The fuse will blow if the adapter is used with higher-powered devices than specified (W = A x V).
- When replacing the fuse always use an appropriate fuse.
- The adapter cannot be used to charge electric vehicles.
- The adapter must only be used to connect a single device (not including USB connections).
- The adapter must not be used with multiplug sockets or other adapter plugs.
- Improper use of the adapter will invalidate the manufacturer's warranty.
- Retain a copy of this document and the manual.

Warranty & limitation of liability
This product has been developed in line with international safety standards. The user must exercise due care and attention when using the product. The warranty expires 24 months after the date of purchase and is limited exclusively to the replacement of a defective product. Aside from its commitment to replace a defective product within the warranty period, WorldConnect AG accepts no liability, under any circumstances, for direct, indirect or consequential damages resulting from (i) a defective product; (ii) force majeure events; (iii) any improper use of the product that deviates from its intended use (iv) any use of the product that contravenes the instructions contained in the manual. Liability is also excluded for any lost profits, operational downtimes, data loss or any other losses and/or damages incurred during the proper or improper use of the product.

Subject to change.
©2024 WorldConnect AG. All rights reserved.

ČEŠTINA

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Výměna pojistky (UK)**
    Pomalá jemná pojistka (skleněná nebo keramická): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Standardy zástrček: **A** USA/Japonsko, **B** USA, **C** Euro, **E** Francouzská zástrčka s ochranným kontaktem, **F** Zástrčka s ochranným kontaktem, **G** UK, **I** Austrálie/Čína, **J** Švýcarsko, **L** Itálie, **N** Brazílie

Bezpečnostní pokyny
- Udržujte mimo dosah dětí.
- Určeno k dočasnému použití. Po použití odpojte od napájecí sítě / přístroje.
- Nepoužívejte s poškozeným pouzdrem.
- Zamezte kontaktu s kapalinami nebo vlhkostí.
- Vhodné pouze pro použití v interiéru (IP20).
- Adaptér není měnič napětí: Vstupní napětí připojeného přístroje se musí shodovat s napětím místní elektrické sítě.
- Při použití adaptéru s přístroji s vyšším než specifikovaným příkonem (W = A x V) se přepálí pojistka.
- Při výměně pojistky (pozor: není možná u všech adaptérů) použijte vhodnou pojistku.
- Nesmí se používat k nabíjení vozidel s elektrickým pohonem.
- K jednomu adaptéru smí být připojen jen jeden přístroj (s výjimkou přípojek USB).
- Nepoužívejte ve spojení s vícenásobnými zásuvkami nebo propojovacími zástrčkami.
- [illegible] odborném použití zaniká záruka výrobce.
- T[illegible]kument a návod k použití je nutné uschovat.

Záruka a omezení odpovědnosti
Tento výrobek byl vyvinut tak, aby splňoval mezinárodní požadavky na bezpečnost. Uživatel musí s výrobkem zacházet s nutnou obezřetností a opatrností. Záruka zaniká po 24 měsících od data zakoupení a omezuje se výhradně na výměnu vadného výrobku. S výjimkou výměny vadného výrobku během záruční doby společnost WorldConnect AG za žádných okolností neručí za přímé, nepřímé a/nebo následné škody, které byly zapříčiněny (i) vadným výrobkem, (ii) vyšší mocí, (iii) zneužitím výrobku mimo rámec jeho určení, (iv) použitím v rozporu s návodem k použití. Je vyloučeno jakékoliv ručení za ušlý zisk, prostoje, ztrátu dat a také za jiné ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku řádného používání nebo zneužití výrobku.

Vyhrazujeme si právo na provádění změn.
©2024 WorldConnect AG. Všechna práva vyhrazena.

DANSK

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Udskiftning af sikring (UK)**
    Forsinket mikrosikring (glas eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Stikstandarder: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Fransk schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/Kina, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

Sikkerhedsanvisninger
- Opbevares utilgængeligt for børn.
- Beregnet til midlertidig anvendelse. Kobles fra lysnettet/enheden efter brug.
- Må ikke anvendes med beskadiget kabinet.
- Må ikke komme i kontakt med væsker eller fugt.
- Kun egnet til anvendelse i lukkede rum (IP20).
- Adapteren er ikke en spændingstransformer: Indgangsspændingen for den enhed, der skal tilsluttes, skal stemme overens med det lokale lysnets spænding.
- Ved anvendelse af adapteren sammen med enheder med en højere effekt end specificeret (W = A x V) springer sikringen.
- Ved udskiftning af sikringen skal der anvendes en egnet sikring.
- Må ikke bruges til at oplade elektriske køretøjer.
- Pro-adapteren må tilsluttes én og kun én enhed (med undtagelse af USB-stik).
- Må ikke anvendes sammen med multistikdåser eller adapterstik.
- Ved forkert anvendelse bortfalder producentgarantien.
- Dette dokument og brugervejledningen skal opbevares.

Garanti og ansvarsbegrænsning
Dette produkt er udviklet til at leve op til de internationale sikkerhedskrav. Brugeren skal behandle produktet med den nødvendige omtanke og omhu. Materialegarantien udløber efter 24 måneder fra købsdatoen og er begrænset til erstatning af det defekte produkt. Ud over erstatningen af et defekt produkt inden for garantiperioden hæfter WorldConnect AG under ingen omstændigheder for direkte skader, indirekte skader og/eller følgeskader, der forårsages af enten (i) et defekt produkt; (ii) force majeure-hændelser; (iii) misbrug af produktet ud over anvendelsesformålet; (iv) anvendelse i strid med anvisningerne i brugervejledningen. Enhver hæftelse for tab af fortjeneste, driftsafbrydelse, datatab samt alle andre tab og/eller skader, der opstår ved korrekt drift eller misbrug af produktet, er udelukket.

Der tages forbehold for ændringer.
©2024 WorldConnect AG. Alle rettigheder forbeholdes.

DEUTSCH

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Wechsel der Sicherung (UK)**
    Träge Feinsicherung (Glas oder Keramik): T 7 A – 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm (BS 1362)

Steckerstandards: **A** USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Französischer Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australien/China, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

Sicherheitshinweise
- Von Kindern fernhalten.
- Für den temporären Einsatz vorgesehen. Nach Gebrauch vom Stromnetz/Gerät trennen.
- Nicht mit beschädigtem Gehäuse verwenden.
- Nicht mit Flüssigkeiten oder Feuchtigkeit in Kontakt bringen.
- Nur für den Gebrauch in geschlossenen Räumen geeignet (IP20).
- Adapter ist kein Spannungswandler: Eingangsspannung des anzuschliessenden Gerätes muss mit der Spannung des lokalen Stromnetzes übereinstimmen.
- Bei Verwendung des Adapters mit Geräten einer höheren Leistung als spezifiziert (W = A x V), brennt die Sicherung durch.
- Beim Sicherungswechsel die passende Sicherung verwenden.
- Darf nicht verwendet werden, um elektrische Fahrzeuge zu laden.
- Pro Adapter darf genau ein Gerät angeschlossen werden (USB Anschlüsse ausgenommen).
- Nicht zusammen mit Mehrfachsteckdosen oder Zwischensteckern verwenden.
- Bei unsachgemässer Verwendung erlischt die Herstellergarantie.
- Dieses Dokument und die Bedienungsanleitung sind aufzubewahren.

Garantie & Haftungsbeschränkung
Dieses Produkt wurde entwickelt, um den internationalen Sicherheitsanforderungen zu genügen. Der Anwender muss das Produkt mit notwendiger Umsicht und Sorgfalt behandeln. Die Sachgewährleistung erlischt nach 24 Monaten ab Kaufdatum und beschränkt sich ausschliesslich auf den Ersatz des defekten Produktes. Abgesehen vom Ersatz eines defekten Produktes innerhalb der Garantiezeit, ist WorldConnect AG unter keinen Umständen haftbar für direkte, indirekte und/oder Folgeschäden, die verursacht werden durch (i) ein fehlerhaftes Produkt; (ii) Ereignisse höherer Gewalt; (iii) Missbrauch des Produkts über den Verwendungszweck hinaus; (iv) Verwendung entgegen der Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Jegliche Haftung für entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Datenverlust sowie alle anderen Verluste und/oder Schäden, die bei ordnungsgemässem Betrieb oder Missbrauch des Produkts entstehen, ist ausgeschlossen.

Änderungen vorbehalten.
©2024 WorldConnect AG. Alle Rechte vorbehalten.

ESPAÑOL

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Cambio de fusible (UK)**
    Fusible de precisión de acción lenta (vidrio o cerámica): T 7 A – 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm (BS 1362)

Clavijas estandarizadas: **A** EE. UU./Japón, **B** EE. UU., **C** tipo Euro, **E** tipo Schuko francés, **F** tipo Schuko, **G** GB, **I** Australia/China, **J** Suiza, **L** Italia, **N** Brasil

Indicaciones de seguridad
- Ha de mantenerse fuera del alcance de los niños.
- Previsto para uso temporal. Después del uso, separar de la red eléctrica o del dispositivo.
- No utilizar si la cubierta presenta daños.
- Evitar cualquier contacto con líquidos y humedad.
- Adecuado solo para el uso en habitaciones cerradas (IP20).
- El adaptador no es un transformador de tensión: la tensión de entrada del dispositivo que se va a conectar debe coincidir con la tensión de la red eléctrica local.
- Si se utiliza el adaptador con dispositivos que tengan una potencia mayor que la especificada (W = A x V), entonces se funde el fusible.
- Utilizar un fusible adecuado si se cambia el fusible.
- No se debe utilizar para cargar vehículos eléctricos.
- Por cada adaptador se puede conectar exactamente un dispositivo (con excepción de las conexiones USB).
- No se puede utilizar en combinación con tomas de corriente múltiples ni con enchufes adaptadores.
- La garantía del fabricante se extingue en caso de uso inadecuado.
- Guardar este documento y las instrucciones de uso.

Garantía y limitación de responsabilidad
Este producto ha sido desarrollado para cumplir los requisitos de seguridad internacionales. El usuario debe tratar el producto con la cautela y el cuidado necesarios. La garantía material se extingue al cabo de 24 meses desde la fecha de compra y queda limitada exclusivamente a la sustitución del producto defectuoso. Aparte de la sustitución de un producto defectuoso dentro del plazo de garantía, WorldConnect AG no es responsable bajo ninguna circunstancia de los daños directos, indirectos y/o derivados de (i) un producto defectuoso, (ii) sucesos de fuerza mayor (iii), uso indebido del producto más allá de su uso previsto, (iv) uso contrario a las indicaciones de las instrucciones de uso. Queda excluida cualquier responsabilidad por lucro cesante, interrupción de servicio, pérdida de datos, así como todas las demás pérdidas y/o daños que se produzcan durante el servicio correcto o uso indebido del producto.

Reservado el derecho de modificaciones.
©2024 WorldConnect AG. Reservados todos los derechos.

FRANÇAIS

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Remplacement du fusible (UK)**
    Fusible à retardement pour faible intensité (verre ou céramique) : T 7 A – 250 V CA, 6,3 x 25,4 mm (BS 1362)

Standards de connecteurs : **A** États-Unis/Japon, **B** États-Unis, **C** Europe, **E** Schuko France, **F** Schuko, **G** Royaume-Uni, **I** Australie/Chine, **J** Suisse, **L** Italie, **N** Brésil

Consignes de sécurité
- Tenir hors de portée des enfants.
- Conçu pour une utilisation temporaire. Débrancher de la source d'alimentation/de l'appareil après utilisation.
- Ne pas utiliser avec un boîtier endommagé.
- Ne pas mettre en contact avec des liquides ou de l'humidité.
- Convient uniquement pour une utilisation dans des espaces clos (IP20).
- L'adaptateur n'est pas un transformateur de tension : la tension d'entrée de l'appareil à raccorder doit correspondre à la tension du réseau électrique local.
- En cas d'utilisation de l'adaptateur avec des appareils ayant une puissance supérieure à la valeur spécifiée (W = A x V), le fusible fond.
- Lors du remplacement du fusible utiliser le fusible approprié.
- Ne peut pas être utilisé pour charger les véhicules électriques.
- Un seul appareil doit être connecté à l'adaptateur (à l'exclusion des ports USB).
- Ne pas utiliser avec des prises multiples ou des prises adaptateurs.
- Toute utilisation non conforme entraîne l'annulation de la garantie du fabricant.
- Conserver ce document et le manuel d'utilisation.

Garantie et limitation de responsabilité
Ce produit a été développé pour répondre aux exigences internationales de sécurité. L'utilisateur doit manipuler le produit avec le soin et l'attention nécessaires. La garantie matérielle expire au bout de 24 mois à compter de la date d'achat et se limite exclusivement au remplacement du produit défectueux. Excepté pour le remplacement d'un produit défectueux pendant la période de garantie, WorldConnect AG ne sera en aucun cas tenu responsable des dommages directs, indirects et/ou consécutifs causés par (i) un produit défectueux ; (ii) des cas de force majeure ; (iii) une mauvaise utilisation du produit au-delà de son utilisation prévue ; (iv) une utilisation contraire aux instructions contenues dans le manuel d'utilisation. Toute responsabilité pour perte de profit, interruption d'activité, perte de données et tout autre type de pertes et/ou dommages qui surviennent lors d'un fonctionnement correct ou d'une mauvaise utilisation du produit est exclue.

Sous réserve de modifications.
©2024 WorldConnect AG. Tous droits réservés.

ÍSLENSKA

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. **Skipt um öryggi (UK)**
    Smávar með mikilli tregðu (gler eða keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Staðlar fyrir kló: **A** Bandaríkin/Japan, **B** Bandaríkin, **C** Evrópa, **E** frönsk Schuko, **F** Schuko, **G** Bretland, **I** Ástralía/Kína, **J** Sviss, **L** Ítalía, **N** Brasilía

Öryggisleiðbeiningar
- Haldið fjarri börnum.
- Ætlað fyrir tímabundna notkun. Takið úr sambandi við rafmagn/tæki eftir notkun.
- Má ekki nota ef ytra byrðið er skemmt.
- Má ekki komast í snertingu við vökva eða raka.
- Hentar aðeins til notkunar í lokuðu rými (IP20).
- Millistykkið er ekki spennubreytir: Inntaksspenna tækisins sem á að tengja við millistykkið verður að samræmast spennu rafveitukerfis á viðkomandi stað.
- Ef millistykkið er notað með tækjum með meira afli en tilgreint er (W = A x V) springur öryggið.
- Við skipti á öryggi skal nota öryggi við hæfi.
- Má ekki nota til að hlaða rafknúin ökutæki.
- Aðeins má tengja eitt tæki við hvert millistykki (USB-tengi eru undanskilin).
- Notið ekki með fjöltengjum eða millitenglum.
- Ábyrgð framleiðanda fellur úr gildi ef millistykkið er notað með röngum hætti.
- Geymið þetta skjal og notkunarleiðbeiningarnar.

Ábyrgð og takmörkun ábyrgðar
Þessi vara er hönnuð til að uppfylla alþjóðlegar öryggiskröfur. Notandi skal meðhöndla vöruna með fullnægjandi aðgát og varfærni. Ábyrgðin fellur úr gildi 24 mánuðum eftir kaupdag og nær eingöngu yfir skipti á gallaðri vöru fyrir nýja. Að undanskildum skiptum á gallaðri vöru innan ábyrgðartímans, ber WorldConnect AG ekki undir neinum kringumstæðum ábyrgð á beinu eða óbeinu tjóni og/eða tjóni sem rekja má til (i) gallaðrar vöru; (ii) óviðráðanlegra atvika; (iii) misnotkunar vörunnar eða notkunar sem fellur utan fyrirhugaðrar notkunar; (iv) notkunar sem samræmist ekki leiðbeiningum í notkunarleiðbeiningunum. Sérhver ábyrgð á hagnaðarmissi, truflun á rekstri, gagnamissi, sem og öllu öðru tapi og/eða tjóni, sem upp kemur við rétta notkun eða misnotkun vörunnar, er útilokuð.

Breytingar áskildar.
©2024 WorldConnect AG. Öll réttindi áskilin.

- Pro adapter má bare kobles til ett apparat (unntatt USB-tilkoblinger).
- Bruk ikke sammen med multistikk eller padder.
- Ved feil bruk går produsentens garanti tapt.
- Dette dokumentet og bruksanvisningen skal oppbevares.

Garanti og ansvarsfraskrivelse

Dette produktet er utviklet i samsvar med internasjonale sikkerhetskrav. Brukeren må behandle produktet fornuftig og med forsiktighet. Garantien utløper etter 24 måneder fra kjøpsdato, og begrenser seg utelukkende til erstatning av defekt produkt. Med unntak av erstatning av et defekt produkt er WorldConnect AG ikke ansvarlig for direkte, indirekte og/eller følgeskader som forårsakes av (i) et mangelfullt produkt; (ii) hendelser under force majeure; (iii) misbruk av produktet utover tiltenkt bruk; (iv) bruk som strider mot anvisningene i bruksanvisningen. Ethvert ansvar for tap av fortjeneste, driftsavbrudd, datatap samt andre tap og/eller skader som oppstår i strid med tiltenkt bruk eller misbruk av produktet, er utelukket.

Med forbehold om endringer.
©2024 WorldConnect AG. Med enerett.

POLSKI

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Wymiana bezpieczników (UK)
Bezpiecznik czuły, zwłoczny (szklany lub ceramiczny): T 7 A – 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm. (BS 1362)

Standardy wtyczek: A USA/Japonia, **B** USA, **C** Europa, **E** Francuski Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Australia/Chiny, **J** Szwajcaria, **L** Włochy, **N** Brazylia

Wskazówki bezpieczeństwa
- Przechowywać z dala od dzieci.
- Do tymczasowego użytku. Po użyciu odłączyć od sieci elektrycznej/urządzenia.
- Nie stosować z uszkodzoną obudową.
- Unikać kontaktu z cieczami lub wilgocią.
- Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych (IP20).
- Adapter nie jest konwerterem napięcia: Napięcie wejściowe przyłączanego urządzenia musi być zgodne z napięciem w lokalnej sieci zasilającej.
- W przypadku użytkowania adaptera z urządzeniami o większej mocy niż podano w specyfikacji (W = A x V) nastąpi przepalenie bezpiecznika.
- W razie wymiany bezpieczników użyć odpowiedniego bezpiecznika.
- Nie wolno stosować do ładowania pojazdów elektrycznych.
- Do każdego adaptera można podłączyć tylko jedno urządzenie (za wyjątkiem przyłączy USB).
- Nie stosować razem z przedłużaczami wielogniazdowymi lub przejściówkami.
- W przypadku nieprawidłowego stosowania następuje wygaśnięcie gwarancji producenta.
- Niniejszy dokument oraz instrukcję obsługi należy zachować.

Gwarancja i ograniczenie odpowiedzialności

Niniejszy produkt opracowano w celu zapewnienia zgodności z międzynarodowymi wymogami bezpieczeństwa. Użytkownik musi obchodzić się z produktem zachowując konieczną ostrożność i staranność. Gwarancja na produkt wygasa po upływie 24 miesięcy od daty zakupu i ogranicza się wyłącznie do wymiany wadliwego produktu. Za wyjątkiem wymiany wadliwego produktu w okresie objętym gwarancją firma WorldConnect AG w żadnym wypadku nie odpowiada za szkody bezpośrednie, pośrednie i/lub następcze będące konsekwencją (i) wadliwości produktu; (ii) działania siły wyższej; (iii) niewłaściwego użytkowania produktu w sposób wykraczający poza jego przeznaczenie; (iv) użytkowania niezgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obsługi. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność z tytułu utraconych zysków, przestojów w produkcji, utraty danych oraz wszelkich innych strat i/lub szkód powstałych przy prawidłowej eksploatacji lub niewłaściwym użytkowaniu produktu.

Zmiany zastrzeżone.
© 2024 WorldConnect AG. Wszelkie prawa zastrzeżone.

PORTUGUÊS

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Substituição de fusíveis
Microfusível lento (vidro ou cerâmica): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Tomadas padrão: A EUA/Japão, **B** EUA, **C** Euro, **E** Schuko de França, **F** Schuko, **G** Reino Unido, **I** Austrália/China, **J** Suíça, **L** Itália, **N** Brasil

Recomendações de segurança
- Manter fora do alcance de crianças.
- Previsto para uma utilização temporária. Após a utilização, desligar da rede elétrica/dispositivo.
- Não utilizar se a carcaça estiver danificada.
- Não permitir contacto com líquidos ou humidade.
- Não adequado para a utilização em espaços fechados (IP20).
- O adaptador não é um transformador de tensão: a tensão de entrada do dispositivo deve corresponder à tensão da rede elétrica local.
- A utilização do adaptador com dispositivos cuja potência seja superior à especificada (W = A x V) leva a que o fusível se queime.
- Ao substituir os fusíveis utilizar o fusível adequado.
- Não utilizar para carregar veículos elétricos.
- Deve apenas ser ligado um dispositivo por adaptador (exceto ligações USB).
- Não utilizar em conjunto com blocos de tomadas ou fichas adaptadoras.
- A garantia do fabricante é anulada em caso de utilização indevida.
- Conservar o presente documento e o manual de instruções.

Garantia e limitação da responsabilidade

Este produto foi desenvolvido para cumprir as normas internacionais de segurança. O utilizador deve manusear o produto com especial cuidado e precaução. A garantia material é anulada após 24 meses a partir da data de aquisição, e está limitada apenas à substituição do produto defeituoso. À parte da substituição de um produto defeituoso dentro do prazo da garantia, a WorldConnect AG não é, sob nenhuma circunstância, responsável por danos diretos, indiretos e/ou consequenciais, causados por (i) um produto defeituoso; (ii) eventos de força maior; (iii) uso indevido do produto para além da utilização prevista; (iv) utilização não conforme o manual de instruções. Exclui-se toda a responsabilidade por lucros cessantes, uma interrupção operacional, perda de dados, bem como todas as outras perdas e/ou danos resultantes do funcionamento correto ou uso indevido do produto.

Reservado o direito a alterações.
©2024 WorldConnect AG. Todos os direitos reservados.

ROMÂNĂ

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Sulakkeen vaihto (UK)
Hidas hienosulake (lasi tai keraaminen): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Pistokestandardit: A USA/Japani, **B** USA, **C** Euro, **E** Ranskalainen suko, **F** Suko, **G** UK, **I** Australia/Kiina, **J** Sveitsi, **L** Italia, **N** Brasilia

USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Byte av säkring (UK)
Trög finsäkring (glas eller keramik): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Stickkontaktsstandarder: A USA/Japan, **B** USA, **C** Euro, **E** Fransk jordad, **F** jordad, **G** Storbritannien, **I** Australien/Kina, **J** Schweiz, **L** Italien, **N** Brasilien

Säkerhetsanvisningar
- Håll den borta från barn.
- Den är avsedd endast för temporär användning. Dra ut den ur eluttaget respektive apparaten efter användningen.
- Använd den inte, om höljet är skadat.
- Den får inte komma i kontakt med vätska eller fukt.
- Den är avsedd att användas endast i slutna rum (IP20).
- Adaptern är ingen spänningsomvandlare. Ingångsspänningen för den apparat som ska anslutas måste stämma överens med spänningen i det lokala elnätet.
- Säkringen går, om adaptern används till enheter med en högre effekt än specifikationen (W = A x V) anger.
- Sätt i rätt sorts säkring vid byte av säkring.
- Den får inte användas för laddning av elektriska fordon.
- Endast en apparat får anslutas per adapter (gäller inte för USB-anslutningar).
- Använd den inte tillsammans med eluttagslister eller mellanstickkontakter.
- Tillverkargarantin upphör att gälla, om adaptern används på ett felaktigt sätt.
- Spara det här dokumentet och bruksanvisningen.

Garanti och ansvarsbegränsning

Den här produkten har tagits fram för att uppfylla de internationella säkerhetskraven. Användaren måste behandla produkten med försiktighet och omsorg. Den lagstadgade garantin, som begränsas till ersättning av en defekt produkt, upphör att gälla 24 månader efter köpdatumet. Bortsett från ersättning av en defekt produkt inom garantitiden, är WorldConnect AG under inga omständigheter ansvarig för direkta eller indirekta skador eller följdskador som förorsakas av (i) en defekt produkt, (ii) force majeure, (iii) missbruk av produkten utanför den avsedda användningen eller (iv) användning tvärs emot anvisningarna i den här bruksanvisningen. Allt ansvar för förlorad vinst, driftavbrott, dataförlust, liksom alla andra typer av förluster och/eller skador som kan uppstå vid korrekt användning eller missbruk av produkten, är uteslutet.

Rätten till ändringar förbehålls.
©2024 WorldConnect AG. Alla rättigheter förbehålls.

TÜRKÇE

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Sigorta değişimi (UK)
Gecikmeli hassas sigorta (cam veya seramik): T 7 A – 250 V AC, 6.3 x 25.4 mm. (BS 1362)

Soket standartları: A ABD / Japonya, **B** ABD, **C** Euro, **E** Fransız Schuko, **F** Schuko, **G** UK, **I** Avustralya / Çin, **J** İsviçre, **L** İtalya, **N** Brezilya

Güvenlik talimatları
- Çocuklardan uzak tutun.
- Sadece geçici kullanım için uygundur. Kullanımdan sonra şebekeden / cihazdan ayırın.
- Hasarlı mahfazayla kullanmayın.
- Sıvı veya nemle temas ettirmeyin.
- Sadece kapalı alanlarda kullanım için uygundur (IP20).
- Adaptör bir gerilim dönüştürücü değildir: Bağlanacak cihazın giriş gerilimi, yerel şebeke bağlantısının gerilimine uygun olmalıdır.
- Adaptör belirlenen güçten (W = A x V) daha yüksek bir güce sahip cihazlarla kullanılırsa, sigorta yanar.
- Sigorta değişiminde uygun sigortayı kullanın.
- Elektrikli araçları şarj etmek için kullanılamaz.
- Her adaptör için tam bir cihaz bağlanabilir (USB bağlantıları hariç).
- Çoklu prizler veya ara soketlerle birlikte kullanmayın.
- Uygun olmayan kullanım durumunda üretici garantisi iptal olur.
- Bu doküman ve kullanım kılavuzu muhafaza edilmelidir.

Garanti ve sorumluluk sınırlaması

Bu ürün, uluslararası güvenlik taleplerini karşılamak üzere geliştirilmiştir. Kullanıcı ürünü gerekli özenle ve titizlikle kullanmalıdır. Ürün garantisi, satın alma tarihinden 24 ay sonra sona erer ve sadece arızalı ürünün yerine yedek ürün sağlanmasını kapsar. WorldConnect AG, arızalı ürün yerine yedek sağlanması dışında hiçbir koşul altında hasarlı bir ürün sebebiyle (i) doğrudan, dolaylı ve / veya sonrasında gelişen hasarlardan; (ii) kestirilemeyen durumların neden olduğu hasarlardan; (iii) ürünün kullanım amacı dışında kötüye kullanılmasından; (iv) kullanım kılavuzundaki talimatların aksine kullanım sonucu oluşan hasarlardan sorumlu değildir. Maddi kayıp, işletmenin durması, veri kaybı ve ayrıca ürünün düzenli kullanımı veya kötüye kullanımı esnasında oluşan tüm kayıp ve / veya zararlar, sorumluluk kapsamı dışındadır.

Değişiklik yapma hakkı saklıdır.
©2024 WorldConnect AG. Her hakkı saklıdır.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Αντικατάσταση ασφάλειας (UK)
Ασφάλεια ακριβείας με χρονυστέρηση (από γυαλί ή κεραμικό): T 7 A – 250 V AC, 6,3 x 25,4 mm. (BS 1362)

Πρότυπα βυσμάτων: A ΗΠΑ/Ιαπωνία, **B** ΗΠΑ, **C** Ευρώπη, **E** Σούκο Γαλλίας, **F** Σούκο, **G** ΗΒ, **I** Αυστραλία/Κίνα, **J** Ελβετία, **L** Ιταλία, **N** Βραζιλία

Οδηγίες ασφαλείας
- Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά.
- Προορίζεται για προσωρινή χρήση. Μετά από τη χρήση αποσυνδέστε το από το δίκτυο ρεύματος και από τη συσκευή.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν, αν το περίβλημα δεν είναι σε άψογη κατάσταση.
- Δεν επιτρέπεται η επαφή με υγρά ή υγρασία.
- Κατάλληλο μόνο για χρήση σε κλειστούς χώρους (IP20).
- Ο αντάπτορας δεν είναι μετατροπέας τάσης: Η τάση εισόδου της συσκευής που πρόκειται να συνδέσετε πρέπει να είναι ίδια με την τάση του τοπικού δικτύου ρεύματος.
- Αν ο αντάπτορας χρησιμοποιηθεί με συσκευές μεγαλύτερης ισχύος από την καθορισμένη (W = A x V), η ασφάλεια καίγεται.
- Σε περίπτωση αντικατάστασης της ασφάλειας χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ασφάλεια.
- Δεν επιτρέπεται η χρήση για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων.
- Σε κάθε αντάπτορα επιτρέπεται η σύνδεση ακριβώς μιας συσκευής (εξαιρούνται οι συνδέσεις USB).
- Δεν επιτρέπεται η χρήση σε συνδυασμό με πολύπριζο ή βύσμα-μεταχηματιστή.
- Σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης ακυρώνεται η εγγύηση του κατασκευαστή.
- Φυλάξτε αυτό το έγγραφο και τις οδηγίες χρήσης.

Εγγύηση και περιορισμός ευθύνης

Αυτό το προϊόν είναι σχεδιασμένο κατά συμμόρφωση με τις διεθνείς απαιτήσεις ασφαλείας. Ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιεί το προϊόν με την απαραίτητη σύνεση και προσοχή. Η εγγύηση για πραγματικά ελαττώματα λήγει μετά την παρέλευση 24 μηνών από την ημερομηνία αγοράς και περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στην αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος. Με εξαίρεση την αντικατάσταση ενός ελαττωματικού προϊόντος εντός της διάρκειας εγγύησης, η WorldConnect AG δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για άμεσες, έμμεσες ή/και παρεπόμενες ζημιές που προκαλούνται από (i) ελαττωματικό προϊόν, (ii) συμβάντα ανωτέρας βίας, (iii) κατάχρηση του προϊόντος (χρήση διαφορετική από την προβλεπόμενη), (iv) χρήση αντίθετη από την αναφερόμενη στις οδηγίες χρήσης. Αποκλείεται οποιαδήποτε άλλη ευθύνη για απώλεια κέρδους, διακοπή λειτουργίας, απώλεια δεδομένων καθώς και οποιαδήποτε άλλη απώλεια ή/και ζημία που προκύπτει κατά την κανονική χρήση ή κατάχρηση του προϊόντος.

Με την επιφύλαξη αλλαγών.
©2024 WorldConnect AG. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

РУССКИЙ

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. Замена предохранителя (UK)
Инерционный слаботочный предохранитель (стеклянный или керамический): T 7 A – 250 В AC, 6,3 x 25,4 мм. (BS 1362)

Стандарты вилок: A США/Япония, **B** США, **C** Европа, **E** с заземляющим контактом (Франция), **F** с заземляющим контактом, **G** Великобритания, **I** Австралия/Китай, **J** Швейцария, **L** Италия, **N** Бразилия

Техника безопасности
- Храните в недоступном для детей месте.
- Предназначено для временного использования. После использования отключите от сети или от устройства.
- При наличии повреждений на корпусе устройство использовать запрещено.
- Не допускайте контакта с жидкостями или влагой.
- Применяйте только в закрытых помещениях (IP20).
- Адаптер не является преобразователем напряжения: допустимое входное напряжение подключаемого устройства должно соответствовать напряжению местной электросети.
- При использовании адаптера с устройствами мощностью выше предусмотренной (Вт = А x В) предохранитель перегорает.
- При замене предохранителя убедитесь, что новый предохранитель обладает требуемыми характеристиками.
- Не подходит для зарядки электромобилей.
- Один адаптер может быть соединен только с одним устройством (не относится к разъемам USB).
- Запрещается использовать с адаптером многоместные розетки и штекерные соединители.
- Ненадлежащее использование ведет к отмене обязательств по гарантии.
- Сохраняйте настоящий документ и инструкцию по эксплуатации.

Гарантия и ограничение ответственности

Это изделие разработано в соответствии с международными требованиями безопасности. При работе с ним пользователь должен принимать требуемые меры предосторожности. Гарантия качества изделия действует в течение 24 месяцев с даты покупки и ограничивается исключительно заменой дефектного изделия. За исключением замены дефектного изделия в течение гарантийного срока, компания WorldConnect AG ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за какие-либо прямые, косвенные и/или сопутствующие убытки, вызванные (i) дефектным изделием; (ii) форс-мажорными обстоятельствами; (iii) использованием изделия не по назначению; (iv) использованием в нарушение инструкции по эксплуатации. Исключается любая ответственность за упущенную прибыль, простои в работе, потерю данных и прочие виды ущерба, возникающие вследствие правильного либо ненадлежащего использования устройства.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений.
© WorldConnect AG, 2024. Все права сохранены.

中文

1. **World to Europe USB**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-A port: 5 V/max. 2.4 A, (max. 12W)
2. **World to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
3. **World to USA USB**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A, Max. 12.0 W
4. **World to CH+IT+BRA USB**
   Max. 10 A, 100 V AC – 1000 W / 250 V AC – 2500 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
5. **World to Europe USB C20PD**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC – 4000 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
6. **World to UK USB C20PD**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
7. **World to USA USB C20PD**
   Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
   USB-C port: 5.0 V DC - 3.0 A (15.0 W), 9.0 V DC - 2.22 A (20.0 W), 12.0 V DC - 1.67 A (20.0 W)
8. **Europe to Europe USB (Home USB Hub)**
   Max. 16 A, 100 V AC – 1600 W / 250 V AC– 4000 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
9. **Europe to UK USB**
   Max. 7 A, 100 V AC – 700 W / 250 V AC – 1750 W
   2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W
10. **Europe to USA USB**
    Max. 15 A, 100 V AC – 1500 W / 250 V AC – 3750 W
    2 x USB-A port: 5.0 V DC / Max. 2.4 A (shared), Max. 12.0 W

11. 更换保险丝 (UK)
惰性细保险丝（玻璃或陶瓷）：T 7 A – 250 V AC; 6.3 x 25.4 mm。 (BS 1362)

插头标准：**A** 美标/日本，**B** 美标，**C** 欧标，**E** Schuko 法式双圆插，**F** Schuko 德国标准插头，**G** 英标，**I** 澳大利亚/国标，**J** 瑞士，**L** 意大利，**N** 巴西

安全须知
- 远离儿童放置
- 用于临时使用。停止使用时断开电源/设备的连接
- 请勿在外壳损坏的情况下使用
- 请勿接触液体或湿气
- 仅适用于封闭的空间 （IP20）
- 适配器不是变压器：待连接设备的输入电压必须与当地电网电压一致
- 适配器与超标的高功率设备配套使用时 （W = A x V），保险丝会熔断
- 更换保险丝时使用适当的保险丝
- 禁止将其用于为电动车辆充电
- 一个适配器仅可连接一台设备（USB 接口除外）
- 请勿与插线板或中间插头一起使用
- 不当使用会导致质保失效
- 请妥善保管本文档与使用说明

质保和责任限制
本产品的研发符合国际安全要求。使用者在移动本产品时必须小心谨慎。质保期自购买之日起 24 个月后到期，仅负责更换有缺陷的产品。除了在质保期内更换有缺陷的产品外，WorldConnect AG 在任何情况下均不对下列情况引起的直接、间接和/或后续损失负责：(i) 有缺陷的产品