



Tomada terminal 3 conectores: TV/FM-SAT1-SAT2

Tomada terminal de três conectores e 2 entradas. Munida de dois conectores F: O da parte inferior direita SAT1 para o sinal satélite da entrada 1 (filtrada), e o da parte superior SAT2 para o sinal satélite e terrestre da entrada 2 (toda a banda 5-2400MHz). Na parte inferior esquerda está o conector CEI macho para radio (FM) e TV terrestre, proveniente da entrada 1 da tomada. A parte inferior do chassi é aberta.

Ref.	524501
	SE33TWIN-ST
EAN13	8424450188606

Embalagem

Caixa	1 uni.
Caixade cartão	10 uni.
Caixade cartão	100 uni.

Dados físicos

Peso líquido	92,00 g
Peso bruto	100,00 g
Largura	70,00 mm
Altura	67,00 mm
Profundidade	36,00 mm
Peso do produto principal	92,00 g

Destaca-se por

- Filtro separador de grande rejeição entre terrestre e satélite: O sinal SAT é filtrado no conector CEI de FM/TV, e a FM/TV terrestre é filtrada no conector F de satélite SAT1.
- Fabricação automatizada em linha robotizada
- Elevado isolamento
- Grande isolamento entre saídas
- Fabricada em Zamak, de grande resistência
- Passagem de DC através do conector SAT para a entrada
- Compatível com cabos coaxiais de diâmetro de cobertura Ø 5...6,9mm

Descubra

Tomadas Televes: Fixação automática

Uma tomada de classe A com muitas vantagens:

- O contacto do vivo é feito de forma automática, apenas com a inserção do mesmo
- Admite diâmetros do vivo entre 0,65 a 1,2mm e diâmetros exteriores do cabo de 5 a 6,9mm
- Guia cónico, tipo conector F, para facilitar a inserção do vivo
- Admite um comprimento do vivo variável (5 a 15mm) que evita os curto-circuitos entre a malha e o vivo
- Abraçadeira basculante e auto estável de abertura total
- Abraçadeira com 3 filas dentadas de 9mm para uma perfeita fixação do cabo coaxial
- Circuito impresso perfurado para adaptação a vários tipos de parafusos de fixação dos embelezadores
- Acabamento cuidado para evitar acidentes
- Isolamento Classe A

Gama de produto com várias marcações no próprio chassis:

- Marcação CE
- Referência numérica e lógica

- Indicação de entradas e saídas
- Dimensão aconselhada do cabo coaxial descarnado

Especificações técnicas : Ref. 524501

##			##	
Número de conectores			3	
Conector R/TV			"CEI" macho	
Conector SAT1			"F" fêmea	
Conector SAT2			"F" fêmea	
##			Não	
Bandas		TV	SAT 1	SAT 2
Margem de frequências	MHz	5 ... 862	950 ... 2400	5 ... 2400
Rejeição entre saídas	dB	> 20	> 30	> 30
Atenuação: Conector R/TV	dB	1	--	--
Atenuação: Conector SAT1	dB	--	1,5	--
Atenuação: Conector SAT2	dB	--	--	1
Passagem DC			SAT↔Entr.	
Corrente máxima	mA		500	