


Door Sensor



THIRDREALITY

Contents

English 02

Spanish 14

German 26

Japanese 38

French 50

Italian 62

Mounting Kit



Screw x 4



Battery x 2



Double-sided Tape

①



②



③



④



(Correct)



(Incorrect)

Setting up your Door Sensor

1. Follow the instructions and set up your compatible Zigbee hub.
2. The sensor comes with two parts, A and B (Fig. 1). Press to open part A (Fig. 2), install the batteries and close the back cover, the LED indicator flashes rapidly in blue, the sensor is now ready for setup. Long press the reset button (Fig. 3) for 3 seconds to factory reset the sensor and put it into pairing mode again when needed.
3. Follow the instructions and pair the sensor with your Zigbee hub.

Pairing with Different Hubs

Pairing with Amazon Echo

Compatible Device: Echo V4, Echo Plus V1 & V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 & Gen3

App: Amazon Alexa App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of your Echo devices has been updated to the latest version.
2. Start adding devices by saying "Alexa, discover my devices", or open Alexa App, go to device page, tap "+" on top right, choose "Add Device", then click "other" by sliding down, tap "DISCOVER DEVICES", the sensor will be paired to Alexa within seconds.

Pairing with Eero

Compatible Devices: Eero 6 & Eero 6 Pro

App: Eero App Alexa App



Pairing Steps:

1. Make sure that the Eero App account is logged in and the gateway is properly connected.
2. Open Alexa App and register your account, then enable Eero Skill to Alexa App.
3. Make sure the firmware of your Echo devices have been updated to the latest version, start adding devices by saying "Alexa, discover my devices", or open Alexa App, go to device page, tap "+" on top right, choose "Add Device", then click "other" by sliding down, tap "DISCOVER DEVICES", the sensor will be added within seconds.

Pairing with SmartThings

Compatible Devices: SmartThings Hub 2015 & 2018, Aeotec

App: SmartThings App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of the SmartThings hub has been updated to the latest version before pairing.
2. Open SmartThings App, tap "+" on top right. Then click "Add Devices", Choose "Scan nearby", the sensor will be added within seconds.

How to add SmartThings drivers for Third Reality Contact Sensor

1. Open this link in your PC browser.
<https://bestow-regional.api.smarththings.com/invite/adMKr50EXzj9>
2. Log in your SmartThings.
3. Click “Enroll” -- “Available Drivers” -- “Install” to install the device driver as needed.

 **SmartThings**

Channel Information

- Name
Third Reality
- Description
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs

Aeotec Hub
My home

Enroll

 **SmartThings**

Channel Information

- Name
Third Reality
- Description
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs

Aeotec Hub
My home

Unenroll Available Drivers



Third Reality

Aeotec Hub

My home

- Name
Zigbee Contact
- Description
SmartThings driver for Zigbee contact devices
- Permissions
 - zigbee: Enable full access to Zigbee actions

Install

4. Reboot your SmartThings hub by powering it off and power it on again.
5. "Scan for Nearby Devices" in SmartThings App to pair the THIRDSREALITY devices with your SmartThings hub.
6. You can change the driver of the sensor in SmartThings App.

Pairing with Home Assistant

ZigBee Home Automation(ZHA):

"Settings"->"Devices & Services"->"Zigbee Home Automation", then click "+ Add Device", the sensor will be added within seconds.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Start ZigBee2MQTT addon, then click "Permit join" to start adding devices, the sensor will be added within seconds.

Pairing with Third Reality

Hub: Third Reality Smart Hub

App: Third Reality App



Pairing Steps:

1. Make sure the app and the firmware of the hub has been updated to the latest version.
2. Open Third Reality App, go to device page, tap "+" in the up right and follow on-screen instructions to add device.

Pairing with Hubitat

Website: <http://find.hubitat.com/>

Pairing Steps:

1. Log in the website, click "Connect to Hub".
2. Click "Devices", "Add", "Add Devices Manually", "ZigBee", then "Start ZigBee Pairing".

Mounting your Door Sensor

1. Make sure the installation surfaces are clean and dry before installation.
2. Attach Part A and B with double-sided tape separately, make sure the marks on two parts should be aligned and facing each other, the space in between should be less than 5/8 inches(16mm) when closed.

Troubleshooting

1. Why can't my Echo discover the door sensor? It has a ZigBee hub built-in.
 - Reboot your Echo by unplugging/plugging it back in.
 - Set the door sensor into pairing mode by long press the reset button inside the device, the blue LED flashes rapidly.
 - Keep the door sensor near the Echo with ZigBee hub build-in, then ask Alexa to "discover devices".
 - If it is still not working, please factory reset your Echo, re-add echo then re-discover device again, then pair it with your Echo device again.

2. I have a SmartThings hub, do I need a special hub for the door sensor?

- Enable the SmartThings Skill in your Alexa app and sign in to link your accounts on both platforms.
- Go to Devices tab in your Alexa app and add devices to sync your devices under SmartThings to Alexa: "+" icon (on the upper right corner) -> Add Device -> Other.
- Create a routine for the door sensor and light switches in your Alexa app, you can use door open/close to trigger things like light on/off, or you can set an Alexa "custom message" when the door sensor detects a door is opened.

3. Why nothing shows up for devices or group on the Third Reality app? I am using a SmartThings hub.

Because you are using Echo (Alexa APP) and SmartThings (SmartThings APP), it will bypass Third Reality app. Only when you are using Third Reality Hub (which is equivalent to SmartThings Hub), then the Third Reality app is required and will show the device in the app.

Configuración de su sensor de puerta

1. Siga las instrucciones y configure su concentrador Zigbee compatible.
2. El sensor viene con dos partes, A y B (Fig. 1). Presione para abrir la parte A (Fig. 2), instale las baterías y cierre la cubierta posterior, el indicador LED parpadea rápidamente en azul, el sensor ahora está listo para configurarse. Mantenga presionado el botón de reinicio (Fig. 3) durante 3 segundos para restablecer el sensor de fábrica y ponerlo en modo de emparejamiento nuevamente cuando sea necesario.
3. Siga las instrucciones y empareje el sensor con su concentrador Zigbee.

Emparejamiento con diferentes concentradores

Emparejamiento con Amazon Echo

Dispositivo compatible: Echo V4, Echo Plus V1 y V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 y Gen3

Aplicación: aplicación Amazon Alexa



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware de sus dispositivos Echo se hayan actualizado a la última versión.
2. Comience a agregar dispositivos diciendo "Alexa, descubra mis dispositivos", o abra la aplicación Alexa, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la parte superior derecha, elija "Agregar dispositivo", luego haga clic en "otro" deslizándose hacia abajo, toque "DESCUBRIR DISPOSITIVOS ", el sensor se sincronizará con Alexa en cuestión de segundos.

Emparejamiento con Eero

Dispositivos compatibles: Eero 6 y Eero 6 Pro

Aplicación: Aplicación Eero Aplicación Alexa



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la cuenta de la aplicación Eero haya iniciado sesión y que la puerta de enlace esté correctamente conectada.
2. Abra la aplicación Alexa y registre su cuenta, luego habilite Eero Skill para la aplicación Alexa.
3. Asegúrese de que el firmware de sus dispositivos Echo se haya actualizado a la última versión, comience a agregar dispositivos diciendo "Alexa, descubre mis dispositivos" o abra la aplicación Alexa, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la parte superior derecha, elija "Agregar Dispositivo", luego haga clic en 'otro' deslizando hacia abajo, toque "DESCUBRIR DISPOSITIVOS", el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con cosas inteligentes

Dispositivos compatibles: SmartThings Hub 2015 y 2018, Aeotec

Aplicación: aplicación SmartThings



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware del concentrador SmartThings se hayan actualizado a la última versión antes del emparejamiento.
2. Abra la aplicación SmartThings, toque "+" en la parte superior derecha. Luego haga clic en "Agregar dispositivos", elija "Escanear cerca", el sensor se agregará en segundos.

Cómo agregar controladores SmartThings para sensor de contacto de tercera realidad

1. Abra este enlace en el navegador de su PC.
<https://bestow-regional.api.smarththings.com/invite/adMKr50EXzj9>
2. Inicia sesión en tus SmartThings
3. Haga clic en "Inscribir" - "Controladores disponibles" - "Instalar" para instalar el controlador del dispositivo según sea necesario.

 **SmartThings**

Channel Information

- **Name**
Third Reality
- **Description**
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs

Aeotec Hub
My home

Enroll

 **SmartThings**

Channel Information


- **Name**
Third Reality
- **Description**
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs

Aeotec Hub
My home

Unenroll

Available Drivers



4. Reinicie su concentrador SmartThings apagándolo y encendiéndolo nuevamente.
5. “Buscar dispositivos cercanos” en la aplicación SmartThings para emparejar los dispositivos THIRDSREALITY con su concentrador SmartThings.
6. Puede cambiar el controlador del sensor en la aplicación SmartThings.

Emparejamiento con Home Assistant

Automatización del hogar ZigBee (ZHA):

"Configuración"->"Dispositivos y servicios"->"Automatización del hogar Zigbee", luego haga clic en "+ Agregar dispositivo", el sensor se agregará en segundos.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Inicie el complemento ZigBee2MQTT, luego haga clic en "Permitir unirse" para comenzar a agregar dispositivos, el sensor se agregará en segundos.

Emparejamiento con la Tercera Realidad

Centro: Centro inteligente de la tercera realidad

Aplicación: aplicación de la tercera realidad



Pasos de emparejamiento:

1. Asegúrese de que la aplicación y el firmware del concentrador se hayan actualizado a la última versión.
2. Abra la aplicación Third Reality, vaya a la página del dispositivo, toque "+" en la esquina superior derecha y siga las instrucciones en pantalla para agregar el dispositivo.

Maridaje con Hubitat

Sitio web: <http://find.hubitat.com/>

Pasos de emparejamiento:

1. Inicie sesión en el sitio web, haga clic en "Conectar a Hub".
2. Haga clic en "Dispositivos", "Agregar", "Agregar dispositivos manualmente", "ZigBee", luego "Iniciar emparejamiento de ZigBee".

Montaje de su sensor de puerta

1. Asegúrese de que las superficies de instalación estén limpias y secas antes de la instalación.
2. Fije las Partes A y B con cinta adhesiva de doble cara por separado, asegúrese de que las marcas en las dos partes estén alineadas y una frente a la otra, el espacio entre ellas debe ser inferior a 5/8 pulgadas (16 mm) cuando esté cerrada.

Solución de problemas

1. ¿Por qué mi Echo no puede detectar el sensor de la puerta? Tiene un concentrador ZigBee incorporado.
 - Reinicia tu Echo desconectándolo/volviéndolo a enchufar.
 - Configure el sensor de la puerta en modo de emparejamiento presionando prolongadamente el botón de reinicio dentro del dispositivo, el LED azul parpadea rápidamente.
 - Mantenga el sensor de la puerta cerca del Echo con concentrador ZigBee incorporado, luego pídale a Alexa que "descubra dispositivos".
 - Si aún no funciona, restablezca su Echo de fábrica, vuelva a agregar echo, luego vuelva a descubrir el dispositivo nuevamente, luego vincúlelo con su dispositivo Echo nuevamente.
2. Tengo un concentrador SmartThings, ¿necesito un concentrador especial para el sensor de puerta?

- Habilite la habilidad SmartThings en su aplicación Alexa e inicie sesión para vincular sus cuentas en ambas plataformas.
- Vaya a la pestaña Dispositivos en su aplicación Alexa y agregue dispositivos para sincronizar sus dispositivos en SmartThings con Alexa: icono "+" (en la esquina superior derecha)->Agregar dispositivo->Otro.
- Cree una rutina para el sensor de la puerta y los interruptores de luz en su aplicación Alexa, puede usar la apertura/cierre de la puerta para activar cosas como el encendido/apagado de la luz, o puede configurar un "mensaje personalizado" de Alexa cuando el sensor de la puerta detecta que se abre una puerta.

3. ¿Por qué no aparece nada para dispositivos o grupos en la aplicación Third Reality? Estoy usando un concentrador SmartThings.

Debido a que está utilizando Echo (aplicación Alexa) y SmartThings (aplicación SmartThings), omitirá la aplicación Third Reality. Solo cuando está utilizando Third Reality Hub (que es equivalente a SmartThings Hub), entonces se requiere la aplicación Third Reality y mostrará el dispositivo en la aplicación.

Einrichten Ihres Türsensors

1. Folgen Sie den Anweisungen und richten Sie Ihren kompatiblen Zigbee-Hub ein.
2. Der Sensor wird mit zwei Teilen geliefert, A und B (Abbildung 1). Drücken Sie auf , um Teil A (Abbildung 2) zu öffnen, legen Sie die Batterien ein und schließen Sie die hintere Abdeckung, die LED-Anzeige blinkt schnell blau, der Sensor kann jetzt eingerichtet werden. Halten Sie die Reset-Taste (Abbildung 3) 3 Sekunden lang gedrückt, um den Sensor auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und ihn bei Bedarf wieder in den Kopplungsmodus zu versetzen.
3. Folgen Sie den Anweisungen und koppeln Sie den Sensor mit Ihrem Zigbee-Hub.

Kopplung mit verschiedenen Hubs

Kopplung mit Amazon Echo

Kompatibles Gerät: Echo V4, Echo Plus V1 und V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 und Gen3

App: Amazon Alexa App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die App und die Firmware Ihrer Echo-Geräte auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Geräten, indem Sie „Alexa, entdecke meine Geräte“ sagen, oder öffnen Sie die Alexa-App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“, wählen Sie „Gerät hinzufügen“, klicken Sie dann auf „Andere“, indem Sie nach unten wischen, und tippen Sie auf „GERÄTE ENTDECKEN“. „“, wird der Sensor innerhalb von Sekunden mit Alexa gekoppelt.

Paarung mit Eero

Kompatible Geräte: Eero 6 und Eero 6 Pro

App: Eero App Alexa App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass das Eero-App-Konto angemeldet ist und das Gateway ordnungsgemäß verbunden ist.
2. Öffnen Sie die Alexa App, registrieren Sie Ihr Konto und aktivieren Sie dann Eero Skill für die Alexa App.
3. Stellen Sie sicher, dass die Firmware Ihrer Echo-Geräte auf die neueste Version aktualisiert wurde. Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Geräten, indem Sie „Alexa, entdecke meine Geräte“ sagen, oder öffnen Sie die Alexa-App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“ und wählen Sie „Hinzufügen“. Klicken Sie dann auf „Andere“, indem Sie nach unten wischen, und tippen Sie auf „GERÄTE ENTDECKEN“. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Kopplung mit SmartThings

Kompatible Geräte: SmartThings Hub 2015 und 2018, Aeotec

App: SmartThings-App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die App und die Firmware des SmartThings-Hubs auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Öffnen Sie die SmartThings-App und tippen Sie oben rechts auf „+“. Klicken Sie dann auf „Geräte hinzufügen“ und wählen Sie „In der Nähe scannen“. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

So fügen Sie SmartThings-Treiber hinzufür Third Reality Kontaktsensor

1. Öffnen Sie diesen Link in Ihrem PC-Browser.
<https://bestow-regional.api.smarththings.com/invite/adMKr50EXzj9>
2. Melden Sie sich bei Ihren SmartThings an.
3. Klicken Sie auf „Registrieren“ – „Verfügbare Treiber“ – „Installieren“, um den Gerätetreiber nach Bedarf zu installieren.

 **SmartThings**

Channel Information

- **Name**
Third Reality
- **Description**
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs

Aeotec Hub
My home

[Enroll](#)

 **SmartThings**


Channel Information

- **Name**
Third Reality
- **Description**
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs

Aeotec Hub
My home

[Unenroll](#) [Available Drivers](#)



4. Starten Sie Ihren SmartThings-Hub neu, indem Sie ihn aus- und wieder einschalten.
5. „Nach Geräten in der Nähe suchen“ in der SmartThings-App, um die THIRDSREALITY-Geräte mit Ihrem SmartThings-Hub zu koppeln.
6. Sie können den Treiber des Sensors in der SmartThings-App ändern.

Kopplung mit Home Assistant

ZigBee-Hausautomation (ZHA):

„Einstellungen“ – „Geräte & Dienste“ – „Zigbee Home Automation“, dann klicken Sie auf „+ Gerät hinzufügen“, der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Starten Sie das ZigBee2MQTT-Add-on und klicken Sie dann auf „Beitritt zulassen“, um mit dem Hinzufügen von Geräten zu beginnen. Der Sensor wird innerhalb von Sekunden hinzugefügt.

Paarung mit der Dritten Realität

Hub: Third Reality Smart Hub

App: Third Reality App



Kopplungsschritte:

1. Stellen Sie sicher, dass die App und die Firmware des Hubs auf die neueste Version aktualisiert wurden.
2. Öffnen Sie die Third Reality App, gehen Sie zur Geräteseite, tippen Sie oben rechts auf „+“ und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Gerät hinzuzufügen.

Kopplung mit Hubitat

Website: <http://find.hubitat.com/>

Kopplungsschritte:

1. Melden Sie sich auf der Website an und klicken Sie auf „Mit Hub verbinden“.
2. Klicken Sie auf „Geräte“, „Hinzufügen“, „Geräte manuell hinzufügen“, „ZigBee“ und dann auf „ZigBee-Pairing starten“.

Montage Ihres Türsensors

1. Stellen Sie vor der Installation sicher, dass die Installationsflächen sauber und trocken sind.
2. Befestigen Sie Teil A und B separat mit doppelseitigem Klebeband. Stellen Sie sicher, dass die Markierungen an den beiden Teilen ausgerichtet sind und einander zugewandt sind. Der Abstand dazwischen sollte im geschlossenen Zustand weniger als 16 mm (5/8 Zoll) betragen.

Fehlerbehebung

1. Warum kann mein Echo den Türsensor nicht erkennen? Es verfügt über einen integrierten ZigBee-Hub.
 - Starten Sie Ihr Echo neu, indem Sie es ausstecken/wieder einstecken.
 - Versetzen Sie den Türsensor in den Kopplungsmodus, indem Sie lange auf die Reset-Taste im Gerät drücken. Die blaue LED blinkt schnell.
 - Halten Sie den Türsensor in der Nähe des Echo mit integriertem ZigBee-Hub und bitten Sie Alexa, „Geräte zu erkennen“.
 - Wenn es immer noch nicht funktioniert, setzen Sie Ihr Echo bitte auf die Werkseinstellungen zurück, fügen Sie Echo erneut hinzu, erkennen Sie das Gerät erneut und koppeln Sie es dann erneut mit Ihrem Echo-Gerät.
2. Ich habe einen SmartThings-Hub. Benötige ich einen speziellen Hub für den Türsensor?

- Aktivieren Sie den SmartThings Skill in Ihrer Alexa-App und melden Sie sich an, um Ihre Konten auf beiden Plattformen zu verknüpfen.
- Gehen Sie in Ihrer Alexa-App zur Registerkarte „Geräte“ und fügen Sie Geräte hinzu, um Ihre Geräte unter „SmartThings mit Alexa“ zu synchronisieren: „+“-Symbol (in der oberen rechten Ecke) -> Gerät hinzufügen -> Andere.
- Erstellen Sie eine Routine für den Türsensor und die Lichtschalter in Ihrer Alexa-App. Sie können das Öffnen/Schließen der Tür verwenden, um beispielsweise das Ein-/Ausschalten des Lichts auszulösen, oder Sie können eine „benutzerdefinierte Nachricht“ für Alexa festlegen, wenn der Türsensor erkennt, dass eine Tür geöffnet wird.

3. Warum wird für Geräte oder Gruppen in der Third Reality-App nichts angezeigt? Ich verwende einen SmartThings-Hub.

Da Sie Echo (Alexa APP) und SmartThings (SmartThings APP) verwenden, wird die Third Reality App umgangen. Nur wenn Sie Third Reality Hub (entspricht SmartThings Hub) verwenden, ist die Third Reality-App erforderlich und zeigt das Gerät in der App an.

ドアセンサーのセットアップ

1. 指示に従って、互換性のある Zigbee ハブをセットアップします。
2. センサーにはAとBの2つのパーツが付属しています(図1)。を押してA部(図2)を開き、電池を入れて裏ぶたを閉めると、LEDインジケーターが青く速く点滅し、センサーのセットアップ準備完了です。リセットボタン(図3)を3秒間長押ししてセンサーを工場出荷時設定にリセットし、必要に応じて再度ペアリングモードにします。
3. 指示に従い、センサーを Zigbee ハブとペアリングします。

異なるハブとのペアリング

Amazon Echoとのペアリング

対応デバイス: Echo V4、Echo Plus V1 & V2、Echo Studio、Echo Show 10 Gen2 & Gen3

アプリ: Amazon Alexaアプリ



ペアリング手順:

1. Echo デバイスのアプリとファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. 「アレクサ、デバイスを検出して」と言ってデバイスの追加を開始するか、Alexa アプリを開いてデバイスのページに移動し、右上の「+」をタップして「デバイスの追加」を選択し、下にスライドして「その他」をクリックし、「デバイスを検出」をタップします 」と入力すると、センサーは数秒以内に Alexa とペアリングされます。

エーロとのペアリング

互換性のあるデバイス: Eero 6 & Eero 6 Pro

アプリ: Eero アプリ Alexa アプリ



ペアリング手順:

1. Eero App アカウントがログインしていて、ゲートウェイが適切に接続されていることを確認してください。
2. Alexa アプリを開いてアカウントを登録し、Alexa アプリで Eero Skill を有効にします。
3. Echo デバイスのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認し、「Alexa、デバイスを検出して」と言ってデバイスの追加を開始するか、Alexa アプリを開いてデバイスのページに移動し、右上の「+」をタップして「追加」を選択します 「デバイス」を選択し、下にスライドして「その他」をクリックし、「デバイスの検出」をタップすると、数秒以内にセンサーが追加されます。

SmartThings とのペアリング

対応デバイス: SmartThings Hub 2015&2018、
Aeotec

アプリ: SmartThings アプリ



ペアリング手順:

1. ペアリングする前に、SmartThings ハブのアプリとファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. SmartThings アプリを開き、右上の「+」をタップします。次に、「デバイスの追加」をクリックし、「近くをスキャン」を選択すると、センサーが数秒以内に追加されます。

SmartThings ドライバーを追加 する方法サードリアリティコンタ クトセンサー用

1. このリンクを PC ブラウザで開きます。
<https://bestow-regional.api.smarththings.com/invite/adMKr50EXzj9>
2. SmartThings にログインします。
3. 必要に応じて、「登録」-「利用可能なドライバー」-「インストール」をクリックしてデバイスドライバーをインストールします。

 **SmartThings**

Channel Information

- Name
Third Reality
- Description
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs
Aeotec Hub
My home
[Enroll](#)

 **SmartThings**

Channel Information

- Name
Third Reality
- Description
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs
Aeotec Hub
My home
[Unenroll](#) [Available Drivers](#)

SmartThings

Third Reality

Aeotec Hub

My home

- Name
Zigbee Contact
- Description
SmartThings driver for Zigbee contact devices
- Permissions
 - zigbee: Enable full access to Zigbee actions

Install

4. SmartThings ハブの電源をオフにして再起動し、再度電源をオンにします。
5. SmartThings アプリの「近くのデバイスをスキャン」して、THIRDREALITY デバイスを SmartThings ハブとペアリングします。
6. SmartThings アプリでセンサーのドライバーを変更できます。

ホームアシスタントとのペアリング

ZigBeeホームオートメーション(ZHA):

「設定」-「デバイスとサービス」-「Zigbee Home Automation」を選択し、「+ デバイスの追加」をクリックすると、数秒以内にセンサーが追加されます。

ZigBee2MQTT(Z2M):

igBee2MQTT アドオンを起動し、「参加を許可」をクリックしてデバイスの追加を開始すると、センサーは数秒以内に追加されます。

第三の現実とのペアリング

ハブ: サードリアリティ スマート ハブ

アプリ: サードリアリティ アプリ



ペアリング手順:

1. アプリとハブのファームウェアが最新バージョンに更新されていることを確認してください。
2. Third Reality アプリを開き、デバイス ページに移動し、右上の「+」をタップし、画面の指示に従ってデバイスを追加します。

フビタットとのペアリング

ウェブサイト: <http://find.hubitat.com/>

ペアリング手順:

1. ウェブサイトにログインし、「ハブに接続」をクリックします。
2. 「デバイス」、「追加」、「デバイスを手動で追加」、「ZigBee」、「ZigBee ペアリングの開始」の順にクリックします。

ドアセンサーの取り付け

1. 取り付ける前に、設置面が清潔で乾燥していることを確認してください。
2. パーツ A と B を両面テープで別々に貼り付けます。
。2 つのパーツのマークが位置を合わせて向かい合っていることを確認し、閉じたときに間のスペースが 5/8 インチ (16 mm) 未満である必要があります。

トラブルシューティング

1. 私の Echo がドアセンサーを検出できないのはなぜですか? ZigBeeハブを内蔵しています。
 - Echo のプラグを抜き差しして再起動します。
デバイス内のリセットボタンを長押ししてドア
 - センサーをペアリングモードに設定すると、青色の LED が速く点滅します。
 - ZigBee ハブが組み込まれた Echo の近くにドアセンサーを置き、Alexa に「デバイスを検出する」ように依頼します。
 - それでも動作しない場合は、Echo を出荷時設定にリセットし、Echo を再度追加してからデバイスを再検出し、Echo デバイスと再度ペアリングしてください。

2. SmartThings ハブを持っていますが、ドア センサー用の特別なハブが必要ですか？

- Alexa アプリで SmartThings スキルを有効にし、サインインして両方のプラットフォームのアカウントをリンクします。
- Alexa アプリの [デバイス] タブに移動し、SmartThings でデバイスを Alexa に同期するデバイスを追加します: 「+」アイコン (右上隅) → デバイスの追加 → その他。
- Alexa アプリでドアセンサーと照明スイッチのルーチンを作成し、ドアの開閉を使用して照明のオン/オフなどをトリガーしたり、ドアセンサーがドアが開いたことを検出したときに Alexa の「カスタムメッセージ」を設定したりできます。

3. Third Reality アプリのデバイスまたはグループに何も表示されないのはなぜですか？ SmartThings ハブを使用しています。

Echo (Alexa APP) と SmartThings (SmartThings APP) を使用しているため、Third Reality アプリはバイパスされます。Third Reality Hub (SmartThings Hub と同等) を使用している場合にのみ、Third Reality アプリが必要となり、アプリ内にデバイスが表示されます。

Configuration de votre capteur de porte

1. Suivez les instructions et configurez votre hub Zigbee compatible.
2. Le capteur est livré avec deux parties, A et B (Figure 1). Appuyez sur pour ouvrir la partie A (Figure 2), installez les piles et fermez le couvercle arrière, le voyant LED clignote rapidement en bleu, le capteur est maintenant prêt à être configuré. Appuyez longuement sur le bouton de réinitialisation (Figure 3) pendant 3 secondes pour réinitialiser le capteur en usine et le remettre en mode d'appairage si nécessaire.
3. Suivez les instructions et coupez le capteur avec votre hub Zigbee.

Jumelage avec différents concentrateurs

Couplage avec Amazon Echo

Appareil compatible : Echo V4, Echo Plus V1 & V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 & Gen3

Application : Application Amazon Alexa



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel de vos appareils Echo ont été mis à jour vers la dernière version.
2. Commencez à ajouter des appareils en disant "Alexa, découvrez mes appareils", ou ouvrez l'application Alexa, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite, choisissez "Ajouter un appareil", puis cliquez sur "autre" en glissant vers le bas, appuyez sur "DÉCOUVRIR LES APPAREILS ", le capteur sera couplé à Alexa en quelques secondes.

Couplage avec Eero

Appareils compatibles : Eero 6 et Eero 6 Pro

Application : Application Eero Application Alexa



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que le compte Eero App est connecté et que la passerelle est correctement connectée.
2. Ouvrez l'application Alexa et enregistrez votre compte, puis activez Eero Skill sur l'application Alexa.
3. Assurez-vous que le micrologiciel de vos appareils Echo a été mis à jour vers la dernière version, commencez à ajouter des appareils en disant "Alexa, découvrez mes appareils", ou ouvrez l'application Alexa, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite, choisissez "Ajouter Appareil », puis cliquez sur « autre » en glissant vers le bas, appuyez sur « DÉCOUVRIR LES APPAREILS », le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec SmartThings

Appareils compatibles : SmartThings Hub 2015 et 2018, Aeotec

Application : Application SmartThings



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel du hub SmartThings ont été mis à jour vers la dernière version avant le couplage.
2. Ouvrez l'application SmartThings, appuyez sur "+" en haut à droite. Cliquez ensuite sur "Ajouter des appareils", choisissez "Analyser à proximité", le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Comment ajouter des pilotes SmartThings pour capteur de contact de troisième réalité

1. Abra este enlace en el navegador de su PC.
<https://bestow-regional.api.smarththings.com/invite/adMKr50EXzj9>
2. Connectez-vous à vos SmartThings.
3. Cliquez sur « Inscrire » - « Pilotes disponibles » - « Installer » pour installer le pilote de périphérique selon vos besoins.

 **SmartThings**

Channel Information

- Name
Third Reality
- Description
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)


My Hubs
Aeotec Hub
My home
[Enroll](#)

 **SmartThings**

Channel Information

- Name
Third Reality
- Description
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs
Aeotec Hub
My home
[Unenroll](#) [Available Drivers](#)



4. Redémarrez votre hub SmartThings en l'éteignant et en le rallumant.
5. « Rechercher les appareils à proximité » dans l'application SmartThings pour coupler les appareils THIRDELAITY avec votre hub SmartThings.
6. Vous pouvez modifier le pilote du capteur dans l'application SmartThings.

Couplage avec Home Assistant

Domotique ZigBee (ZHA):

"Paramètres" - "Appareils et services" - "Zigbee Home Automation", puis cliquez sur "+ Ajouter un appareil", le capteur sera ajouté en quelques secondes.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Démarrez l'addon ZigBee2MQTT, puis cliquez sur "Autoriser la jointure" pour commencer à ajouter des appareils, le capteur sera ajouté en quelques secondes.

Couplage avec la troisième réalité

Hub : troisième hub intelligent de réalité

Application : application de troisième réalité



Étapes d'appariement :

1. Assurez-vous que l'application et le micrologiciel du concentrateur ont été mis à jour vers la dernière version.
2. Ouvrez l'application Third Reality, accédez à la page de l'appareil, appuyez sur "+" en haut à droite et suivez les instructions à l'écran pour ajouter un appareil.

Jumelage avec Hubitat

Site Web : <http://find.hubitat.com/>

Étapes d'appariement :

1. Connectez-vous au site Web, cliquez sur "Connect to Hub".
2. Cliquez sur "Appareils", "Ajouter", "Ajouter des appareils manuellement", "ZigBee", puis "Démarrer l'appairage ZigBee".

Montage de votre capteur de porte

1. Assurez-vous que les surfaces d'installation sont propres et sèches avant l'installation.
2. Fixez les parties A et B avec du ruban adhésif double face séparément, assurez-vous que les marques sur les deux parties doivent être alignées et se faire face, l'espace entre les deux doit être inférieur à 5/8 pouces (16 mm) lorsqu'il est fermé.

Dépannage

1. Pourquoi mon Echo ne peut-il pas détecter le capteur de porte ? Il a un hub ZigBee intégré.
 - Redémarrez votre Echo en le débranchant/rebranchant.
 - Réglez le capteur de porte en mode d'appairage en appuyant longuement sur le bouton de réinitialisation à l'intérieur de l'appareil, la LED bleue clignote rapidement.
 - Gardez le capteur de porte près de l'Echo avec le hub intégré ZigBee, puis demandez à Alexa de "découvrir les appareils".
 - S'il ne fonctionne toujours pas, réinitialisez votre Echo en usine, ajoutez à nouveau l'écho, puis redécouvrez à nouveau l'appareil, puis coupez-le à nouveau avec votre appareil Echo.
2. J'ai un hub SmartThings, ai-je besoin d'un hub spécial pour le capteur de porte ?
 - Activez la compétence SmartThings dans votre application Alexa et connectez-vous pour lier vos comptes sur les deux plateformes.

- Accédez à l'onglet Appareils de votre application Alexa et ajoutez des appareils pour synchroniser vos appareils sous SmartThings avec Alexa : icône « + » (dans le coin supérieur droit)->Ajouter un appareil->Autre.
- Créez une routine pour le capteur de porte et les interrupteurs d'éclairage dans votre application Alexa, vous pouvez utiliser l'ouverture/la fermeture de la porte pour déclencher des choses comme la lumière allumée/éteinte, ou vous pouvez définir un "message personnalisé" Alexa lorsque le capteur de porte détecte qu'une porte est ouverte.

3. Pourquoi rien ne s'affiche pour les appareils ou le groupe sur l'application Third Reality ? J'utilise un hub SmartThings.

Parce que vous utilisez Echo (Alexa APP) et SmartThings (SmartThings APP), il contournera l'application Third Reality. Uniquement lorsque vous utilisez Third Reality Hub (qui équivaut à SmartThings Hub), l'application Third Reality est requise et affichera l'appareil dans l'application.

Configurazione del sensore della porta

1. Seguire le istruzioni e configurare l'hub Zigbee compatibile.
2. Il sensore viene fornito con due parti, A e B (Figura 1). Premere per aprire la parte A (Figura 2), installare le batterie e chiudere il coperchio posteriore, l'indicatore LED lampeggia rapidamente in blu, il sensore è ora pronto per essere configurato. Premere a lungo il pulsante di ripristino (Figura 3) per 3 secondi per ripristinare le impostazioni di fabbrica del sensore e rimetterlo in modalità di associazione quando necessario.
3. Seguire le istruzioni e associare il sensore all'hub Zigbee.

Accoppiamento con hub diversi

Accoppiamento con Amazon Echo

Dispositivo compatibile: Echo V4, Echo Plus V1 e V2, Echo Studio, Echo Show 10 Gen2 e Gen3

Applicazione: applicazione Amazon Alexa



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'app e il firmware dei tuoi dispositivi Echo siano stati aggiornati all'ultima versione.
2. Inizia ad aggiungere dispositivi dicendo "Alexa, scopri i miei dispositivi" o apri l'app Alexa, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra, scegli "Aggiungi dispositivo", quindi fai clic su "altro" scorrendo verso il basso, tocca "SCOPRI DISPOSITIVI", il sensore verrà accoppiato ad Alexa in pochi secondi.

Accoppiamento con Eero

Dispositivi compatibili: Eero 6 e Eero 6 Pro

App: App Eero App Alexa



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'account dell'app Eero sia connesso e che il gateway sia connesso correttamente.
2. Apri l'app Alexa e registra il tuo account, quindi abilita Eero Skill all'app Alexa.
3. Assicurati che il firmware dei tuoi dispositivi Echo sia stato aggiornato all'ultima versione, inizia ad aggiungere dispositivi dicendo "Alexa, scopri i miei dispositivi" o apri l'app Alexa, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra, scegli "Aggiungi Dispositivo", quindi fare clic su "altro" scorrendo verso il basso, toccare "SCOPRI DISPOSITIVI", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Associazione con SmartThings

Dispositivi compatibili: Hub SmartThings 2015 e 2018 , Aeotec

App: App SmartThings



Accoppiamento Passi:

1. Assicurarsi che l'app e il firmware dell'hub SmartThings siano stati aggiornati all'ultima versione prima dell'associazione.
2. Apri l'app SmartThings, tocca "+" in alto a destra. Quindi fai clic su "Aggiungi dispositivi", scegli "Scansione nelle vicinanze", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Come aggiungere i driver SmartThings per il sensore di contatto della Terza Realtà

1. Apri questo collegamento nel browser del tuo PC.

<https://bestow-regional.api.smarththings.com/invite/adMKr50EXzj9>

2. Accedi al tuo SmartThings.
3. Fare clic su "Registra" -- "Driver disponibili" -- "Installa" per installare il driver del dispositivo secondo necessità.

 **SmartThings**

Channel Information

- **Name**
Third Reality
- **Description**
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)


My Hubs
Aeotec Hub
My home
[Enroll](#)

 **SmartThings**

Channel Information

- **Name**
Third Reality
- **Description**
SmartThings driver for Third Reality devices
- [Terms of Service](#)

My Hubs
Aeotec Hub
My home
[Unenroll](#) [Available Drivers](#)



4. Riavvia l'hub SmartThings spegnendolo e riaccendendolo.
5. "Cerca dispositivi nelle vicinanze" nell'app SmartThings per associare i dispositivi THIRDSREALITY al tuo hub SmartThings.
6. È possibile modificare il driver del sensore nell'app SmartThings.

Accoppiamento con Home Assistant

Domotica ZigBee(ZHA):

"Impostazioni"->"Dispositivi e servizi"->"Zigbee Home Automation", quindi fare clic su "+ Aggiungi dispositivo", il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

ZigBee2MQTT(Z2M):

Avvia il componente aggiuntivo ZigBee2MQTT, quindi fai clic su "Consenti unione" per iniziare ad aggiungere dispositivi, il sensore verrà aggiunto in pochi secondi.

Accoppiamento con la Terza Realtà

Hub: Smart Hub della terza realtà

App: app della terza realtà



Accoppiamento Passi:

1. Assicurati che l'app e il firmware dell'hub siano stati aggiornati all'ultima versione.
2. Apri l'app Third Reality, vai alla pagina del dispositivo, tocca "+" in alto a destra e segui le istruzioni sullo schermo per aggiungere il dispositivo.

Accoppiamento con Hubitat

Sito web: <http://find.hubitat.com/>

Accoppiamento Passi:

1. Accedi al sito Web, fai clic su "Connetti a Hub".
2. Fare clic su "Dispositivi", "Aggiungi", "Aggiungi dispositivi manualmente", "ZigBee", quindi su "Avvia associazione ZigBee".

Montaggio del sensore porta

1. Assicurarsi che le superfici di installazione siano pulite e asciutte prima dell'installazione.
2. Attacca le parti A e B separatamente con nastro biadesivo, assicurati che i segni sulle due parti siano allineati e uno di fronte all'altro, lo spazio tra loro dovrebbe essere inferiore a 5/8 pollici (16 mm) quando è chiuso.

Risoluzione dei problemi

1. Perché il mio Echo non riesce a rilevare il sensore della porta? Ha un hub ZigBee integrato.
 - Riavvia il tuo Echo scollegandolo/ricollegandolo.
 - Impostare il sensore della porta in modalità di associazione premendo a lungo il pulsante di ripristino all'interno del dispositivo, il LED blu lampeggia rapidamente.
 - Tieni il sensore della porta vicino all'Echo con l'hub ZigBee integrato, quindi chiedi ad Alexa di "scoprire i dispositivi".
 - Se continua a non funzionare, ripristina le impostazioni di fabbrica del tuo Echo, aggiungi nuovamente l'eco, quindi rileva nuovamente il dispositivo, quindi associalo nuovamente al dispositivo Echo.
2. Ho un hub SmartThings, ho bisogno di un hub speciale per il sensore della porta?

- Abilita la Skill SmartThings nella tua app Alexa e accedi per collegare i tuoi account su entrambe le piattaforme.

Vai alla scheda Dispositivi nella tua app

- Alexa e aggiungi dispositivi per sincronizzare i tuoi dispositivi in SmartThings con Alexa: icona "+" (nell'angolo in alto a destra) -> Aggiungi dispositivo -> Altro.
- Crea una routine per il sensore della porta e gli interruttori della luce nella tua app Alexa, puoi usare la porta aperta/chiusa per attivare cose come l'accensione/lo spegnimento della luce, oppure puoi impostare un "messaggio personalizzato" di Alexa quando il sensore della porta rileva che una porta è aperta.

3. Perché non viene visualizzato nulla per i dispositivi o il gruppo sull'app Third Reality? Sto usando un hub SmartThings.

Poiché stai utilizzando Echo (Alexa APP) e SmartThings (SmartThings APP), ignorerà l'app Third Reality. Solo quando si utilizza Third Reality Hub (che è equivalente a SmartThings Hub), l'app Third Reality è richiesta e mostrerà il dispositivo nell'app.

FCC Regulatory Conformance

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help important announcement.

NOTE: The manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Limited Warranty

For limited warranty, please visit
www.3reality.com/devicesupport

For customer support, please contact us at
info@3reality.com or visit www.3reality.com

For help and troubleshooting related to Amazon
Alexa, visit the Alexa app.