

尺寸：65x105mm 材质：100g书纸 工艺：单黑双面印刷 折页方式：骑马钉

英语

Jelly Comb

MS057

Product Features

1. Left Button

2. Scroll Wheel

3. Bluetooth 1 Indicator Light

4. Rechargeable Indicator Light Low Battery Red Indicator Light DPI Blue Indicator Light

5. Mode Switch Button/Bluetooth Pairing Button

6. USB Charging Port

7. DPI Switch Button

8. LED Light

9. Right Button

10. 2.4GHz USB Mode Indicator

11. Bluetooth 2 Indicator Light

12. Rechargeable Indicator Light Low Battery Red Indicator Light DPI Blue Indicator Light

13. Power Receiver

14. Power Switch

15. Forward

16. Lighting Effect

17. Short press to turn on switch lighting effect, Long press to turn off lighting effect.

18. Turn on the power switch, the backlit will be on for 5 seconds and then off when there is no connection. When the mouse is connected to the computer, the backlit will be on. When the mouse is left for 30 seconds without operation, the backlit will go to sleep mode and moving the mouse will wake up the backlit within 30s-30mins. When there is no operation for 30 minutes, both the mouse and the backlit will go to sleep mode. At this time, waking up the mouse will also wake up backlit.

19. Lighting Modes: 1. Neon
2. Careful streamer
3. Cycle breathing
4. Mouse color breathing
With memory function

2.4GHz USB Connection

1. Turn on the power switch button.

2. Open the cover and take out the USB receiver. Notice: Buckle out the cover from behind first and then slide out the cover.

3. Press the mode switch button until ② indicator light turns white, which means the mouse enters 2.4G mode.

4. Plug the USB receiver into the USB port on the computer.

Bluetooth Connection

1. Turn on the power switch button.

2. Press the mode switch button to switch to ② or ③, and the white indicator light flashes slowly.

3. Long press the mode switch button for 3-5s until the white indicator light flashes quickly, which means that the mouse enters Bluetooth pairing mode.

For Windows 10

1. Select "Bluetooth Device" on computer.

2. Click "Add or Delete Bluetooth Device".

3. Find the Bluetooth named "BT + 2.4G Mouse" and click to pair.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

For Mac OS

1. Mouse Function Mode Installation Steps 1, 2 and 3 before pairing.

2. Find "System Preferences" on Mac.

3. Find the Bluetooth named "BT + 2.4G Mouse" in the list and click to pair.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

For Windows 10

1. Select "Bluetooth" in System Preferences.

2. Find the Bluetooth named "BT + 2.4G Mouse" in the list and click to pair.

1. Select "Bluetooth" in System Preferences.

2. Find the Bluetooth named "BT + 2.4G Mouse" in the list and click to pair.

1. Enter "Accessibility" on "Settings" and choose "Touch".

2. Find "Assistive Touch".

3. Turn on "Assistive Touch".

1. Select "Bluetooth" on "Settings" and turn it on.

2. Find the Bluetooth named "BT + 2.4G Mouse" in the list and click to pair.

3. When it shows as "Connected", the mouse will work.

For Android

Refers to Bluetooth Mode Installation Steps 1, 2 and 3 before pairing.

1. Click "Setting" on the device and turn on the Bluetooth.

2. Find the Bluetooth named "BT + 2.4G Mouse" in the list and click to pair.

3. When it shows as "Connected", the mouse will work.

Mode Switch Method

After BT/1 BT/2 USB Receiver are successfully paired or connected, short press the mode switch button to easily switch from different modes.

Bluetooth 1 Device Connection

Bluetooth 2 Device Connection

Short press the mode switch button and easily switch between 3 devices.

Charging Function Guide

1. When low voltage indicator light and channel indicator light flash quickly, once a second for 10 times, it warns that the battery is very low, please charge the mouse with charging cable. The indicator light is red while charging and off after fully charged.

2. Red light turns on when connecting the charging cable to USB port on the computer for charging. The charging process is about 1-3 hours, the battery indicator light turns off when fully charged.

Specification

Basic Specification:

Chip: Nordic NRF51802W

Engine: Optical

Mouse DPI: 1000-1600-2400 DPI

Mouse Button Life: Over 3 million times clicks

Mouse Size: 114.6 x 64.4 x 38mm

Mouse Weight: 95g

2.4G Transmission Specification:

Transmission Distance: 10 meters

Working Voltage: 3.7V

Working Current: 5.5mA

Mouse Polling Rate: 250Hz

System Requirement:

Available: USB port.

Windows XP/7/8/10 or later; Mac OS X 10.10 or later.

Bluetooth Transmission Specification:

Transmission Distance: 10 meters

Working Voltage: 3.7V

Working Current: 5.5mA

Mouse Polling Rate: 125Hz

System Requirement:

Bluetooth-enabled Device:

Windows 8/10 or Later; Mac OS X 10.10 or Later; Android 4.3 or Later.

Package Contents

1 x Wireless Mouse

1 x USB Receiver

1 x USB Charging Cable

1 x User Manual

德语

Jelly Comb

MS057

Übersicht

1. Linke Taste

2. Scrollrad

3. Anzeige für Bluetooth 1

4. Anzeige für Aufladungsstadium Batterie (leuchtet rot, auch für DPI (leuchtet blau))

5. Umschalttaste/Pair-Taste

6. USB Anschluss

7. DPI Taste

8. Rückwärts

9. LED Taste

10. Rechte Taste

11. 2.4GHz USB Mode Indikator

12. Anzeige für Bluetooth 2

13. USB Empfänger

14. Schalter

15. Vorwärts

16. Lichtmodus

17. Nach dem Einschalten blinkt die Beleuchtung am Ende der Maus kurz 5 Sekunden und geht aus, nach der Verbindung mit dem Gerät geht die Beleuchtung wieder ein.

18. Nach 30 Sekunden Leerlauf geht die Beleuchtung in den Schlafmodus, innerhalb 30 Minuten bewegen Sie die Maus, um die Beleuchtung zu aktivieren; nach 30 Minuten Leerlauf gehen die Maus und die Beleuchtung beide in den Schlafmodus, drücken Sie irgendeine Taste, um die Maus und die Beleuchtung zu aktivieren.

19. Beleuchtungsmodi (mit Speicherfunktion):
1. Neon
2. Bunter Streamer
3. Zyklische Atmung
4. Mäuserotatung

2.4G USB Verbindung

1. Schalten Sie die Maus an.

2. Öffnen Sie die Deckel, nehmen Sie den USB Empfänger aus. Achtung: Sie sollten die Deckel zuerst von hinten hochheben und dann glatt herausziehen.

3. Drücken Sie die Umschalttaste, bis die Anzeige ② blinkt.

4. Stecken Sie den USB Dongle in den Anschluss.

Bluetooth Verbindung

1. Schalten Sie die Maus an.

2. Drücken Sie die Umschalttaste, bis die Anzeige ② oder ③ blinkt.

3. Drücken Sie Pair-Taste für 3 bis 5 Sekunden, bis die weiße Anzeige schnel blinkt, die Maus geht in den Bluetooth-Pair-Modus.

Unter Windows 10

1. Öffnen Sie Bluetooth Funktion bei Einstellung Ihres Geräts.

2. Tippen Sie "Bluetooth Geräte hinzufügen oder entfernen".

3. Drücken Sie "Verbinden" auf der Suche nach "BT+ 2.4G Mouse".

1. "Verbinden" auftritt, dann ist die Verbindung erfolgreich gesetzt.

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Unter Mac OS

1. Vor der Verbindung machen Sie bitte zuerst die Schritte ①②③ vorne.

2. Öffnen Sie Bluetooth Funktion bei Einstellung.

3. Suchen nach "BT + 2.4 G Mouse", drücken "Verbinden". Wenn "Verbinden" auftritt, dann kann man die Maus benutzen.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Unter iOS

1. Nur das System iOS 13 und nachher unterstützt die Maus.

2. Vor der Verbindung machen Sie bitte zuerst die Schritte ①②③ vorne.

3. Öffnen Sie Bluetooth Funktion bei Einstellung.

4. Drücken Sie "Tippen" bei "Bedienungshilfen" der Einstellung.

5. Drücken Sie "Assistive Touch".

6. Schalten Sie "Assistive Touch" ein.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Unter Android

1. Vor der Verbindung machen Sie bitte zuerst die Schritte ①②③ vorne.

2. Öffnen Sie Bluetooth Funktion bei Einstellung.

3. Drücken Sie "Verbinden" auf der Suche nach "BT+ 2.4G Mouse".

4. Wenn "Verbinden" auftritt, dann ist die Verbindung erfolgreich gesetzt.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Umschalten der Verbindung

1. Nachdem die Verbindung durch alle BT 1, BT 2 und 2.4 G erfolgreich gesetzt ist, kann man die Umschalttaste kurz drücken, um zwischen mehreren Geräten umzustellen.

2. Kurze Umschalttaste klicken, um leicht zwischen 3 Geräten umzustellen.

Anweisung der Aufladung

1. Beim schwachen Akku leuchtet die Anzeige für den Sendekanal schnell. In diesem Fall lassen Sie die Maus auf, während der Aufladung leuchtet die Anzeige rot, nach vollständiger Aufladung geht die Anzeige aus.

2. Stecken Sie die USB Ladekabel in den USB Anschluss des Computers, während der Aufladung leuchtet die Anzeige rot, nach vollständiger Aufladung geht die Anzeige aus, der Ladevorgang dauert ungefähr 1-3 Stunden.

Spezifikation

Grundspezifikation:

Chip: Nordic NRF51802W

Motor: Optisch

DPI: 1000-1600-2400

Lebensdauer: Über 3 Millionen Mal Klicken

Abmessung: 114.6x64.4x38mm

Gewicht: 95g

Spezifikation der 2.4 Verbindung:

Reichweite: 10M

Arbeitsspannung: 3.7V

Arbeitsstrom: 5.5mA

Mausendrate: 250Hz

Kompatibilität:

Geräte mit USB Anschluss

Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10 und nachher; Mac OS X 10.10 und nachher.

Spezifikation der Bluetooth Verbindung:

Reichweite: 10M

Arbeitsspannung: 3.7V

Arbeitsstrom: 4mA

Mausendrate: 125Hz

Kompatibilität:

Windows 8, Windows 10 und nachher; Mac OS X 10.10 und nachher; Android 4.3 und nachher.

Lieferumfang

1 x Funkmaus

1 x USB Empfänger

1 x USB Ladekabel

1 x Bedienungsanleitung

法语

Jelly Comb

MS057

Caractéristiques du produit

1. Bouton gauche

2. Molette

3. Indicateur Bluetooth 1

4. Indicateur de batterie / DPI: Lumière rouge pour la charge et la batterie faible. Lumière bleue pour DPI.

5. Commutateur de mode / couplage Bluetooth

6. Port de charge USB

7. Bouton DPI

8. Silence

9. Interrupteur d'éclairage

10. Bouton droit

11. Indicateur USB

12. Indicateur Bluetooth 2

13. Récepteur USB

14. Bouton on/off

15. Précédent

16. Affichage d'éclairage

ATTENTION:

Le feu arrière de la souris s'éteindra dans 5 secondes si la souris n'est pas connectée à l'ordinateur. La lumière se mettra automatiquement en veille lorsqu'elle n'est pas utilisée en 30 secondes et vous pouvez réveiller la souris pour réveiller la lumière. La souris se mettra automatiquement en veille dans 30 minutes lorsqu'elle n'est pas utilisée et vous pouvez la réveiller pour la réveiller.

Mode d'éclairage (avec fonction de mémoire):
1. Neon
2. Serpentin coloré
3. Respiration optique
4. Respiration de couleur mixte

Utilisation de USB 2.4G

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.

2. Retirez le récepteur.

3. Appuyez sur le bouton de commutation de mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc s'allume et passez en mode USB.

4. Insérez le récepteur USB dans le port USB de votre ordinateur.

Connexion Bluetooth

1. Mettez l'interrupteur d'alimentation sur ON.

2. Appuyez sur le commutateur de mode sur le mode ② ou ③, la lumière blanche clignote lentement.

3. Appuyez sur le bouton de commutation de mode et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le voyant blanc clignote rapidement, puis la souris passe en mode d'appariement Bluetooth.

Système Windows 10

1. Cliquez sur «Périphérique Bluetooth».

2. Cliquez sur «Ajouter ou supprimer un périphérique Bluetooth».

3. Votre ordinateur recherche automatiquement «BT + 2.4G Mouse», puis cliquez sur «appairer».

1. La «BT + 2.4G Mouse» est connectée et peut être utilisée normalement.

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Système Mac OS

1. Cliquez sur «Réglages».

2. Cliquez sur «Bluetooth» dans «Réglages».

3. Cliquez sur Paramètres sur votre appareil, puis activez l'ACCESSIBILITÉ.

4. Cliquez sur Paramètres sur l'appareil, puis activez Bluetooth.

5. Votre ordinateur trouve automatiquement «BT + 2.4G Mouse», puis cliquez sur «appairer», terminez l'appariement.

6. La «BT + 2.4G Mouse» est connectée et peut être utilisée normalement.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Système Android

1. Cliquez sur Paramètres sur l'appareil, puis activez Bluetooth.

2. Votre ordinateur trouve automatiquement «BT + 2.4G Mouse», puis cliquez sur «appairer», terminez l'appariement.

3. La «BT + 2.4G Mouse» est connectée et peut être utilisée normalement.

1. Successfully connected the "BT + 2.4G Mouse".

Your PC is searching for and can be discovered by Bluetooth devices.

BT + 2.4G Mouse
Connected
Ready to pair

Comment changer de mode de connexion

Une fois le mode USB BT1, BT2 et 2.4G connecté, appuyez sur le mode pour basculer entre plusieurs appareils.

Connexion d'appareil Bluetooth 1

Connexion USB 2.4G

Connexion d'appareil Bluetooth 2

Appuyez sur le bouton de commutation de mode en haut de la souris pour basculer entre 3 appareils.

La charge

1. Lorsque la puissance est insuffisante, l'indicateur de charge et l'indicateur de canal correspondant clignotent jusqu'à ce qu'il soit éteint. Veuillez connecter l'alimentation pour charger à temps.

2. Connectez le câble de charge au port USB de l'ordinateur. L'indicateur de charge est toujours allumé pendant la charge; le temps de charge est d'environ 1-3 heures; l'indicateur s'éteint une fois la charge terminée.

Paramètres de date

Paramètre de base:

Puce: Nordic NRF51802W

Moteur: optique

DPI de la souris: 1000-1600-2400

Vie de la souris: de plus de 3 millions fois

Dimension: 114.6 x 64.4 x 38mm

Poids: 95g

Paramètre de transmission 2.4G:

Distance de transmission: 10m

Tension de fonctionnement: 3.7 V

Courant de travail: 4mA

Taux de réaction: 250Hz

Exigence du système:

Appareil compatible Bluetooth

Windows 8, Windows 10 ou version supérieure; Mac OS X 10.10 ou version supérieure; Android 4.3 ou version supérieure.

Contenu

1 x souris sans fil

1 x récepteur USB

1 x câble de chargement USB C

1 x manuel de l'utilisateur