

名称：LS01 说明书

材质：80g书写纸





Size: 58*42mm

印刷：双折页黑白印刷

注：成品没有黑色边框

正面

反面

30 PIN BLUETOOTH AUDIO RECEIVER  User Manual	CONTENTS English 1-6 Deutsche 7-14 Français 15-21 Italiano 22-28 Español 29-34	----- English ----- Specification Bluetooth Version: Bluetooth V5.0 Bluetooth Protocol: SBC Fast_stream Operation: CLASS2 Frequency Range: 2.4GHz-2.480GHz Bluetooth Distance: 10m (up to 33 feet) Working Current: 38mA Battery: 170mAh External Supply Voltage: DC+5V - DC+16V Connector: 30pin dock, 3.5mm aux Device Name: Soul 3 Diagram  1. ON/OFF Switch 2. 3.5mm AUX Port 3. 30 Pin Port 4. OLED Screen 5. Connected Device Status 6. Play and Pause Status 7. Volume Status 8. Device Name Power On Turn on SOUL 3, the screen will light up and show "SOUL 3" and the first Bluetooth icon at the left corner begin to flash, it is the pairing mode. Pairing mode: Bluetooth icon flashes. Successfully connected: Bluetooth icon stops flashing. Power OFF Turn off SOUL 3, the screen goes off.	The first way to connect - 30 Pin Connection 1. Turn on SOUL 3, plug SOUL 3 into the dock, the speaker will turn to "iPod mode" automatically. (If your speaker can not turn to "iPod" automatically, please change to the "iPod mode" manually). 2. In the pairing mode, the first Bluetooth icon begin to flash; Turn on Bluetooth function of your cellphone and search "SOUL 3", click to pair to it, if successfully connected, the first icon stops flashing. Enter code "0000" if needed. PLEASE NOTE: For some 30pin dock speakers, when SOUL 3 is successfully connected but no sound come out, you can try to connect SOUL 3 with speaker via 3.5mm audio cable. Please make sure your speaker is in AUX mode first.	The second way to connect - 3.5mm Aux Connection SOUL 3 is a upgraded Bluetooth receiver, built-in battery, not only for 30pin dock speakers, but also for no-Bluetooth speaker, headphone, headset. Turn your no-Bluetooth speaker/ headphone into Bluetooth speaker/ headphone. 1. Turn on SOUL 3. 2. Turn on Bluetooth function of your cellphone and search "SOUL 3", click to pair, if successfully connected, the first icon stops flashing. Enter code "0000" if needed. 3. Connect your no-Bluetooth speaker or headset via 3.5mm connection. If successfully connected. You can enjoy music or audio wireless now.	Connect with Two Cellphones 1. After the first device is successfully connected, turn on Bluetooth function of your second cellphone. 2. Search the device name "SOUL 3" , click to pair, if successfully connected, it will show up the second Bluetooth icon. when power on. PLEASE NOTE: If successfully connected, it will automatically connect to the last paired device when power on next time. Make sure you turn on Bluetooth function of your cellphone before SOUL 3 is powered on. Automatically Power Off SOUL 3 will automatically power off in below cases: 1. No device is connected in 5 minutes when power on. 2. Successfully connected but out of working range, fail to connect in reconnecting state in 5 minutes.	3. Battery voltage is below 2.8V. PLEASE NOTE: When SOUL 3 automatically power off, you should firstly toggle to "OFF" then toggle back to "ON" to power on. Low Battery Alarm When the battery voltage is below 3.1V, SOUL 3 will alarm with prompt sound; And will automatically power off when voltage is below 2.8V. PLEASE NOTE: When plugged on the 30pin dock speaker, it will charge automatically and stop charging if get full power. It can only get charged by 30pin port. After-sale Service and Technical Support Email: support@ziocomdirect.com	----- Deutsche ----- Spezifikation Bluetooth-Version: Bluetooth V5.0 Bluetooth-Protokoll: SBC Fast_stream Übertragungsleistung: KLASSE2 Frequenzbereich: 2,4 GHz - 2,480 GHz Bluetooth-Entfernung: ca. 10 m Bluetooth-Gerätename: SOUL 3 Externe Versorgungsspannung: DC + 5 V - DC + 16 V Arbeitsstrom: ca. 38 mA Batteriekapazität: 170 mAh Anschluss: 30-poliger Anschluss, 3,5 mm - Buchse Diagramm  1. Bouton ON/OFF 2. Port de AUX 3.5mm 3. Port 30 Pin 4. Écran OLED 5. État du Périphérique Connecté 6. Statut de Lecture et Pause 7. État du Volume 8. Nom de l'Appareil Allumer Allumez SOUL 3, l'écran s'allumera et affichera «SOUL 3» et la première icône Bluetooth au coin gauche commence à clignoter, c'est le mode de couplage. Mode d'appariement: L'icône Bluetooth clignote. Connecté avec succès: L'icône Bluetooth cesse de clignoter. Éteindre Éteignez SOUL 3, l'écran s'éteint.
La première façon de se connecter - Connexion 30 Pin 1. Tournez sur SOUL 3, le haut-parleur se tournera automatiquement vers «Mode iPod». (Si votre enceinte ne peut pas se tourner vers "iPod" automatiquement, veuillez passer à la section "Mode iPod" manuellement). 2. Dans le mode couplage, la première icône Bluetooth commence à clignoter; Allumez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et recherchez «SOUL 3», cliquez dessus pour s'afficher, si elle est connectée avec succès, la première icône cesse de clignoter. Entrez le code "0000" si nécessaire. Remarque: Pour certains haut-parleurs de qual de 30pin, lorsque SOUL 3 est connectée avec succès, mais aucun son ne sort, vous pouvez essayer de connecter SOUL 3 avec un haut-parleur via un câble audio de 3,5 mm. Assurez-vous d'abord que votre haut-parleur est en mode AUX.	La deuxième façon de connecter une connexion AUX de 3,5 mm SOUL 3 est un récepteur Bluetooth amélioré, une batterie intégrée, non seulement pour les haut-parleurs de qual de 30pin, mais également pour le haut-parleur non Bluetooth ou la casque. Tournez votre haut-parleur/casque non Bluetooth en haut-parleur Bluetooth/casque. 1.Allumer SOUL 3. 2.Allumez la fonction Bluetooth de votre téléphone portable et recherchez «SOUL 3», cliquez sur Couper, si elle est connectée avec succès, la première icône cesse de clignoter. Entrez le code "0000" si nécessaire. 3.Connectez votre haut-parleur non-Bluetooth ou votre casque via une connexion de 3,5 mm. Si connecté avec succès. Vous pouvez profiter de la musique ou de l'audio sans fil maintenant.	Connectez-vous avec deux téléphones portables 1.Une fois le premier appareil connecté avec succès, activez la fonction Bluetooth de votre deuxième téléphone portable. 2.Recherchez dans le nom de l'appareil "SOUL 3", cliquez sur l'écran de OLED, si connecté avec succès, il apparaît dans la deuxième icône Bluetooth. Remarque: Si elle est connectée avec succès, elle se connectera automatiquement au dernier périphérique jumelé lors de la mise sous tension la prochaine fois. Assurez-vous d'activer la fonction Bluetooth de votre téléphone portable avant que SOUL 3 soit alimentée. Éteindre automatiquement SOUL 3 s'éteindra automatiquement dans des cas ci-dessous:	1.Non périphérique est connecté en 5 minutes lors de la mise sous tension. 2.Succès connecté mais hors de portée de travail, ne parvient pas à se connecter dans l'état de reconnexion en 5 minutes. 3. La tension de commande est inférieure à 2,8 V. Remarque: Lorsque SOUL 3 s'éteint automatiquement, vous devez d'abord basculer sur "OFF" puis basculer sur "ON" pour allumer. Alarme de batterie faible Lorsque la tension de la batterie est inférieure à 3,1 V, SOUL 3 sera une alarme avec un son rapide; Et s'éteindra automatiquement lorsque la tension est inférieure à 2,8 V.	Remarque: lorsqu'il est branché sur le haut-parleur de qual 30pin, il facturera automatiquement et arrêtera de charger si vous obtenez une puissance complète. Il ne peut être utilisé que par un port de 30pin. Service après-vente et support technique Email: support@ziocomdirect.com	----- Italiano ----- Specifiche Versione Bluetooth: Bluetooth V5.0 Protocollo Bluetooth: SBC Fast_stream Potenza di trasmissione: CLASS2 Intervallo di frequenza: 2,4 GHz-2,480 GHz Distanza operativa: circa 10 metri Nome del dispositivo Bluetooth: SOUL 3 Tensione di alimentazione esterna: CC + 5 V - CC + 16 V. Corrente operativa: circa 38mA Capacità della batteria: 170 mAh Interfaccia del prodotto: interfaccia a 30 pin, presa da 3,5 mm Diagramma  1. Interruttore on/off 2. Foro di uscita dell'audio stereo da 3,5 mm 3. Interfaccia a 30 pin 4. Schermo OLED 5. Icona di stato della connessione Bluetooth 6. Icona di stato di riproduzione/pausa 7. Icona di stato del volume 8. Nome del dispositivo Bluetooth Accensione: Accendere SOUL 3 (accensione), lo schermo si illumina e indica "SOUL 3", e la prima icona Bluetooth nell'angolo in alto a sinistra inizia a lampeggiare, il prodotto entra nello stato di accoppiamento. Stato di accoppiamento: icona blu lampeggia. Connessione riuscita: icona blu accesa sempre. Spegnimento Spegnere SOUL 3, lo schermo si spegne.	Il primo metodo di connessione -- connessione a 30 pin 1. Accendere SOUL 3, inserire SOUL 3 nella base dell'altoparlante, l'altoparlante passerà automaticamente alla "modalità iPod". (Se l'altoparlante non può passare automaticamente a "iPod", passare manualmente a "modalità iPod"). 2. Nella modalità di accoppiamento, l'icona Bluetooth 1 lampeggia; attivare il Bluetooth del cellulare, cercare "SOUL 3" e collegare con il Bluetooth del cellulare per accoppiamento. Quando l'accoppiamento è riuscito, la prima icona Bluetooth smette di lampeggiare. Inserire "0000" per favore, se necessario. Attenzione: alcuni altoparlanti a 30 pin non hanno suono sebbene siano stati accoppiati con successo. A questo punto, puoi provare a passare l'altoparlante alla modalità AUX e collegare SOUL 3 all'altoparlante con un cavo audio da 3,5 mm. In questo caso, è necessario garantire che sia in modalità AUX.	Il secondo metodo di connessione -- connessione AUX da 3,5 mm SOUL 3 è un ricevitore Bluetooth aggiornato con batteria incorporata, che è adatto per altoparlante con interfaccia a 30 pin, ma anche per altoparlante o cuffie senza funzione Bluetooth. 1. Passare l'interruttore alla posizione ON, il prodotto si accende automaticamente. 2. Attivare il Bluetooth del cellulare e cercare "SOUL 3", premere per accoppiamento, quando l'accoppiamento è riuscito e la prima icona Bluetooth smette di lampeggiare. Inserire "0000" per favore, se necessario.
3. Collegare i normali altoparlanti o auricolari con un cavo audio da 3,5 mm. Una volta che la connessione viene effettuata con successo, puoi godere di ascoltare musica o audio wireless. Collegare due cellulari: 1. Dopo che il primo cellulare si è collegato con successo, attivare la funzione Bluetooth del secondo cellulare 2. Cercare il nome del dispositivo Bluetooth "SOUL 3", premere per collegare, dopo che il cellulare si è collegato con successo, l'icona Bluetooth 2 nell'angolo in alto a sinistra dello schermo OLED è anche sempre accesa. Nota: se la connessione è stata già riuscita, alla successiva accensione il dispositivo si collegherà automaticamente al Bluetooth del cellulare collegato la scorsa volta (assicurarsi di attivare la funzione Bluetooth del cellulare prima di accendere il prodotto)	Spegnimento Automatico Nei seguenti casi, il prodotto entrerà in spegnimento automatico: 1. Dopo l'accensione del prodotto, se non è connesso al cellulare entro 5 minuti, il prodotto entra automaticamente nello stato di spegnimento; 2. Nello stato di connessione, se va oltre l'intervallo effettivo Bluetooth, il Bluetooth si disconnette ed entra nello stato di riconnessione. Se la riconnessione non ha successo entro 5 minuti, il prodotto entra automaticamente nello stato di spegnimento; 3. Quando la tensione della batteria è inferiore a 2.8V, il prodotto entra automaticamente nello stato di spegnimento; Nota: dopo lo spegnimento automatico del prodotto, se serve riaccenderlo, è necessario prima passare l'interruttore alla posizione OFF, poi passarlo alla posizione ON prima di accendere e usare;	Allarme di Batteria Scarica Quando la tensione della batteria è inferiore a 3,1 V, il prodotto entrerà in un allarme di bassa tensione e il sistema emette un suono di allarme di bassa tensione. Quando la tensione della batteria è inferiore a 2,8 V, il prodotto si spegne automaticamente; Nota: il prodotto caricherà automaticamente la batteria quando il prodotto si è collegato con l'altoparlante apple, quando la ricarica è completata, si interrompe automaticamente; quando il prodotto entra in una bassa tensione e si spegne automaticamente, la batteria può essere ricaricata solo se la presa a 30P si collega con l'altoparlante Apple; Servizio Post-Vendita ed Email per Supporto Tecnico: support@ziocomdirect.com	----- Español ----- Especificación Versión de Bluetooth: Bluetooth V5.0 Protocolo Bluetooth: SBC Fast_stream Operación: CLASS2 Rango de Frecuencia: 2.4GHz-2.480GHz Distancia Bluetooth: 10m (hasta 33 pies) Corriente de Trabajo: 38mA Batería: 170mAh Tensión de Alimentación Externa: DC+5V - DC+16V Conector: 30pin puerto, 3.5mm auxiliar Nombre del Dispositivo: Soul 3 Diagrama  1. Interruptor ON/OFF 2. Puerto AUX de 3,5 mm 3. Puerto de 30 Pines 4. Pantalla OLED 5. Estado del Dispositivo Conectado 6. Estado de Reproducción y Pausa 7. Estado del Volumen 8. Nombre del Dispositivo Encendido Enciende el SOUL 3, la pantalla se iluminará y mostrará "SOUL 3" y el primer icono de Bluetooth en la esquina izquierda comenzará a parpadear, se entra en el modo de emparejamiento. Modo de emparejamiento: El icono de Bluetooth parpadeará. Conectado con éxito: El icono de Bluetooth deja de parpadear. Apagado Apague el SOUL 3, la pantalla se apaga.	La primera forma de conexión - Conexión de 30 pines 1.Enciende el SOUL 3, conecte el SOUL 3 al puerto, el altavoz pasará al "modo iPod" automáticamente. (Si su altavoz no puede cambiar a "iPod" automáticamente, por favor cambie al "modo iPod" manualmente). 2.En el modo de emparejamiento, el primer icono de Bluetooth comenzará a parpadear; active la función Bluetooth de su teléfono móvil y busque "SOUL 3", haga clic para emparejarlo, si se conecta con éxito, el primer icono dejará de parpadear. Introduzca el código "0000" si es necesario. NOTA: En el caso de algunos altavoces de 30 pines se conecta con éxito pero no tiene sonido, puede intentar conectar el SOUL 3 con el altavoz con un cable de audio de 3,5 mm. Por favor, asegúrese de que su altavoz está en modo AUX.	La segunda forma de conectar - Conexión Auxiliar de 3.5mm SOUL 3 es un receptor Bluetooth actualizado, batería incorporada, no solo para los altavoces de puerto de 30 pines, sino también para los altavoces sin Bluetooth, auriculares, audífonos. Convierte su altavoz/ audífono sin Bluetooth en un altavoz/ audífono Bluetooth. 1.Enciende el SOUL 3. 2.Active la función Bluetooth de su teléfono móvil y busque "SOUL 3", haga clic para emparejarlo, si se conecta con éxito, el primer icono deja de parpadear. Introduzca el código "0000" si es necesario. 3.Conecta su altavoz o auriculares sin Bluetooth a través de la conexión de 3,5 mm. Disfrute de la música o de audio inalámbrico ahora una vez que se haya conectado correctamente.	Conectar con dos Teléfonos Móviles 1.Después de que el primer dispositivo esté conectado con éxito, active la función Bluetooth de su segundo teléfono móvil. 2.Busque el nombre del dispositivo "SOUL 3", haga clic para emparejarlo, si se conecta con éxito, se mostrará el segundo icono de Bluetooth. NOTA: Si se conecta con éxito, se conectará automáticamente al último dispositivo emparejado cuando se encienda la próxima vez. Asegúrese de activar la función Bluetooth de su teléfono móvil antes de encender el SOUL 3. Apagado Automático SOUL 3 se apagará automáticamente en los siguientes casos: 1.No hay ningún dispositivo conectado durante 5 minutos después de encenderlo.	2.Conectado con éxito pero fuera del rango efectivo de Bluetooth, no se conecta en estado de reconnexion en 5 minutos. 3.El voltaje de la batería está por debajo de 2,8V. NOTA: Cuando el SOUL 3 se apaga automáticamente, primero debe cambiar a "OFF" y luego volver a "ON" para encenderlo. Alarma de Batería Baja Cuando el voltaje de la batería está por debajo de 3.1V, SOUL 3 emitirá una alarma con un sonido de aviso; y se apagará automáticamente cuando el voltaje está por debajo de 2.8V. NOTA: Cuando se conecta al altavoz del puerto de 30 pines, se cargará automáticamente y dejará de cargarse si se llena de energía. Solo se puede cargar por el puerto de 30pin-v Servicio Post-venta y Correo Electrónico de Soporte Técnico: support@ziocomdirect.com