

PORODO



Porodo

محول طاقة عالمي للسيارة

SKU: PDFWCH067GY

٢	نظرة عامة
٢	الرسم التخطيطي
٣	دليل التشغيل
٣	تحذير
٤	المواصفات
٤	التخلص
٥	الضمان
٥	اتصل بنا

شكرًا لاختياركم محول الطاقة للسيارة بقوة ٢٠٠ واط. صُمم هذا المنتج للاستخدام مع ولاعات السجائر في السيارة بجهد ١٢ فولت، ويمكنه تحويل طاقة التيار المستمر ١٢ فولت إلى طاقة تيار متردد ٢٢٠ فولت. يتميز بثلاثة منافذ USB ويدعم بروتوكولات الشحن السريع مثل PD و QC٣.٠ و AFC و PPS و FCP و SCP و SFCP. يوفر مقبس التيار المتردد خرجًا بجهد ٢٢٠ فولت، مما يجعله مثاليًا لشحن أجهزة مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية، بالإضافة إلى مختلف الأجهزة الإلكترونية مثل الطائرات بدون طيار، ونماذج التحكم عن بُعد، والكاميرات الرقمية، ومشغلات أقراص DVD المحمولة. كما يتضمن شاشة LED كبيرة لعرض حالة الشحن.

نظرة عامة

تبديل التيار المتردد

شاشة عرض الجهد

USB-A: QC٢٤ / ٣٠ واط

USB-C1: PD ٣٦ واط

USB-C2: PD ٣٠ واط

مخرج تيار متردد
(٢٠٠ واط كحد أقصى)

الرسم التخطيطي

ملاحظة: لتجنب التحميل الزائد، يُرجى الاطلاع على الإرشادات التالية.

١. أدخل قابس مدخل عاكس الطاقة في مقبس ولاعة السجائر في السيارة. ستعرض شاشة

LED الخاصة بالعاكس جهد بطارية السيارة.

٢. قبل توصيل أي جهاز، تأكد من أن طاقته لا تتجاوز سعة خرج العاكس.

٣. بعد توصيل جهازك بمقبس التيار المتردد للعاكس، اضغط على مفتاح التيار

المتردد. سيبدأ العاكس بإخراج طاقة تيار متردد ٢٢٠ فولت، وستبدأ مروحة التبريد الداخلية

بالعمل.

٤. لا تستخدم العاكس لفترات طويلة بعد إيقاف تشغيل محرك السيارة. قد يؤدي ذلك إلى

استنزاف بطارية السيارة بشكل كبير، مما قد يؤثر على قدرة المحرك على التشغيل ويقصر

من عمرها الافتراضي.

٥. في حالة عدم الاستخدام أو بعد الاستخدام، يُرجى فصل العاكس عن مقبس ولاعة السجائر

وتخزينه بشكل صحيح.

الرسم التخطيطي

١. من الطبيعي حدوث ارتفاع طفيف في درجة الحرارة وصوت مروحة أثناء استخدام هذا المنتج.

٢. تأكد من أن قوة الجهاز الذي تستخدمه لا تتجاوز ٢٠٠ واط.

٣. أبقِ الأطفال بعيدًا عن هذا المنتج.

٤. هذا المنتج مخصص للاستخدام مع سيارات ١٢ فولت تيار مستمر فقط، وهو غير متوافق

مع أنظمة ٢٤ فولت تيار مستمر.

تيار مستمر ١٢ فولت/٢٠ أمبير	جهد الدخل
تيار متردد ٢٢٠ فولت	جهد الخرج
٢٠٠ واط	طاقة الخرج
٥٠ هرتز	تردد خرج التيار المتردد
٥ فولت/٣.٤ أمبير، ١٧ واط كحد أقصى	USB-A + USB-C1
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٢ أمبير، ١٢ فولت/٢ أمبير، ٢٤ واط كحد أقصى	مخرج USB-A
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٣ أمبير، ٣٦ واط كحد أقصى	مخرج USB-C1
٥ فولت/٣ أمبير، ٩ فولت/٣ أمبير، ١٢ فولت/٢.٥ أمبير، ٣٠ واط كحد أقصى	مخرج USB-C2
٧٠ مم	طول الكابل
٤١ x ٦٧ x ١٠ مم	حجم المنتج
٢٥٢ جرام	وزن المنتج
FWC.٦٧	رقم الموديل

التخلص من هذا المنتج

لا يجوز التخلص من هذا المنتج كنفائات منزلية غير مصنفة. ومن المهم فصل هذه النفائات من أجل معالجتها وإعادة تدويرها بشكل صحيح، بما يتوافق مع لوائح إدارة النفائات المحلية.

المنتجات التي تشتريها مباشرة من موقعنا الإلكتروني أو متجر **Porodo** تأتي مع ضمان لمدة ٢٤ شهرًا.

عند شراء منتجات **Porodo** من أي من البائعين المعتمدين لدينا، فإنك تحصل على ضمان لمدة ١٢ شهرًا فقط. إذا كنت ترغب في تمديد هذا الضمان، فانتقل إلى موقعنا على porodo.net/warranty واملأ النموذج بالمعلومات الخاصة بك. ولا تنس تحميل صورة للمنتج أيضًا. بعد أن قمنا بالتحقق من طلبك وقبوله، سنرسل إليك بريدًا إلكترونيًا لتأكيد تمديد ضمان منتجك.

لمزيد من المعلومات، يرجى التحقق من:
porodo.net/warranty

تواصل معنا

إذا كان لديك أي أسئلة حول سياسة الخصوصية هذه، يرجى الاتصال بنا على:

info@porodo.net

الموقع الإلكتروني: porodo.net

خدمة العملاء: support@porodo.net

انستغرام: porodo.me