



Aqara LED 電球 T2 [FAQ]

Aqara LED 電球 T2 のモデルとバージョンについて

1. モデル・バージョン : E26 / E27 / GU10 (CCT : 二色バージョン RGB CCT : 色温度バージョン)

* E26 / E27 / GU10 の主な違いは、使用されるランプソケットの種類にあります。

- E26 / E27 は主に E シリーズの標準口金を使用する照明器具に対応しており

- GU10 は主にコンパクト蛍光灯や LED ランプに使用されるソケットです。

2. 対応エリア :

E27 CCT / CCT RGB : EU (欧州) 、RU (ロシア) 、AU (オーストラリア) 、TW (台湾) 、東南アジア

E26 CCT / CCT RGB : JA (日本) 、KR (韓国) 、北米

GU10 CCT / CCT RGB : グローバル対応

Aqara LED 電球 T2 の設置方法は？

1. 電源を切った状態でランプソケットに電球を取り付けます

2. しっかりとねじ込んで固定

3. 電源を入れるとライトが自動で点灯し、2 回ゆっくりと点滅してペアリング待機状態に入ります

Aqara LED 電球 T2 の対応プロトコルは？

Aqara LED 電球 T2 は、Thread と Zigbee の 2 つの通信プロトコルに対応しており、さまざまなニーズを持つユーザーに対応可能です。

Matter 対応エコシステムで使用する場合：

そのエコシステムに対応した Matter コントローラーおよび Thread ボーダールーターが必要です。

(対応する Matter コントローラーと Thread ボーダールーターについては、カスタマーサービスまでお問い合わせください)

最大 5 つのエコシステムと同時に連携可能です。



* Zigbee / Matter モードで Aqara Home に対応させるには、対応する Aqara ハブが必要です：※Aqara ハブのファームウェアは最新バージョンである必要があります。

- Matter モード： Aqara Hub M3 - Zigbee モード： Aqara M2 / G3

Aqara LED 電球 T2 は Thread と Zigbee を同時に使えますか？

いいえ、同時使用はできません。

初期設定では Thread プロトコル（Matter） に設定されています。Zigbee モードへ切り替えたい場合は、アプリ上のセットアップ手順に従い、接続時にプロトコルを選択してください。

一度接続した後、プロトコルを切り替えることは可能ですか？

はい、可能です。ただし、以下の操作が必要です：

1. デバイスをアプリから削除
2. 再度ネットワークに接続し、接続時に使用するプロトコルを選択

※プロトコルを切り替えると、初期化と同様の状態となり、以前の設置はすべて消去されます。

Aqara LED 電球 T2 のリセット / 初期化方法は？

1. リセット方法（ペアリング情報の初期化）：

- 物理スイッチで電源のオン/オフを 5 回 繰り返します。（オン→オフは 1 回）
- ライトが 素早く 2 回点滅して常時点灯 すれば、リセット成功です。

※ネットワーク情報のみクリアされます。以前の設定情報は保持されます。

2. 工場出荷時設定に戻す方法：

- 物理スイッチで電源のオン/オフを 10 回 繰り返します。（オン→オフは 1 回）



- 同様に 素早く 2 回点滅して常時点灯 すれば、初期化成功です。

※全設定が完全に消去されます。

Aqara LED 電球 T2 はネットワーク接続なしでも使用可能ですか？

はい、ネットワークに接続されていない状態でも通常の電球として点灯します。ただし、アプリによる操作、スマート連携機能などを利用するには、事前にネットワークへの接続が必要です。

Aqara LED 電球 T2 に適した照明器具・使用シーンは？

E26 / E27 / GU10 タイプは、いずれも以下のような照明器具に適しています：

デスクライト、フロアランプ、壁付けライト、ダウンライト、シーリングライトなど。

なお、GU10 タイプは配光角度とサイズが小さいため、部分的なスポット照明など小型の照明器具でよく使用されます。

非推奨の使用環境：

- 完全密閉型の照明器具
- 屋外での使用
- 従来型の調光機能付き照明器具（ノブ式スイッチなど）

完全密閉型の照明器具で使用すると、電球内部が過熱し、温度保護機能が作動する可能性があります。そのため、開放型で通気性の良い場所、他の熱源から離れた場所でのご使用を推奨します。

防水仕様ではないため、乾燥した屋内環境でのみ使用可能です。

ノブ付きの調光スイッチに対応していますか？

いいえ、対応しておりません。

LED 電球 T2 は従来型の調光スイッチとは互換性がありません。白熱電球やハロゲンランプとは異なる動作原理に基づいて設計されているため、誤動作、点滅、または故障の原因となります。スマート機能のご利用には、標準的なオン／オフスイッチ、またはスマートコントロールを推奨いたします。