



Orion Ausziehbarer Joystick (Xbox)

Deutsch

Manette extensible Orion (Xbox)

French

Controller allungabile Orione (Xbox)

Italiano

Mando Extensible Orion de (Xbox)

Español

Ansicht-Taste

LB

LSB, LTS

Pfeiltasten

Konfigurationsanzeige

Konfigurationstaste

Menü-Taste

RB

RSB, RTS

Statusanzeige

Xbox

Koppeln-Taste

RT

Type-C

Power-Anzeige

LT

P1

P2

- Einschalten: Drücken Sie die **Xbox-Taste**.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 6 Sek. lang.
- Ausschalten: Drücken und halten Sie die **Xbox-Taste** 12 Sek. lang.

Bouton d’Affichage

LB

LSB, LTS

Boutons de direction

Voyant de Configuration

Bouton de Configuration

Bouton de Menu

RB

RSB, RTS

Voyant d’État

Xbox

Bouton d’Appariement

RT

Type-C

Voyant d’Alimentation

LT

P1

P2

- Démarrage : Appuyez sur le **bouton Xbox**.
- Arrêt forcé : Maintenez enfoncé le **bouton Xbox** pendant 6 secondes.
- Arrêt forcé : Maintenez enfoncé le **bouton Xbox** pendant 12 secondes.

Tasto di visualizzazione

LB

LSB, LTS

Tasti freccia

Indicatore di configurazione

Tasto di configurazione

Tasto menu

RB

RSB, RTS

Indicatore di stato

Xbox

Tasto associato

RT

Type-C

Indicatore di potenza

LT

P1

P2

- Accensione: Premere il **tasto Xbox**.
- Spegnimento: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 6 secondi.
- Spegnimento forzato: Tenere premuto il **tasto Xbox** per 12 secondi.

Botón de vista

LB

LSB, LTS

Tecla direccionales

Led indicador de configuración

Konfigurationstaste

Botón de menú

RB

RSB, RTS

Led indicador de estado

Xbox

Botón de emparejamiento

RT

Type-C

Led indicador de encendido

LT

P1

P2

- Encendido: presione el **botón Xbox**.
- Apagado: mantenga presionado el **botón Xbox** durante 6 segundos.
- Apagado forzado: mantenga presionado el **botón Xbox** durante 12 segundos.

Android



- Erfordert Android 13 oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Android-Gerät ein und finden Sie **8BitDo Ultimate MGX** zum Verbinden. Nach erfolgter Verbindung leuchtet die **Statusanzeige** stabil.

iOS

- Erfordert iOS 17.X oder höher.

Bluetooth-Verbindung

- Drücken Sie die **Xbox-Taste**, um den Joystick einzuschalten.
- Drücken und halten Sie die **Koppeln-Taste** ca. 3 Sek. lang, bis die **Statusanzeige** schnell blinkt, was den Kopplungszustand anzeigt. (Kopplung ist nur für die erstmalige Verbindung erforderlich)
- Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem iOS-Gerät ein und finden Sie **8BitDo Ultimate MGX** zum Verbinden. Nach erfolgter Verbindung leuchtet die **Statusanzeige** stabil.

Windows



- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.

Kabel-Verbindung

Schließen Sie den Joystick mit dem USB-Kabel an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an und warten Sie, bis das System ihn erkannt hat.

Android



- Nécessite une version du système d'exploitation Android 13 ou ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Appuyez sur le **bouton Xbox** pour activer le contrôleur.
- Maintenez enfoncé le **Bouton d'appairage** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'État** clignote rapidement, entrant en état de appairage. (L'appairage n'est nécessaire que lors de la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil Android, recherchez et connectez-vous à l'appareil **8BitDo Ultimate MGX**, une fois la connexion établie, le **Voyant d'État** reste allumé.

iOS

- Nécessite une version du système d'exploitation iOS 17.x ou ultérieure.

Connexion Bluetooth

- Appuyez sur le **bouton Xbox** pour activer le contrôleur.
- Maintenez enfoncé le **Bouton d'appairage** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le **Voyant d'État** clignote rapidement, entrant en état de appairage. (L'appairage n'est nécessaire que lors de la première connexion.)
- Activez le Bluetooth sur votre appareil iOS, recherchez et connectez-vous à **8BitDo Ultimate MGX**, une fois la connexion établie, le **Voyant d'État** reste allumé.

Windows



- Nécessite une version du système d'exploitation Windows 10 (1903) ou supérieure.

Connexion filaire

Connectez le contrôleur à votre appareil Windows avec un câble USB, attendez que le système reconnaisse l'appareil avant utilisation.

Android



- È richiesta la versione del sistema operativo Android 13 o superiore.

Connessione Bluetooth

- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **tasto di associato** per 3 secondi fino a quando l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, indicando la modalità di accoppiamento. (L'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione.)
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo Android, cercare e connettersi a **8BitDo Ultimate MGX**, una volta completata la connessione l'**indicatore di stato** rimane accesa.

iOS

- È richiesta la versione iOS del sistema operativo iOS 17.x o superiore.

Connessione Bluetooth

- Premere il **tasto Xbox** per accendere il controller.
- Tenere premuto il **tasto di associato** per 3 secondi fino a quando l'**indicatore di stato** inizia a lampeggiare rapidamente, indicando la modalità di accoppiamento. (L'accoppiamento è necessario solo alla prima connessione.)
- Attivare il Bluetooth sul dispositivo iOS, cercare e connettersi a **8BitDo Ultimate MGX**, una volta completata la connessione l'**indicatore di stato** rimane accesa.

Windows



- È richiesta la versione del sistema operativo Windows 10 (1903) o superiore.

Connessione cablata

Collegare il controller alla porta USB del dispositivo Windows utilizzando un cavo USB, attendere che il sistema riconosca il dispositivo per poterlo utilizzare.

Alimentazione



Dotato di una batteria ricaricabile agli ioni di litio da 300mAh, può essere utilizzato continuamente per circa 13 ore, tempo di ricarica di circa 90 minuti.

Stato dell'alimentazione –

In carica

Batteria scarica

Carica completata

Stato del indicatore di alimentazione –

Indicatore verde lampeggia

Indicatore rosso lampeggiante

Indicatore verde rimane accesa

- Se non viene stabilita una connessione entro 1 minuto dall'accensione, o se non viene effettuata alcuna operazione per 15 minuti dopo la connessione, il dispositivo si spegnerà automaticamente.
- Non si spegnerà automaticamente quando è connesso tramite cavo.

Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batterie, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare o tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Batería

Equipado con una batería de litio recargable de 300 mAh, con una duración de uso de 13 horas. El tiempo de carga es de aproximadamente 90 minutos.

Estado de batería –

Cargando

Carga baja

Carga completada

Estado del LED indicador de la batería –

El LED verde parpadea

El LED rojo parpadea

El LED verde ilumina

- Si no se conecta dentro de 1 minuto desde la conexión, o no hay operación dentro de los 15 minutos posteriores a la conexión se apagará automáticamente.
- No se apaga automáticamente cuando se usa la conexión alámbrica.

Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
- El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
- No aplaste, desmonte, perforo ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- Drücken Sie nach der Konfiguration die **Konfigurationstaste**, um die benutzerdefinierte Konfiguration zu aktivieren. Standardeinstellung ist "keine Konfiguration".
- Bitte besuchen Sie <https://app.8bitdo.com>, um die Elite Software V2 mobile Version zu erhalten, mit der Sie die Tastenbelegung und Empfindlichkeit des Joysticks, die Empfindlichkeit der Auslösetasten, die Vibrationsintensität und vieles mehr anpassen können.

Configuration personnalisée

- Après configuration, vous pouvez activer la configuration en appuyant sur le **Bouton de Configuration**, par défaut aucune configuration n'est établie.
- Veuillez visiter [app.8bitdo.com](https://app.8bitdo.com) pour télécharger la version mobile du logiciel Elite V2, qui permet une configuration personnalisée des boutons de la manette, la sensibilité des joysticks, la sensibilité des boutons gâchettes, et d'autres fonctionnalités.

Personalizzazione delle impostazioni

- Dopo la configurazione, premere il **tasto di configurazione** per attivare la configurazione, di default non è configurato nulla.
- Si prega di visitare [app.8bitdo.com](https://app.8bitdo.com) per scaricare la versione mobile del software Elite V2, che permette la personalizzazione delle impostazioni dei tasti del controller, la sensibilità degli stick analogici, la sensibilità dei tasti grilletto, e altre funzioni.

Configuración personalizada

- Después de la configuración, se puede presionar el **botón Configuración** para cambiar diferentes configuraciones, sin configuración por defecto.
- Visite a [app.8bitdo.com](https://app.8bitdo.com) para obtener el software Elite de versión móvil V2, que puede configurar de manera personalizada el mapeo de los botones de la consola, la sensibilidad de la palanca, la sensibilidad del botón del disparador, la intensidad de la vibración y otras funciones.

Technischer Support

- Bitte besuchen Sie <https://support.8bitdo.com> für weitere Informationen.

Soutien technique

- Accédez au site web ([support.8bitdo.com](https://support.8bitdo.com)) pour plus d'informations.

Supporto tecnico

- Per ulteriori informazioni, visitare [support.8bitdo.com](https://support.8bitdo.com).

Soporte Técnico

- Visite al sitio web [support.8bitdo.com](https://support.8bitdo.com) para obtener más información.