


# aardlekschakelaar 4- polig 40A 30mA type A (0903.753)

(1SPK007904F0625)



8712507074867



► MEER DAN ELEKTRA

**ELEKTRAMAT**

# Specificaties

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Artikelnummer             | 401012874         |
| Fabrikantnummer           | 1SPK007904F0625   |
| EAN code                  | 8712507074867     |
| Merk                      | ABB               |
| Productgroep              | Aardlekschakelaar |
| Serie/Programma           | Hafonorm          |
| Artikelnummer oud         | 2700432865        |
| Nom. (meet)stroom (A)     | 40                |
| Aantal polen              | 4                 |
| Type lekstroom            | A                 |
| Nom. foutstroom (A)       | .03               |
| Selectieve bescherming    | Nee               |
| Kortstondigvertraagd type | Nee               |

# Technische details

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| Nom. (meet)spanning (V)    | 400      |
| Montagewijze               | DIN-rail |
| Frequentie                 | 50 Hz    |
| Nevenapparaat mogelijk     | Nee      |
| Beschermingsgraad (IP)     | IP2X     |
| Maat (conform DIN 43880)   | 4        |
| Breedte in module-eenheden | 4        |
| Inbouwdiepte (mm)          | 69       |

# Referentie/ Links

▷ <https://www.elektramat.nl/abb-aardlekschakelaar-4-polig-40a-30ma-type-a-0903-75>

▷ [www.elektramat.nl](http://www.elektramat.nl)

## Productomschrijving

De ABB aardlekschakelaar 4-polig 40A 30mA type A biedt betrouwbare bescherming tegen gevaarlijke lekstromen in je elektrische installatie. Deze 4 polige aardlekschakelaar detecteert lekstromen vanaf 30 mA en schakelt automatisch uit om elektrocutie en brand te voorkomen. Met een schakelcapaciteit van 40A is deze geschikt voor zwaardere circuits in woning- en bedrijfsinstallaties.

De aardlekschakelaar monteert je eenvoudig op een DIN-rail in de groepenkast en neemt vier module-eenheden in beslag. Type A detectie zorgt voor bescherming tegen zowel wisselstroom- als gelijkstroomlekken, wat belangrijk is bij moderne apparaten met elektronische componenten. De schakelaar voldoet aan de NEN1010 norm en is onderdeel van de betrouwbare ABB Hafonorm serie.

### Voordelen

- **4-polige uitvoering:** Geschikt voor draaistroom installaties en biedt volledige bescherming op alle fasen.
- **Type A detectie:** Detecteert zowel wisselstroom- als gelijkstroomlekken voor optimale veiligheid.
- **40A schakelcapaciteit:** Geschikt voor zwaardere circuits en apparaten met hoog stroomverbruik.
- **DIN-rail montage:** Eenvoudige installatie in standaard groepenkast zonder extra bevestigingsmaterialen.
- **ABB kwaliteit:** Betrouwbare schakelaar van gerenommeerd merk met lange levensduur.

### Nadelen

- **Geen selectieve bescherming:** Schakelt direct uit zonder vertraging, wat bij storing het hele circuit uitschakelt.
- **Vier module-eenheden breed:** Neemt relatief veel ruimte in beslag in de groepenkast.

Gegenereerd op datum: 26-08-2025

Elektramat B.V.  
Het Poolman 15  
7545 LX Enschede  
[klantenservice@elektramat.nl](mailto:klantenservice@elektramat.nl)  
+31(0)88 51 11 600

# ELEKTRAMAT

▶ MEER DAN ELEKTRA