

105G铜版纸/单黑双面印刷/490*225mm/风琴折后98*225mm/*

⚠️ WARNUNGEN ZUR SICHEREN VERWENDUNG

- Bewahren Sie dieses Licht außerhalb der Reichweite von Kindern auf!
- Richten Sie das Licht NICHT direkt in die Augen von irgendjemandem!
- Leuchten Sie NICHT brennbare Gegenstände aus nächster Nähe an, um zu vermeiden, dass Gegenstände verbrannt werden oder Gefahren aufgrund hoher Temperaturen verursacht werden!
- Verwenden Sie das Licht NICHT auf unangemessene Weise, um Personenschäden oder Lebensgefahr zu vermeiden, wenn das Licht oder die interne Batterie ausfällt!
- Dieses Licht sammelt viel Wärme bei der Arbeit an, was zu einer hohen Temperatur der Taschenlampe führt. Achten Sie auf eine sichere Verwendung, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Schalten Sie das Licht aus und aktivieren Sie die Tastensperre oder entfernen Sie die Batterie aus dem Licht, um eine versehentliche Aktivierung zu verhindern, wenn das Licht in einer geschlossenen und brennbaren Umgebung wie Taschen und Rucksäcken platziert wird!
- Die LED dieser Taschenlampe ist nicht austauschbar. Daher sollte das gesamte Licht ausgetauscht werden, wenn die LED das Ende ihrer Lebensdauer erreicht.

(German) Fenix MINI-LITE Taschenlampe

- 150 Lumen maximale Helligkeit, 40 Meter maximale Reichweite.
- weiße SC1818C LED und rote + blaue Everlight 2835 LEDs, mit 50.000 Stunden Lebensdauer.
- Eingebauter 275mAh LiPo Akku.
- Multifunktionelles EDC & Signallicht für die verschiedensten Situationen.
- Ultra kompakt und ultra leicht.
- Rotes und blaues Signal- und Warnlicht.
- Elektronische Bediensperre gegen versehentliches Einschalten.
- Größe: 52 x 23 x 20 mm.
- Gewicht: 18 g.

Technische Daten							
ANSI/PLATO FL1	HELL	MITTEL	DUNKEL	ROT	ROT BLINKEND	BLAU	BLAU BLINKEND
 HELLIGKEIT	150 Lumen	45 Lumen	5 Lumen	3 Lumen	3 Lumen	3 Lumen	3 Lumen
 BRENNDAUER	1 Stunde 40 Minuten *	4 Stunden 20 Minuten	20 Stunden	8 Stunden	22 Stunden	8 Stunden	22 Stunden
 REICHWEITE	40 Meter	22 Meter	9 Meter	7 Meter	7 Meter	7 Meter	7 Meter
 INTENSITÄT	410 Candela	121 Candela	20 Candela	/	/	/	/
 STOßFESTIGKEIT	1 Meter						
 UNTERTAUCHBARKEIT	IP66						

! Hinweis: Gemäß dem ANSI/PLATO FL1 Standard sind die zuvor genannten Werte im Fenix Labor bei 21°C±3°C, 50%-80% Luftfeuchtigkeit und dem eingebauten 275mAh LiPo Akku ermittelt. Die Werte können je nach verwendeter Taschenlampe, Alter und Umgebung abweichen.

*: Die Brenndauer in der Stufe Hell enthält die Brenndauer mit reduzierter Helligkeit aufgrund des Überhitzungsschutz.

Kapazitätsanzeige

Drücken Sie bei ausgeschaltetem Licht kurz den Schalter, um für 3 Sekunden die aktuellen Kapazität anzuzeigen:

Grün konstant: 100% - 100%

Grün blinkend: 10% - 50%

Rot konstant: 20% - 20%: Wenn möglich aufladen!

Rot blinkend: 20% - 0%: Umgehend aufladen!

Intelligenter Überhitzungsschutz

Die Temperatur in der Helligkeitsstufe „Hell“ erzeugt eine Menge Hitze. Werden 60°C oder mehr erreicht, so wird die Taschenlampe automatisch die Helligkeit etwas verringern. Wenn die Temperatur wieder unter 60°C liegt kann der Nutzer die Stufe Hell wieder reaktivieren.

Warnung bei geringer Spannung

Wenn die Spannung nicht mehr für die aktuelle Helligkeitsstufe ausreicht wird sie automatisch eine Stufe herunterschalten, bis Dunkel erreicht ist. Die Kapazitäts-LED wird rot blinken, um an das umgehende Aufladen zu erinnern.

Nutzung und Wartung

- Ⓒ Die Leuchte darf nicht geöffnet werden! Dies würde sie zerstören.
- Ⓒ Nutzen Sie die Bediensperre, um das versehentliche Einschalten bei der Lagerung und dem Transport zu verhindern.

Enthalten

Fenix MINI-LITE Taschenlampe, USB-C Ladekabel, Schlüsselring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte.

