尺寸：105x148.5mm　材质：100g书纸　工艺：骑马钉

SEENDA

Foldable Bluetooth Keyboard
With Touchpad

英语

User Manual

KTU-402

All Seenda products come with a 12-months warranty policy, please do not hesitate to contact us if you have any questions. Our support team will try our best to provide you with a pleasant shopping experience.
Our email: **support@seenda.com**
Our website: **www.seenda.com**

Top

Side



Compatible System
Win / iOS / Android / Mac

IOS Connection

1. Turn on the power switch of the keyboard. The white light will illuminate. Press Fn+B1, Fn+B2, or Fn+B3 to select a channel. Then long press Fn+B1/B2/B3 to enter pairing mode. The blinking of the white light indicates that it has entered the pairing state.

2. Open "Bluetooth" and enter search mode.

3. Wait until you find "Seenda KTU-402 Keyboard" and click on the pairing name to connect.

4. Once the pairing is successful, the keyboard will automatically be recognized by the system for use.

WIN10 Connection

1. Turn on the power switch of the keyboard. The white light will illuminate. Press Fn+B1, Fn+B2, or Fn+B3 to select a channel. Then long press Fn+B1/B2/B3 to enter pairing mode. The blinking of the white light indicates that it has entered the pairing state.

2. Open settings, turn on Bluetooth, and click on "Add Bluetooth or other devices."

3. In the "Add a device" menu, select "Bluetooth" and start searching.

4. Wait until you find "Seenda KTU-402 Keyboard" and click on the pairing name to connect.

5. Once the pairing is successful, the keyboard will automatically be recognized by the system for use.

Android Connection

1. Turn on the power switch of the keyboard. The white light will illuminate. Press Fn+B1, Fn+B2, or Fn+B3 to select a channel. Then long press Fn+B1/B2/B3 to enter pairing mode. The blinking of the white light indicates that it has entered the pairing state.

2. Open "Settings" and click on "Connections."

3. Open Bluetooth and search for the pairing name.

4. Click on the pairing name "Seenda KTU-402 Keyboard" and confirm the pairing request.

5. Once the pairing is successful, the keyboard will automatically be recognized by the system for use.

Mac OS Connection

1. Turn on the power switch of the keyboard. The white light will illuminate. Press Fn+B1, Fn+B2, or Fn+B3 to select a channel. Then long press Fn+B1/B2/B3 to enter pairing mode. The blinking of the white light indicates that it has entered the pairing state.

2. Open System Preferences and click on Bluetooth.

3. Wait until you find "Seenda KTU-402 Keyboard" and click on it to pair.

4. Once the pairing is successful, the keyboard will automatically be recognized by the system for use.

Product Features

iOS/Android/Mac		Windows		Windows	
F1-F12	Function	Fn+F1-F12	Function	F1-F12	Function
Esc	ESC	Esc	ESC	Esc	ESC
F1	Brightness-	F1	Brightness-	F1	F1
F2	Brightness+	F2	Brightness+	F2	F2
F3	Open task view	F3	Open task view	F3	F3
F4	Search	F4	Search	F4	F4
F5	Previous track	F5	Previous track	F5	F5
F6	Pause / Play	F6	Pause / Play	F6	F6
F7	Next track	F7	Next track	F7	F7
F8	Mute	F8	Mute	F8	F8
F9	Volume-	F9	Volume-	F9	F9
F10	Volume+	F10	Volume+	F10	F10
F11	Take screenshot	F11	Take screenshot	F11	F11
F12	Lock screen	F12	Lock screen	F12	F12
Del	Desktop display	Del	Home	Del	Del

Switching language in three systems:
iOS /Mac: control + Space key
Windows: Alt + Shift
Android: Shift + Space key

Switching between three input methods:
iOS/Mac: control + Space key
Windows: control + Shift
Android: control + Shift

Touchpad Function Explanation (Windows 10)

- **Need to change into Windows system**
- **Fn+Touchpad ON/OFF to open/off touchpad funtion**

Touchpad Function Explanation (Android)

- **Need to change into Android system**
- **Fn+Touchpad ON/OFF to open/off touchpad funtion**

Touchpad Function Explanation (IOS 13.4.1 and above)

- **Need to change into IOS system**
- **Fn+Touchpad ON/OFF to open/off touchpad funtion**

Customization method:
Go to Settings - Accessibility - Touch - AssistiveTouch - Devices - Tap on Keyboard Pairing Name, then customize the functions for Single Tap / Double Tap / Three finger Tap.

Technical Specifications

Keyboard size	342 x 116 x 10.95mm (open) 181.5 x 116 x 19mm (folding)
Weight	255 g
TouchPad size	50.3 x 101. 3 mm
Working distance	10 m (No obstacles)
Lithium battery capacity	180 mAh
Working voltage	3.7 V
Charger specifications	5V ⎓ 1A or 2A
Key working current	<3.0 mA
Touchpad working current	<11 mA
Standby current	<1 mA
Sleep current	<20 μA
Sleep time	10 minutes
Awaken way	Press key

Indicator Light

Pairing: Turn on the power switch, and the Bluetooth indicator light will illuminate in white. Press the pairing button, and the white light will start blinking.

Charging: The indicator light will be red during charging, and it will turn off when fully charged.

Low voltage indication: When the voltage drops below 3.3V, the red indicator light will start blinking.

Multi-channel Connection

- Before connecting the first device, press Fn+B1 to select the channel, then long press Fn+B1 for 4 seconds to enter pairing mode and initiate the connection.
- Before connecting the second device, press Fn+B2 to select the channel, then long press Fn+B2 for 4 seconds to enter pairing mode and initiate the connection.
- Before connecting the third device, press Fn+B3 to select the channel, then long press Fn+B3 for 4 seconds to enter pairing mode and initiate the connection.
- For simultaneous use of multiple devices, press Fn+B1/B2/B3 to freely switch to the connected device.

FAQ

1. The tablet cannot connect to the Bluetooth keyboard?
1) First, check if the Bluetooth keyboard is in pairing mode. Then, enable Bluetooth on the tablet and search for devices to establish the connection.
2) Verify that the Bluetooth keyboard has sufficient battery power. Insufficient battery power can also prevent the connection. Please charge the Bluetooth keyboard before use.

2. The keyboard indicator light keeps flashing during use?
When the keyboard indicator light keeps flashing during use, it indicates that the battery is running low. Please recharge the keyboard as soon as possible.

3. The device shows that the Bluetooth keyboard is disconnected?
If the Bluetooth keyboard remains unused for a period of time, the device may automatically disable the Bluetooth function to save power. Press any key on the keyboard to wake it up, and the Bluetooth connection will be restored automatically.

SEENDA

Klappbare Bluetooth-Tastatur

德语

Benutzerhandbuch

KTU-402

Für alle Seenda Produkte gilt eine Garantie von 12 Monaten. Bitte zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren, wenn Sie Fragen haben. Unser Support-Team wird unser Bestes tun, um Ihnen ein angenehmes Einkaufserlebnis zu bieten.
Unsere E-Mail: **support@seenda.com**
Unsere Website: **www.seenda.com**

Vorderseite

Rückseite



Kompatibles System
Win / iOS / Android / Mac

iOS Verbindungsanweisungen

1. Schalten Sie den Netzschalter des Keyboards ein. Das weiße Licht leuchtet auf. Drücken Sie Fn+B1, Fn+B2, oder Fn+B3, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann lange auf Fn+B1/B2/B3, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Das Blinken des weißen Lichts zeigt an, dass der Pairing-Modus aktiviert wurde.

2. Schalten Sie Bluetooth ein, um den Suchmodus zu aktivieren.

3. Finden Sie die "Seenda KTU-402 Keyboard" und klicken Sie dann auf den Namen des Paares, um eine Verbindung herzustellen.

4. Sobald das Pairing erfolgreich war, wird die Tastatur automatisch vom System erkannt und kann verwendet werden.

Win10 Anschlussanleitung

1. Schalten Sie den Netzschalter des Keyboards ein. Das weiße Licht leuchtet auf. Drücken Sie Fn+B1, Fn+B2, oder Fn+B3, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann lange auf Fn+B1/B2/B3, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Das Blinken des weißen Lichts zeigt an, dass der Pairing-Modus aktiviert wurde.

2. Schalten Sie die Einstellungen ein, schalten Sie den Bluetooth ein und klicken Sie auf Bluetooth oder anderes Gerätte Hinzufügen.

3. Wählen Sie "Bluetooth" unter "Gerät hinzufügen" und suchen Sie danach.

4. Finden Sie die "Seenda KTU-402 Keyboard" und klicken Sie auf den Paarungsnamen, um eine Verbindung herzustellen.

5. Sobald das Pairing erfolgreich war, wird die Tastatur automatisch vom System erkannt und kann verwendet werden.

Android Verbindungsanweisungen

1. Schalten Sie den Netzschalter des Keyboards ein. Das weiße Licht leuchtet auf. Drücken Sie Fn+B1, Fn+B2, oder Fn+B3, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann lange auf Fn+B1/B2/B3, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Das Blinken des weißen Lichts zeigt an, dass der Pairing-Modus aktiviert wurde.

2. Öffnen Sie "Einstellungen" und klicken Sie dann auf "Verbinden".

3. Schalten Sie Bluetooth ein, um nach dem Namen des Paares zu suchen.

4. Klicken Sie auf den Paar-Namen "Seenda KTU-402 Keyboard" Paar-Anfrage wird angezeigt, klicken Sie auf OK.

5. Sobald das Pairing erfolgreich war, wird die Tastatur automatisch vom System erkannt und kann verwendet werden.

Anweisungen zum Anschluss von Mas OS

1. Schalten Sie den Netzschalter des Keyboards ein. Das weiße Licht leuchtet auf. Drücken Sie Fn+B1, Fn+B2, oder Fn+B3, um einen Kanal auszuwählen. Drücken Sie dann lange auf Fn+B1/B2/B3, um den Kopplungsmodus aufzurufen. Das Blinken des weißen Lichts zeigt an, dass der Pairing-Modus aktiviert wurde.

2. Bitte öffnen Sie die Systemeinstellungen und klicken Sie auf Bluetooth.

3. Bis die "Seenda KTU-402 Keyboard" gefunden wird, und klicken Sie dann auf die Paring-Verbindung.

4. Sobald das Pairing erfolgreich war, wird die Tastatur automatisch vom System erkannt und kann verwendet werden.

Produktmerkmale

iOS/Android/Mac		Windows		Windows	
F1-F12	Funktion	Fn+F1-F12	Funktion	F1-F12	Funktion
Esc	ESC	Esc	ESC	Esc	ESC
F1	Helligkeit-	F1	Helligkeit-	F1	F1
F2	Helligkeit+	F2	Helligkeit+	F2	F2
F3	Aufgabenansicht öffnen	F3	Aufgabenansicht öffnen	F3	F3
F4	Suchen	F4	Suchen	F4	F4
F5	Vorheriger Titel	F5	Vorheriger Titel	F5	F5
F6	Pause / Wiedergabe	F6	Pause / Wiedergabe	F6	F6
F7	Nächster Titel	F7	Nächster Titel	F7	F7
F8	Stummschalten	F8	Stummschalten	F8	F8
F9	Lautstärke-	F9	Lautstärke-	F9	F9
F10	Lautstärke+	F10	Lautstärke+	F10	F10
F11	Bildschirmfoto machen	F11	Bildschirmfoto machen	F11	F11
F12	Bildschirm sperren	F12	Bildschirm sperren	F12	F12
Del	Desktop-Anzeige	Del	Homepage	Del	Del

Umschalten der Sprache in drei Systemen:
iOS /Mac: Ctrl+Leertaste
Windows: Alt+Shift
Android: Shift+Leertaste

Umschalten zwischen drei Eingabemethoden:
iOS/Mac: Ctrl+Leertaste
Windows: Ctrl+ Shift
Android: Ctrl+ Shift

Erläuterung der Touchpad-Funktion (Windows 10)

- **Sie müssen in das Windows-System wechseln**
- **FN+Touchpad EIN/AUS zum Öffnen/Ausschalten der Touchpad-Funktion**

Erläuterung der Touchpad-Funktion (Android)

- **Sie müssen in das Android-System wechseln**
- **FN+Touchpad EIN/AUS zum Öffnen/Ausschalten der Touchpad-Funktionen**

Erläuterung der Touchpad-Funktion (IOS 13.4.1 und höher)

- **Sie müssen in das IOS-System wechseln**
- **FN+Touchpad EIN/AUS zum Öffnen/Ausschalten der Touchpad-Funktion**

Benutzerdefiniert:
Einstellungen - Hilfsfunktionen - Berühren - Hilfsberührungen - Gerät - Klicken Sie auf den Namen der Tastatur und passen Sie dann die Funktion an: Einfinger, Zweifinger, Dreifinger.

Technische Daten

Tastaturgröße	342 x 116 x 10.95 mm (offen) 181.5 x 11 x 19 mm (zusammengeklappt)
Gewicht	255 g
TouchPad Größe	50.3 x 101. 3 mm
Arbeitsabstand	10 m (keine Hindernisse)
Kapazität der Lithium-Batterie	180 mAh
Betriebsspannung	3.7 V
Spezifikationen des Ladegeräts	5V ⎓ 1A oder 2A
Arbeitsstrom der Tasten	<3.0 mA
Arbeitsstrom des Touchpads	<11 mA
Standby-Strom	<1 mA
Ruhestrom	<20 μA
Ruhezeit	10 Minuten
Aufweckmethode	Taste drücken

Statusanzeige LED

Verbinden: Schalten Sie den Netzschalter ein, und die Bluetooth-Kontrollleuchte leuchtet weiß. Drücken Sie die Kopplungstaste, und das weiße Licht beginnt zu blinken.

Aufladen: Die Anzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot und schaltet sich aus, wenn das Gerät vollständig aufgeladen ist.

Anzeige für niedrige Spannung: Wenn die Spannung unter 3.3 V fällt, beginnt die rote Anzeige zu blinken.

Mehrkanaliger Anschluss

- Bevor Sie das erste Gerät anschließen, drücken Sie Fn+B1, um den Kanal auszuwählen, und halten Sie dann Fn+B1 4 Sekunden lang gedrückt, um den Paring-Modus zu aktivieren und die Verbindung herzustellen.
- Bevor Sie das zweite Gerät anschließen, drücken Sie Fn+B2, um den Kanal auszuwählen, und halten Sie dann Fn+B2 4 Sekunden lang gedrückt, um den Paring-Modus zu aktivieren und die Verbindung herzustellen.
- Bevor Sie das dritte Gerät anschließen, drücken Sie Fn+B3, um den Kanal auszuwählen, und halten Sie dann Fn+B3 4 Sekunden lang gedrückt, um den Paring-Modus zu aktivieren und die Verbindung herzustellen.
- Für die gleichzeitige Nutzung mehrerer Geräte drücken Sie Fn+B1/B2/B3, um frei zum angeschlossenen Gerät zu wechseln.

FAQ

1. Der Tablet-PC kann die BT-Tastatur nicht anschließen?
1) Prüfen Sie zunächst, ob die BT-Tastatur mit dem Code übereinstimmt, und öffnen Sie dann die Bluetooth-Suche des Tablet-PCs.
2) Überprüfen Sie die BT-Tastatur Batterie ist genug, die Batterie niedrig ist auch(Tiefe) zu nicht verbinden können, müssen Sie aufladen.

2. die Tastaturanzeige blinkt immer, wenn sie benutzt wird?
Die Tastaturanzeige blinkt immer, wenn sie benutzt wird, was bedeutet, dass die Tastatur keinen Strom mehr hat.

3. der Tech-PC zeigt an, dass die BT-Tastatur nicht angeschlossen ist?
Wenn die Bluetooth-Tastatur über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, wechselt das Gerät automatisch in den Ruhezustand, um Strom zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Tastatur zu wecken, und die Bluetooth-Verbindung wird beauotmatically wiederhergestellt.

SEENDA

Clavier Bluetooth Pliable

法语

Manuel de L'utilisateur

KTU-402

Tous les produits Seenda bénéficient d'une garantie de 12 mois. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Notre équipe d'assistance fera de son mieux pour vous offrir une expérience d'achat agréable.
Notre adresse électronique : **support@seenda.com**
Notre site web : **www.seenda.com**

Haut

Arrière

Système Compatible
Win / iOS / Android / Mac

Instructions de Connexion iOS

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier. La lumière blanche s'allume. Appuyez sur Fn+B1, Fn+B2, ou Fn+B3 pour sélectionner un canal. Appuyez ensuite longuement sur Fn+B1/B2/B3 pour entrer dans le mode d'appairage. Le clignotement de la lumière blanche indique que le clavier est entré en mode d'appairage.

2. Activez le Bluetooth pour entrer dans le mode de recherche.

3. Trouvez le "Seenda KTU-402 Keyboard" et cliquez sur le nom de la paire pour vous connecter.

4. Une fois l'appairage réussi, le clavier sera automatiquement reconnu par le système pour être utilisé.

Instructions de Connexion Win10

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier. La lumière blanche s'allume. Appuyez sur Fn+B1, Fn+B2, ou Fn+B3 pour sélectionner un canal. Appuyez ensuite longuement sur Fn+B1/B2/B3 pour entrer dans le mode d'appairage. Le clignotement de la lumière blanche indique que le clavier est entré en mode d'appairage.

2. Activez les paramètres, activez Bluetooth et cliquez sur Ajouter des périphériques Bluetooth ou autres.

3. Sélectionnez "Bluetooth" dans "Ajouter un périphérique" et recherchez-le.

4. Trouvez le "Seenda KTU-402 Keyboard" et cliquez sur le nom de la paire pour vous connecter.

5. Une fois l'appairage réussi, le clavier sera automatiquement reconnu par le système pour être utilisé.

Instructions de Connexion Android

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier. La lumière blanche s'allume. Appuyez sur Fn+B1, Fn+B2, ou Fn+B3 pour sélectionner un canal. Appuyez ensuite longuement sur Fn+B1/B2/B3 pour entrer dans le mode d'appairage. Le clignotement de la lumière blanche indique que le clavier est entré en mode d'appairage.

2. Ouvrez "Parameètres", puis cliquez sur "Connecter".

3. Activer le Bluetooth pour rechercher le nom de la paire.

4. Cliquez sur le nom de la paire "Seenda KTU-402 Keyboard", la demande de paire s'affiche, cliquez sur OK.

5. Une fois l'appairage réussi, le clavier sera automatiquement reconnu par le système pour être utilisé.

Instructions de Connexion Mas OS

1. Allumez l'interrupteur d'alimentation du clavier. La lumière blanche s'allume. Appuyez sur Fn+B1, Fn+B2, ou Fn+B3 pour sélectionner un canal. Appuyez ensuite longuement sur Fn+B1/B2/B3 pour entrer dans le mode d'appairage. Le clignotement de la lumière blanche indique que le clavier est entré en mode d'appairage.

2. Ouvrez les préférences du système et cliquez sur Bluetooth.

3. Jusqu'à ce que le "Seenda KTU-402 Keyboard" soit trouvé, puis cliquez sur la connexion d'appairage.

4. Une fois l'appairage réussi, le clavier sera automatiquement reconnu par le système pour être utilisé.

Caractéristiques du Produit

iOS/Android/Mac		Windows		Windows	
F1-F12	Function	Fn+F1-F12	Function	F1-F12	Function
Esc	ESC	Esc	ESC	Esc	ESC
F1	Luminosité -	F1	Luminosité -	F1	F1
F2	Luminosité +	F2	Luminosité +	F2	F2
F3	Ouvrir la vue des tâches	F3	Ouvrir la vue des tâches	F3	F3
F4	Recherche	F4	Recherche	F4	F4
F5	Piste précédente	F5	Piste précédente	F5	F5
F6	Pause / Lecture	F6	Pause / Lecture	F6	F6
F7	Piste suivante	F7	Piste suivante	F7	F7
F8	Sourdine	F8	Sourdine	F8	F8
F9