



## Repartidor F 3D 5...2400MHz 8/7dB

Repartidor SMATV de 3 direções com conectores "F". Baixas atenuações devido à miniaturização dos componentes eletrônicos, garantindo um melhor comportamento elétrico. O seu chassis fabricado totalmente em Zamak garante uma elevada blindagem.

Repartidor indicado para aplicação no interior, em ATIs, instalação direta à parede, em painéis multi-coax de bastidor ou em trilho DIN padrão.

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>Ref.</b>  | 519503        |
|              | SAV37FZ       |
| <b>EAN13</b> | 8424450267868 |

### Outras características

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Método de fornecimento</b> | Embalagem colectiva |
|-------------------------------|---------------------|

### Embalagem

|              |         |
|--------------|---------|
| <b>Caixa</b> | 10 uni. |
|--------------|---------|

### Dados físicos

|                                  |          |
|----------------------------------|----------|
| <b>Peso líquido</b>              | 59,00 g  |
| <b>Peso bruto</b>                | 63,00 g  |
| <b>Largura</b>                   | 74,00 mm |
| <b>Altura</b>                    | 54,00 mm |
| <b>Profundidade</b>              | 18,00 mm |
| <b>Peso do produto principal</b> | 59,00 g  |

### Destaca-se por

- Flexibilidade de montagem: pode ser instalado aparafusando-se diretamente à parede, em

painéis multi-coax (ref.533230) ou sobre trilho DIN padrão (utilizando o adaptador ref.519901)

- Facilidade de ligação dos cabos, devido ao ângulo de inclinação dos conectores “F” relativamente ao plano da instalação
- Otimização do espaço em armários e caixas de distribuição: as entradas e saídas situam-se todas do mesmo lado, facilitando o processo de ensaio nas ITED
- Facilita a organização da instalação: permite a passagem dos cabos pela parte traseira do repartidor
- Permite a interligação entre dispositivos, necessitando de uma única ligação à terra
- Mantém a equalização dos níveis na tomada, mesmo com distâncias de cabo significativas, devido a uma maior planicidade na resposta em frequência
- Excelente fiabilidade: fabrico robotizado com microcomponentes de última geração
- Banda de funcionamento dos 5...2400MHz, compatível com o ITED
- Reduzidas atenuações
- Elevada blindagem (Classe A), chassis fabricado em Zamak
- Conectores “F” com uma área roscada superior a 13mm de forma a garantir a instalação em painéis multi-coax e ATIs
- Entrada e saída pelo mesmo lado
- Montagem no interior
- Possui parafuso para ligação à terra
- Permite a passagem de corrente DC das saídas para a entrada
- Design, qualidade e fabrico 100% europeus

Especificações técnicas : Ref. 519503

|                       |     |            |      |
|-----------------------|-----|------------|------|
| Margem de frequências | MHz | 5 ... 2400 |      |
| Numero de saidas      |     | 3          |      |
| Entradas/Bandas       |     | TERR       | SAT  |
| Perdas de passagem    | dB  | 8          | 7    |
| Rejeição entre saidas | dB  | > 20       | > 20 |
| Conectores            |     | "F" fêmea  |      |
| Tensão máxima         | V   | 24         |      |
| Corrente máxima       | mA  | 350        |      |
| Passagem DC           |     | Saí.↯Entr. |      |