

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD3900



HD3900 to wielofunkcyjny czytnik z matrycą CMOS do odczytu kodów QR, Aztec i innych, zarówno wydrukowanych jak i na ekranach. Możliwe zastosowania to sklepy, markety, biura, magazyny.

Bezprzewodową i swobodną pracę zapewnia komunikacja radiowa, która odbywa się poprzez dołączony do zestawu mikroodbiornik USB.

Bezprzewodowy czytnik kodów kreskowych HD3900

Model	HD3900	Kompatybilny z systemem operacyjnym	Linux, Android, Windows 10/11, MacOS
Matryca	640*480 CMOS	Wymiary urządzenia	16,5 x 8,6 x 6,6cm
Metoda skanowania	Manualnie/automatycznie	Wymiary opakowania	18,5x 11 x8,3cm
Potwierdzenie skanowania	sygnał dźwiękowy oraz świetlny	Waga urządzenia	173g
Kąt skanowania	Obrót $\pm 360^\circ$, poziomo $\pm 60^\circ$, pod skosem $\pm 70^\circ$	Waga urządzenia w opakowaniu	312 g
Pojemność pamięci	Zapis do 120 tysięcy zeskanowanych kodów	Temperatura pracy	10 do 45°C
Czas pracy na jednym ładowaniu	15godzin	Temperatura przechowywania	-20 do 40°C
Czas pełnego naładowania	4 godziny	Wymiary urządzenia	375 mm (szer.) x 268 mm (gł.) x 525 mm (wys.)
Głośność pracy	55 dB	Wilgotność pracy	5 do 95%
Interfejs	USB	Wilgotność przechowywania	5 do 95%
Odczytywane kody 1D	Airline 2 of 5, Coda bar, Codablock A, Code 128, Code 11, Code 32, Code 39, Code 93, EAN/UPC, EAN-8, EAN-13, Full ASCII Code 39, GS 1 DataBar Expanded, GS 1 Data Bar Limited, GS 1 DataBarOmnidirectional, Hong Kong 2 of 5 (China post), Interleaved 2 of 5, RSS-14, RSS-LIMITED, RSS-EXPANDED, Straight 2 of 5 Industrial, Telepen, T rioptic Code, UPC-A, UPC-E, MSI, Pharmacode, Matrix 2 of 5, Codablock F		
Odczytywane kody 2D	Data Matrix Code, HANXIN, Maxicode, MicroPDF417, QR Code, Aztec Code, Composite, DOT CODE		