

Akku-Radio mit Laterne XGT

MR010G

40 V max • 1.000 lx

Multifunktionales Radio mit Laterne und Taschenlampenfunktion.

Die MR010G ist ein Radio mit einer Laterne die einen 360° Leuchtbereich bietet. Das Radio kann FM empfangen und besitzt ein LCD-Display für die Frequenzanzeige sowie eine Bluetooth-Schnittstelle. Verwendung des BL4080F Akkus ist nicht empfohlen / vorgesehen.



Technische Details

Akku-Serie: XGT	✓
Akkuspannung	40 V
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Ausgangsleistung des Lautsprechers 40Vmax	3 W
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Lichtstrom	300 / 200 / 95 Lumen
Leuchtstärke (1 m Entfernung)	1000 / 140 / 55 lx
Farbtemperatur	2500 / 3500 / 5000 K
Laufzeit 40Vmax / 4,0 Ah	15 / 41 h
Gewicht ohne Akku	0,99 kg
Gewicht mit Akku	1,6 - 2,2 kg
Produktabmessung (L x B x H)	126 x 147 x 295 mm
Bluetooth	✓

Spezifikationen

- USB-Ausgangsanschluss zum Laden elektrischer Geräte
- Memory-Funktion - zum Speichern von bis zu 9 Radiosendern
- Klappbarer Haken zum Aufhängen
- Akkustand-Anzeige

EAN 0088381769334

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

■ Mitgeliefertes Zubehör

SE00001178

Tragegurt mit Haken

