

Akku-Radio

MR001G

XGT • LXT • CXT • 12 V - 40 V

Akku-Radio für den Empfang von AM/FM und IP65-zertifiziert.

Der Radio kann mit CXT, LXT, XGT Akkus oder über das mitgelieferte Netzteil betrieben werden und bietet mit einem BL4040 Akku eine Laufzeit von bis zu 30 Stunden.

Verwendung der BL4080F und BL4050F Akkus ist nicht empfohlen / vorgesehen, da die hintere Abdeckung nicht geschlossen werden kann.

Lieferung mit Netzteil ohne Akku und Ladegerät.



Technische Details

Akkuspannung	12 / 14,4 / 18 / 40 V
Akku-Serie: CXT	✓
Akku-Serie: LXT	✓
Akku-Serie: XGT	✓
Frequenzbereich AM	522 - 1710 kHz
Frequenzbereich FM	87,5 - 108 MHz
Laufzeit 18V / 2,0 Ah	10 h
Laufzeit 18 V / 4,0 Ah	20 h
Laufzeit 18 V / 5,0 Ah	25,5 h
Laufzeit 18V / 6,0 Ah	31 h
Internationale Schutzklasse (IP)	IP65
Gewicht mit Akku	4,5 - 5,3 kg
Produktabmessung (L x B x H)	280 x 171 x 298 mm
Dauerbetrieb 14,4V / 3,0 Ah	12 h
Dauerbetrieb 18V / 3,0 Ah	14 h
Akkutyp (Ni-MH/Li-Ion)	Li-ion
Laufzeit 40Vmax / 4,0 Ah	30 h

Spezifikationen

- Kompaktes und leichtes Design
- IP65-zertifiziert für maximale Wetter- und Wasserbeständigkeit
- Kompatibel mit CXT-, LXT- und XGT-Akkus
- Stoßstangen und Metallrohre schützen vor Beschädigungen

EAN 0088381739009

Link zur Produktseite - www.makita.at



Weitere Informationen

Mitgeliefertes Zubehör

SE00000078
Netzteil



Passendes Zubehör

SE00000078
Netzteil

