


# Bowers & Wilkins



F O R M A T I O N   D U O

## Welcome to Bowers & Wilkins and Formation Duo.

Thank you for choosing Formation. When John Bowers first established Bowers & Wilkins he did so in the belief that imaginative design, innovative engineering and advanced technology were keys that could unlock the enjoyment of audio in the home. That belief continues to inspire every product we design and in Formation has found its most advanced expression yet.

Formation Duo is a network connected, wireless stereo active network speaker system that provides extremely high performance reproduction of Formation audio streams. Formation Duo are primarily intended to be configured and controlled using the Bowers & Wilkins Home app. The app is available for both iOS and Android devices. Some commonly used control functions are also available via touch buttons on the Formation Duo front panels. It is only possible to install and configure Formation Duo using the Bowers & Wilkins Home app.

Formation Duo will enable you to:

- Listen to audio from streaming services like Spotify, Apple Music, and Roon.
- Listen to network stored audio files.
- Listen to audio over Bluetooth from appropriately enabled Bluetooth source devices.
- Listen to audio from devices such as turntables (via a phono preamp) and CD players that are connected to a Bowers & Wilkins Formation Audio.
- Listen to audio, such as Internet Radio, from Airplay or Bluetooth compatible services and apps.
- Listen to audio playing anywhere in your home on any Formation device connected to your home network.

The Bowers & Wilkins Home app is required to connect your Formation Duo to your home network and also to establish connection with other Formation products in your home. The Bowers & Wilkins Home app also provides some control and configuration functions during use. Before you begin your Formation Duo installation please download and install the Bowers & Wilkins Home app on your iOS or Android device. The Bowers & Wilkins Home app requires iOS V11.4 or later, or Android V8.1 or later. Bluetooth, and WiFi services must be enabled on your iOS or Android device. You will also need to know your WiFi network password.

*Note: Location Services must be enabled on Android devices during the Formation setup process. This is because Formation products use a low power form of Bluetooth (BT-LE) for service communication which on Android devices is only switched on when Location Services are enabled. Bowers & Wilkins do not use any location services data for marketing purposes.*

## 1. Formation Duo Carton Contents

2x Formation Duo

Mains power cable set appropriate for your territory  
Document pack

## 2. Installing Your Formation Duo

Your Formation Duo speakers each require a mains power supply to operate so must be located within reach of mains sockets. You may wish to install suitable mains sockets once you have decided on the locations of your Formation Duo in your listening room. If your Formation Duo are to use a wired connection to your network router one of them will need to be located within reach of an appropriate network cable.

Formation Duo are primarily intended to be used on Formation FS Duo stands but can also be placed on shelves, wall brackets or furniture units. Formation FS Duo stands will however provide both the best performance and enable the greatest flexibility in positioning. The stands will also place your Formation Duo at the correct height – approximately head height when listening.

*Note: If your Formation Duo are to be mounted on Formation FS Duo stands, please assemble the stands and secure the speakers to them before you set up the speakers. Remember that the Formation Duo mains cables and network cable (if required) should run through the legs of the speaker stands. The Formation FS Duo stands are supplied with rubber and spike foot options. The spike foot option should be used when the stands are to be placed on a carpeted floor. The spikes pierce the carpet to rest on the surface underneath. Adjust the spike to ensure that the stands are vertical and don't rock. Use the rubber foot option the stands are to be placed on tiled or wooden floors.*

If you still however prefer to install your Formation Duo on shelves, brackets or furniture units please ensure that:

- both speakers are located at approximately the same height.
- the shelves, brackets and furniture are easily able to support the weight of the speakers and are rigid and non-resonant.

Stud-work and plasterboard walls are unlikely to provide adequate strength or rigidity to support Formation Duo. If you are unsure of the suitability of a wall, or of your ability to install shelf or bracket hardware, you should seek professional help.

In the majority of listening rooms your Formation Duo should be between 2.0m and 4.0m (6.5ft and 13ft) apart and a similar distance from the listening area. If the speakers are positioned too close together, the stereo reproduction may lack scale; if they are too far apart, the stereo focus may be weak. There is no need to angle your Formation Duo inwards towards the listening area however doing so may tighten the stereo focus. Diagram 1 illustrates basic speaker positioning.

Like all speakers, Formation Duo radiates sound energy not only forward but also to the side and, particularly at bass frequencies, to the rear. As a result, if they are positioned too close to room boundaries their performance will be affected. Try to keep your Formation Duo at least 0.5m (1.6ft) away from any room boundary.

Even with your Formation Duo placed away from room boundaries, the material and acoustic character of the boundaries will still have an effect on the sound. Try to ensure that immediate surroundings of each speaker have similar acoustic qualities. Different acoustic qualities would be heavy curtains and bare walls, for example.

## Connections

In addition to mains power sockets 1, Formation Duo carry an Ethernet socket 2 for connection to a network router if a wired network connection is to be used in preference to a wireless (WiFi) connection. Only one speaker of a Formation Duo pair requires a router connection.

*Note: The USB socket located on the Formation Duo rear panel is intended for service and diagnostic use only. It cannot be used for any other purpose.*

*Note: The Formation Duo connection panel is not easily accessible once the speakers are attached to Formation FS Duo stands.*




Diagram 1  
Positioning




Diagram 2  
Formation Duo rear panel

## Switch On and Off

With all connections made, and the Bowers & Wilkins Home app installed on your mobile device, your Formation Duo are ready to be set up. Formation Duo have no mains power switch and, following a short start-up routine, will be operational as soon as they are connected to mains power. They will play an audio prompt when their startup routine is complete.

When Formation Duo, that have not been previously used, are first switched on they will automatically enter setup mode to enable their connection to your home network and to any other available Formation devices. Setup mode is indicated by a slow amber pulse illumination of the speaker's Form buttons . Formation Duo will also appear in the Bowers & Wilkins Home app as available for setup, either on the initial app page, or after selecting 'Add Formation product' from the app Settings page.

Your Formation Duo manage their operational state and power consumption entirely automatically and will switch to a power saving mode after twenty minutes of inactivity. There is no need ever to switch off your Formation Duo, however should you wish to do so, simply disconnected them from mains power. Your Formation Duo will retain their settings without mains power.

You can restart each Formation Duo by a short press and release of the reset buttons located on their rear panels. Pressing the button will switch the Formation Duo off and on again. All settings will be retained when your Formation Duo restart. You can also restart your Formation Duo via the Bowers & Wilkins Home app Settings page. The reset button is illustrated in Diagram 3.

If you wish to reset your Formation Duo to their default settings, press and hold each reset button for five seconds. On restart, your Formation Duo will enter setup mode. All settings will be deleted when your Formation Duo reset. You can also reset your Formation Duo via the Bowers & Wilkins Home app Settings menu.

## Network Setup

- With your Formation Duo in setup mode, with their Form button  illumination pulsing slowly amber, launch the Bowers & Wilkins Home app on your iOS or Android device. The app will guide you with prompts through the setup process.

*Note: Formation Duo employ a Bluetooth connection to the device running the Bowers & Wilkins Home app during the setup process. Bluetooth signals have a relatively short range and can be interrupted by room boundaries, so we recommend that your Formation Duo and Bowers & Wilkins Home app device remain in close proximity during the setup process.*

- The Bowers & Wilkins Home app will first search for Formation products in setup mode and display a screen inviting the selection of one. Tap to select your Formation Duo. If you have already set up a Formation product and are adding an additional one, select 'Add Formation product' from the app Settings menu.

- The Bowers & Wilkins Home app will next invite you to name the "space" in which your Formation Duo are to be used. A list of default space names is provided but you can also create your own. When you have selected, or created, a space name, the app will ask you to touch the Form button  on the front of one Formation Duo to confirm the selection.

- If a wireless network connection for your Formation Duo is to be used, the next setup stage will connect your Formation Duo to your home WiFi network. The app will ask you to confirm the correct WiFi network and ask you to input its password. Alternatively, if your Formation Duo are connected to your network router using an Ethernet cable, this stage of the setup process will be bypassed.

*Note: If you already have other Formation products connected to your WiFi network, Formation Duo setup will not require you to input the WiFi password.*

- With WiFi network configuration, and space selection complete, your Formation Duo are ready for use. Your Formation Duo will play an audio prompt to confirm successful setup.

## Bluetooth Setup

You can connect your Formation Duo to a Bluetooth enabled audio source device, such as a smartphone, to play audio over Bluetooth. Your Formation Duo must first be "paired" with the Bluetooth audio source device.

Once you have completed the Formation Duo network setup, open the Bowers & Wilkins Home app Settings page, and select the Formation Space that you wish to pair a Bluetooth device with. Next select '+ Pair a new device' from the Bluetooth menu and follow the app instructions to complete pairing. Your Formation Duo will play an audio prompt when pairing is complete and their Space will become available to the paired Bluetooth device for audio playback.

*Note: Up to eight Bluetooth devices can be simultaneously paired with each Formation space, however devices will not connect and play to paired spaces automatically.*




Diagram 3  
Reset button

### 3. Using Your Formation Duo

#### The Basics

You can use your Formation Duo to play audio from streaming services such as Spotify, Apple Music, and Tidal, from the Roon music library service and from internet radio via an appropriate iRadio app. If you have further Formation devices connected to your network, a Formation Audio for example, conventional audio sources connected to it will also be available through your Formation Duo.

#### Spaces

Spaces are a core concept of the Formation product family. A Formation "Space" is a room or a specific area in your home in which you listen to music. Each space can include different combinations of Formation products. The possible configurations are displayed in Diagram 4.

#### Playing Audio

The Bowers & Wilkins Home app enables you to select and play any available audio source or stream. However, in much the same way that conventional audio source playback requires initiation through a play command, Formation streams must be first initiated through their own gateway app: the Spotify app for example, or a music library app such as Roon. Each gateway or library app will list your Formation Duo space as an available playback device using Airplay, Bluetooth or in the case of Spotify, Spotify Connect.

Once streams are playing on the Formation network they can be selected via the Bowers & Wilkins Home app or via a Formation Duo front panel Form touch button . Touching a Form button will cycle through the available streams and sources.

#### Formation Duo Front Panel Controls and Illumination

Your Formation Duo have buttons on their front panels that provide play/pause control, volume adjustment and source/stream selection.

- Touching the Play/Pause  will alternately stop and restart audio playback.

*Note: Play/pause will only operate if the stream source has play and pause functions that can be accessed through Bluetooth or network connections.*

- Touching volume up  or down  will adjust the local volume of any network stream or local source. Pressing and holding the  and  buttons will continuously increase or decrease volume.
- Touching the Form button  will cycle through and play the active streams and sources available to the Formation Duo.

#### Form Button Illumination


The Formation Duo Form button illumination changes to indicate a variety of operational states. The illuminations are displayed in Diagram 5.

#### TV Space configurations


##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Music Space configurations

##### Formation Audio




##### Formation Flex



##### Formation Wedge



##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Audio




##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Wedge + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass




##### Formation Duo



##### Formation Flex (stereo pair)



##### Formation Duo + Formation Audio



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio




##### Formation Duo + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass




Diagram 4  
Space configurations

## 4. The Bowers & Wilkins Home App

With your Formation Duo configured and connected to your network, the Bowers & Wilkins Home app will open to its Home screen where the Formation Duo space and any other available Formation spaces will be listed.

Tap on a Formation space to select from any available streams or inputs. If there are no streams available, open a streaming app, Spotify for example, and select an item to play, then select the Formation Space from the list of available playback devices. Now, when you return to the Bowers & Wilkins Home app, the Spotify stream will be listed on the Formation Duo space page.

The Bowers & Wilkins Home app Home page has a Settings icon in the top right corner. Tap the icon to open the app Settings menu. The Settings menu provides options to configure and reset your Formation devices and re-name your Formation spaces. App and Formation device firmware updates are also initiated from the Settings menu.

### Finding Your Way Around the Bowers & Wilkins Home App

The Bowers & Wilkins Home app will search for available Formation spaces when opened then display its Home page with the spaces listed.

Beneath each space the app will display its current activity. Tapping on an active space will open a "now playing" screen that enables volume and play/pause control.

The 'now playing' screen also provides an 'Available Spaces' option that enables the stream playing in the selected space to be transferred to another space or played in multiple spaces. The 'Available Spaces' screen also provides the opportunity to control volume, both globally across all spaces, or in individual spaces.

The Bowers & Wilkins Home app Settings page is opened by tapping on the settings icon. The initial Settings menu lists each space and the number of Formation devices present in each one.

Tapping on a space listed in the Settings menu provides access to its Space and Formation device settings. Tap the Space name to access the space settings and tap the device name to access the device settings. The device settings available will depend on the device in question.

*Note: If the Settings icon on the Bowers & Wilkins Home app displays an amber dot this indicates that a Formation firmware update is available. The firmware update process is initiated from the Settings menu. You should always aim to keep the Bowers & Wilkins Home app and your Formation devices up to date with the latest version and firmware. Not only will this help ensure the most reliable performance, it will ensure that you benefit from new Formation features.*

## 5. Formation Music Streams and Sources

### Using Spotify

Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to [spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses) to learn how.

The Spotify Software is subject to third party licenses found here: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

### Using Airplay

Airplay enables audio apps on Apple mobile, laptop or desktop devices to stream material over a network to Airplay compatible speakers such as Formation Duo. Airplay enabled apps will display the Airplay icon.

To use Airplay, open the audio app you wish to use and select the music you wish to play. Tap on the Airplay icon to display a list of available devices followed by the Formation Space you wish to use.

*Note: It is possible to stream audio via Airplay on multiple devices simultaneously, however the playback quality and synchronisation may then depend on the capabilities of your home network. If you wish to play material simultaneously in more than one Formation space, synchronization can be greatly improved by selecting multiple spaces through the Bowers & Wilkins Home app.*

### Using Roon

Roon is a feature rich music library and playback app that compiles all the music files available to your network and makes them easily available to play across all your Formation Spaces and any other Roon enabled audio devices. Roon is available for mobile, laptop or desktop devices.

When you open Roon it will display your complete audio library together with its metadata and artwork along with all the Formation Spaces and any other available network audio devices. Simply select the music you wish to play and Formation space in which you want to hear it.

*Note: It is possible to stream audio from Roon on multiple devices simultaneously, however the playback quality and synchronisation may then depend on the capabilities of your home network. If you wish to play material simultaneously in more than one Formation space, synchronization can be greatly improved by selecting multiple spaces through the Bowers & Wilkins Home app.*

### Using Bluetooth

Bluetooth enables audio apps on mobile, laptop or desktop devices to stream material over a wireless connection to compatible hardware such as the Formation Duo.

To use Bluetooth, ensure that the required Formation Space is selected in your device Bluetooth settings menu, open the audio app you wish to use and select the music you wish to play. Tap on the playback devices icon to display a list of those available followed by Formation Space you wish to use.

## 6. Cleaning

Should your Formation Duo need cleaning you can wipe its top surface with a clean, lint-free cloth and brush its grille with a soft brush. If you wish to use any cleaning fluid, apply it onto the cleaning cloth and not directly onto the Formation Duo. Test a small area first, as some cleaning products may damage some of the surfaces. Avoid products that are abrasive, or contain acid, alkali or anti-bacterial agents.

## 7. Support

Should you require further help or advice regarding your Formation Duo please visit the Formation support site here [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support).

### Environmental Information

This product complies with international directives, including but not limited to the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) in electrical and electronic equipment, the Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (REACH) and the disposal of Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). Consult your local waste disposal authority for guidance on how properly to recycle or dispose of this product.

Indicator	Operational state
Flashing white	Start-up in progress
Pulsing amber	Ready for setup
Flashing amber	Firmware update in progress
Pulsing white	Audio pull in progress
Pulsing red	Error - contact support
Solid red	Error - contact support
Flashing red	Factory reset in progress

Diagram 5  
Form button illuminations

## Bienvenue chez Bowers & Wilkins et à Formation Duo.

Merci d'avoir choisi Formation. Quand John Bowers a créé Bowers & Wilkins, il l'a fait avec la conviction qu'une conception imaginative, une ingénierie innovante et une technologie de pointe étaient les clés qui pourraient libérer le plaisir de l'audio à domicile. Cette conviction continue d'inspirer chaque produit que nous concevons et, avec Formation, elle atteint un niveau d'expression inégalé à ce jour.

Formation Duo est un système d'enceintes acoustiques actives connectées sans fil qui offre de très hauts niveaux de performances dans la restitution des flux audio Formation. Formation Duo est configuré et piloté au moyen de l'application Bowers & Wilkins Home. L'application est disponible pour iOS et pour les appareils Android. Certaines fonctions de contrôle couramment utilisées sont également disponibles via des boutons situés sur le panneau avant de Formation Duo. Pour mettre en œuvre et pour configurer Formation Duo, il est nécessaire d'utiliser l'application Bowers & Wilkins Home.

Formation Duo vous permettra :

- D'écouter des flux audio à partir de services de streaming comme Spotify, Apple Music et Roon.
- D'écouter des fichiers audio stockés sur le réseau.
- D'écouter un flux audio via Bluetooth à partir d'appareils sources Bluetooth actifs et correctement configurés.
- D'écouter un flux audio à partir d'appareils tels qu'une platine vinyle (via un préamplificateur) ou un lecteur CD connectés à un Formation Audio Bowers & Wilkins.
- D'écouter de la musique, comme des radios Internet, via Airplay ou à partir de services et applications Bluetooth.
- D'écouter de la musique où que vous soyez dans votre maison et sur n'importe quel appareil Formation connecté à votre réseau domestique.

L'application Bowers & Wilkins Home est nécessaire pour connecter votre appareil Formation Duo à votre réseau domestique ainsi que pour établir la connexion avec d'autres appareils Formation se trouvant dans votre maison. L'application Bowers & Wilkins Home offre également des fonctions de contrôle et de configuration pendant son utilisation. Avant de commencer l'installation de votre appareil Formation Duo, téléchargez et installez l'application Bowers & Wilkins Home sur votre appareil iOS ou Android. L'application Bowers & Wilkins Home nécessite iOS V11.4 ou supérieur, ou Android version 8.1 ou supérieur. Les services Bluetooth et Wifi doivent également être activés sur votre appareil iOS ou Android. Vous aurez également besoin de connaître le mot de passe de votre réseau Wifi.

*Remarque : le service de géolocalisation doit être activé pour les appareils Android lors de la procédure d'installation de votre produit Formation. En effet, les produits Formation utilisent pour communiquer une connexion Bluetooth de faible puissance (BT-LE) qui, sur les appareils Android, n'est active que lorsque le service de géolocalisation est actif. Bowers et Wilkins n'utilisera pas vos données de géolocalisation à des fins marketing.*

## 1. Contenu du carton de Formation Duo

2x Formation Duo  
Câble d'alimentation adapté à votre pays  
Ensemble de documents

## 2. Installer votre Formation Duo

Vos enceintes Formation Duo requièrent l'une et l'autre une alimentation secteur pour fonctionner, elles doivent être par conséquent placées à proximité de prises secteurs. Vous serez le cas échéant amené à mettre en place des prises secteur à l'endroit où vous avez décidé d'installer votre système Formation Duo. Dans le cas où vous souhaiteriez utiliser une connexion réseau de type filaire avec votre Formation Duo, vous devrez aussi le placer à proximité du routeur/switch de votre réseau domestique.

Les enceintes Formation Duo seront de préférence installées sur les stands Formation FS Duo. Elles peuvent aussi être disposées sur des étagères, des supports muraux, ou des éléments de mobilier. Toutefois, les stands dédiés Formation FS Duo permettent d'une part d'obtenir les meilleures performances, et d'autre part d'offrir la plus grande flexibilité en termes de placement. Les stands ont aussi l'avantage de positionner les enceintes Formation Duo à la bonne hauteur par rapport aux oreilles des auditeurs lors des écoutes.

*Remarque: si vous prévoyez d'installer votre système Formation Duo sur les stands supports Formation FS Duo, effectuez au préalable l'assemblage des stands et sécurisez les enceintes avec les stands avant de procéder à l'installation du système. Rappelez-vous que les câbles d'alimentation et les câbles réseau (le cas échéant) de Formation Duo sont censés traverser la partie verticale des stands. Les stands Formation FS Duo sont fournis avec des pieds en caoutchouc et des pointes. Vous devrez de préférence utiliser les pointes si les stands sont posés sur un sol recouvert de moquette. Les pointes percent la moquette pour se poser sur la surface qui est en dessous, garantissant ainsi un positionnement plus stable. Ajustez soigneusement la hauteur des pointes pour que les stands soient parfaitement verticaux et ne basculent pas. L'usage des pieds en caoutchouc est réservé aux sols recouverts de carrelage ou de planchers en bois.*

Si vous souhaitez néanmoins installer votre système Formation Duo sur des étagères, des supports muraux ou sur un meuble, conformez vous aux instructions suivantes :

- positionnez les deux enceintes approximativement à la même hauteur
- assurez-vous que les étagères, supports et meubles puissent supporter facilement le poids des enceintes, qu'ils soient suffisamment rigides et qu'ils ne vibrent pas.

Les cloisons creuses ou en plaques de plâtre ne sont généralement pas assez solides/rigides pour supporter Formation Duo. Si vous n'êtes pas certain que le mur soit adapté, ou si vous doutez de votre capacité à fixer solidement l'étagère ou le support mural, faites appel à un spécialiste.

Dans la majorité des salles d'écoute, les enceintes de votre système Formation Duo devront être disposées entre 2 m et 4 m (6.5ft et 13ft) l'une de l'autre, et à une distance similaire de la zone d'écoute. Si les enceintes sont placées trop près l'une de l'autre, la reproduction stéréo risque de manquer d'ampleur. A l'inverse, si elles sont trop éloignées, les effets stéréo pourront être limités. Il n'est pas nécessaire d'orienter les enceintes Formation Duo vers l'intérieur de la zone d'écoute : en faisant cela, vous risquez de diminuer la taille de la zone d'écoute idéale (là où les effets stéréo

sont optimaux). Le schéma 1 illustre les bases du positionnement de vos enceintes Formation Duo.

Comme la grande majorité des enceintes acoustiques, votre système Formation Duo restitue son énergie sonore non seulement vers l'avant mais aussi sur le côté et vers l'arrière, notamment les graves. Par conséquent, si vous placez vos enceintes Formation Duo trop près des murs de la pièce, leurs performances pourront être réduites. Essayez si possible de garder au minimum une distance de 50 cm entre vos enceintes Formation Duo et les murs de la pièce.

Même si votre système Formation Duo est disposé à l'écart des murs de la pièce, les matériaux et leurs caractéristiques sur le plan acoustique auront une influence importante sur le rendu sonore. Essayez de faire en sorte que l'environnement immédiat de chaque enceinte soit identique sur le plan acoustique. A titre d'exemples d'environnements acoustiques différents, on peut citer des rideaux épais et des murs nus.

## Connexions

En plus de la prise secteur **1**, votre système Formation Duo est doté d'une prise Ethernet **2**, si vous souhaitez utiliser une connexion filaire en lieu et place d'une connexion Wifi. Il n'est nécessaire de connecter qu'une seule enceinte par liaison réseau filaire.

*Remarque : la prise USB située sur le panneau arrière de Formation Duo est destinée à une utilisation de type service et/ou diagnostic. Elle n'a aucun autre usage.*

*Remarque: Le panneau de connexion de Formation Duo n'est pas facilement accessible quand les enceintes ont été reliées aux stands Formation FS Duo.*




Schéma 1  
Positionnement




Schéma 2  
Panneau arrière de Formation Duo

## Mettre sous tension et hors tension

Lorsque tous les branchements ont été établis, et que l'application Bowers & Wilkins Home a été installée sur votre appareil mobile, votre système Formation Duo est dès lors prêt à être configuré et utilisé. Votre système Formation Duo n'a pas d'interrupteur d'alimentation et après une courte phase de démarrage, il est opérationnel dès qu'il est connecté au secteur. Il émettra un signal sonore lorsque la phase de démarrage sera terminée.

Suite à sa première mise sous tension, votre système Formation Duo passe automatiquement en mode de configuration permettant d'activer sa connexion à votre réseau domestique ainsi qu'à tout autre appareil Formation disponible. Le mode de configuration est confirmé par le clignotement lent en orange de la touche tactile Form . Votre système Formation Duo va également apparaître dans l'application Bowers & Wilkins Home. Il sera précisé qu'il est disponible pour la configuration, soit au niveau de la page initiale de l'application, soit après avoir sélectionné « Add Formation product » au niveau de la page Settings de l'application.

Votre Formation Duo gère de façon entièrement automatique son état de fonctionnement et sa consommation d'énergie. Il passera en mode d'économie d'énergie après vingt minutes d'inactivité. Il ne sera jamais nécessaire de le mettre hors tension, cependant, si vous souhaitez le faire, il suffira de le débrancher du secteur. Votre appareil Formation Audio conservera tous ses paramètres, même sans alimentation secteur.

Vous pouvez redémarrer votre système Formation Duo en appuyant brièvement sur les boutons de réinitialisation « reset » situés sur le panneau arrière. En appuyant sur ce bouton, votre appareil va effectuer un cycle arrêt/marche. Tous les paramètres seront conservés à l'issue du redémarrage de votre Formation Duo. Vous pouvez également redémarrer votre appareil Formation Audio via l'application Bowers & Wilkins Home, page « Settings ».

Si vous souhaitez réinitialiser votre appareil Formation Audio et rétablir ses paramètres par défaut, maintenez enfoncé le bouton de réinitialisation pendant cinq secondes. Après redémarrage, votre produit Formation Audio passera en mode configuration. Suite à la réinitialisation, tous les réglages seront supprimés et ramenés à leurs valeurs par défaut. Vous pouvez également réinitialiser votre Formation Audio via l'application Bowers & Wilkins Home, Menu « Settings ».

## Configuration du réseau

- Votre système Formation Duo étant en mode de configuration, avec la touche Form  en mode clignotant lent orange, lancez l'application Bowers & Wilkins Home sur votre appareil iOS ou Android. L'application vous guidera pas à pas au travers de la procédure d'installation.

*Remarque : Formation Duo utilise une connexion Bluetooth avec l'appareil où s'exécute l'application Bowers & Wilkins Home. Le signal Bluetooth ayant une portée relativement courte et pouvant être perturbé ou coupé par les murs de la pièce, nous vous recommandons que votre appareil Formation Duo et le périphérique où est l'application Bowers & Wilkins Home restent à proximité pendant toute la procédure d'installation.*

- En mode configuration l'application Bowers & Wilkins Home effectuera d'abord une recherche d'autres produits Formation et affichera un écran vous invitant à en sélectionner un. Appuyez pour sélectionner votre Formation Duo. Si vous avez déjà mis en oeuvre un autre appareil Formation et que souhaitez en ajouter un, sélectionnez « Add Formation product » depuis l'application, Menu « Settings ».

- L'application Bowers & Wilkins Home vous invitera ensuite à donner un nom à « l'espace » dans lequel votre Formation Duo sera utilisé. Une liste de noms d'espaces par défaut est proposée, mais vous pouvez aussi créer le vôtre. Lorsque vous avez sélectionné ou créé un nom d'espace, l'application vous demandera de presser le bouton Form  situé sur la face avant de votre appareil Formation Audio pour confirmer la sélection.

- Si vous souhaitez utiliser une connexion réseau sans fil pour votre système Formation Duo, la prochaine étape va vous permettre de connecter votre appareil Formation Audio à votre réseau Wifi domestique. L'application vous demandera de confirmer le nom de votre réseau Wifi et de saisir son mot de passe. Alternativement, si votre Formation Duo est connecté à votre routeur réseau à l'aide d'un câble Ethernet, cette étape du processus d'installation sera ignorée.

*Remarque : Si vous disposez déjà d'autres produits Formation connectés à votre réseau Wifi, le processus de configuration de votre Formation Duo ne vous demandera pas de rentrer le mot de passe de votre réseau sans fil.*

- Lorsque la configuration du réseau Wifi et la sélection de l'espace sont terminées, votre système Formation Duo est prêt à être utilisé. Votre système Formation Duo émettra un son pour confirmer que la configuration s'est achevée avec succès.

## Configuration Bluetooth

Vous pouvez connecter votre Formation Duo à un périphérique source audio compatible Bluetooth, tel qu'un smartphone, pour lire le contenu d'un flux audio via Bluetooth. Votre Formation Duo doit d'abord être « jumelé » avec le périphérique source audio Bluetooth.

Lorsque vous aurez terminé la configuration réseau de votre Formation Duo, ouvrez l'application Bowers & Wilkins Home, allez dans la page Settings, et sélectionnez l'espace Formation dans lequel vous souhaitez associer un appareil Bluetooth. Puis sélectionnez « + Pair a new device » à partir du menu Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour terminer le jumelage. Votre Formation Duo émettra un son de confirmation lorsque le jumelage sera terminé. L'espace choisi sera alors disponible pour la lecture audio via le périphérique Bluetooth précédent jumelé.

*Remarque : il est possible de jumeler simultanément jusqu'à huit périphériques Bluetooth à chaque espace Formation. Cependant, les périphériques en question ne se connecteront pas et ne pourront pas diffuser de flux dans les espaces jumelés de façon automatique.*




Schéma 3  
Bouton Reset

### 3. Utilisation de votre Formation Audio

#### Les principes

Vous pouvez utiliser Formation Duo pour lire un flux audio issu de sources conventionnelles, de services de streaming tels que Spotify, Apple Music et Tidal, du service de bibliothèque musicale Roon et de radios Internet via une application appropriée iRadio. Si vous avez d'autres appareils Formation connectés à votre réseau, comme un Formation Audio par exemple, les sources audio conventionnelles qui lui sont connectées pourront également être restituées par votre Formation Duo.

#### Les espaces

Les « espaces » sont un concept fondamental des produits Formation. Un « espace » Formation est une pièce ou une zone de votre maison dans laquelle vous écoutez de la musique. Chaque espace peut inclure des combinaisons différentes de produits Formation. Les configurations possibles sont décrites au niveau du schéma 2.

#### Lecture audio

L'application Bowers & Wilkins Home vous permet de sélectionner et de lire toute source ou flux audio disponible. Cependant, de la même manière que la lecture de la source audio des systèmes conventionnels nécessite d'être lancée par une commande « Play », les flux Formation doivent être lancés en premier lieu via leur propre application : l'application Spotify par exemple, ou l'application de la bibliothèque musicale Roon. Chaque application musicale ou de bibliothèque musicale affichera votre espace Formation Duo en tant que périphérique de lecture possible, via Airplay, Bluetooth ou dans le cas de Spotify : Spotify Connect.

Une fois que les flux audio ont été lus sur le réseau Formation, ils peuvent être sélectionnés par l'application Bowers & Wilkins Home ou via la touche Form  qui, par pressions successives permet de sélectionner l'un ou l'autre des différents flux ou sources disponibles.

#### Commandes du panneau avant de Formation Duo et éclairage

Votre Formation Duo dispose de boutons tactiles sur son panneau avant, permettant de contrôler la lecture / pause, le volume et la sélection des sources / flux audio.

- Appuyez alternativement sur la touche Lecture / Pause  pour stopper ou pour démarrer la lecture audio.

*Remarque : La touche lecture / pause ne fonctionnera que si le flux ou la source dispose des fonctions de lecture et de pause accessibles via une liaison Bluetooth ou réseau.*

- Appuyez sur les touches volume + ou - pour ajuster le volume de n'importe quelle source ou flux, locale ou réseau. En maintenant appuyée l'une des touches + ou -, le volume augmentera ou diminuera de façon continue, respectivement.

- Appuyez sur la touche Form  pour faire défiler les sources et flux actifs disponibles pour les lire avec Formation Duo.

#### Éclairage de la touche Form


Les couleurs de l'éclairage de la touche Form changent pour indiquer les différents états opérationnels de Formation Duo. Les couleurs sont détaillées dans le schéma 5.

#### Configurations d'espaces TV


##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Configurations d'espaces musicaux

##### Formation Audio




##### Formation Flex



##### Formation Wedge



##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Audio




##### Formation Flex + Formation Bass




##### Formation Wedge + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair)




##### Formation Duo



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio




##### Formation Duo + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass




Schéma 4

Configurations d'espaces

## 4. L'application Bowers & Wilkins Home

Dès lors que votre produit Formation Duo est configuré et connecté à votre réseau, l'application Bowers & Wilkins Home s'ouvre sur son écran d'accueil où l'espace de Formation Duo ainsi que les autres espaces Formation disponibles seront affichés.

Appuyez sur un espace Formation pour sélectionner un flux ou une source disponible. S'il n'y a pas de flux disponible, lancez une application de streaming comme Spotify par exemple, choisissez un morceau à lire, puis sélectionnez l'espace Formation dans la liste des périphériques de lecture disponibles. Désormais, quand vous reviendrez dans l'application Bowers & Wilkins Home, le flux Spotify en question sera affiché sur la page de l'espace Formation Duo.

La page d'accueil de l'application Bowers & Wilkins Home dispose d'une icône « Settings » dans le coin supérieur droit. Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu Paramètres de l'application. Le menu « Settings » vous propose des options pour configurer et réinitialiser vos appareils Formation et vous permet aussi de renommer vos espaces Formation. Les mises à jour, à la fois du micro-logiciel (firmware) de vos appareils Formation et de l'application Bowers & Wilkins Home peuvent être réalisées au niveau de ce menu « Settings ».

### Comment vous orienter au sein de l'application Bowers & Wilkins Home ?

Lors de son ouverture, l'application Bowers & Wilkins Home cherchera les espaces Formation disponibles puis affichera sur sa page d'accueil les espaces ainsi répertoriés.

Sous chaque espace, l'application affichera quel est son état en cours. En appuyant sur un espace actif, un écran « Now playing » s'affichera et permettra de contrôler le volume ainsi que la lecture/pause.

L'écran « Now playing » offre aussi une option « Available spaces » qui permet de transférer le flux audio en lecture dans l'espace précédemment choisi dans un autre espace, ou de lire ce même flux audio dans plusieurs espaces simultanément. L'écran « Available spaces » offre également la possibilité de contrôler le volume globalement dans tous les espaces, ou indépendamment dans chacun des espaces.

La page Paramètres de l'application Bowers & Wilkins Home s'ouvre en appuyant sur l'icône « Settings ». Le premier menu de la page « Settings » répertorie chacun des espaces ainsi que le nombre d'appareils Formation présents dans chacun d'eux.

Appuyez sur le nom d'un espace pour accéder aux paramètres de l'espace et appuyez sur le nom de l'appareil pour accéder aux réglages de l'appareil. Les paramètres disponibles de l'appareil sont fonction de l'appareil en question.

*Remarque : Si, au niveau de l'icône Settings de l'application Bowers & Wilkins Home, vous voyez un point jaune, cela indique qu'une mise à jour du micro-logiciel (firmware) Formation est disponible. Le processus de mise à jour du firmware sera lancé depuis le menu Settings. Dans la mesure du possible, gardez votre application Bowers & Wilkins Home toujours à jour, ainsi que vos appareils Formation en installant la dernière version de firmware. Non seulement vous bénéficierez des meilleures performances et d'une fiabilité accrue, mais vous pourrez également profiter de nouvelles fonctionnalités de votre système Formation.*

## 5. Sources et flux musicaux Formation

### Utilisation de Spotify

Utilisez votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur comme télécommande pour contrôler Spotify. Rendez-vous à [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect/) pour savoir comment faire.

Le logiciel Spotify est soumis à des licences tierces qu'on peut trouver ici : <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

### Utilisation d'Airplay

Airplay permet à des applications audio se trouvant sur les appareils mobiles, les ordinateurs portables ou de bureau de marque Apple, de diffuser du contenu en streaming sur un réseau où se trouvent des périphériques compatibles Airplay, telles que Formation Duo. Les applications compatibles avec Airplay affichent l'icône Airplay.

Pour utiliser Airplay, ouvrez l'application audio que vous souhaitez utiliser et sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter. Appuyez sur l'icône Airplay pour afficher la liste des périphériques Airplay disponibles, et sélectionnez l'espace Formation que vous souhaitez utiliser.

*Remarque : il est possible de diffuser un flux audio via Airplay simultanément sur plusieurs appareils, cependant la qualité de lecture ainsi que la synchronisation entre les appareils vont dépendre des capacités de votre réseau domestique. Si vous souhaitez écouter du contenu de manière simultanée dans plusieurs espaces Formation, la synchronisation sera grandement améliorée en sélectionnant plusieurs espaces via l'application Bowers & Wilkins Home.*

### Utilisation de Roon

Roon est une bibliothèque musicale riche en fonctionnalités. L'application compile tous les fichiers musicaux disponibles sur votre réseau et les rend ainsi facilement disponibles à la lecture sur tous vos espaces Formation ainsi que sur tous les périphériques audio compatibles Roon. Roon est disponible pour les appareils mobiles, ordinateurs portables ou de bureau.

Lorsque vous lancez Roon, celui-ci affiche votre bibliothèque audio avec toutes ses métadonnées et illustrations ainsi que tous les espaces Formation et autres périphériques audio disponibles sur le réseau. Il suffit de sélectionner la musique que vous souhaitez écouter et l'espace Formation dans lequel vous voulez qu'elle soit retranscrite.

*Remarque : il est possible de diffuser un flux audio à partir de Roon sur plusieurs appareils simultanément, cependant la qualité de lecture et la synchronisation dépendront des capacités de votre réseau domestique. Si vous souhaitez écouter du contenu de manière simultanée dans plusieurs espaces Formation, la synchronisation sera grandement améliorée en sélectionnant plusieurs espaces via l'application Bowers & Wilkins Home.*

### Utilisation de Bluetooth

Bluetooth permet aux applications audio sur mobile, ordinateur portable ou de bureau de diffuser du contenu au moyen d'une connexion sans fil vers du matériel compatible Bluetooth comme Formation Duo.

Pour utiliser la fonction Bluetooth, assurez-vous que l'espace Formation que vous souhaitez utiliser est bien sélectionné dans les paramètres Bluetooth de votre périphérique, puis sélectionnez la musique que vous souhaitez écouter. Appuyez sur l'icône de lecture de votre périphérique pour afficher la liste des appareils disponibles, et sélectionnez l'espace Formation que vous souhaitez utiliser.

## 6. Nettoyage

Si votre appareil Formation Duo a besoin d'un nettoyage, vous pouvez simplement essuyer sa surface supérieure avec un chiffon propre et non pelucheux et brosser la grille avec une brosse douce. Si vous souhaitez utiliser un liquide de nettoyage, appliquez le produit de nettoyage sur le chiffon et non directement sur Formation Duo. Testez d'abord sur une petite partie, en effet certains produits de nettoyage peuvent endommager les surfaces. Evitez les produits abrasifs, ou contenant de l'acide, des alcalins ou des agents antibactériens.

## 7. Aide et support

Si vous avez besoin d'aide ou de conseils supplémentaires concernant votre produit Formation Duo, merci de vous rendre sur le site internet d'aide des appareils Formation, à cette adresse : [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support).

### Informations environnementales

Ce produit est en conformité avec les directives internationales, y compris, mais sans s'y limiter avec la Restriction d'utilisation des Substances dangereuses (RoHS) pour l'environnement pour les équipements électriques et électroniques, l'enregistrement, l'évaluation, l'autorisation et la restriction d'utilisation des produits chimiques (REACH) et l'élimination des Déchets Électriques et Electroniques (DEEE). Consultez votre autorité locale d'élimination des déchets pour des conseils sur la façon de bien recycler ou d'éliminer ce produit.

Indicateur d'éclairage	État opérationnel
Blanc clignotant	Démarrage en cours
Jaune pulsé	Prêt pour la configuration
Jaune clignotant	Mise à jour du firmware en cours
Blanc pulsé	Lecture audio en cours
Rouge pulsé	Erreur – contacter le support
Rouge continu	Erreur – contacter le support
Rouge clignotant	Réinitialisation usine en cours

### Schéma 5

Détails de l'indicateur lumineux de la touche Form

## Willkommen bei Bowers & Wilkins und Formation Duo.

Vielen Dank, dass Sie sich für Formation entschieden haben. Als John Bowers das Unternehmen Bowers & Wilkins gründete, war er überzeugt, dass ein einfallsreiches, elegantes Design sowie eine innovative Konstruktion und fortschrittliche Technologien der Schlüssel für ein einmaliges Klangerlebnis in Ihrem Zuhause sind. Diese Überzeugung inspiriert weiterhin jedes Produkt, das wir entwickeln, und hat mit Formation die bisher ausgereifteste Form gefunden.

Formation Duo ist ein netzwerkfähiges, kabelloses Stereo-Aktivlautsprechersystem, das eine äußerst leistungsstarke Wiedergabe von Formation-Audiostreams ermöglicht. Formation Duo wird hauptsächlich mit der Bowers & Wilkins Home App konfiguriert und gesteuert. Die App ist sowohl für iOS- als auch für Android-Geräte verfügbar. Einige häufig verwendete Steuerfunktionen sind auch über die Touch-Tasten auf der Vorderseite von Formation Duo verfügbar. Das Installieren und Konfigurieren von Formation Duo ist nur über die Bowers & Wilkins Home App möglich.

Mit Formation Duo können Sie:

- Audio von Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music und Roon hören.
- Im Netzwerk gespeicherte Audiodateien hören.
- Audio über Bluetooth von entsprechend aktivierte Bluetooth-Quellen hören.
- Audio von Geräten hören, die an einen Bowers & Wilkins Formation Audio angeschlossen sind, z. B. Plattenspieler (über einen Phono-Vorverstärker) oder CD-Player.
- Audio von Airplay- oder Bluetooth-fähigen Diensten und Apps hören, z. B. Internet-Radio.
- Audio überall in Ihrem Zuhause auf einem beliebigen Formation-Gerät hören, das mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden ist.

Die Bowers & Wilkins Home App ist erforderlich, um Formation Duo mit Ihrem Heimnetzwerk zu verbinden, aber auch um eine Verbindung mit anderen Formation-Produkten in Ihrem Zuhause herzustellen. Die Bowers & Wilkins Home App bietet zudem einige Steuerungs- und Konfigurationsfunktionen während des Gebrauchs. Bevor Sie mit der Installation von Formation Duo beginnen, laden Sie bitte die Bowers & Wilkins Home App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem iOS oder Android-Gerät. Für die Bowers & Wilkins Home App ist iOS V11.4 oder höher bzw. Android V8.1 oder höher erforderlich. Bluetooth- und WLAN-Dienste müssen auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät aktiviert sein. Zudem müssen Sie Ihr WLAN-Passwort kennen.

*Hinweis: Auf Android-Geräten müssen die Ortungsdienste während des Einrichtungsvorgangs für Formation aktiviert sein. Dies liegt daran, dass Formation-Produkte für die Kommunikation einen Bluetooth-Modus mit geringem Stromverbrauch (BT-LE) verwenden, der auf Android-Geräten nur eingeschaltet ist, wenn die Ortungsdienste aktiviert sind. Bowers & Wilkins verwendet keine Standortdaten für Marketingzwecke.*

## 1. Formation Duo Kartoninhalt

2 x Formation Duo  
Netzkabel-Set passend für Ihr Land  
Zugehörige Unterlagen

## 2. So installieren Sie Formation Duo

### Platzierung

Die Formation Duo Aktivlautsprecher benötigen zum Betrieb eine Netzstromversorgung und müssen sich jeweils in Reichweite einer Steckdose befinden. Möglicherweise lohnt es sich, geeignete Netzsteckdosen zu installieren, sobald Sie sich für die Position von Formation Duo in Ihrem Hörraum entschieden haben. Wenn Formation Duo eine Kabelverbindung zu Ihrem Heimnetzwerk verwenden soll, muss sich einer der Lautsprecher in Reichweite eines geeigneten Netzwerkkabels (Ethernet) befinden.

Formation Duo ist in erster Linie für den Einsatz auf Formation FS Duo-Ständern gedacht, kann aber auch auf Regalen, an Wandhalterungen oder auf Möbelstücken platziert werden. Die Formation FS Duo-Ständer bieten jedoch sowohl die beste Klangqualität als auch die größte Flexibilität bei der Positionierung. Durch die Ständer wird Formation Duo zudem auf die richtige Höhe gebracht – beim Hören ungefähr auf Kopfhöhe.

**Hinweis:** Wenn Ihre Formation Duo-Lautsprecher auf Formation FS Duo-Ständern stehen sollen, montieren Sie bitte zuerst die Ständer und setzen Sie die Lautsprecher darauf, bevor Sie mit der Einrichtung der Lautsprecher beginnen. Denken Sie daran, dass die Netzkabel und das Netzwerkkabel (falls vorhanden) für Formation Duo durch den Standfuß geführt werden müssen. Die Formation FS Duo-Ständer werden mit Gummifüßen und Spikes geliefert. Die Spikes sollten verwendet werden, wenn die Ständer auf einem Teppich(boden) aufgestellt werden. Sie bohren sich durch den Teppich und liegen dann direkt auf dem Boden auf. Stellen Sie die Spikes so ein, dass die Ständer senkrecht stehen und nicht wackeln. Verwenden Sie die Gummifüße, um die Ständer auf Fliesen- oder Holzböden aufzustellen.

Wenn Sie Formation Duo stattdessen lieber auf Regalen, an Wandhalterungen oder auf Möbelstücken platzieren möchten, stellen Sie bitte Folgendes sicher:

- Beide Lautsprecher befinden sich auf ungefähr gleicher Höhe.
- Die Regale, Halterungen und Möbel können das Gewicht der Lautsprecher problemlos tragen, sind ausreichend versteift und resonanzfrei.

Ständer- und Gipskartonwände dürfen kaum eine ausreichende Tragfähigkeit für die Formation Duo Lautsprecher aufweisen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Wand geeignet ist oder ob Sie die Wandhalterung bzw. die Regale installieren können, sollten Sie eine Fachkraft hinzuziehen.

In den meisten Hörräumen sollten die Formation Duo Lautsprecher einen Abstand zwischen 2,0 m und 4,0 m haben und einen ähnlichen Abstand zum Hörbereich aufweisen. Wenn die Lautsprecher zu nahe beieinander stehen, wird die Stereobühne nicht mehr realistisch abgebildet. Stehen sie zu weit auseinander, ist der Stereeindruck möglicherweise schwach. Es ist nicht erforderlich, die Formation Duo Lautsprecher nach innen zum Hörbereich zu richten, dies kann jedoch den Stereeindruck verstärken. Abbildung 1 zeigt die Grundpositionierung der Lautsprecher.

Wie alle Lautsprecher strahlt Formation Duo Schallenergie nicht nur nach vorne, sondern auch zur Seite und – insbesondere bei Bassfrequenzen – nach hinten ab. Infolgedessen wird die Klangqualität beeinträchtigt, wenn sie zu nahe an Wänden oder anderen Grenzflächen positioniert sind. Versuchen Sie, zwischen Formation Duo und solchen Grenzflächen mindestens 0,5 m Abstand zu halten.

Selbst wenn Sie die Formation Duo Lautsprecher mit genügend Abstand zu den Raumgrenzen aufstellen, wirken sich Material und akustischer Charakter der Grenzflächen unweigerlich auf den Klang aus. Daher sollte die unmittelbare Umgebung jedes Lautsprechers ähnliche akustische Eigenschaften aufweisen. Unterschiedliche akustische Eigenschaften entstehen beispielsweise durch schwere Vorhänge und kahle Wände.

### Anschlüsse

Zusätzlich zu den Netzanschlüssen 1 verfügt Formation Duo über eine Ethernet-Buchse 2 für die Verbindung mit einem Netzwerkrouter, falls eine kabelgebundene Netzwerkverbindung der kabellosen (WLAN) vorgezogen wird.

**Hinweis:** Die USB-Buchse auf der Rückseite von Formation Duo ist nur für Service- und Diagnosezwecke vorgesehen. Sie darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

**Hinweis:** Das Anschlussfeld von Formation Duo ist nicht leicht zugänglich, sobald die Lautsprecher auf den Formation FS Duo-Ständern montiert worden sind.




Abbildung 1  
Positionierung




Abbildung 2  
Formation Duo Rückwand

## Ein- und Ausschalten

Nachdem alle Verbindungen hergestellt wurden und die Bowers & Wilkins Home App auf Ihrem Mobilgerät installiert ist, können Ihre Formation Duo Lautsprecher eingerichtet werden. Die Formation Duo Lautsprecher haben keinen Netzschalter und sind nach einem kurzen Startvorgang betriebsbereit, sobald sie an das Stromnetz angeschlossen wurden. Sie hören ein Tonsignal, wenn der Startvorgang abgeschlossen ist.

Wenn zuvor noch nicht benutzte Formation Duo-Lautsprecher zum ersten Mal eingeschaltet werden, wechseln sie automatisch in den Setup-Modus, damit die Verbindung zu Ihrem Heimnetzwerk und zu anderen verfügbaren Formation-Geräten hergestellt werden kann. Der Setup-Modus wird durch ein langsames orangefarbenes Aufleuchten der Form-Taste auf den Lautsprechern angezeigt.

Formation Duo erscheint nun einrichtungsbereit auch in der Bowers & Wilkins Home App: entweder auf der Startseite der App oder nach Auswahl von „Formation-Produkt hinzufügen“ auf der Konfigurationsseite.

Die Formation Duo-Lautsprecher steuern ihren Betriebszustand und Stromverbrauch vollautomatisch und wechseln nach zwanzig Minuten Inaktivität in einen Energiesparmodus. Daher müssen Sie Formation Duo niemals ausschalten. Wenn Sie dies trotzdem wünschen, trennen Sie die Lautsprecher einfach vom Stromnetz. Formation Duo behält seine Einstellungen auch ohne Netzanschluss bei.

Sie können jeden Formation Duo-Lautsprecher neu starten, indem Sie die Reset-Tasten auf der Rückseite kurz drücken und loslassen. Durch Drücken der Taste wird Formation Duo aus- und wieder eingeschaltet. Alle Einstellungen bleiben beim Neustart von Formation Duo erhalten. Sie können Formation Duo auch über die Konfigurationsseite in der Bowers & Wilkins Home App neu starten. Die Reset-Taste ist in Abbildung 3 dargestellt.

Wenn Sie Formation Duo auf die Standardeinstellungen zurücksetzen möchten, halten Sie die jeweilige Reset-Taste fünf Sekunden lang gedrückt. Beim Neustart wechselt Formation Duo dann in den Setup-Modus. Beim Zurücksetzen werden alle Einstellungen gelöscht. Sie können Formation Duo auch über das Konfigurationsmenü in der Bowers & Wilkins Home App zurücksetzen.

## Netzwerkeinrichtung

- Öffnen Sie die Bowers & Wilkins Home App auf Ihrem iOS- oder Android-Gerät, während sich Formation Duo im Setup-Modus befindet und die jeweilige Form-Taste  langsam orange blinkt. Die App führt Sie durch den Einrichtungsvorgang.

*Hinweis: Formation Duo verwendet während des Einrichtungsvorgangs eine Bluetooth-Verbindung zu dem Gerät, auf dem die Bowers & Wilkins Home App läuft. Bluetooth-Signale haben eine relativ geringe Reichweite und können durch Wände/Hindernisse unterbrochen werden. Wir empfehlen daher, dass Formation Duo und das Gerät mit der Bowers & Wilkins Home App während des Einrichtungsvorgangs nahe beieinander bleiben.*

- Die Bowers & Wilkins Home App sucht zunächst im Setup-Modus nach Formation-Produkten und zeigt einen Bildschirm an, in dem Sie zur Auswahl aufgefordert werden. Tippen Sie auf Ihr Formation Duo. Wenn Sie bereits ein Formation-Produkt eingerichtet haben und ein weiteres hinzufügen möchten, wählen Sie auf der Konfigurationsseite in der App die Option „Formation-Produkt hinzufügen“.

- Die Bowers & Wilkins Home App fordert Sie als Nächstes auf, den Raum zu benennen, in dem Ihre Formation Duo Lautsprecher verwendet werden sollen. Sie sehen eine Liste mit Standardnamen für Räume, können aber auch eigene Namen erstellen. Nachdem Sie einen Raumnamen ausgewählt oder erstellt haben, fordert Sie die App auf, die Form-Taste  vorne auf einem Formation Duo zu betätigen, um die Auswahl zu bestätigen.
- Wenn eine drahtlose Netzwerkverbindung für Formation Duo verwendet werden soll, erfolgt im nächsten Einrichtungsschritt die Verbindung von Formation Duo mit ihrem heimischen WLAN-Netz. Die App fordert Sie auf, das richtige WLAN-Netz zu bestätigen und das Passwort einzugeben. Falls Ihr Formation Duo mit einem Ethernet-Kabel an Ihren Netzwerk-Router angeschlossen ist, wird dieser Einrichtungsschritt übersprungen.
- WLAN-Übertragungsmodus 802.11g (2,4 GHz).

*Hinweis: Wenn Sie bereits andere Formation-Produkte mit Ihrem WLAN-Netzwerk verbunden haben, müssen Sie für Formation Duo das WLAN-Passwort nicht erneut eingeben.*

- Nach Abschluss der WLAN-Konfiguration und der Raumauswahl ist Formation Duo einsatzbereit. Ihr Formation Duo gibt ein Tonsignal aus, um die erfolgreiche Einrichtung zu bestätigen.

## Bluetooth-Einrichtung

Sie können Ihr Formation Duo-System an eine Bluetooth-fähige Audioquelle (z. B. ein Smartphone) anschließen, um Audio über Bluetooth wiederzugeben. Dazu muss Formation Duo zuerst mit der Bluetooth-Audioquelle „gekoppelt“ werden.

Nachdem Sie die Netzwerkeinrichtung von Formation Duo abgeschlossen haben, öffnen Sie die Konfigurationsseite der Bowers & Wilkins Home App und wählen Sie den Formation-Raum, mit dem Sie ein Bluetooth-Gerät koppeln möchten. Wählen Sie anschließend aus dem Bluetooth-Menü die Option „+ Neues Gerät koppeln“ und folgen Sie den Anweisungen der App, um den Vorgang abzuschließen. Ihr Formation Duo gibt nach Abschluss der Kopplung ein Tonsignal aus und der entsprechende Raum steht dem gekoppelten Bluetooth-Gerät für die Audiowiedergabe zur Verfügung.

*Hinweis: Es können bis zu acht Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit jedem Formation-Raum gekoppelt werden, jedoch werden die Geräte nicht automatisch verbunden und es erfolgt auch keine automatische Wiedergabe.*




Abbildung 3  
Reset-Taste

### 3. So verwenden Sie Formation Duo

#### Grundsätzliches

Sie können mit Formation Duo Audio von Streaming-Diensten wie Spotify, Apple Music und Tidal, von einer Roon-Musikbibliothek und Internetradio über eine entsprechende iRadio-App wiedergeben. Wenn Sie weitere Formation-Geräte an Ihr Netzwerk angeschlossen haben, z. B. einen Formation Audio, sind herkömmliche Audioquellen, die daran angeschlossen sind, auch über Formation Duo verfügbar.

#### Spaces

Spaces (Räume) sind ein wichtiges Konzept in der Formation-Produktfamilie. Ein Formation-Space ist ein Raum oder ein bestimmter Bereich in Ihrem Zuhause, in dem Sie Musik hören. Jeder Space kann Formation-Produkte in verschiedenen Kombinationen enthalten. Die möglichen Konfigurationen sind in Abbildung 4 dargestellt.

#### Audiowiedergabe

Mit Hilfe der Bowers & Wilkins Home App können Sie jede verfügbare Audioquelle oder jeden verfügbaren Stream auswählen und abspielen. Während Sie bei der herkömmlichen Wiedergabe von Audioquellen die Wiedergabetaste drücken, müssen Sie zum Streamen an Formation zunächst die jeweilige App aufrufen: die Spotify-App zum Beispiel oder eine Musikbibliothek-App wie Roon. Jede dieser Apps listet Ihre Formation Duo-Räume als verfügbares Wiedergabegerät mittels Airplay, Bluetooth oder (im Falle von Spotify) Spotify Connect auf.

Sobald Audio-Streams im Formation-Netzwerk abgespielt werden, können sie über die Bowers & Wilkins Home App oder über die Form-Taste  vorne auf Formation Duo ausgewählt werden. Durch Betätigen der Form-Taste können die verfügbaren Streams und Quellen der Reihe nach abgerufen werden.

#### Formation Duo Bedienung und und Beleuchtung

Formation Duo verfügt über Tasten an der Vorderseite, mit denen Sie Wiedergabe/Pause steuern, die Lautstärke einstellen und die Quelle/den Stream auswählen können.

- Durch Betätigen von Wiedergabe/Pause  wird die Audiowiedergabe abwechselnd gestoppt und neu gestartet.

**Hinweis:** Wiedergabe/Pause funktioniert nur, wenn die Stream-Quelle über Wiedergabe- und Pausenfunktionen verfügt, auf die über Bluetooth- oder Netzwerkverbindungen zugegriffen werden kann.

- Durch Betätigen der Tasten Lauter + und Leiser — wird die lokale Lautstärke eines Netzwerkstreams oder einer lokalen Quelle angepasst. Durch Drücken und Halten der + und — Tasten wird die Lautstärke kontinuierlich erhöht oder verringert.
- Durch Betätigen der Form-Taste  können die aktiven Streams und Quellen, die Formation Duo zur Verfügung stehen, der Reihe nach abgerufen werden.
- Durch anhaltendes Betätigen (für mindestens 2 Sekunden) der Form-Taste  wird die Audiowiedergabe auf diesem Gerät abgeschaltet.

#### Form-Tastenbeleuchtung


Die Beleuchtung der Form-Taste ändert sich, um verschiedene Betriebszustände anzuzeigen. Die Leuchztstände sind in Abbildung 5 dargestellt.

#### TV-Konfigurationen


##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Musik-Konfigurationen

##### Formation Audio




##### Formation Flex



##### Formation Wedge




##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Audio




##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Wedge + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair)



##### Formation Duo




##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



##### Formation Duo + Formation Audio




##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass




Abbildung 4  
Raumkonfigurationen

## 4. Die Bowers & Wilkins Home App

Nachdem Formation Duo konfiguriert und mit Ihrem Netzwerk verbunden ist, öffnet sich die Bowers & Wilkins Home App auf der Startseite. Dort sind der Formation Duo-Raum sowie alle anderen verfügbaren Formation-Räume aufgelistet.

Tippen Sie auf einen Formation-Raum, um aus allen verfügbaren Streams oder Audioquellen auszuwählen. Wenn keine Streams verfügbar sind, öffnen Sie eine Streaming-App (z. B. Spotify) und wählen Sie einen Titel aus. Wählen Sie dann den Formation-Raum aus der Liste der verfügbaren Wiedergabegeräte aus. Wenn Sie nun zur Bowers & Wilkins Home App zurückkehren, wird der Spotify-Stream für den jeweiligen Raum aufgelistet, in dem sich Ihr Formation Duo befindet.

Auf der Startseite der Bowers & Wilkins Home App befindet sich oben rechts ein Einstellungssymbol. Tippen Sie auf das Symbol, um das Konfigurationsmenü zu öffnen. Dieses Menü bietet Optionen zum Konfigurieren und Zurücksetzen Ihrer Formation-Geräte und zum Umbenennen Ihrer Formation-Räume. Updates für die App und die Firmware der Formation-Geräte werden ebenfalls über dieses Menü abgerufen.

### Zurechtfinden in der Bowers & Wilkins Home App

Die Bowers & Wilkins Home App sucht beim Öffnen nach verfügbaren Formation-Räumen und zeigt dann die Startseite mit den gefundenen Räumen an.

Unter jedem Raum zeigt die App die aktuelle Aktivität an. Wenn Sie auf einen aktiven Raum tippen, erscheint ein Wiedergabe-Bildschirm, auf dem Sie die Lautstärke und Wiedergabe/Pause steuern können.

Der Wiedergabe-Bildschirm bietet auch die Option „Verfügbare Räume“, mit der der Stream, der im jeweils ausgewählten Raum abgespielt wird, auf einen anderen Raum übertragen oder in mehreren Räumen wiedergegeben werden kann. Der Bildschirm „Verfügbare Räume“ bietet zudem die Möglichkeit, die Lautstärke zu regeln – sowohl über alle Räume hinweg als auch in einzelnen Räumen.

Die Konfigurationsseite der Bowers & Wilkins Home App wird durch Tippen auf das Einstellungssymbol geöffnet. Das Menü der Grundeinstellungen listet jeden Raum und die Anzahl der in jedem Raum vorhandenen Formation-Geräte auf.

Wenn Sie auf einen Raum tippen, der im Konfigurationsmenü aufgeführt ist, erhalten Sie Zugriff auf die Einstellungen für den Raum und dort vorhandene Formation-Geräte. Tippen Sie auf den Raumnamen, um auf die Raumeinstellungen zuzugreifen, und tippen Sie auf den Gerätenamen, um auf die Geräteeinstellungen zuzugreifen. Die verfügbaren Geräteeinstellungen hängen vom jeweiligen Gerät ab.

*Hinweis: Wenn das Einstellungssymbol in der Bowers & Wilkins Home App einen gelben Punkt anzeigt, bedeutet dies, dass ein Firmware-Update für Formation verfügbar ist. Das Firmware-Update wird über das Konfigurationsmenü gestartet. Sie sollten immer darauf achten, die Version der Bowers & Wilkins Home App und die Firmware Ihrer Formation-Geräte auf dem neuesten Stand zu halten. Dadurch wird nicht nur die höchste Zuverlässigkeit gewährleistet, sondern Sie profitieren auch von neuen Formation-Funktionen.*

## 5. Formation Musik-Streams und Quellen

### Verwendung von Spotify

Nutzen Sie Ihr Handy, Tablet oder Ihren Computer als Fernbedienung für Spotify. Eine entsprechende Anleitung finden Sie unter [spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Die Spotify-Software unterliegt Lizenzierungen von Drittanbietern: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

### Verwendung von Airplay

Mit Hilfe von Airplay können Audio-Apps auf Apple-Mobilgeräten, Notebooks oder Desktops, Inhalte über ein Netzwerk an Airplay-kompatible Lautsprecher wie Formation Duo übertragen. Airplay-fähige Apps zeigen das Airplay-Symbol an.

Um Airplay zu verwenden, öffnen Sie die gewünschte Audio-App und wählen Sie die Musik aus, die Sie abspielen möchten. Tippen Sie auf das Airplay-Symbol, um eine Liste der verfügbaren Geräte anzuzeigen, gefolgt von dem Formation-Raum, in dem Sie Musik hören möchten.

*Hinweis: Es ist möglich, Audio über Airplay auf mehreren Geräten gleichzeitig zu streamen. Wiedergabequalität und Synchronisierung hängen dann jedoch von der Leistungsfähigkeit Ihres Heimnetzwerks ab. Wenn Sie Audio gleichzeitig in mehreren Formation-Räumen wiedergeben möchten, können Sie die Synchronisierung erheblich verbessern, indem Sie mehrere Räume in der Bowers & Wilkins Home App auswählen.*

### Verwendung von Roon

Roon ist eine funktionsreiche Musikbibliothek- und Wiedergabe-App zur Verwaltung und zum Abspielen aller in Ihrem Netzwerk verfügbaren Musikdateien. Auf diese Weise ist eine problemlose Wiedergabe in allen Ihren Formation-Räumen und auf anderen Roon-fähigen Audiogeräten möglich. Roon ist für mobile Geräte, Laptops oder Desktops verfügbar.

Wenn Sie Roon öffnen, wird Ihre gesamte Audiobibliothek einschließlich Metadaten und Cover zusammen mit allen Formation-Räumen und anderen verfügbaren Netzwerk-Audiogeräten angezeigt. Wählen Sie einfach die gewünschte Musik und den Formation-Raum, in dem Sie sie hören möchten.

*Hinweis: Es ist möglich, Audio von Roon auf mehrere Geräte gleichzeitig zu streamen. Wiedergabequalität und die Synchronisierung hängen dann jedoch von der Leistungsfähigkeit Ihres Heimnetzwerks ab. Wenn Sie Audio gleichzeitig in mehreren Formation-Räumen wiedergeben möchten, können Sie die Synchronisierung erheblich verbessern, indem Sie mehrere Räume in der Bowers & Wilkins Home App auswählen.*

Bluetooth-fähige Audio-Apps zeigen das Bluetooth-Symbol an.

Um Bluetooth zu verwenden, stellen Sie sicher, dass der gewünschte Formation-Raum im Bluetooth-Konfigurationsmenü Ihres Geräts ausgewählt ist. Öffnen Sie dann die Audio-App, die Sie verwenden möchten, und wählen Sie die gewünschte Musik. Tippen Sie auf das Symbol für Wiedergabegeräte, um eine Liste der verfügbaren Geräte anzuzeigen, gefolgt von dem Formation-Raum, in dem Sie Musik hören möchten.

## 6. Reinigung

Zum Reinigen von Formation Duo wischen Sie die Oberseite mit einem sauberen, fusselfreien Tuch ab. Das Gitter kann mit einer weichen Bürste gereinigt werden. Wenn Sie Reinigungsflüssigkeit verwenden möchten, tragen Sie diese auf das Reinigungstuch und nicht direkt auf Formation Duo auf. Testen Sie zunächst an einer kleinen, unauffälligen Stelle, da einige Reinigungsprodukte bestimmte Oberflächen beschädigen können. Verwenden Sie daher keine scharfen bzw. säure- oder alkalihaltigen oder antibakteriellen Produkte.

## 7. Support

Wenn Sie weitere Hilfe oder Beratung zu Formation Duo benötigen, besuchen Sie bitte die folgende Support-Seite für Formation [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support).

### Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien über die Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS), der Verordnung zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH) und den Richtlinien über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Erkundigen Sie sich bezüglich des Recyclings bzw. der Entsorgung dieses Produktes bei der örtlichen Abfallsortung.

Anzeige	Betriebszustand
Blinkt weiß	Startvorgang läuft
Pulsiert orange	Wartet auf die Einrichtung
Blinkt orange	Firmware-Update wird durchgeführt
Pulsiert weiß	Audio wird abgerufen
Pulsiert rot	Fehler - Support kontaktieren
Konstant rot	Fehler - Support kontaktieren
Blinkt rot	Reset wird durchgeführt

Abbildung 5  
Beleuchtung der Form-Taste

## Bienvenido a Bowers & Wilkins y al Formation Duo.

Gracias por elegir Formation. Cuando John Bowers fundó Bowers & Wilkins, lo hizo con la firme creencia de que el diseño imaginativo, la ingeniería innovadora y la tecnología avanzada eran las claves que podían desbloquear el disfrute del sonido en el hogar. Esta creencia continúa inspirando cada producto que diseñamos y ha encontrado en el Formation Duo su expresión más avanzada hasta la fecha.

El Formation Duo es un sistema de cajas acústicas activas inalámbricas con conectividad a redes que proporciona unas prestaciones extremadamente altas en la reproducción de flujos de audio Formation. El Formation Duo está pensado ante todo para ser controlado mediante la Bowers & Wilkins Home app, disponible para dispositivos iOS y Android. Algunas funciones de control utilizadas comúnmente también están disponibles vía botones del panel frontal del Formation Duo. La instalación y configuración del Formation Duo sólo es posible utilizando la Bowers & Wilkins Home app.

El Formation Duo le permitirá:

- Escuchar música procedente de servicios de streaming como Spotify, Apple Music y Roon.
- Escuchar archivos de audio almacenados en red.
- Escuchar música vía Bluetooth procedente de fuentes Bluetooth debidamente configuradas.
- Escuchar música procedente de dispositivos como giradiscos (vía preamplificador de fono) y reproductores de CD conectados localmente a un Bowers & Wilkins Formation Audio.
- Escuchar música, como por ejemplo Internet Radio, desde dispositivos y apps compatibles AirPlay o Bluetooth.
- Escuchar en cualquier dispositivo Formation conectado a su red doméstica música que se esté reproduciendo en cualquier lugar de su casa.

La Bowers & Wilkins Home app es necesaria tanto para conectar su Formation Duo a su red doméstica como para establecer la conexión con otros productos Formation que tenga en su casa. La Bowers & Wilkins Home app también proporciona cierto control y funciones de configuración durante el uso del producto. Antes de comenzar la instalación de su Formation Duo, le rogamos que descargue e instale la Bowers & Wilkins Home app en su dispositivo iOS o Android. La Bowers & Wilkins Home app requiere disponer de la versión V11.4 o posterior del iOS o la versión V8.1 o posterior de Android. Asimismo, deben activarse los servicios Bluetooth y Wi-Fi en su dispositivo iOS o Android. También necesitará saber la contraseña de su red-Wi-Fi.

*Nota: Durante el proceso de configuración del Formation en dispositivos Android deben activarse los Servicios de Ubicación. Esto es debido a que los productos Formation utilizan una variante de baja potencia de Bluetooth (BT-LE) para servicios de comunicación que en los dispositivos Android sólo se pone en marcha cuando los Servicios de Ubicación están activados. Bowers & Wilkins no utilizará datos pertenecientes a servicios de ubicación para fines publicitarios.*

## 1. Contenido del Embalaje del Formation Duo

2 Cajas Acústicas Formation Duo  
Cable de alimentación apropiado para su país de residencia  
Paquete con documentación

## 2. Instalando Su Formation Duo

Para funcionar, cada una de las cajas acústicas de su Formation Duo necesita ser conectada a la red eléctrica, por lo que deberá situarlas cerca de una toma de corriente eléctrica. Una vez haya decidido la ubicación de sus Formation Duo en su sala de escucha, es posible que necesite instalar tomas de corriente eléctrica alterna adecuadas. Si su Formation Duo va a ser conectado al router de su red por cable, necesitará estar ubicado dentro del alcance de un cable de conexión a redes apropiado (Ethernet).

Las cajas acústicas del Formation Duo están pensadas para ser utilizadas con los soportes de suelo dedicados Formation FS Duo, aunque también pueden colocarse sobre estanterías, en soportes de pared o en muebles. No obstante, serán los soportes de suelo Formation FS Duo los que proporcionarán tanto las mejores prestaciones como la mayor flexibilidad de ubicación. Los citados soportes también colocarán las cajas acústicas del Formation Duo a la altura adecuada (aproximadamente la de su cabeza cuando esté en el punto de escucha).

*Nota: Si las cajas acústicas de su Formation Duo van a ser montadas en los soportes de suelo Formation FS Duo, le rogamos que monte estos últimos y asegure aquéllas a los mismos antes de instalarlas. Recuerde que tanto los cables de alimentación de las Formation Duo como el de conexión a redes (en caso de que sea necesario) deberían colocarse en las "patas" de los citados soportes. Los soportes de suelo Formation FS Duo se suministran de serie con dos tipos de pies: puntas metálicas y tacos de goma. Las puntas metálicas deberían utilizarse cuando los soportes de suelo vayan a ser colocados en un suelo con alfombra. Por su parte, las puntas metálicas perforan la alfombra para descansar sobre la superficie que hay debajo. Ajuste las puntas para asegurarse de que los soportes estén en posición vertical y no se muevan. Utilice los tacos de goma cuando vaya a colocar los soportes de suelo en suelos inclinados o de madera.*

No obstante, en el caso de que prefiriese instalar las cajas acústicas de su Formation Duo en estanterías, soportes de pared o muebles, le rogamos que se asegure de que:

- las dos cajas acústicas estén situadas aproximadamente a la misma altura.
- los estantes, soportes de pared o muebles sean capaces de soportar sin problemas el peso de las cajas acústicas, a la vez que sean rígidos y no resonantes.

Las paredes con tacos de fijación o de pladur son poco adecuadas para proporcionar la robustez o rigidez apropiada para soportar las cajas acústicas del Formation Duo. Si tiene dudas sobre la idoneidad de una pared o sobre su capacidad para instalar estanterías o soportes, le recomendamos que contemple la ayuda de un especialista.

En la mayoría de salas de escucha, las cajas acústicas de su Formation Duo deberían estar separadas entre 2 y 4 metros (6'5 pies y 13 pies) y a una distancia similar del área de escucha. Si las cajas acústicas van a estar muy cerca entre sí, es posible que la reproducción estereofónica carezca de espaciosidad, mientras que si están muy separadas puede suceder que la focalización estereofónica sea débil. No hay ninguna necesidad de inclinar las cajas acústicas del Formation Duo hacia el interior del área de escucha, aunque si lo hace es posible que se refuerce la focalización

estereofónica. El Diagrama 1 ilustra la colocación básica de las cajas acústicas.

Al igual que la inmensa mayoría de sistemas de altavoces, las cajas acústicas de su Formation Duo radian energía sonora no sólo hacia delante sino también hacia los lados y, particularmente en lo que respecta a las frecuencias bajas, hacia atrás. En consecuencia, si dichas cajas están situadas cerca de los contornos de la sala sus prestaciones se verán afectadas. Pruebe separando cada caja acústica un mínimo de 0'5 metros (1'6 pies) de cualquiera de los citados contornos.

Incluso con las cajas acústicas de su Formation Duo alejadas de los contornos de la sala, tanto el material como el carácter acústico de los mismos afectarán al sonido. Intente asegurarse de que las cercanías inmediatas de cada caja acústica tengan unas propiedades acústicas similares. Propiedades acústicas diferentes serían, por ejemplo, las correspondientes a paredes con cortinas y paredes desnudas.

## Conexiones

Además de la toma correspondiente a la entrada de corriente eléctrica **1**, el sistema Formation Duo incluye tomas Ethernet **2** para la conexión al router de su red doméstica en el caso de que prefiera una conexión por cable en vez de una inalámbrica (Wi-Fi). Sólo una de las cajas acústicas del Formation Duo necesita ser conectada al router.

*Nota: La toma USB situada en el panel posterior del Formation Duo tiene por objeto única y exclusivamente la realización de operaciones de mantenimiento y diagnóstico. Por lo tanto, no puede ser utilizada para ningún otro propósito.*

*Nota: No es posible acceder al panel de conexiones de las cajas acústicas del Formation Duo una vez que las mismas han sido montadas en los soportes de suelo Formation FS Duo.*




Diagrama 1  
Colocación




Diagrama 2  
Panel posterior del Formation Duo

## Puesta en Marcha y Desactivación

Con todas las conexiones ya realizadas y la Bowers & Wilkins Home app instalada en su dispositivo móvil, su Formation Duo está listo para ser configurado. Su Formation Duo no incorpora conmutador de puesta en marcha, por lo que después de una breve rutina de arranque estará completamente operativo tan pronto se conecte a una toma de corriente eléctrica alterna. Cuando dicha rutina se haya completado, el Formation Duo emitirá un aviso audible.

Cuando un Formation Duo que no ha sido utilizado con anterioridad sea puesto en marcha por primera vez, entrará automáticamente en el modo de configuración para activar su conexión a la red de su casa y a cualquier otro dispositivo Formation presente. El modo de configuración es indicado por una iluminación pulsante lenta en color naranja del botón táctil Form (W) de las cajas acústicas del Formation Duo. El Formation Duo también aparecerá en la Bowers & Wilkins Home app como disponible para configurar, bien en la página de inicio de la app bien después de seleccionar "Add Formation product" en la página Settings de la app.

Su Formation Duo gestiona su estado operativo y su consumo de energía de manera completamente automática, comutando a un modo de ahorro de energía al cabo de veinte minutos de inactividad. En ningún momento hay necesidad de que apague su Formation Duo, aunque en el caso de que deseara hacerlo bastará con que desconecte las cajas acústicas del mismo de la toma de corriente eléctrica alterna. En ausencia de alimentación, su Formation Duo guardará todos los ajustes realizados en el mismo.

Puede reiniciar un Formation Duo pulsando brevemente y liberando los botones de reinicialización (Reset) situados en el panel posterior de cada una de las cajas acústicas que lo constituyen. La pulsación de dicho botón desactivará el Formation Duo y volverá a activarlo de nuevo. Cuando su Formation Duo se reinicie, todos los ajustes realizados previamente en el mismo se mantendrán. Usted también puede reiniciar su Formation Duo desde el menú Settings de la Bowers & Wilkins Home app. El botón de reinicialización se ilustra en el Diagrama 3.

En el caso de que deseara reinicializar su Formation Duo a los ajustes de fábrica (ajustes por defecto), pulse y mantenga pulsado el botón reset durante cinco segundos. En el momento de reiniciarse, su Formation Duo entrará en el modo de configuración. Cuando su Formation Duo se reinicialice, todos los ajustes realizados en el mismo serán borrados. Usted también puede reinicializar su Formation Duo desde el menú Settings de la Bowers & Wilkins Home app.

## Configuración de Red

- Con el Formation Duo en el modo de configuración, estando su botón Form (W) pulsando lentamente en color naranja, active la Bowers & Wilkins Home app en su dispositivo iOS o Android. La app le guiará con avisos auditivos a lo largo del proceso de configuración.

*Nota: Durante el proceso de configuración, el Formation Duo utiliza una conexión Bluetooth al dispositivo que contiene la Bowers & Wilkins Home app. Las señales Bluetooth tienen un rango de alcance relativamente corto y pueden ser interrumpidas por los límites físicos – paredes, puertas, techo- de la sala, por lo que recomendamos que durante dicho proceso su Formation Duo y el dispositivo que contenga la Bowers & Wilkins Home app estén lo más cerca posible.*

- En primer lugar, la Bowers & Wilkins Home app buscará productos Formation en el modo de configuración y mostrará una pantalla invitándole a seleccionar uno. Tóquela para seleccionar su Formation Duo. Si usted ya ha configurado un producto Formation y está añadiendo otro, seleccione "Add Formation product" en el menú Settings de la app.

- A continuación, la Bowers & Wilkins Home app le invitará a nombrar el "espacio" en el que su Formation Duo va a ser utilizado. Se le proporcionará una lista de nombres de espacios por defecto, aunque usted también puede crear el suyo propio. Cuando haya seleccionado, o creado, un nombre de espacio, la app le pedirá que toque el botón Form (W) del panel frontal de una de las cajas acústicas de su Formation Duo para confirmar la selección.

- Si va a utilizar una conexión de red inalámbrica para su Formation Duo, la siguiente etapa del proceso de configuración conectaría su Formation Duo a su red Wi-Fi doméstica. La app le preguntará para que confirme la red Wi-Fi correcta y le pedirá que introduzca su contraseña. De modo alternativo, si su Formation Duo está conectado al router de su red con un cable Ethernet, esta etapa del proceso de configuración será ignorada.

*Nota: Si usted ya tiene otros productos Formation conectados a su red Wi-Fi, la configuración del Formation Duo no exigirá que introduzca la contraseña para acceder a dicha red.*

- Con la configuración de la red Wi-Fi -y la selección de espacios- completada, su Formation Duo está preparado para ser utilizado. Su Formation Duo emitirá un aviso audible para confirmar que la configuración se ha llevado a cabo con éxito.

## Configuración Bluetooth

Usted puede conectar su Formation Duo a una fuente de audio compatible, como por ejemplo un smartphone. Para ello, su Formation Duo debe ser previamente "sincronizado" ("emparejado") con la fuente de audio Bluetooth.

Una vez que usted haya completado la configuración de red del Formation Duo, abra la página Settings de la Bowers & Wilkins Home app y seleccione el Espacio Formation con el que usted desea sincronizar un dispositivo Bluetooth. A continuación seleccione "+ Pair a new device" en el menú Bluetooth y siga las instrucciones de la app para completar la sincronización. Cuando la sincronización haya sido completada y su correspondiente Space esté disponible en el dispositivo Bluetooth sincronizado para reproducir señales de audio, su Formation Duo emitirá un aviso audible.

*Nota: Es posible sincronizar simultáneamente hasta ocho dispositivos Bluetooth con cada espacio Formation, aunque dichos dispositivos no se conectarán ni activarán automáticamente en los espacios asociados a los mismos.*




Diagrama 3  
Botón de reinicialización (Reset)

### 3. Utilizando Su Formation Duo

#### Aspectos Básicos

Usted puede utilizar su Formation Duo para reproducir sonido desde fuentes convencionales, desde servicios de streaming como Spotify, Apple Music o Tidal, desde el servicio de bibliotecas de música Roon y –mediante una app iRadio apropiada– desde radio de Internet. Si tiene otros dispositivos Formation conectados a su red, como por ejemplo un Formation Audio, las fuentes de audio convencionales conectadas al mismo también estarán disponibles para su Formation Duo.

#### Espacios

Los espacios son un concepto clave de la familia de productos Formation. Un “espacio” Formation es una sala o un área específica de su casa en la que usted escucha música. Cada espacio puede incluir combinaciones diferentes de productos Formation. Las configuraciones posibles se muestran en el Diagrama 2.

#### Reproducción de Señales de Audio

La Bowers & Wilkins Home app le permite seleccionar y reproducir cualquier fuente o flujo de audio disponible. No obstante, del mismo modo que la reproducción de fuentes de audio convencionales requiere un punto de partida mediante una orden de control, los flujos Formation deben ser previamente iniciados mediante su propia app de acceso: la Spotify app, por ejemplo, o una app para bibliotecas de música como Roon. Cada app de acceso o para bibliotecas incluirá su espacio Formation Duo en la lista de dispositivos disponibles para su escucha utilizando AirPlay, Bluetooth o, en el caso de Spotify, Spotify Connect.

Una vez que se están reproduciendo señales de audio en la red Formation, las mismas pueden ser seleccionadas vía Bowers & Wilkins Home app o mediante el botón táctil Form  del panel frontal del Formation Duo. Tocando el botón Form  podrá commutar cíclicamente a lo largo de los flujos de señal y las fuentes disponibles.

#### Controles e Indicadores Luminosos del Panel Frontal del Formation Duo

Cada una de las cajas acústicas del Formation Duo incluye botones táctiles en su panel frontal que permiten controlar las funciones de reproducción/pausa, ajustar el nivel de volumen y seleccionar el flujo de señal/fuente de audio.

- Tocando el botón Play/Pause , la reproducción de señales de audio se detendrá y reiniciará alternativamente.

*Nota: El botón Play/Pause funcionará única y exclusivamente si la fuente de streaming incluye funciones de reproducción (play) y pausa (pause) a las que se pueda acceder vía Bluetooth o conexiones de red.*

- Tocando volume + o volume - se ajustará el nivel de volumen local de cualquier fuente local o de cualquier flujo de audio presente en la red. Pulsando y manteniendo pulsados los botones + y - se logrará que el nivel de volumen aumente o disminuya de manera continua.

- Tocando el botón Form  se provocará la commutación cíclica entre la reproducción de flujos de audio activos y fuentes tradicionales disponibles para el Formation Duo.

#### Illuminación del Botón Form


La iluminación del botón Form del Formation Duo cambia para indicar varios estados operativos. Las iluminaciones disponibles se muestran en el Diagrama 5.

#### Configuraciones de Espacio para TV


##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Configuraciones de Espacio para Música

##### Formation Audio



##### Formation Wedge



##### Formation Wedge + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Bass




##### Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Duo




##### Formation Duo + Formation Audio



##### Formation Duo + Formation Bass




##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex




##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (par estereofónico)



##### Formation Flex (par estereofónico) + Formation Audio



##### Formation Flex (par estereofónico) + Formation Bass



##### Formation Flex (par estereofónico) + Formation Audio + Formation Bass




Diagrama 4

Configuraciones de Espacio disponibles



## Bem-vindo à Bowers & Wilkins e ao Formation Duo.

Obrigado por escolher a Formation. Quando John Bowers fundou a Bowers & Wilkins, ele acreditava que um design criativo, uma engenharia inovadora e uma tecnologia avançada eram as chaves que poderiam abrir as portas para se desfrutar do áudio em casa. Essa crença, que continua a inspirar-nos em cada produto que desenvolvemos, encontrou na Formation a sua maior expressão até agora.

O Formation Duo é um sistema de colunas de rede estéreo ativas sem fios ligado à rede que proporciona um elevadíssimo desempenho de reprodução de transmissões de áudio Formation. O Formation Duo foi concebido para ser configurado e controlado principalmente através da aplicação Bowers & Wilkins Home. A aplicação está disponível para dispositivos iOS e Android. Algumas funções de controlo mais comuns estão também disponíveis através dos botões táteis nos painéis frontais do Formation Duo. Apenas é possível instalar e configurar o Formation Duo utilizando a aplicação Bowers & Wilkins Home.

O Formation Duo permite-lhe:

- Ouvir áudio de serviços de transmissão tais como o Spotify, Apple Music e Roon.
- Ouvir ficheiros de áudio armazenados na rede.
- Ouvir áudio através de Bluetooth a partir de dispositivos devidamente compatíveis com a tecnologia.
- Ouvir áudio a partir de dispositivos como gira-discos (através de um pré-amplificador Phono) e leitores de CD que estejam ligados a um Formation Audio da Bowers & Wilkins.
- Ouvir áudio, tal como Rádio na Internet, através de Airplay ou de serviços e aplicações compatíveis com Bluetooth.
- Ouvir áudio em reprodução em qualquer ponto da casa em qualquer dispositivo Formation ligado à sua rede doméstica.

A aplicação Bowers & Wilkins Home é necessária para ligar o Formation Duo à sua rede doméstica e também para estabelecer ligação com outros produtos Formation na sua casa. A aplicação Bowers & Wilkins Home também disponibiliza algumas funções de controlo e configuração durante a utilização. Antes de começar a instalar o seu Formation Duo, transfira e instale a aplicação Bowers & Wilkins Home no seu dispositivo iOS ou Android. A aplicação Bowers & Wilkins Home requer a versão 11.4 ou mais recente do iOS ou a versão 8.1 ou mais recente do Android. Os serviços de Bluetooth e Wi-Fi devem estar ativados no seu dispositivo iOS ou Android. Necessitará também da palavra-passe da sua rede Wi-Fi.

*Nota: Os Serviços de Localização devem estar ativados nos dispositivos Android durante o processo de configuração do Formation Audio. Isto deve-se ao facto de os produtos Formation utilizarem um modelo de Bluetooth de baixo consumo de energia (BT-LE) para comunicação de serviços, o que, nos dispositivos Android, apenas se encontra ativo quando os Serviços de Localização estão ativados.*  
*A Bowers & Wilkins não utiliza quaisquer dados de serviços de localização para fins de marketing.*

## 1. Conteúdos da caixa do Formation Duo

2x Formation Duo  
Conjunto de cabo de alimentação adequado ao seu país  
Conjunto de documentos

## 2. Instalar o seu Formation Duo

Cada uma das colunas Formation Duo precisa de uma fonte de alimentação para funcionar, pelo que devem estar perto de tomadas elétricas. Pode querer instalar tomadas elétricas adequadas assim que decidir onde colocar o Formation Duo na divisão de audição. Se o Formation Duo precisar de uma ligação com fios ao router de Internet, uma das colunas tem de estar perto de um cabo de rede adequado.

O Formation Duo foi pensado para ser usado principalmente em suportes Formation FS Duo, mas também pode ser colocado em prateleiras, suportes de parede, ou peças de mobília. Os suportes Formation FS Duo providenciam, no entanto, o melhor desempenho e permitem a maior flexibilidade no posicionamento. Os suportes colocam ainda o Formation Duo à altura correta - aproximadamente à altura da cabeça enquanto escuta.

*Nota: Se colocar o Formation Duo em cima dos suportes Formation FS Duo, monte os suportes e fixe as colunas neles antes de as configurar. Lembre-se de que os cabos de alimentação do Formation Duo e o cabo de rede (se necessário) devem passar pela estrutura dos suportes das colunas. Os suportes Formation FS Duo são fornecidos com a opção de pés de borracha e de cavilha. A opção de pé de cavilha deve ser usada quando os suportes são colocados num chão alcatifado. As cavilhas perfuram o tapete e pousam na superfície em baixo. Ajuste a cavilha para se certificar de que os suportes estão verticais e não abanam. Utilize a opção de pés de borracha quando os suportes forem colocados em chão ladrilhado ou de madeira.*

Se, no entanto, preferir instalar o Formation Duo em prateleiras, suportes de parede ou peças de mobília, certifique-se de que:

- as duas colunas estão aproximadamente à mesma altura.
- as prateleiras, os suportes de parede e a mobília suportam facilmente o peso das colunas e que são rígidas e não ressonantes.

Paredes com estrutura de metal e pladur não fornecem a força ou rigidez adequada para suportar o Formation Duo. Se não tiver a certeza sobre a adequabilidade da parede, ou se achar que não consegue instalar a prateleira ou o suporte de parede, deve procurar assistência especializada.

Na maioria das divisões de audição, as colunas do Formation Duo devem estar a uma distância de 2,0 m a 4,0 m (6,5 pés e 13 pés) entre si e a uma distância semelhante da zona de audição. Se as colunas estiverem muito juntas, pode faltar escala à reprodução estéreo; se estiverem muito separadas, o foco do estéreo pode ser fraco. Não há necessidade de colocar o Formation Duo em ângulo para dentro, para a zona de audição, mas fazê-lo pode estreitar o foco do estéreo. A Imagem 1 mostra o posicionamento básico das colunas.

Tal como todas as colunas, o Formation Duo irradia energia sonora não só para a frente, mas também para os lados e, especialmente com frequências graves, para trás. Como resultado, se as colunas estiverem muito perto dos limites da divisão, o desempenho será afetado. Tente manter

o Formation Duo a, pelo menos, 0,5 m (1,6 pés) de distância de qualquer limite da divisão.

Mesmo com o Formation Duo longe dos limites da divisão, as características da acústica e material dos limites terão ainda um efeito no som. Tente certificar-se de que as imediações de cada coluna têm qualidades acústicas semelhantes. Por exemplo, cortinas pesadas e paredes vazias têm qualidades acústicas diferentes.

### Ligações

Para além de tomadas elétricas **1**, o Formation Duo possui uma tomada Ethernet **2** para ligação a um router de rede caso prefira uma ligação de rede com fios em vez de uma ligação sem fios (Wi-Fi). Apenas uma das colunas do par Formation Duo necessita de uma ligação a um router.

*Nota: A entrada USB situada no painel traseiro do Formation Duo destina-se apenas a intervenções técnicas e de diagnóstico. Não pode ser usada para qualquer outro fim.*

*Nota: O painel de ligação do Formation Duo não é de acesso fácil quando as colunas estão fixadas aos suportes Formation FS Duo.*

### Ligar e desligar

Depois de realizadas todas as ligações e de a aplicação Bowers & Wilkins Home estar instalada no seu dispositivo móvel, o seu Formation Duo está pronto a ser configurado. O seu Formation Duo não tem botão de alimentação e, após uma breve rotina de inicialização, ficará operacional assim que estiver ligado à fonte de alimentação. Assim que a rotina de inicialização estiver concluída, as colunas reproduzirão um sinal sonoro.




Imagen 1  
Posicionamento




Imagen 2  
Painel traseiro do Formation Duo

Quando um Formation Duo que não tenha sido utilizado anteriormente é ligado pela primeira vez, entrará automaticamente no modo de configuração para permitir a sua ligação à sua rede doméstica e a quaisquer outros dispositivos Formation disponíveis. O modo de configuração é indicado através de uma luz cor de laranja que pulsa de forma lenta nos botões Form  das colunas. O Formation Duo também aparecerá na aplicação Bowers & Wilkins Home como disponível para configurar, quer na página inicial da aplicação ou após selecionar "Add Formation product" (Adicionar produto Formation) na página de definições da aplicação.

O seu Formation Duo gera o respetivo estado de funcionamento e consumo de energia de forma completamente automática e entrará no modo de poupança de energia após vinte minutos de inatividade. Não existe a necessidade de desligar o Formation Duo, no entanto, caso o pretenda fazer, basta desligá-lo da fonte de alimentação. O Formation Duo guardará as suas configurações mesmo sem estar ligado à rede elétrica.

Pode reiniciar cada uma das colunas Formation Duo premindo brevemente e soltando os botões de reinício situados no painel traseiro. Premir o botão desligará e ligará novamente o Formation Duo. Todas as definições serão mantidas quando o Formation Duo reiniciar. Também pode reiniciar o Formation Duo através da página de definições da aplicação Bowers & Wilkins Home. O botão de reinício está ilustrado na Imagem 3.

Caso pretenda repor as definições de origem do Formation Duo, mantenha cada um dos botões de reinício premido durante cinco segundos. Ao reiniciar, o Formation Duo entrará no modo de configuração. Todas as definições serão eliminadas quando o Formation Duo reiniciar. Também pode reiniciar o Formation Duo através do menu de definições da aplicação Bowers & Wilkins Home.

#### Configuração de rede

- Com o seu Formation Duo em modo de configuração, com as luzes indicadoras do botão Form  a pulsar lentamente em cor de laranja, abra a aplicação Bowers & Wilkins Home no seu dispositivo iOS ou Android. A aplicação irá orientá-lo ao longo do processo de configuração.

*Nota: O Formation Duo estabelece uma ligação Bluetooth ao dispositivo que executa a aplicação Bowers & Wilkins Home durante o processo de configuração. Os sinais Bluetooth têm um alcance relativamente curto e podem ser interrompidos pelos limites das divisões. Por isso, recomendamos que mantenha o seu dispositivo com a aplicação Bowers & Wilkins Home perto do Formation Duo durante o processo de configuração.*

- No modo de configuração, a aplicação Bowers & Wilkins Home começará por procurar produtos Formation e apresentará um ecrã solicitando a seleção de um deles. Toque para selecionar o Formation Duo. Se já configurou um produto Formation e está a adicionar outro, selecione "Add Formation product" (Adicionar produto Formation) no menu de definições da aplicação.
- A aplicação Bowers & Wilkins Home solicitar-lhe-á que adicione um nome ao "espaço" onde o Formation Duo vai ser utilizado. Uma lista de nomes predefinidos será apresentada, mas também poderá criar o seu próprio nome. Após ter selecionado ou criado um nome para o espaço, a aplicação solicitará que toque no botão Form  na parte da frente do Formation Duo para confirmar a seleção.

- Se pretender utilizar uma ligação de rede sem fios com o Formation Duo, a próxima etapa de configuração irá ligar o seu Formation Duo à sua rede Wi-Fi doméstica. A aplicação solicitará que confirme a rede Wi-Fi correta e que insira a sua palavra-passe. Em alternativa, caso o Formation Duo esteja ligado ao seu router de rede através de um cabo Ethernet, esta etapa do processo de configuração será ignorada.

*Nota: Se já tiver outros produtos Formation ligados à sua rede Wi-Fi, a configuração da Formation Duo não lhe solicitará que introduza a palavra-passe do Wi-Fi.*

- Após concluir a configuração da rede Wi-Fi e a seleção do espaço, o seu Formation Duo está pronto a usar. O Formation Duo reproduzirá um sinal sonoro para confirmar que a configuração foi bem-sucedida.

#### Configuração do Bluetooth

Pode ligar o Formation Duo a um dispositivo de áudio compatível com Bluetooth, como por exemplo um smartphone, para reproduzir áudio através de Bluetooth. O Formation Duo deve, em primeiro lugar, ser emparelhado com o dispositivo de áudio Bluetooth.

Assim que concluir a configuração de rede do Formation Duo, abra a página de definições da aplicação Bowers & Wilkins Home e selecione o espaço Formation com o qual pretende emparelhar um dispositivo Bluetooth. Em seguida, selecione "+ Pair a new device" (Emparelhar um novo dispositivo) no menu de Bluetooth e siga as instruções da aplicação para concluir o emparelhamento. O Formation Duo reproduzirá um sinal sonoro quando o emparelhamento for concluído e o seu espaço ficará disponível para o dispositivo Bluetooth para reprodução de áudio.

*Nota: É possível emparelhar até oito dispositivos Bluetooth em simultâneo em cada espaço Formation; no entanto, os dispositivos não se ligarão e reproduzirão automaticamente nos espaços emparelhados.*

### 3. Usar o seu Formation Duo

#### Aspectos básicos

Pode utilizar o Formation Duo para reproduzir áudio de serviços de transmissão tais como o Spotify, Apple Music e Tidal, do serviço de biblioteca de músicas Roon e a partir da rádio na Internet através de uma aplicação iRadio adequada. Caso tenha outros dispositivos Formation ligados à sua rede, como por exemplo um Formation Audio, as fontes de áudio convencionais a ela ligadas também estarão disponíveis através do Formation Duo.




Imagen 3  
Botão de reinício





## Benvenuti e grazie per aver scelto un prodotto Bowers & Wilkins.

Quando John Bowers fondò Bowers & Wilkins era convinto che design attraente, capacità d'innovare e tecnologie all'avanguardia fossero fattori vincenti per generare il più alto piacere dalla riproduzione audio domestica. Questa sua certezza continua ad ispirare ogni prodotto che progettiamo e nella gamma Formation trova la sua più avanzata espressione.

I Formation Duo sono diffusori amplificati stereo collegati in rete, senza fili, di altissime prestazioni, capaci di riprodurre i flussi audio di un sistema Formation. Essi sono destinati principalmente ad essere configurati e controllati tramite l'applicazione Bowers & Wilkins Home. L'applicazione è disponibile sia per dispositivi iOS che Android. Alcune tra le più comuni funzioni sono comandabili anche tramite i tasti presenti sui loro frontali. È possibile installare e configurare i Formation Duo unicamente tramite l'applicazione Bowers & Wilkins Home.

I Formation Duo vi permetteranno di:

- Ascoltare musica da servizi streaming come Spotify, Apple Music e Roon.
- Ascoltare file audio memorizzati in rete.
- Ascoltare file audio da dispositivi sorgente Bluetooth opportunamente abilitati.
- Ascoltare musica da sorgenti tradizionali come giradischi (tramite un apposito preamplificatore phono) e lettori CD collegati a Formation Audio.
- Ascoltare l'audio, come Internet Radio, da servizi e applicazioni compatibili con Airplay o Bluetooth.
- Ascoltare l'audio riprodotto in qualsiasi punto della vostra casa su qualsiasi dispositivo Formation connesso alla rete domestica.

L'applicazione Bowers & Wilkins Home è necessaria per connettere i Formation Duo alla rete domestica e per stabilire una connessione con altri prodotti Formation presenti nella vostra casa. La stessa applicazione permette anche la configurazione dei prodotti ed il loro controllo. Prima di iniziare l'installazione dei Formation Duo, scaricare e installare l'applicazione Bowers & Wilkins Home sul proprio dispositivo iOS o Android. L'applicazione Bowers & Wilkins Home richiede iOS V11.4 o successivo e Android V8.1 o successivo. I servizi Bluetooth e Wi-Fi devono essere abilitati sul vostro dispositivo iOS o Android. È inoltre necessario conoscere la password di accesso alla rete Wi-Fi.

*Nota: Sui dispositivi Android durante il processo di configurazione devono essere abilitati i servizi di localizzazione. Questo perché i prodotti Formation utilizzano per le comunicazioni di servizio una forma di Bluetooth a basso consumo (BT-LE) che sui dispositivi Android viene attivata solo abilitando i servizi di localizzazione. Bowers & Wilkins non utilizza i dati dei servizi di localizzazione per scopi marketing.*

## 1. Contenuto della confezione

2 x Formation Duo

Cavi di alimentazione elettrica con spine adatte alle prese del vostro Paese  
Documentazione

## 2. Installazione di Formation Duo

I diffusori Formation Duo richiedono entrambi un collegamento di alimentazione per funzionare e devono quindi essere collocati nelle vicinanze di prese elettriche. Una volta stabilita la posizione definitiva dei Formation Duo nel vostro locale d'ascolto potrebbe essere utile installare due prese elettriche dedicate in prossimità di ognuno. Se per il collegamento al router di rete si preferisce utilizzare una connessione cablata (è necessario collegare un solo diffusore) considerare la disponibilità di una presa rete nelle vicinanze o predisporre un cavo di rete di lunghezza adeguata.

I Formation Duo sono destinati principalmente ad essere posti sui supporti da pavimento dedicati Formation FS Duo, ma possono anche essere collocati su scaffali, staffe a parete o mobili. I supporti Formation FS Duo garantiscono indubbiamente le migliori prestazioni e consentono la massima flessibilità di posizionamento. Inoltre collocheranno i Formation Duo alla corretta altezza, vale a dire circa al livello della testa dell'ascoltatore.

*Nota: Se si desidera installare i Formation Duo sui loro supporti dedicati, assemblare i Formation FS Duo e fissare i diffusori su di essi prima di iniziare a ricercare la miglior posizione. Si ricordi che i cavi di alimentazione (ed eventualmente il cavo di rete, se utilizzato) dei Formation Duo devono passare attraverso le gambe dei supporti. I supporti Formation FS Duo sono forniti con piedini a punta e in gomma. I primi devono essere utilizzati quando i supporti vengono posti su pavimenti in moquette o ricoperti da tappeti. Le punte infatti penetrano nella moquette o tappeto fino a toccare stabilmente la superficie dura sottostante. Regolare l'altezza delle punte per assicurarsi che i supporti siano in verticale e non oscillino. Utilizzare invece i piedini in gomma per pavimenti lisci in marmo o piastrelle oppure in legno.*

Se al contrario si preferisce collocare i Formation Duo su mensole, staffe o mobili, assicurarsi che:

- entrambi i diffusori si trovino all'incirca alla stessa altezza.
- I ripiani, le staffe e i mobili siano in grado di sostenere il peso dei diffusori, siano rigidi e non risonanti.

È altamente improbabile che pareti in cartongesso abbiano la forza o la rigidità adeguata per sostenere i diffusori Formation Duo. Se non si è sicuri dell'idoneità di una parete, o della vostra capacità di installare staffe e mensole, si consiglia di affidarsi ad un professionista.

Nella maggior parte degli ambienti i Formation Duo dovrebbero venir posizionati ad una distanza l'uno dall'altro compresa tra 2 e 4 m ed a una simile distanza rispetto all'area d'ascolto. Se i diffusori si trovano troppo vicini tra loro, la riproduzione stereo può risultare eccessivamente limitata in ampiezza; se sono troppo distanti, la focalizzazione dell'immagine potrebbe risentirne, creando una sorta di "buco" al centro. Non vi è necessità di angolare

i Formation Duo verso l'area di ascolto, tuttavia ciò potrebbe contribuire a migliorare la messa a fuoco dell'immagine stereofonica. La Figura 1 illustra il posizionamento di base dei diffusori.

Come tutti i diffusori, i Formation Duo irradiano energia sonora non solo in avanti, ma anche lateralmente e, in particolare alle basse frequenze, verso la parte posteriore. Di conseguenza se posizionati troppo vicino alle pareti del locale, le loro prestazioni ne risentiranno. Si cerci di mantenere i Formation Duo ad almeno 0,5 m da qualsiasi muro.

Anche se i Formation Duo vengono posizionati lontano dalle pareti del locale, i materiali e le loro caratteristiche acustiche hanno una grande influenza sul suono. Assicurarsi che l'ambiente attorno a ciascun diffusore abbia proprietà acustiche simili. Proprietà acustiche diverse sono, ad esempio, rappresentate da tende pesanti (fortemente assorbenti) e pareti nude (al contrario, molto riflettenti).

## Collegamenti

In aggiunta alla presa elettrica di alimentazione 1, ogni Formation Duo è dotato di una presa Ethernet 2 per il collegamento ad un router nel caso si preferisca una connessione di rete cablata a quella wireless (Wi-Fi). Solo uno dei due diffusori deve essere collegato via cavo al router.

*Nota: La presa USB sul pannello posteriore di Formation Duo è destinata unicamente all'assistenza e all'uso diagnostico. Non può venir utilizzata per altri scopi.*

*Nota: Si consideri che le prese di collegamento non sono facilmente accessibili una volta collocato il diffusore sul suo supporto Formation FS Duo.*




Figura 1  
Posizionamento




Figura 2  
Pannello posteriore Formation Duo

## Accensione e spegnimento

Dopo aver effettuato tutti i collegamenti ed aver installato l'applicazione Bowers & Wilkins Home sul proprio dispositivo mobile, i Formation Duo sono pronti per essere configurati. I diffusori non posseggono un interruttore d'accensione e, dopo una breve routine di avvio, saranno operativi non appena collegati all'alimentazione elettrica. Una volta completata la routine di avvio viene emesso un segnale acustico.

Quando si accende per la prima volta un Formation Duo mai utilizzato in precedenza, esso entra automaticamente in modalità di configurazione per abilitare il collegamento alla rete domestica e a qualsiasi altro prodotto Formation disponibile. La modalità di configurazione viene indicata da impulsi di color ambra dei tasti a sfioramento Formation. I Formation Duo appariranno anche nell'applicazione Bowers & Wilkins Home come disponibili per la configurazione nella pagina iniziale, oppure dopo aver selezionato "Aggiungi prodotto Formation" nella pagina Impostazioni.

I Formation Duo gestiscono lo stato operativo e l'assorbimento elettrico in modo completamente automatico e passano alla modalità di risparmio energetico dopo venti minuti di inattività. Non vi è quindi alcuna necessità di spegnerli, ma se si desidera farlo, è sufficiente scollarli dalla rete elettrica. I Formation Duo manterranno tutte le impostazioni effettuate anche una volta spenti.

È possibile riavviare ciascun Formation Duo con una breve pressione del tasto reset sul retro. Premendo il tasto si spegne e riaccende Formation Duo. Tutte le impostazioni verranno mantenute al riavvio. È anche possibile riavviare i Formation Duo nella pagina Impostazioni dell'applicazione Bowers & Wilkins Home. La posizione del tasto reset è indicata in Figura 3.

Se si desidera invece ripristinare le impostazioni predefinite dei Formation Duo, tenere premuto il tasto reset di ciascun diffusore per cinque secondi. Al riavvio i Formation Duo entreranno in modalità di configurazione. Ripristinandoli in questo modo tutte le impostazioni vengono cancellate. È inoltre possibile ripristinare i Formation Duo nella pagina Impostazioni dell'applicazione Bowers & Wilkins Home.

## Configurazione della rete

- Con i Formation Duo in modalità di configurazione, segnalata dall'emissione di impulsi luminosi di color ambra del loro tasto Formation, avviare l'applicazione Bowers & Wilkins Home sul dispositivo iOS o Android. L'applicazione vi guiderà nel processo di configurazione.

*Nota: I Formation Duo durante il processo di configurazione utilizzano una connessione Bluetooth verso il dispositivo che esegue l'applicazione Bowers & Wilkins Home. Poiché i segnali Bluetooth hanno una portata relativamente ridotta e possono essere limitati dai confini dell'ambiente, si consiglia di mantenere il dispositivo che esegue l'applicazione Bowers & Wilkins Home in prossimità dei Formation Duo durante il processo di configurazione.*

- L'applicazione Bowers & Wilkins Home prima di tutto ricerca i prodotti Formation in modalità di configurazione nelle vicinanze e visualizza una schermata che invita a sceglierne uno. Toccare Formation Duo per selezionarli. Se è già stato configurato un prodotto Formation e se ne sta aggiungendo un altro, selezionare "Aggiungi prodotto Formation" dal menu Impostazioni dell'applicazione.

- L'applicazione Bowers & Wilkins Home vi inviterà a dare un nome allo "spazio" in cui verranno utilizzati i Formation Duo. Viene proposto un elenco di nomi predefiniti, ma è possibile crearene di propri. Dopo aver selezionato, o creato, un nome per lo spazio, l'applicazione chiederà di toccare il tasto a sfioramento Formation sul frontale di uno dei Formation Duo per confermare la selezione.

- Se per il collegamento dei Formation Duo alla rete domestica si preferisce utilizzare una connessione Wi-Fi, la fase successiva di configurazione riguarderà proprio la connessione wireless. L'applicazione vi chiederà di confermare il nome (SSID) della rete Wi-Fi e di inserire la password di accesso. Diversamente, se uno dei Formation Duo viene collegato alla rete mediante cavo Ethernet, questo passaggio della configurazione verrà saltato.

*Nota: Se alla rete Wi-Fi sono già connessi altri prodotti Formation, la configurazione dei Formation Duo non richiede l'inserimento della password di accesso.*

- Dopo aver ultimato il collegamento alla rete e la selezione dello spazio, i Formation Duo sono pronti per l'uso. I diffusori emettono un segnale acustico per confermare il completamento della configurazione.

## Configurazione Bluetooth

È possibile collegare ai Formation Duo una sorgente audio Bluetooth, ad esempio uno smartphone, per riprodurre musica tramite Bluetooth. I Formation Duo devono prima essere "abbinati" con il dispositivo sorgente Bluetooth.

Una volta completato il collegamento alla rete dei Formation Duo, aprire la pagina Impostazioni dell'applicazione Bowers & Wilkins Home e selezionare lo spazio a cui si desidera associare il dispositivo Bluetooth. Quindi selezionare "+ Abbinia un nuovo dispositivo" dal menu Bluetooth e seguire le istruzioni dell'applicazione per completare l'abbinamento. I Formation Duo, al termine dell'abbinamento e quando lo spazio cui appartengono è pronto a riprodurre l'audio proveniente dalla sorgente Bluetooth, emettono un segnale acustico.

*Nota: Ad ogni spazio Formation possono essere abbinati contemporaneamente fino a otto dispositivi Bluetooth, tuttavia i dispositivi non si connettono agli spazi e riproducono musica automaticamente.*




Figura 3  
Posizione del tasto reset

### 3. Utilizzo di Formation Duo

#### Le basi

È possibile utilizzare i Formation Duo per riprodurre l'audio da servizi di streaming come Spotify, Apple Music e Tidal, dal servizio di libreria musicale Roon e dalla radio Internet tramite un'apposita applicazione iRadio. Se alla rete domestica sono collegati altri dispositivi Formation, ad esempio Formation Audio, sarà possibile riprodurre attraverso di questo anche sorgenti audio convenzionali.

#### Spazi

Gli spazi sono un concetto basilare della suite di prodotti Formation. Uno "spazio" Formation è una stanza o un'area specifica della vostra casa in cui ascoltare musica. Ogni spazio può includere diverse combinazioni di prodotti Formation. Le possibili combinazioni sono indicate in Figura 4.

#### Riproduzione audio

L'applicazione Bowers & Wilkins Home consente di selezionare e riprodurre qualsiasi sorgente audio o streaming disponibile. Tuttavia, allo stesso modo in cui l'audio delle sorgenti convenzionali richiede di essere attivato mediante un comando di riproduzione, i flussi Formation devono prima essere avviati attraverso un'applicazione che garantisca le funzioni di gateway, ovvero l'inoltro dei dati verso l'esterno, come, ad esempio, Spotify o una libreria musicale tipo Roon. Ogni applicazione o libreria gateway elencherà lo spazio dei Formation Duo come dispositivo di riproduzione disponibile impiegando Airplay, Bluetooth o nel caso di Spotify, Spotify Connect.

Una volta che i flussi audio vengono riprodotti sulla rete Formation possono essere selezionati tramite l'applicazione Bowers & Wilkins Home o tramite il tasto a sfioramento Formation  sul frontale dei Formation Duo. Toclando il tasto Formation si selezionano in rassegna i flussi e le sorgenti disponibili.

#### Controlli frontalii e segnali luminosi

I Formation Duo sono dotati di tasti alla base del frontale che forniscono il controllo di riproduzione/pausa, la regolazione del volume e la selezione della sorgente/flusso dati.

- Premere il tasto col simbolo Riproduzione/Pausa ►II per avviare e fermare la riproduzione audio.

*Nota: Il comando riproduzione/pausa agisce solo se la sorgente del flusso dati dispone di funzioni di riproduzione e pausa accessibili tramite Bluetooth o connessioni di rete.*

- Premere i tasti col simbolo volume + o — per regolare il volume locale di qualsiasi flusso di rete o sorgente in riproduzione. Premendo e tenendo premuti il tasto il volume aumenta o diminuisce con continuità.

- Toccare il tasto Formation  per passare in rassegna e riprodurre i flussi dati e le sorgenti disponibili con i Formation Duo.

#### Illuminazione del tasto Formation


L'illuminazione del tasto Formation cambia per indicare i differenti stati operativi, come indicato nella tabella di Figura 5.

#### Combinazioni dello spazio TV


Formation Bar (3.0)



Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Combinazioni dello spazio musica

Formation Audio



Formation Wedge




Formation Wedge + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Bass



Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



Formation Duo




Formation Duo + Formation Audio



Formation Duo + Formation Bass



Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex




Formation Flex + Formation Audio



Formation Flex + Formation Bass



Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex (coppia stereo)



Formation Flex (coppia stereo) + Formation Audio



Formation Flex (coppia stereo) + Formation Bass



Formation Flex (coppia stereo) + Formation Audio + Formation Bass




Figura 4  
Possibili combinazioni dei prodotti Formation



## Welkom bij Bowers & Wilkins en Formation Duo.

Dank u wel voor uw keuze voor Bowers & Wilkins Formation. Toen John Bowers het initiatief nam voor de oprichting van Bowers & Wilkins, was hij ervan overtuigd dat hij de consument met behulp van fantasierijke ontwerpen, innovatieve engineering en geavanceerde technologie thuis meer van muziek zou kunnen laten genieten. Die overtuiging vormt nog steeds de inspiratie voor elk product dat wij ontwerpen en in Formation komt dit op een tot dusver ongekende wijze tot uiting.

Formation Duo is een via een netwerk verbonden, draadloos, actief, stereo-netwerkluidsprekersysteem dat Formation-audiostreams met een uitzonderlijk hoge geluidskwaliteit weergeeft. Formation Duo-luidsprekers zijn vooral bedoeld voor configuratie en bediening met de Home-app van Bowers & Wilkins. De app is zowel beschikbaar voor iOS- als voor Android- apparaten. Sommige veelgebruikte bedieningsfuncties zijn ook beschikbaar via knoppen op het voorpaneel van de Formation Duo-luidsprekers. Formation Duo-luidsprekers zijn alleen met de Home-app van Bowers & Wilkins te installeren en te configureren.

Met Formation Duo kunt u:

- Naar muziek luisteren vanaf streamingdiensten als Spotify, Apple Music en Roon.
- Naar op een netwerk opgeslagen audiobestanden luisteren.
- Via Bluetooth vanaf voor Bluetooth geschikte bronapparaten naar muziek luisteren.
- Vanaf apparaten zoals draaitafels (via een phono-voorversterker) en cd-spelers die zijn aangesloten op een Bowers & Wilkins Formation Audio naar muziek luisteren.
- Vanaf met Airplay of Bluetooth compatibele diensten en apps naar audio, zoals internetradio, luisteren.
- Naar muziek luisteren die ergens in huis op een met uw thuisnetwerk verbonden Formation- apparaat wordt afgespeeld.

De Home-app van Bowers & Wilkins is nodig om uw Formation Duo-luidsprekers met uw thuisnetwerk te verbinden en om verbinding te maken met andere Formation-producten in huis. De Home-app van Bowers & Wilkins biedt ook bepaalde bedienings- en configuratiefuncties tijdens gebruik. Download en installeer de Home-app van Bowers & Wilkins op uw iOS- of Android- apparaat voordat u uw Formation Duo-luidsprekers gaat installeren. Voor de Home-app van Bowers & Wilkins is iOS V11.4 of hoger, of Android V8.1 of hoger nodig. Bluetooth en WiFi moeten ingeschakeld zijn op uw iOS- of Android-apparaat. Ook moet u het wachtwoord voor het WiFi- netwerk kennen.

*N.B.: Tijdens het instellen van Formation-producten moeten locatiediensten op Android-apparaten worden ingeschakeld. Formation-producten communiceren namelijk via een energiezuinige versie van Bluetooth (BT-LE) met diensten en deze wordt op Android-apparaten alleen ingeschakeld als de optie locatiediensten is ingeschakeld. Bowers & Wilkins gebruikt geen gegevens van locatiediensten voor marketingdoeleinden.*

## 1. Inhoud verpakking Formation Duo

2x Formation Duo  
Voedingskabelset voor uw gebied  
Documentatie

## 2. Uw Formation Duo installeren

U hebt een netvoedingsaansluiting nodig voor elke Formation Duo-luidspreker. Ze moeten zich daarom binnen bereik van een stopcontact bevinden. Als u beslist hebt waar u uw Formation Duo-luidsprekers in uw luistervertrek wilt plaatsen, kunt u daar eventueel geschikte stopcontacten aanleggen. Als u uw Formation Duo-luidsprekers met een bedrade verbinding op uw netwerkrouter wilt aansluiten, moet één van de luidsprekers zich binnen bereik van een geschikte netwerkabel bevinden.

Formation Duo-luidsprekers zijn in eerste instantie bedoeld voor gebruik op Formation FS-luidsprekerstandaarden, maar ze kunnen ook op een boekenplank, wandbeugel of meubelstuk worden geplaatst. Plaatsing op een Formation FS Duo- standaard levert de beste prestaties op en biedt optimale plaatsingsflexibiliteit. U kunt uw Formation Duo-luidsprekers dan ook op de juiste luisterhoogte, ongeveer ter hoogte van uw hoofd, plaatsen.

**N.B.: Als u uw Formation Duo-luidsprekers op Formation FS Duo-luidsprekerstandaarden wilt installeren, monteer de standaarden dan eerst en zet de luidsprekers erop vast alvorens de luidsprekers in te stellen. Vergeet niet dat de voedingskabels en eventueel de netwerkabel van de Formation Duo door de poten van de luidsprekerstandaarden moeten lopen. De Formation FS Duo-standaarden worden met rubberen pootjes en spikes geleverd. Gebruik de spikes om de standaarden op vloerbedekking te plaatsen. De spikes prikken door de vloerbedekking en rusten op de ondergrond onder de vloerbedekking. Stel de verticale stand van de standaarden met de spikes in, zodat ze niet wiebelen. Gebruik de rubberen pootjes om de standaarden op een tegel- of houten vloer te plaatsen.**

Mocht u er de voorkeur aan geven om uw Formation Duo-luidsprekers op een boekenplank, beugel of meubelstuk te installeren, zorg er dan voor dat:

- beide luidsprekers zich ongeveer op dezelfde hoogte bevinden.
- de boekenplanken, beugels of het meubilair gemakkelijk het gewicht van de luidsprekers kunnen dragen, stijf zijn en niet resoneren.

Gipswanden zijn meestal niet sterk of stijf genoeg om Formation Duo-luidsprekers te dragen. Vraag een specialist om hulp als u niet zeker weet of de wand geschikt is of als u twijfelt aan uw eigen vermogen om boekenplanken of beugels te installeren.

In de meeste luistervertrekken behoren uw Formation Duo-luidsprekers zich 2,0 tot 4,0 m uiteen en op vergelijkbare afstand van de luisterzone te bevinden. Als de luidsprekers te dicht bij elkaar geplaatst worden, kan de schaal van de stereoweergave onvoldoende zijn; als ze te ver uiteen staan, is de stereofocus wellicht zwak. Het is niet nodig uw Formation Duo-luidsprekers naar binnen, richting de luisterzone, te draaien, maar als u dit wel doet, kan dit een strakkere stereofocus opleveren. Figuur 1 toont de basisrichtlijnen voor het plaatsen van de luidsprekers.

Zoals bij alle luidsprekers het geval is, straalt Formation Duo de geluidsgeneratie niet alleen naar voren, maar ook naar de zij- en, met name bij lage frequenties, naar de achterkant. Als gevolg daarvan zou een plaatsing te dichtbij muren of andere begrenzingen van het vertrek van negatieve invloed zijn op de prestaties van de luidsprekers. Probeer een afstand van tenminste 0,5 m tussen uw Formation Duo-luidsprekers en de begrenzingen van het vertrek aan te houden.


Zelfs met een afstand tussen uw Formation Duo-luidsprekers en de begrenzingen van het vertrek, hebben de materialen en het akoestische karakter van die begrenzingen een effect op het geluid. Zorg er bij voorkeur voor dat de directe omgeving van de luidsprekers vergelijkbare akoestische kwaliteiten heeft. Verschillende akoestische kwaliteiten zouden bijvoorbeeld zware gordijnen en kale muren zijn.

## Aansluitingen


Naast voedingsaansluitingen **1** hebben Formation Duo-luidsprekers een Ethernet-aansluiting **2** voor verbinding met een netwerkrouter als u de voorkeur geeft aan een bedrade in plaats van een draadloze (WiFi) netwerkverbinding. Slechts één van de twee Formation Duo-luidsprekers hoeft met een router te worden verbonden.

**N.B.: De USB-aansluiting op het achterpaneel van uw Formation Duo is alleen voor service- en diagnostische doeleinden bedoeld. U kunt hem nergens anders voor gebruiken.**

**N.B.: Na het op Formation FS Duo-standaarden monteren van de luidsprekers is het aansluitpaneel op de Formation Duo niet meer gemakkelijk te bereiken.**



Figuur 1  
Plaatsing



Figuur 2  
Formation Duo achterpaneel

## In- en uitschakelen

Als alle aansluitingen een feit zijn en de Home-app van Bowers & Wilkins op uw mobiele apparaat geïnstalleerd is, kunt u uw Formation Duo-luidsprekers gaan instellen. Formation Duo-luidsprekers hebben geen aan/uit-knop en zijn na een korte opstartroutine ingeschakeld zodra ze op de voeding zijn aangesloten. Er klinkt een geluidssignaal als de opstartroutine is afgelopen.

De eerste keer dat Formation Duo-luidsprekers worden ingeschakeld, wordt automatisch de instelmodus gekozen om verbinding te kunnen maken met uw thuisnetwerk en met eventuele andere beschikbare Formation-apparaten. De instelmodus wordt aangegeven doordat de Form-knopen  van de luidsprekers langzaam oranje gaan knipperen. De Home-app van Bowers & Wilkins geeft ook aan wanneer de Formation Duo-luidsprekers beschikbaar zijn om te worden ingesteld. Dit verschijnt dan op de openingspagina van de app of nadat u 'Add Formation product' (Formation-product toevoegen) in de instellingenpagina (Settings) van de app selecteert.

Uw Formation Duo-luidsprekers beheren hun bedrijfstoestand en stroomverbruik geheel automatisch en schakelen na twintig minuten inactiviteit een energiespaarstand in. U hoeft uw Formation Duo-luidsprekers nooit uit te schakelen, maar mocht u dit toch willen doen, dan hoeft u alleen maar de stekker uit het stopcontact te trekken. UW Formation Duo-luidsprekers houden de instellingen ook vast als ze van het stroomnet worden losgekoppeld.

U kunt elke Formation Duo-luidspreker opnieuw starten door de resetknop op het achterpaneel kort in te drukken en weer los te laten. Door de knop in te drukken wordt de Formation Duo uit- en weer ingeschakeld. Alle instellingen worden bewaard als uw Formation Duo-luidsprekers opnieuw starten. U kunt uw Formation Duo-luidsprekers ook opnieuw starten via de pagina Settings (Instellingen) van de Home-app van Bowers & Wilkins. De resetknop is te zien op figuur 3.

U kunt de fabrieksinstellingen van uw Formation Duo-luidsprekers herstellen door elke resetknop vijf seconden ingedrukt te houden. Bij het opnieuw starten wordt nu de instelmodus van uw Formation Duo-luidsprekers geopend. Als uw Formation Duo-luidsprekers worden gereset, worden alle instellingen gewist. U kunt uw Formation Duo-luidsprekers ook resetten via het menu Settings (Instellingen) van de Home-app van Bowers & Wilkins.

## Netwerkinstellingen

- Controleer of uw Formation Duo-luidsprekers in de instelmodus staan en het lampje in de Form-knop  langzaam oranje knippert. Start nu de Home-app van Bowers & Wilkins op uw iOS- of Androidapparaat. De app helpt u tijdens het instelproces.

*N.B.: Tijdens het instellen gebruiken Formation Duo-luidsprekers een Bluetooth-verbinding met het apparaat waarop de Home-app van Bowers & Wilkins draait. Bluetooth-signalen hebben een relatief kort bereik en kunnen verstoord worden door muren of andere begrenzingen van vertrekken. Daarom adviseren wij u ervoor te zorgen dat uw Formation Duo-luidsprekers en het apparaat met de Home-app van Bowers & Wilkins niet te ver van elkaar verwijderd zijn tijdens het instellen.*

- De Home-app van Bowers & Wilkins zoekt eerst naar Formation-producten in de instelmodus en toont dan een scherm waarop u er één kunt selecteren. Tik op uw Formation Duo-luidsprekers om deze te selecteren. Als u al een Formation-product hebt ingesteld en u er nog één wilt toevoegen, selecteert u 'Add Formation product' (Formation-product toevoegen) uit het menu Settings (Instellingen) van de app.

- De Home-app van Bowers & Wilkins vraagt u vervolgens een naam aan te geven voor de 'ruimte' ('space' in het Engels) waarin uw Formation Duo-luidsprekers wilt gebruiken. Er verschijnt een lijst met standaardnamen voor ruimtes, maar u kunt ook zelf een naam aanmaken. Als u een naam voor de ruimte hebt geselecteerd of aangemaakt, vraagt de app u om de Form-knop  voorop een Formation Duo aan te raken om de keuze te bevestigen.
- Als u een draadloze netwerkverbinding wilt gebruiken voor uw Formation Duo-luidsprekers, verbindt de volgende instelfase uw Formation Duo-luidsprekers met het WiFi-netwerk in uw huis. De app vraagt u om het gekozen WiFi-netwerk te bevestigen en het wachtwoord in te voeren. Het is mogelijk dat uw Formation Duo-luidsprekers met een ethernetkabel op uw netwerkrouter zijn aangesloten. In dat geval wordt deze fase van het instelproces overslagen.

*N.B.: Als u al andere Formation-producten hebt aangesloten op uw WiFi-netwerk hoeft u tijdens het instellen van uw Formation Duo-luidsprekers het WiFi-wachtwoord niet meer in te voeren.*


- Als het WiFi-netwerk geconfigureerd is en de ruimteselectie is afgelopen, zijn uw Formation Duo-luidsprekers klaar voor gebruik. Uw Formation Duo-luidsprekers geven met een geluidssignaal aan dat het instellen geslaagd is.

## Bluetooth instellen

U kunt uw Formation Duo-luidsprekers met een voor Bluetooth geschikte geluidsbron verbinden, zoals een smartphone, om via Bluetooth geluid af te spelen. U moet uw Formation Duo-luidsprekers dan eerst met het bronapparaat koppelen.

Als de netwerkinstellingen voor uw Formation Duo-luidsprekers zijn afgelopen, opent u de pagina Settings (Instellingen) van de Home-app van Bowers & Wilkins en selecteert u de Formation Space (Formation-ruimte) waarmee u een Bluetooth-apparaat wilt koppelen. Selecteer nu '+ Pair a new device' (+ Een nieuw apparaat koppelen) uit het Bluetooth-menu en volg de aanwijzingen van de app om te koppelen. Uw Formation Duo-luidsprekers laten een geluidssignaal horen als het koppelen een feit is. De desbetreffende ruimte wordt dan beschikbaar om geluid vanaf het gekoppelde Bluetooth-apparaat af te spelen.

*N.B.: Er kunnen maximaal acht Bluetooth-apparaten tegelijk met een Formation-ruimte gekoppeld worden, maar deze apparaten maken niet automatisch verbinding met de gekoppelde ruimtes voor het afspeLEN van audio.*



Figuur 3  
Resetknop

### 3. Uw Formation Duo-luidsprekers gebruiken

#### De basisbeginselen

U kunt op uw Formation Duo muziek afspeLEN vanaf streamingdiensten zoals Spotify, Apple Music en Tidal, vanaf de muziekbibliotheekdienst Roon, evenals internetradio via een geschikte iRadio-app. Indien u nog meer Formation-apparaten hebt aangesloten op uw netwerk, zoals bijvoorbeeld Formation Audio, kunt u het geluid van op uw Formation Audio aangesloten conventionele geluidsbronnen ook via de Formation Duo-luidsprekers weergeven.

#### Ruimtes

Ruimtes zijn een kernconcept van de Formation-productfamilie. Een Formation-ruimte is een vertrek of een specifiek gebied in uw huis waar u naar muziek luistert. Elke ruimte kan verschillende combinaties Formation-producten bevatten. De mogelijke configuraties worden in figuur 4 getoond.

#### Audio afspeLEN

Met de Home-app van Bowers & Wilkins kunt u elke beschikbare geluidsbron en audiotrAAM selecteren en afspeLEN. Zoals het weergeven van conventionele geluidsbronnen geïnitieerd moet worden via een commando om het afspeLEN te starten, moeten Formation-streams ook eerst geïnitieerd worden via hun eigen app, bijv. Spotify, of een muziekbibliotheek-app als Roon. Elke app toont uw Formation Duo-ruimte als een weergaveapparaat dat beschikbaar is in combinatie met Airplay, Bluetooth of, in het geval van Spotify, Spotify Connect.

Zodra streams worden afgespeLEN op het Formation-netwerk kunnen ze geselecteerd worden via de Home-app van Bowers & Wilkins of via de Form-knop  op het voorpaneel van een Formation Duo-luidspreker. Raak een Form-knop aan om door de beschikbare streams en bronnen te lopen.

#### Bedieningselementen en verlichting op het voorpaneel van uw Formation Duo

Op het voorpaneel van uw Formation Duo-luidsprekers vindt u knoppen voor afspeLEN/pauzeren, volumeregeling en het kiezen van bronnenstreams.

Als u het symbool voor afspeLEN/pauzeren  aanraakt, stopt en/of herstart het afspeLEN van audio.

**N.B.: AfspeLEN/Pauzeren werkt alleen als het bronapparaat van waaraf gestreamd wordt**  
afspeLEN- en pauzeerfuncties heeft die via Bluetooth- of netwerkverbindingen te bereiken zijn.

- Door de knoppen om het volume harder  of zachter  te zetten aan te raken, wordt het lokale volume van een netwerkstream of lokale bron aangepast. Zolang de knop  of  ingedrukt wordt, wordt het volume harder of zachter.
- Door de Form-knop  aan te raken, kunt u door de actieve streams en bronnen lopen die beschikbaar zijn voor de Formation Duo-luidsprekers en deze afspeLEN.

#### Verlichting Form-knop

De verlichting van de Formation Duo Form-knop verandert afhankelijk van de bedrijfsstatus. De verschillende kleur indicaties worden weergegeven in Figuur 5.

#### TV opstelling configuraties


Formation Bar (3.0)



Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Muziek opstelling configuraties

Formation Audio




Formation Wedge




Formation Wedge + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Bass




Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



Formation Duo




Formation Duo + Formation Audio



Formation Duo + Formation Bass




Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass




Formation Flex




Formation Flex + Formation Audio



Formation Flex + Formation Bass



Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex (Stereo paar)




Formation Flex (Stereo paar) + Formation Audio



Formation Flex (Stereo paar) + Formation Bass



Formation Flex (Stereo paar) + Formation Audio + Formation Bass



Figuur 4  
Ruimteconfiguraties



## Добро пожаловать в Bowers & Wilkins и Formation Duo!

Благодарим вас за приобретение Formation. Наш основатель, Джон Бауэрс, верил в то, что творческий подход в проектировании, новаторская конструкция и передовые технологии смогут открыть людям путь к подлинному звучанию продуктов Bowers & Wilkins в доме. Мы продолжаем разделять его веру, и она вдохновляет нас при проектировании всех новых продуктов, и в серии Formation она нашла свое современное воплощение.

Formation Duo – это подключенная к сети пара беспроводных активных акустических систем, которые обеспечивают экстремально высокое качество воспроизведения аудио потоков систем Formation. Formation Duo можно сконфигурировать и управлять, прежде всего, с помощью приложения Bowers & Wilkins Home. Приложение доступно как для iOS, так и для Android устройств. Некоторые часто используемые функции управления доступны также с помощью сенсорных кнопок на передней панели Formation Duo. Установить и настроить Formation Duo можно только с помощью приложения Bowers & Wilkins Home.

Formation Duo позволяет делать следующее:

- Слушать аудио из потоковых сервисов, таких как Spotify, Apple Music и Roon.
- Слушать хранящиеся в сети аудио файлы.
- Слушать аудио через Bluetooth с соответствующим образом включенных источников – устройств с Bluetooth.
- Слушать аудио с устройств, таких как проигрыватели винила (через фонокорректор-предусилитель) и CD-плееры, которые подсоединены к Bowers & Wilkins Formation Audio.
- Слушать источники аудио, такие как интернет-радио, из-под Airplay или Bluetooth совместимых сервисов и приложений.
- Слушать аудио, воспроизводимое в любом месте вашего дома, на любом устройстве Formation, подключенном к вашей домашней сети.

Требуется приложение Bowers & Wilkins Home для подключения вашей системы Formation Duo к домашней сети, а также для установления связи с другими продуктами Formation в вашем доме. Приложение Bowers & Wilkins Home предоставляет также некоторые функции управления и настройки во время использования. Перед началом установки Formation Duo загрузите и установите приложение Bowers & Wilkins Home на устройстве iOS или Android. Приложение Bowers & Wilkins Home требует iOS версии 11.4 или более поздней или Android и V8.1 или более поздней версии. Службы Bluetooth и WiFi должны быть включены на вашем устройстве iOS или Android. Вам также нужно будет знать свой сетевой пароль для WiFi.

*Примечание: сервис определения местоположения должен быть включен на устройствах Android в процессе установки Formation. Это связано с тем, что продукты Formation используют маломощную форму Bluetooth (BT-LE) для служебной связи, которая на устройствах Android включается только при включении службы определения местоположения. Bowers & Wilkins не используют данные службы определения местоположения в маркетинговых целях.*

## 1. Содержимое упаковки Formation Duo

2 x колонки Formation Duo

Кабель питания для Formation Duo, подходящий для ваших розеток

Пакет документации

## 2. Установка ваших колонок

### Formation Duo

Каждая из пары колонок Formation Duo требует наличия источника электропитания для работы, поэтому они должны быть расположены в пределах досягаемости от розетки. После того, как вы выберете места для установки колонок Formation Duo, вам может потребоваться установить дополнительные розетки электропитания. Если Formation Duo должна использовать проводное подключение к домашней сети, она должна быть расположена в пределах досягаемости необходимых (Ethernet) кабелей.

Ваша Formation Duo предназначена, прежде всего, для установки на стойки Formation FS Duo, но может быть также установлена на полке или предмете мебели, ее можно также подвесить на стене. Однако стойки Formation FS Duo обеспечивают наилучшее качество звука и максимальную гибкость в размещении. Кроме того, они поддерживают Formation Duo на правильной высоте – приблизительно на уровне головы сидящего слушателя.

**Примечание:** Если Formation Duo нужно установить на стойки Formation FS Duo, следует заранее собрать их и прикрепить колонки, прежде чем настраивать их. Помните, что кабели питания для колонок Formation Duo и сетевой кабель (если он нужен) следует проложить внутри опор стоек. Стойки FS Duo поставляются с шипами и резиновыми опорами. Шипы следует использовать, когда стойки должны быть размещены на полу с ковровым покрытием. Шипы должны проткнуть ковер, чтобы иметь опору на твердой поверхности под ним. Отрегулируйте шипы так, чтобы стойки были вертикальны и не раскачивались. Резиновые опоры для стоек используйте при размещении на плиточных или деревянных полах.

Однако, если вы все-таки предпочитаете установить свои Formation Duo на полках, кронштейнах или предметах мебели, пожалуйста обеспечьте следующие условия:

- обе колонки должны быть расположены примерно на одной высоте.
- полки, кронштейны и мебель должны легко выдерживать вес колонок, а также быть достаточно твердыми и не резонировать.

Гипсокартонные стены или плиты вряд ли способны обеспечить необходимую прочность и жесткость для поддержки Formation Duo. Если вы не уверены в пригодности стены, или ваших способностей по установке полки или кронштейна, вам следует обратиться за помощью к специалисту.

В большинстве комнат для прослушивания ваши колонки Formation Duo должны быть расположены на расстоянии между 2.0 м и 4.0 м (6,5 футов и 13 футов) друг от друга при таком же расстояние от зоны прослушивания. Если колонки расположены слишком близко друг к другу, стерео эффекту может не хватать масштаба, а если они находятся слишком далеко друг от друга, то фокусировка стереофонического образа может оказаться слишком слабой. Нет необходимости поворачивать колонки внутрь к зоне прослушивания, однако это может привести к усилению стереофонической фокусировки. На Диаграмме 1 показаны основные варианты размещения колонок.

Как и подавляющее большинство колонок, ваши Formation Duo излучают звуковую энергию не только вперед, но и в стороны, а на низких частотах и назад. Следовательно, если Formation Duo установлены слишком близко к стенам комнаты, особенно в углу, вас может стать более подчеркнутым. Постарайтесь разместить свои Formation Duo по крайней мере на расстоянии в 0,5 м (1,6 фута) от любой границы комнаты.

Даже если Formation Duo установлены далеко от границ комнаты, их материал и акустические свойства все равно будут влиять на звук. Убедитесь, что в непосредственной близости от каждой колонки имеются материалы со схожими акустическими характеристиками. Различными акустическими свойствами обладают, к примеру, тяжелые шторы и голые стены.

### Подключения

В дополнение к сетевой розетке 1, Formation Duo имеет входной разъем Ethernet 2 для подключения к роутеру – в случае выбора проводного соединения вместо Wi-Fi. Только одна из пары колонок Formation Duo должна быть подсоединенена к роутеру.

**Примечание:** разъем USB, расположенный на задней панели Formation Duo, предназначен только для сервисного и диагностического использования. Он не может быть использован для каких-либо других целей.

**Примечание:** Панели разъемов Formation Duo становятся трудно доступными, после того как колонки прикреплены к стойкам.




Диаграмма 1  
Размещение




Диаграмма 2  
Задняя панель Formation Duo

## Включение и выключение

После выполнения всех подключений и запуска приложения Bowers & Wilkins Home, установленного на вашем мобильном устройстве, ваша пара Formation Duo готова к настройке и использованию. Formation Duo не имеет сетевого выключателя питания и поэтому после короткой процедуры запуска, начнет работать, как только будет подключена к сети питания. Она выдаст звуковое приглашение, когда его процедура запуска будет завершена.

Когда пара Formation Duo, которая ранее не использовалась, включается первый раз, она автоматически переходит в режим настройки, чтобы задать подключение к вашей домашней сети и к любым другим доступным устройствам семейства Formation. Режим настройки индицируется медленным миганием оранжевой импульсной подсветки сенсорной кнопки Form . При этом Formation Duo появится также в приложении Bowers & Wilkins Home, доступном для настройки, либо на начальной странице приложения, либо после выбора опции 'Add Formation product' – 'Добавить продукт Formation' на странице настроек приложения.

Ваша пара колонок Formation Duo управляет своим рабочим состоянием и энергопотреблением полностью автоматически и переключается в режим энергосбережения после двадцати минут бездействия. Вообще нет необходимости когда-либо выключать Formation Duo, однако если вы хотите сделать это, просто отключите ее от сети питания. Ваша Formation Duo сохранит свои настройки и без сетевого питания.

Можно перезапустить каждую колонку Formation Duo кратким нажатием и отпусканием кнопки reset, расположенной на задней панели. При нажатии этой кнопки Formation Duo выключится и включится вновь. Все настройки при таком перезапуске сохранятся. Кроме того, перезапустить Formation Duo можно на странице настроек приложения Bowers & Wilkins Home app – Settings. Кнопка reset показана на Диаграмме 3.

Если же вы хотите сбросить все настройки Formation Duo к их значениям по умолчанию, нажмите и удержите каждую кнопку reset в течение 5 секунд. После сброса, ваши колонки Formation Duo снова войдут в режим настройки. При таком сбросе все ваши настройки Formation Duo будут стерты. Кроме того, сбросить все настройки Formation Duo можно на странице настроек приложения Bowers & Wilkins Home app – Settings.

## Сетевые настройки

- Когда Formation Duo находится в режиме настройки, и подсветка ее кнопки Form  , медленно пульсирует оранжевым цветом, запустите приложение Bowers & Wilkins Home на вашем устройстве iOS или Android. Приложение будет направлять вас подсказками в ходе процесса настройки.

**Примечание:** Formation Duo использует Bluetooth-соединение с устройством, на котором работает приложение Bowers & Wilkins Home, во время процесса установки. Сигналы Bluetooth имеют относительно малую зону охвата и могут быть блокированы границами комнаты, поэтому мы рекомендуем, чтобы ваше устройство Formation Duo и устройство с приложением Bowers & Wilkins Home app оставались в непосредственной близости во время процесса настройки.

- Приложение Bowers & Wilkins Home в режиме настройки сначала будет искать продукты Formation и отображать экран, приглашающий сделать выбор одного из них. Кликните нужную иконку, чтобы выбрать Formation Duo. Если вы уже настроили Formation Duo и добавляете дополнительное устройство, выберите 'Add Formation product' – 'Добавить продукт Formation' в меню настроек приложения.

- Приложение Bowers & Wilkins Home затем предложит вам назвать "пространство" (Space), в котором будет использоваться ваша пара Formation Duo. Список типов пространств (Space) по умолчанию предоставляемый, но вы также можете создать свой собственный тип. Когда вы выбрали или создали наименование пространства, приложение попросит вас нажать кнопку Form  на верхней панели вашего Formation Duo, чтобы подтвердить выбор.

- Если необходимо использовать беспроводное сетевое подключение для вашей Formation Duo, то на следующем этапе настройки она будет подключена к домашней сети WiFi. Приложение попросит вас подтвердить правильную сеть WiFi и попросит вас ввести свой пароль. Кроме того, если Formation Duo подключена к сетевому маршрутизатору с помощью кабеля Ethernet, этот этап процесса установки будет пропущен.

**Примечание:** Если у вас уже есть другие продукты Formation, подключенные к вашей сети WiFi, процедура настройки не потребует ввода пароля для WiFi.

- После конфигурации сети WiFi и полного выбора окружающего пространства Space ваша Formation Duo готова к использованию. Ваша Formation Duo выдаст звуковое приглашение для подтверждения успешной настройки.

## Настройка Bluetooth

Для воспроизведения звука через Bluetooth можно подключить Formation Duo к устройству с поддержкой Bluetooth, например к смартфону. Ваша Formation Duo должна быть сначала "сопряжена" с Bluetooth устройством – источником звука.

После завершения сетевых настроек Formation Duo откройте страницу Settings (Настройки) приложения Bowers & Wilkins Home и выберите Formation Space, с которым вы хотите выполнить сопряжение устройства Bluetooth. Затем выберите "+ сопряжение нового устройства" в меню Bluetooth и следуйте инструкциям приложения для завершения сопряжения. Ваша Formation Duo будет воспроизводить звуковое приглашение, когда сопряжение завершено, и его Space станет доступным для сопряженного устройства Bluetooth для воспроизведения звука.

**Примечание:** до восьми устройств Bluetooth могут быть одновременно сопряжены с каждым Formation Space, однако устройства не будут подключаться и воспроизводиться в парных пространствах автоматически.




Диаграмма 3  
Кнопка Reset





## Καλωσορίσατε στην Bowers & Wilkins και το Formation Duo.

Ευχαριστούμε που επιλέξατε το Formation. Ο John Bowers ίδρυσε την Bowers & Wilkins με την πεποίθηση ότι η ευφάνταστη σχεδίαση, η καινοτομία στην ανάπτυξη και η εξελιγμένη τεχνολογία θα ήταν τα κλειδιά που θα άνοιγαν νέους κόσμους απόλαυσης του ήχου στο σπίτι. Αυτή η πίστη συνεχίζει να εμπνέει κάθε προϊόν που σχεδιάζουμε και το Formation αποτελεί την πιο εξελιγμένη της έκφανση μέχρι τώρα.

Το Formation Duo είναι ένα συνδεόμενο σε δίκτυο, ασύρματο σύστημα ενεργών στερεοφωνικών ηχείων που παρέχει αναπαραγωγή εξαιρετικά υψηλής απόδοσης για ροές ήχου Formation. Το Formation Duo προορίζεται πρωτίστως για να διαμορφώνεται και να ελέγχεται με χρήση της εφαρμογής Bowers & Wilkins Home. Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη για συσκευές με λειτουργικό σύστημα iOS και Android. Ορισμένες λειτουργίες ελέγχου που χρησιμοποιούνται πιο συχνά είναι επίσης διαθέσιμες μέσω κουμπιών αφής στις προσόψεις των ηχείων Formation Duo. Η εγκατάσταση και η διαμόρφωση του Formation Duo είναι δυνατή μόνο με χρήση της εφαρμογής Bowers & Wilkins Home.

Το Formation Duo θα σας επιτρέπει να κάνετε τα εξής:

- Να ακούτε ήχο από υπηρεσίες ροής ήχου, όπως οι Spotify, Apple Music και Roon.
- Να ακούτε ήχο από αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στο δίκτυο.
- Να ακούτε ήχο μέσω Bluetooth από κατάλληλα διαμορφωμένες συσκευές πιηγής Bluetooth.
- Να ακούτε ήχο από συσκευές όπως πικάπ (μέσω προενισχυτή phono) και συσκευές αναπαραγωγής CD που είναι συνδεδεμένες σε ένα Formation Audio της Bowers & Wilkins.
- Να ακούτε ήχο, όπως διαδικτυακό ραδιόφωνο, από υπηρεσίες και εφαρμογές που είναι συμβατές με Airplay ή Bluetooth.
- Να ακούτε ήχο που αναπαράγεται οπουδήποτε στο σπίτι σας, σε οποιαδήποτε συσκευή Formation που είναι συνδεδεμένη στο οικιακό σας δίκτυο.

Για να συνδέσετε το Formation Duo στο οικιακό σας δίκτυο και για να πραγματοποιήσετε σύνδεση με άλλα προϊόντα Formation στο σπίτι σας, απαιτείται η εφαρμογή Bowers & Wilkins Home. Η εφαρμογή Bowers & Wilkins Home παρέχει επίσης ορισμένες λειτουργίες ελέγχου και διαμόρφωσης κατά τη χρήση. Προτού αρχίσετε την εγκατάσταση του Formation Duo, κάντε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής Bowers & Wilkins Home στη συσκευή σας με iOS ή Android. Η εφαρμογή Bowers & Wilkins Home χρειάζεται iOS V11.4 ή νεότερη έκδοση, ή Android V8.1 ή νεότερη έκδοση. Οι υπηρεσίες Bluetooth και WiFi πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στη συσκευή σας με iOS ή Android. Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε τον κωδικό πρόσβασης του δικτύου WiFi.

**Σημείωση:** Οι υπηρεσίες τοποθεσίας πρέπει να είναι ενεργοποιημένες στις συσκευές Android κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ρύθμισης του Formation. Αυτό πρέπει να γίνεται επειδή τα προϊόντα Formation χρησιμοποιούν μια μορφή χαμηλής ισχύος του Bluetooth (BT-LE) για την επικοινωνία υπηρεσιών, η οποία είναι ενεργή στις συσκευές Android μόνο όταν είναι ενεργοποιημένες οι υπηρεσίες τοποθεσίας. Η Bowers & Wilkins δεν χρησιμοποιεί δεδομένα υπηρεσιών τοποθεσίας για σκοπούς μάρκετινγκ.









## Vítejte u Bowers & Wilkins s Formation Duo.

Děkujeme vám, že jste si vybrali produkt Formation. Když John Bowers zakládal společnost Bowers & Wilkins, byl přesvědčen o tom, že nápaditý design, inovativní konstrukce a vyspělé technologie jsou klíčem ke kvalitnímu domácímu poslechu. Toto přesvědčení nás i nadále inspiruje při návrhu každého nového produktu a v produktech Formation je dovedeno k maximální dokonalosti.

Formation Duo jsou aktivní bezdrátové stereofonní reprosoustavy s připojením k počítačové síti, které umožňují špičkovou reprodukci Formation audio streamů. U reprosoustav Formation Duo se předpokládá jejich prvotní konfigurace a ovládání přes aplikaci Bowers & Wilkins Home. Tato aplikace je k dispozici pro zařízení se systémem iOS i Android. Některé běžně používané ovládací funkce jsou rovněž dostupné prostřednictvím tlačítek na předním panelu Formation Duo. Instalaci a konfiguraci Formation Duo lze provádět pouze pomocí aplikace Bowers & Wilkins Home.

Formation Duo vám umožňuje:

- Poslouchat zvuk ze streamovacích služeb, jako například Spotify, Apple Music a Roon.
- Přehrávat audio soubory uložené na síti.
- Poslouchat zvuk přes Bluetooth ze správně připojených zdrojových Bluetooth zařízení.
- Poslouchat zvuk z klasických zdrojů, jako jsou například CD přehrávač či gramofon (vybavený Phono předzesilovačem), připojených do přístroje Formation Audio od Bowers & Wilkins.
- Bezdrátově streamovat zvuk z vašich zařízení po Airplay či Bluetooth.
- Sdílet hudební zdroj přehrávaný na jiném Formation zařízení umístěném ve vaší síti.

Pro připojení Formation Duo do vaší domácí sítě a rovněž pro vytvoření spojení s dalšími produkty Formation ve vaší domácnosti je vyžadována aplikace Bowers & Wilkins Home. Aplikace Bowers & Wilkins Home rovněž nabízí některé ovládací a konfigurační funkce. Před instalací Formation Duo si prosím na vaše zařízení se systémem iOS nebo Android stáhněte a nainstalujte aplikaci Bowers & Wilkins Home. Aplikace Bowers & Wilkins Home vyžaduje iOS V11.4 nebo novější, případně Android V8.1 nebo novější. Na vašem zařízení se systémem iOS nebo Android musí být povoleno Bluetooth a WiFi. Budete rovněž potřebovat heslo k vaší WiFi sítí.

*Poznámka: V zařízení se systémem Android musí být během procesu instalace produktu Formation povoleny Služby určování polohy. Je tomu tak proto, že produkty Formation používají pro Bluetooth komunikaci verzi s nízkou spotřebou (BT-LE), jenž je na zařízeních se systémem Android zapnuta pouze tehdy, když jsou povoleny Služby určování polohy. Bowers & Wilkins nepoužívá žádná data ze služeb určování polohy pro marketingové účely.*

## 1. Obsah balení Formation Duo

2x reprosoustava Formation Duo  
Síťový napájecí kabel odpovídající vašemu regionu  
Balíček dokumentů

## 2. Instalace Formation Duo

Vaše Formation Duo vyžadují připojení k napájení, je tedy třeba je umístit v dostupnosti elektrických zásuvek. Mají-li pak být k vaší počítacové síti připojeny po kabelu a ne po WiFi, je navíc třeba počítat s tím, aby byly v dosahu patřičného ethernetového kabelu.

Reprosoustavy Formation Duo jsou primárně zamýšleny pro použití stojanu Formation FS Duo, je však možné je umístit také na police, nějaké nástěnné držáky či nábytek. Nicméně stojany Formation FS Duo zajistují nejlepší možný přednes a flexibilitu při umisťování. Také podepřou vaše reprosoustavy Formation Duo v optimální výšce tak, aby se vysokotonové reproduktory nacházely zhruba ve výšce uší sedícího posluchače.

*Poznámka: Budete-li Formation Duo umísťovat na stojany Formation FS Duo, smontujte prosím nejdříve stojany a připevněte je k reprosoustavám dříve, než reprosoustavy začnete ustavovat do optimálních pozic. Pamatujte, že napájecí kabely reprosoustav Formation Duo a ethernetové kabely (pokud je používáte) lze protáhnout přímo pilířem reproduktoru stojanu. Stojany Formation FS Duo mají v příslušenství jak hroty, tak pryžové nožičky. Hroty se používají v případě, že je podlaha pokryta kobercem. Spička hrotu jím totiž dokáže projít až k pevnému povrchu. Nastavte hroty tak, aby stojan stál kolmo k podlaze a nekolébal se. Pryžové nožičky použijte v případě, že stojany umísťujete na hladkou či dřevěnou podlahu.*

Pokud však upřednostňujete instalaci vašich Formation Duo na police, nějaké držáky či nábytek, dbejte prosím na následující:

- Obě reprosoustavy by se měly nacházet ve stejné výšce.
- Nábytek, police či držáky by měly být dimenzovány tak, aby s rezervou dokázaly unést hmotnost reprosoustav a měly by být rigidní, aby nerezonovaly.

Například u sárokartonových a podobných stěn je třeba dobré zhodnotit, zda stěna dokáže unést Formation Duo. Pokud si nejste-li si jisti, zda stěna, držák, či police přístroj unese, nebo pokud máte jiné pochybnosti, svěřte raději montáž nějaké specializované firmě.

Ve většině instalací je ideální vzdálenost mezi oběma reprosoustavami kolem 2.0 až 4.0m a zhruba stejná vzdálenost každé z reprosoustav směrem k posluchači. Jsou-li reprosoustavy umístěny příliš blízko u sebe, dojde ke ztrátě prostorovosti. Pokud jsou naopak od sebe moc daleko, dojde k narušení celistvosti stereofonního efektu (zvuk mezi reprosoustavami bude odtržen). Natočení reprosoustav Formation Duo směrem ke středu poslechového prostoru není nutné, nicméně obvykle zlepšuje stereofonní zaostření. Základní umístění reprosoustav znázorňuje obrázek 1.

Stejně jako všechny ostatní reprosoustavy, vyzařují Formation Duo zvukovou energii nejen dopředu, ale také do stran a částečně (zvláště na nízkých

frekvenčích) i dozadu. Díky tomu však může být reprodukce ovlivněna vzdáleností reprosoustav od zdí, protože dochází k odrazům. Pokuste se při instalaci docílit, aby byla reprosoustava Formation Duo vzdálena min. 0.5m od stěn či jiných překážek.

I když jsou reprosoustavy Formation Duo od okolních stěn vzdáleny, mají stěny i věci v okolí vliv na zvuk – jinak se chová například povrch cihlové zdi a těžký látkový závěs. Snažte se tedy zajistit, aby obě reprosoustavy měly stejné akustické podmínky.

### Připojení


Mimo zdírky pro napájení **1** je každá z reprosoustav Formation Duo vybavena také Ethernetovým terminálem pro kabelové připojení k routérovi **2** (pokud nechcete používat bezdrátové WiFi připojení). Připojení k routérovi je však nutné vždy jen u jedné z reprosoustav.

*Poznámka: na zadním panelu Formation Duo je také USB terminál, který je ovšem určen pouze k servisním a diagnostickým účelům. Nelze jej používat pro žádné jiné účely.*


*Poznámka: Pokud je reprosoustava Formation Duo namontována na stojanu Formation FS Duo, jsou terminály na jejím panelu hůře přístupné.*

### Zapnutí a vypnutí

Po dokončení všech připojení a instalaci aplikace Bowers & Wilkins Home na mobilním zařízení jsou Formation Duo připraveny k instalaci a používání. Formation Duo nemají vypínač napájení a po připojení k napájení a krátké nabíjecí proceduře, jejíž konec je oznamenán zvukovým signálem, jsou plně aktivní a můžete je používat.



Obrázek 1  
Umístění



Obrázek 2  
Zadní panel Formation Duo

Při prvním zapnutí reprosoustav Formation Duo, které doposud nebyly použity, se automaticky aktivuje režim instalace, aby bylo možné jejich připojení do vaší domácí sítě a k jakýmkoli dalším dostupným zařízením Formation. Režim instalace je indikován pomalou pulzujícím oranžovým osvětlením dotykového tlačítka Formation . Formation Audio se rovněž objeví v aplikaci Bowers & Wilkins Home jako dostupné zařízení pro instalaci, a to buď na úvodní stránce aplikace nebo po výběru „Add Formation product“ (Přidat produkt Formation) na stránce Settings (Nastavení) v této aplikaci.

Reposoustavy Formation Duo řídí svůj provozní stav a spotřebu energie zcela automaticky a po dvaceti minutách nečinnosti se přepnou do úsporného režimu. Formation Duo není nutno vůbec vypínat, avšak pokud tak chcete učinit, jednoduše je odpojte od síťového napájení. Formation Duo si zapamatuje svá nastavení i po odpojení od síťového napájení.

Každou reprosoustavu Formation Duo můžete v případě potřeby restartovat krátkým stisknutím a uvolněním resetovacího tlačítka umístěného na jejím zadním panelu. Po stisknutí tohoto tlačítka se Formation Duo vypne a zase zapne. Všechna nastavení zůstanou při restartu Formation Duo zapamatována. Formation Audio můžete rovněž restartovat pomocí stránky Settings (Nastavení) v aplikaci Bowers & Wilkins Home.

Pokud chcete reposoustavy Formation Duo resetovat na výchozí nastavení, stiskněte a po dobu 5ti vteřin podržte resetovací tlačítko na každé z reprosoustav. V tomto případě po svém restartu naběhnou reprosoustavy Formation Duo do režimu instalace. Všechna nastavení se při resetování Formation Duo smažou. Formation Duo můžete rovněž resetovat pomocí menu Settings (Nastavení) v aplikaci Bowers & Wilkins Home.

#### Nastavení sítě

- Když jsou Formation Duo v režimu instalace a osvětlení tlačítka Formation pomalu pulzuje oranžovou barvou, spusťte ve vašem zařízení se systémem iOS nebo Android aplikaci Bowers & Wilkins Home. Tato aplikace vás provede procesem instalace.

*Poznámka: Formation Duo používají během procesu instalace Bluetooth připojení k zařízení, na kterém je spuštěna aplikace Bowers & Wilkins Home. Protože má Bluetooth signál relativně krátký dosah a může docházet k jeho rušení zdmi místnosti, doporučujeme vám, aby Formation Duo a zařízení s aplikací Bowers & Wilkins Home zůstaly během procesu instalace v těsné blízkosti.*

- Aplikace Bowers & Wilkins Home nejprve vyhledá dostupné produkty Formation s aktivovaným režimem instalace a zobrazí obrazovku s výzvou k výběru jednoho z nich. Klepnutím vyberte Formation Duo. Pokud je některý produkt Formation již nainstalován a přidáváte další, vyberte v menu Settings (Nastavení) v této aplikaci funkci „Add Formation product“ (Přidat produkt Formation).
- Aplikace Bowers & Wilkins Home vás dále vyzve k pojmenování „prostoru“ (Space), ve kterém budou vaše Formation Duo používány. Nabídne se seznam výchozích názvů prostoru; můžete si však rovněž vytvořit svůj vlastní. Po výběru nebo vytvoření názvu prostoru vás aplikace požadá, abyste se dotkli tlačítka Formation v přední části jedné z reprosoustav Formation Duo pro potvrzení vaší volby.

- Pokud budete u Formation Duo používat bezdrátové připojení k sítí, bude dalším krokem připojení Formation Duo k vaší domácí sítí. Aplikace vás vyzve k potvrzení/výběru správné WiFi sítě a zadání patřičného hesla. Jesou-li vaše Formation Duo připojeny do vaší sítě prostřednictvím ethernetového kabelu, bude tento krok při instalaci přeskočen.

*Poznámka: Pokud jsou k WiFi sítě již připojeny další produkty Formation, nebude při instalaci Formation Duo heslo k WiFi sítě vyžadováno.*

- Po dokončení konfigurace WiFi sítě a dokončení výběru „prostoru“ (Space) jsou vaše Formation Duo připraveny k použití. Formation Duo přehrájí zvukový signál potvrzující úspěšnou instalaci.

#### Nastavení Bluetooth

K přístroji Formation Duo můžete připojit zdrojové Bluetooth audio zařízení, jako je například smartphone a streamovat z něj hudbu do Formation Duo. Zdrojové Bluetooth zařízení a Formation Duo je však nejprve třeba mezi sebou spárovat.

Po dokončení výše popsaných operací nutných k nastavení sítě Formation Duo otevřete stránku Settings (Nastavení) v aplikaci Bowers & Wilkins Home a vyberte Formation Space, se kterým chcete spárovat zdrojové Bluetooth zařízení. Dále vyberte z menu Bluetooth „+ Pair a new device“ (Spárovat nové zařízení) a dokončete párování podle pokynů

aplikace. Váš produkt Formation Duo přehraje po dokončení párování zvukový signál a jeho prostor bude dostupný pro přehrávání zvuku ze spárovанého Bluetooth zařízení.

*Poznámka: S každým „prostorem“ Formation může být současně spárováno až osm Bluetooth zařízení, avšak tato zařízení nebudou ve spárových prostorech připojována a přehrávána automaticky.*


### 3. Používání Formation Duo

#### Základy

Formation Duo můžete používat pro přehrávání ze streamovacích služeb typu Spotify, Apple Music a Tidal, z hudební knihovny Roon a z internetových rádií pomocí vhodné aplikace iRadio. Máte-li k vaší sítí připojeno více zařízení Formation, jako například Formation Audio, budou i do něj zapojené klasické audio zdroje dostupné k poslechu přes Formation Duo.

#### Prostory (Spaces)

Prostory jsou klíčovým konceptem rodiny produktů Formation. „Prostor“ Formation je místnost, nebo konkrétní oblast ve vašem domě určená k poslechu hudby. Každý prostor může obsahovat různé kombinace produktů Formation, jenž jsou přiřazeny ke stejněmu prostoru sloučeny tak, aby fungovaly společně. Možné konfigurace jsou zobrazeny na Obrázku 4.



Obrázek 3  
Tlačítko Reset

## Přehrávání zvuku

Aplikace Bowers & Wilkins Home umožňuje výběr a přehrávání jakéhokoli dostupného zdroje zvuku, nebo zvukového streamu. Avšak podobně jako je při přehrávání z běžných zdrojů zvuku nutné spuštění reprodukce na daném zdroji, je nutno audio streamování pro Formation nejprve spustit prostřednictvím vlastní aplikace dané služby či brány: například pomocí aplikace Spotify nebo aplikace nějaké hudební knihovny, jako například Roon. V podstatě každá aplikace kompatibilní streamovací služby či knihovny bude uvádět vás prostor Formation Duo jako dostupné cílové zařízení pro přehrávání pomocí Airplay, Bluetooth, nebo Spotify Connect pro Spotify.

Jakmile jsou audio streamy přehrávány v síti Formation, mohou být vybrány v aplikaci Bowers & Wilkins Home nebo prostřednictvím dotykového tlačítka Formation  na předním panelu Formation Duo. Dotykem na tlačítko Formation můžete dostupné streamy a zdroje cyklicky procházet.

## Ovládací prvky a kontroly na čelním panelu Formation Duo

Na čelním panelu reprosoustav přístroje Formation Duo jsou tlačítka pro funkci spuštění/pozastavení přehrávání, zvýšení/snížení hlasitosti a pro volbu zdroj/stream.

- Dotykem na tlačítko Play/Pause  můžete zastavit nebo znova spustit přehrávání zvuku.

**Poznámka:** Funkce spuštění/pozastavení/zastavení/pauzy bude fungovat pouze tehdy, pokud zdroj streamu obsahuje funkce spuštění/pozastavení/zastavení/pauzy dostupné přes Bluetooth nebo přes připojení k síti.

- Dotykem na tlačítko pro zvýšení  nebo snížení  hlasitosti můžete nastavit místní hlasitost přehrávání jakéhokoli streamu či lokálního klasického zdroje. Stisknutím a podržením tlačítka  a  můžete hlasitost zvyšovat nebo snižovat plynule.
- Dotykem na tlačítko Formation  můžete cyklicky procházet a přehrávat aktuální streamy a zdroje dostupné v produktu Formation Duo.

## Podsvícení tlačítka Form

Změnou způsobu podsvícení tlačítka Formation na Formation Duo jsou indikovány různé provozní stav. Jednotlivé stavysou vysvětleny na Obrázku 5.

## 4. Aplikace Bowers & Wilkins Home

Když je produkt Formation Duo nakonfigurován a připojen k vaší síti, otevře aplikace Bowers & Wilkins Home svou domovskou obrazovku, na které je uveden prostor Formation Duo a případně i jakékoli jiné dostupné prostory Formation.


Pro výběr jakéhokoli dostupných streamů, nebo vstupů, klikněte na daný prostor Formation. Pokud nejsou k dispozici žádné streamy, otevřete streamovací aplikaci, jako například Spotify, vyberte položku pro přehrávání a pak vyberte v seznamu dostupných cílových zařízení pro přehrávání daný prostor Formation. Nyní, když se vrátíte do aplikace Bowers & Wilkins Home, bude stream Spotify uveden na stránce daného prostoru (např. Formation Duo).

## Konfigurace prostoru TV


Formation Bar (3.0)



Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



## Konfigurace prostoru Music (Hudba)

Formation Audio



Formation Wedge




Formation Wedge + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Bass




Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



Formation Duo




Formation Duo + Formation Audio



Formation Duo + Formation Bass




Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex




Formation Flex + Formation Audio



Formation Flex + Formation Bass



Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass




Formation Flex (stereo pair)




Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



Obrázek 4  
Konfigurace prostor

Na domovské stránce aplikace Bowers & Wilkins Home je v pravém horním rohu ikona Settings (Nastavení). Klepněte na tuto ikonu pro otevření tohoto menu. Menu Settings (Nastavení) obsahuje možnosti pro konfiguraci a resetování vašich zařízení Formation a přejmenování vašich prostorů Formation. Z menu Settings (Nastavení) se rovněž spouští aktualizace aplikace a firmwaru zařízení Formation.

#### **Popis aplikace Bowers & Wilkins Home**

Aplikace Bowers & Wilkins Home po otevření vyhledá dostupné prostory Formation a pak zobrazí svou domovskou stránku se seznamem těchto prostorů.

Pod každým prostorem zobrazí tato aplikace jeho aktuální aktivity. Po klepnutí na aktivní prostor se otevře obrazovka „now playing“ (nyní se přehrává), která umožňuje ovládání hlasitosti a spouštění přehrávání/pauzu.

Obrazovka „now playing“ (nyní se přehrává) rovněž obsahuje možnost „Available Spaces“ (Dostupné prostory) umožňující předat stream přehrávaný ve vybraném prostoru do jiného prostoru, nebo jej přehrávat ve více prostorech najednou. Na obrazovce „Available Spaces“ (Dostupné prostory) je rovněž k dispozici možnost ovládat hlasitost, a to buď globálně napříč všemi prostory, nebo v jednotlivých prostorech separátně.

Po kliknutí na ikonu nastavení v aplikaci Bowers & Wilkins Home se otevře stránka Settings (Nastavení). Počáteční menu Settings obsahuje jednotlivé prostory a počet zařízení Formation existujících v každém z nich.

Kliknutí na prostor uvedený v menu Settings (Nastavení) získáte přístup k jeho konfiguraci a nastavení všech zařízení Formation, která daný prostor obsahuje. Chcete-li tedy nastavovat konkrétní přístroj, klikněte nejprve na název prostoru (Space) po získání přístupu k nastavení prostoru a pak klikněte na název daného zařízení pro jeho nastavení. Položky, které se po nastavení zobrazí, budou záviset na příslušném zařízení.

**Poznámka:** Pokud ikona Settings (Nastavení) v aplikaci Bowers & Wilkins Home zobrazuje žlutou tečku, znamená to, že je k dispozici aktualizace firmwaru Formation. Proces aktualizace firmwaru se spouští z menu Settings (Nastavení). Doporučujeme vám, abyste udržovali aplikaci Bowers & Wilkins Home a vaše zařízení Formation stále aktuální, s nainstalovanou nejnovější verzí aplikace a nejnovější verzí firmware. Zajistěte tak maximální spolehlivost a navíc si budete moci užívat nejnovější funkce Formation.

## **5. Hudební streamy a zdroje Formation**

#### **Používání služby Spotify**

Používejte váš telefon, tablet nebo počítač jako dálkový ovladač pro Spotify. Další informace si vyhledejte na [spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses).

Používání softwaru Spotify je podmíněno přidělením licencí třetím stranám, které jsou popsány zde: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

#### **Používání přenosu Airplay**

Airplay umožňuje streamovat zvuk po sítí z aplikací v Apple zařízeních, či z aplikace iTunes pro PC, do přístrojů s funkcí Airplay, jako je například Formation Duo. Pokud se v síti nachází přístroj s funkcí Airplay a aplikace funkci Airplay podporuje, zobrazí se v ní Airplay ikona.

Chcete-li používat Airplay, otevřete požadovanou zvukovou aplikaci a vyberte hudbu, kterou chcete přehrát. Klikněte na ikonu Airplay pro zobrazení seznamu dostupných zařízení a následně vyberte prostor Formation, který chcete používat.

**Poznámka:** Funkce Airplay jako taková nyní podporuje i streamování do několika zařízení současně. V takovém případě je však spolehlivost a kvalita velmi závislá na parametrech vaší domácí sítě. V případě systému Formation může být mnohem lepší, pokud Airplay stream nasměrujete jen do jednoho prostoru/zařízení a pak pomocí aplikace Bowers & Wilkins Home zvolíte sdílení s dalšími prostory.

#### **Používání služby Roon**

Roon je hudební knihovna s množstvím funkcí a aplikací pro přehrávání, která shromažďuje všechny hudební soubory dostupné ve vaší síti a zpřístupňuje je po snadné používání napříč všemi prostory Formation a jakýmkoli audio zařízeními podporujícími Roon. Aplikace Roon je pak k dispozici pro mobilní telefony, notebooky i stolní zařízení.

Po otevření Roon se zobrazí vaše kompletní zvuková knihovna společně s jejími metadaty a obrázkem, včetně všech prostorů Formation a jakýchkoli jiných dostupných sítových audio zařízení kompatibilních s Roon. Jednoduše vyberte hudbu, kterou chcete přehrát a pak prostor Formation, ve kterém ji chcete poslouchat.

**Poznámka:** Roon jako takový podporuje i streamování do několika zařízení současně. V takovém případě je však kvalita přehrávání a synchronizace velmi závislá na parametrech vaší domácí sítě. V případě systému Formation může být mnohem lepší, pokud stream z aplikace Roon nasměrujete jen do jednoho Formation prostoru/zařízení a pak pomocí aplikace Bowers & Wilkins Home zvolíte sdílení s dalšími prostory.

#### **Používání Bluetooth**

Bluetooth umožňuje audio aplikacím v mobilním telefonu, tabletu či počítači, bezdrátově streamovat zvuk obsah do kompatibilního hardwaru, jako je například Formation Duo.

Chcete-li používat Bluetooth, zajistěte, aby byl v menu Bluetooth nastavení u vašeho zařízení vybrán požadovaný prostor Formation. Pak jednoduše otevřete požadovanou zvukovou aplikaci a vyberte hudbu, kterou chcete přehrát.

## **6. Čištění**

Pokud váš produkt Formation Duo potřebuje očistit, můžete jeho povrch otřít jemnou a suchou utěrkou, na mířku lze použít jemný kartáček. Chcete-li použít jakoukoli čisticí tekutinu, naneste ji na čisticí utěrku, nikoli přímo na přístroj Formation Duo. Čištění pak nejprve vyzkoušejte na malé ploše, protože některé čisticí produkty mohou poškodit povrch. Vyvarujte se používání čisticích prostředků s brusným účinkem a produktů obsahujících kyselinu, alkalické nebo antibakteriální složky.

## **7. Podpora**

V případě, že budete potřebovat další asistenční nebo rady ohledně vašeho produktu Formation Duo, navštivte prosím stránky zákaznické podpory Formation na adrese [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support).

#### **Informace o životním prostředí**

Tento produkt vyhovuje mezinárodním směrnicím včetně, avšak nikoli výhradně, směrnice omezující používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (RoHS), směrnice pro registraci, hodnocení, povolení a omezování chemických látek (REACH) a směrnice pro likvidaci vyřazených elektrických a elektronických zařízení (WEEE). Informace o správné recyklaci a likvidaci tohoto produktu vám poskytnou místní úřady zabývající se likvidací odpadu.

Indikátor	Provozní stav
Bliká bíle	Probíhá spouštění
Pulzuje žlutě	Připraveno k nastavení
Bliká žlutě	Probíhá aktualizace firmwaru
Pulzuje bíle	Probíhá načítání zvuku
Pulzuje červeně	Chyba – kontaktujte podporu
Svítí červeně	Chyba – kontaktujte podporu
Bliká červeně	Probíhá resetování na tovární hodnoty

Obrázek 5  
Stavy podsvícení tlačítka Form

## Üdvözli Önt a Bowers & Wilkins és a Formation Duo

Köszönjük, hogy a Formation készüléket választotta. Amikor John Bowers megalapította a Bowers & Wilkins céget, hitte, hogy az ötletes dizájn, az innovatív megoldások és a fejlett technológia az otthoni szórakoztatás alapjai. Ez az elv mai napig a vállalat mozgatórugója és pillanatnyilag a Formation fejezi ki legjobban ezt az elképzelést.

A Formation Duo egy hálózati kapcsolatra képes, vezeték nélküli, aktív hangsugárzó, mely lehetővé teszi a Formation audió stamek különösen kiemelkedő hangminőségű lejátszását. A Formation Duo elsősorban a Bowers & Wilkins Home Appel használható. Az App elérhető mind iOS mind Android eszközökre. Néhány gyakran használt funkció azonban a Formation Duo előlapi gombjaival is elérhető. A Formation Duo csak a Bowers & Wilkins Home programmal installálható és konfigurálható.

A Formation Duo készülékkel a következőkre lesz képes:

- Zenehallgatás olyan streaming szolgáltatóktól, mint a Spotify, Apple Music vagy Roon.
- Hálózaton tárolt audió fájlok visszajátszása.
- Audió anyagok hallgatása Bluetooth kapcsolaton keresztül, Bluetooth képes eszközökről.
- Audió hallgatása, helyileg csatlakoztatott eszközökről, mint például lemezjátszó (phono előerősítőn keresztül) és CD lejátszó, melyek a Formation Audio készülékhez csatlakoznak.
- Audió anyagok hallgatása Internet rádióról, Airplay vagy Bluetooth kompatibilis szolgáltatásokról és applikációkról.
- Zenelejátszás, bármely az otthonában lévő Formation eszközön, mely az otthoni hálózatához kapcsolódik.

A Bowers & Wilkins Home App használata szükséges, hogy a Formation Duo eszközt az otthoni hálózatához csatlakoztassa, valamint más, az otthonában lévő Formation eszközökhöz kapcsolja. A Bowers & Wilkins Home alkalmazás ugyanakkor néhány irányításbeli és konfigurációs funkcióval is rendelkezik, a használat közben. Mielőtt megkezdené a Formation Duo beállítását, kérjük, töltse le a Bowers & Wilkins Home App-et az iOS vagy Android eszközére. A Bowers & Wilkins Home használatához iOS 11.4 vagy újabb, Android eszközöknél 8.1 vagy újabb verziószámú szoftver szükségeltetik. A Bluetooth és Wifi szolgáltatásokat engedélyezni kell az eszközén. A Wifi hálózat jelszavára ugyancsak szüksége lesz.

*Megjegyzés: A Formation beállítási folyamatához az Android eszközöknél engedélyezni kell a helymeghatározó szolgáltatást is. Ez azért szükséges, mert a Formation termékek alacsony teljesítményű Bluetooth kapcsolatot igényelnek (BT-LE) a kommunikációhoz, mely az Android eszközöknél csak akkor működik, ha a helymeghatározás engedélyezve van. A Bowers & Wilkins nem használ fel semmilyen helymeghatározási adatot marketing céljából.*

## 1. A Formation Duo dobozának tartalma

2x Formation Duo  
Az országának megfelelő hálózati kábel  
Dokumentum csomag

## 2. A Formation Duo beüzemelése

A Formation Duo működéséhez csupán egy - egy hálózati kábel szükséges, így szinte bárhol elhelyezheti, ahol kényelmes Önnek. Miután eldöntötte a Formation Duo hangsugárzók helyét a szobában, installálhatja a hálózati aljzatokat, ha szükséges. Ha a Formation Duo hangsugárzóját vezetékkel szeretné az otthoni hálózati routerére kötni, akkor a kábelezés közelébe kell elhelyezni a hangsugárzót.

A Formation Duo hangsugárzókat elsősorban állvánnyal való használatra tervezték, de helyezhető polcra, falra konzolra vagy bútorokra is. Azonban a Formation FS Duo állvány biztosítja a lehető legjobb minőséget és rugalmasságot elhelyezési lehetőséget. Ezen felül az állványok segítségével a hangsugárzók a megfelelő magasságba kerülnek – megközelítőleg fejmagasságba, egy zenét hallgató ember esetében.

**Megjegyzés:** Ha a Formation Duo hangsugárzókat állványra fogja elhelyezni, kérjük, az elhelyezés előtt állítsa össze az állványt, majd rögzítse rá a hangsugárzót. Ügyeljen arra, hogy a Formation Duo hálózati vezetékeit és az Ethernet kábeleket (ha szükséges), az állvány lábán keresztül át kell húznia. A Formation Duo tartozéka egy szett gumiláb és egy szett tüske. A tüskek használatát szőnyegpadló esetében javasoljuk. A tüskek áthatolnak a szőnyegen és az alatta lévő felületre támaszkodnak fel. Állítsa be a tüskek segítségével az állvány függőleges pozícióját, hogy ne billenjen. Járolapos vagy fapadlós felületenél a gumilábak használatát javasoljuk.

Ha mégis úgy dönt, hogy a Formation Duo hangsugárzókat polcra, állványra vagy bútorra szeretné elhelyezni, akkor győződjön meg arról, hogy:

- Mindkét hangsugárzó lehetőség szerint azonos magasságba kerüljön.
- A polcok, állványok, és a bútorok elbírják a hangsugárzók súlyát, stabilak és nem rezonálnak.

Előfordulhat, hogy a könnyűszerkezetes csatlakozások és gipszkarton lapok nem tudnak megfelelő erősséget vagy merevséget biztosítani Formation Duo hangsugárzáronak. Ha nem biztos a falazat alkalmasságában, vagy ha bizonytalan a felszerelésben, kérheti szakember segítségét is.

A zenehallgatásra szánt szobák többségében a Formation Duo hangsugárzókat egymástól 2.0m és 4.0m közötti távolságra érdemes elhelyezni, továbbá a hallgatási ponttól is hasonló legyen a távolság. Ha a hangsugárzók túl közel kerülnek egymáshoz, akkor a sztereókép erőtlennel lesz, ha túl távolra, akkor a sztereó fókusz lesz túl gyenge. A Formation Duo hangsugárzókat nem szükséges a hallgató pozíció felé fordítani, ugyanakkor, ha mégis így tesz, a sztereó fókusz még pozicionáltabb lesz. Az 1. ábra illusztrálja az alapvető hangsugárzó elhelyezést.

Mint minden hangsugárzó, a Formation Duo is hangfrekvenciás energiát sugároz, nem csak előre, hanem oldalra és főként a mélyfrekvenciák hátra is. Ennek megfelelően, ha a hangsugárzókat túl közel helyezi a falakhoz, az a hangzásra hatással lesz. A falaktól legalább 0,5m távolságra helyezze el a Formation Duo hangsugárzókat.


Még a falaktól megfelelő távolságra elhelyezett Formation Duo hangsugárzók esetében is, a falak anyaga és akusztikai tulajdonságai hatással vannak a hangzásra. Próbáljon minden oldali hangsugárzók körül hasonló akusztikai körülményeket teremteni. A különböző akusztikai befolyásoló tényezők például a nehéz, vastag függőnyök vagy csupasz falak.

## Csatlakozások


A hálózati csatlakozáson **1** kívül a Formation Duo egy hálózati Ethernet aljzattal **2** is rendelkezik, melyet akkor használjon, ha a vezeték nélküli (Wifi) hálózat helyett vezetékes hálózatot szeretne használni. Ebben az esetben csak egy hangsugárzót kell a routerhez csatlakoztatni.

**Megjegyzés:** A Formation Duo hátlapján található USB aljzat csak szerviz és diagnosztika céljára szolgál. Más célból nem használható.

**Megjegyzés:** A Formation Duo csatlakozó aljzatai nehezen hozzáférhetők, ha a hangsugárzók a Formation FS Duo állványra vannak szerelve.



1. Ábra  
Elhelyezés



2. Ábra  
Formation Duo hátlap

## Be és kikapcsolás

Miután minden csatlakozatát elvégzett és a Bowers & Wilkins Home Appet is telepítette a mobil eszközön, a Formation Duo készen áll az üzembe helyezésre és használatra. A Formation Duo hangsugárzónak nincs fő hálózati kapcsolója, a hálózati kábel csatlakoztatása után egy rövid bekapcsolási rutin után a hangsugárzó üzemképessé válik. Egy rövid hang lejátszásával jelzi az üzemkész állapotot.

Ha a Formation Duo az üzembe helyezés előtt nem volt máshol használatban, akkor először automatikusan beállítás módba lép, hogy létrejöhessen a kapcsolat az otthoni hálózatával és más Formation eszközökkel. A beállítás módot a Form érintőkapcsoló lassú, narancsszínű pulzálása jelzi. Ugyanakkor a Formation Duo a Bowers & Wilkins Home Appben is megjelenik, a fóoldalon, vagy az 'Add Formation Product' kiválasztásával a Beállítások aloldalon.

A Formation Duo a működési állapotát és az energia felhasználását teljesen automatikusan szabályozza. Húsz perc inaktivitás után energiatakarékos módba kapcsol. Nem szükséges kikapcsolni a Formation Duo hangsugárzót, ugyanakkor, ha szeretné, egyszerűen kihúzhatja a hálózatból. A Formation Duo megőrzi a beállításokat áramtalanítás után is.

Újraindíthatja a Formation Duo hangsugárzót a hátlapon található reset gomb rövid megnyomásával. A gomb megnyomására a Formation Duo kikapcsol, majd újra bekapcsol. minden beállítás eltárolódik a Formation Duo újraindítása után is. Ugyancsak újraindíthatja a Formation Duo hangsugárzót a Bowers & Wilkins Home App beállítások oldalán. A reset gomb az 2. Ábrán látható.

Ha törlni szeretné a Formation Duo beállításait és az alapértelmezett beállításokat előhívni, nyomja meg és tartsa lenyomva a reset gombot öt másodpercig. Újraindulás után a Formation Duo beállítások módba lép. minden eddigi beállítás törölődik ebben az esetben. A Formation Duo beállításai törölhetők a Bowers & Wilkins Home App beállítások oldaláról. A reset gomb az 2. Ábrán látható.

## Hálózati beállítás

- A Formation Duo beállítási állapotát a Form gomb lassú, narancsszínű pulzálással jelzi. Nyissa meg a Bowers & Wilkins Home Appet az iOS vagy Android eszközön. A program keresztülvezeti a beállítás lépésein.

*Megjegyzés: A Formation Duo a Bowers & Wilkins Home App futtatás eszköz Bluetooth kapcsolatát használja a beállításhoz. A Bluetooth jelek relativ kis hatótávolságúak és megzavarhatják a szobák falai, így azt javasoljuk, hogy a Formation Duo és a Bowers & Wilkins Home App futtatás eszköz legyen egymáshoz közel a beállítás időtartama alatt.*

- A Bowers & Wilkins Home App először megkeresi az elérhető beállítási állapotban lévő Formation terméket, majd a kijelzőn felkínálja kiválasztásra. Ekkor válassza a Formation Duo hangsugárzót. Ha már van Formation termék beállítva és egy újat szeretne hozzáadni, akkor válassza az 'Add Formation Product' feliratot a beállítások menüben.

- Ez után a Bowers & Wilkins Home App kéri, hogy nevezze el a 'Helységet', a Formation Duo használati helye alapján. Néhány alapértelmezett 'Helység' nevet felkínál a program, de Ön is létrehozhat egy sajátot. Miután kiválasztotta, vagy létrehozott egy Helység nevet, az egyik Formation Duo hangsugárzó Form gombjának megérintésével fogadhatja el a beállításokat.

- Ha vezeték nélküli hálózattal szeretné használni a Formation Duo hangsugárzóját, akkor a következő lépés a Formation Duo csatlakoztatása az otthoni hálózathoz. Az alkalmazás felkéri a megfelelő WiFi hálózat kiválasztására, majd a jelszó beírására. Alternatívaként, ha a Formation Duo hangsugárzót vezetékkel szeretné csatlakoztatni az otthoni hálózatra, Ethernet kábel segítségével, akkor a fenti beállításokon átugrik a program.

*Megjegyzés: Ha már rendelkezik más beüzemelt Formation termékkel, akkor a Formation Duo beállításoknál a program nem kér WiFi jelszót.*


- A WiFi beállítások és a Helység kiválasztása után a Formation Duo készen áll a használatra. A Formation Duo rövid hanggal jelzi a sikeres beüzemelést.

## Bluetooth beállítás

A Formation Duo készülékre Bluetooth képes audio eszközzel is csatlakozhat, például okostelefon, hogy audió tartalmat játsszon le. A Formation Duo készüléket azonban előbb párosítani kell a Bluetooth képes audió forrás eszközzel.

Miután a Formation Duo hálózati beállításai sikeresen befejeződtek, nyissa meg a Bowers & Wilkins Home App beállítások aloldalát, majd válassza ki a párosítani kívánt Formation terméket. Érintse meg a '+ Pair new device' feliratot a Bluetooth menüben, majd kövessé a program útmutatásait a párosítás beállításához. A Formation Duo hanggal jelzi a kapcsolat létrejöttét és a Helység innentől kezdve elérhető lesz a párosított Bluetooth eszköz számára.

*Megjegyzés: Akár nyolc Bluetooth eszközzel tud csatlakozni egy Formation Helységehez, ugyanakkor az eszközök nem kapcsolódnak a párosított Helységekhez automatikusan.*



3. Ábra  
Reset gomb

### 3. A Formation Duo használata

#### Az alapok

A Bowers & Wilkins Home App lehetővé teszi több elérhető audió forrás streamelését, olyan szolgáltatóktól, mint például Spotify, Apple Music és Tidal, a Roon zenekönyvtáról és internet rádióról egy megfelelő iRadio program segítségével. Ha további Formation eszközök csatlakozik a hálózathoz, például egy Formation Audio, akkor az ahoz csatlakoztatott hagyományos audió forrás is lejátszható a Formation Duo hangsugárzón keresztül.

#### Helységek

A Helység, a Formation termékcsalád alapja. A Formation „Helység” elnevezés olyan szobát vagy specifikus helyet takar az otthonában, ahol zenét hallgat. Mindegyik Helység, különböző kombinációjú Formation termékeket tartalmazhat. A lehetséges konfigurációkat a 2. ábrán láthatja.

#### Audió anyagok lejátszása

A Bowers & Wilkins Home App lehetővé teszi, hogy kiválasszon és lejátszon bármely elérhető audió forrást vagy streamet. Ugyanakkor, hasonlóképp a hagyományos audió forrás lejátszáshoz, a lejátszás parancsot kezdeményezni kell a saját alkalmazásban: például a Spotify programnál, vagy egy zene könyvtárat kezelő programnál, mint a Roon. Mindegyik külső vagy zenei könyvtárkezelő program felsorolja a Formation Duo Helységet, mint elérhető lejátszó eszközt az Airplay, Bluetooth vagy a Spotify esetén a Spotify Connect használatakor.

Miután az audió streamek lejátszásra kerülnek a Formation hálózaton, kiválaszthatók a Bowers & Wilkins Home alkalmazásból vagy a Formation Duo Form gombjának megnyomásával. A gomb ismételt megnyomásával lehet léptetni az elérhető streamek vagy források között.

#### Formation Duo előlapi gombok és visszajelzések

A Formation Duo hangsugárzó előlapján gombok vannak, melyekkel a hangerő, a zene lejátszása és megállítása továbbá a forrás/stream választása szabályozható.

- Play/Pause gomb megállítja és úraindítja a lejátszást.

**Megjegyzés:** A play/pause gomb csak akkor működőképes, ha a stream forrásnak van play (lejátszás) vagy pause (pillanat áll) funkciója, melyet a készülék Bluetooth vagy hálózati csatlakozáson keresztül el tud érni.

- A hangerő fel vagy le gombjaival állíthatja a helyi, bármely hálózati stream vagy helyi forrás hangerejét. Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombokat a hangerő folyamatos növeléséhez vagy csökkentéséhez.
- A Form gomb megnyomásával választhat ki és indíthat el aktív streamet és forrásokat a Formation Duo készülékén.

#### A Form Gomb színjelzései


A Formation Duo Form gombjának színe jelzi, a készülék működési állapotait. Ez a 5. ábrán látható.

#### TV Helység konfigurációk


##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Zene Helység konfigurációk

##### Formation Audio




##### Formation Flex



##### Formation Wedge



##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Audio




##### Formation Wedge + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair)



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Duo




##### Formation Duo + Formation Audio



##### Formation Duo + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



#### 4. Ábra

#### Helység konfigurációk



## **Witamy i dziękujemy za nabycie produktu firmy Bowers & Wilkins Formation Duo.**

Dziękujemy za wybór Formation Duo. John Bowers założył swoją firmę, ponieważ wierzył, iż ciekawy wygląd, innowacyjna konstrukcja i zaawansowana technologia są kluczami do rozkoszowania się dźwiękiem w domowym zaciszu. Ta właśnie wiara towarzyszy nam i inspiruje każdy produkt, który tworzymy, a Formation znalazło tego jak dotąd najbardziej zaawansowane wyrażenie.

Formation Duo to podłączony do sieci, bezprzewodowy system stereo z aktywnymi głośnikami, który zapewnia wyjątkowo wysoką wydajność odtwarzania strumieni Formation audio. Formation Duo jest przede wszystkim przeznaczony do konfigurowania i kontrolowania za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Home. Aplikacja jest dostępna zarówno na urządzenia z systemem iOS, jak i Android. Niektóre, często używane funkcje sterowania są również dostępne za pomocą przycisków na panelu przednim Formation Duo. Instalacja i konfiguracja Formation Duo jest możliwa tylko przy użyciu aplikacji Bowers & Wilkins Home.

Formation Duo umożliwia:

- Słuchanie muzyki z serwisów streamingowych takich jak Spotify, Apple Music i Roon.
- Słuchanie plików audio zapisanych w sieci.
- Słuchanie dźwięku przez Bluetooth z odpowiednio włączonych urządzeń źródłowych Bluetooth.
- Słuchanie muzyki z urządzeń takich jak gramofony (poprzez phono preamp) i odtwarzacze CD podłączone do Bowers & Wilkins Formation Audio.
- Słuchanie audio, takiego jak radio internetowe, z usług i aplikacji zgodnych z Airplay lub Bluetooth.
- Słuchanie dźwięku odtwarzanego w dowolnym miejscu w domu na dowolnym urządzeniu Formation podłączonym do sieci domowej.

Aplikacja Bowers & Wilkins Home jest wymagana do podłączenia Formation Duo do sieci domowej, a także do nawiązania połączenia z innymi produktami Formation w domu. Aplikacja Bowers & Wilkins Home, zapewnia także pewne funkcje sterowania i konfiguracji podczas użytkowania. Przed rozpoczęciem instalacji Formation Duo pobierz i zainstaluj aplikację Bowers & Wilkins Home na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Aplikacja Bowers & Wilkins Home wymaga systemu iOS w wersji 11.4 (lub nowszej) lub Androida w wersji 8.1 (lub nowszej). Usługi Bluetooth i Wi-Fi muszą być włączone na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Musisz także znać hasło do sieci Wi-Fi.

*Uwaga: Usługi lokalizacyjne muszą być włączone na urządzeniach z Androidem podczas procesu konfiguracji Formation. Wynika to z faktu, że produkty Formation używają technologii Bluetooth o niskiej mocy (BT-LE) do komunikacji serwisowej, która na urządzeniach z Androidem jest włączana tylko wtedy, gdy włączone są usługi lokalizacyjne. Bowers & Wilkins nie wykorzystuje żadnych danych usług lokalizacyjnych do celów marketingowych.*

## 1. Zawartość kartonu Formation Duo

2x głośnik Formation Duo  
Przewód zasilający  
Niniejsza instrukcja

## 2. Instalacja Formation Duo

Twoje Formation Duo, aby mogły działać potrzebują zasilania sieciowego, dlatego musi znajdować się w zasięgu gniazda zasilania. Kiedy już zdecydujesz się na umieszczenie Formation Duo w konkretnym miejscu pokoju odsłuchowego, możesz zdecydować się na połączenie odpowiednich gniazd sieciowych. Jeśli głośniki Formation Duo mają korzystać z przewodowego połączenia z routerem sieciowym, jeden z nich musi znajdować się w zasięgu przewodu sieciowego (Ethernet).

Formation Duo są przeznaczone przede wszystkim do stosowania na stendach Formation FS Duo, ale można je również umieszczać na półkach, wsparnikach sciennych lub meblach. Standy Formation FS Duo zapewnią jednak najlepsze osiągi i zapewnią największą elastyczność w pozycjonowaniu. Dzięki stendom, Formation Duo umieszczone są na właściwej wysokości - około wysokości głowy podczas słuchania.

**Uwaga:** Jeśli głośniki Formation Duo mają zostać zamontowane na stendach Formation FS Duo, należy zmontować stendy i przymocować głośniki przed ich konfiguracją. Pamiętaj, że przewody od Formation Duo powinny przebiegać przez nogi podstaw głośników. Stendy Formation FS Duo są dostarczane wraz z dwoma rodzajami nóżek do wyboru (gumowe i kolce). Nóżki z kolcami należy używać, gdy stendy mają być umieszczone na podłodze wyłożonej wykładziną. Kolce przebijają dywan i spoczywają na powierzchni pod nim. Dostosuj wysokość kolców tak, aby stendy były ustawione pionowo i nie kołysały się. Jeżeli stendy mają być umieszczone na podłodze wyłożonej drewnem lub kafelkami, zalecamy zastosować nóżki gumowe aby uniknąć uszkodzenia podłogi.

Jeżeli mimo wszystko wolisz umieścić głośniki Formation Duo na półkach, uchwytych lub innych meblach, upewnij się, czy:

- oba głośniki znajdują się na tej samej wysokości.
- półki, uchwyty i meble, na których chcesz umieścić głośniki, są w stanie poradzić sobie z wagą głośników, są sztywne i nierezonansujące.

Jest mało prawdopodobne, aby ścianki działowe i ściany z płyt karton-gips zapewniły odpowiednią wytrzymałość lub sztywność, aby utrzymać Formation Duo. Jeśli nie masz pewności co do właściwości ściany lub swoich umiejętności do zainstalowania półki lub wspornika, powinieneś poszukać profesjonalnej pomocy.

W większości pomieszczeń odsłuchowych Formation Duo powinny znajdować się w odległości od 2,0 m do 4,0 m (6,5 stopy i 13 stóp) od siebie i podobnej odległości od obszaru odsłuchu. Jeśli głośniki są umieszczone zbyt blisko siebie, odtwarzanie stereo może być pozbawione skali; jeśli są zbyt daleko od siebie, ostrość stereo może być słaba. Formation Duo nie musi być skierowany do wewnętrz w kierunku obszaru odsłuchu, jednak może to spowodować zaostrenie ostrości stereo. Rysunek 1 ilustruje podstawowe ustawienie głośników.

Jak wszystkie głośniki, Formation Duo promieniuje dźwięk nie tylko do przodu, ale także z boku i do tyłu, w szczególności częstotliwości niskotonowe. W rezultacie, jeśli zostaną umieszczone zbyt blisko granic pomieszczenia, ich wydajność ulegnie zmianie. Staraj się trzymać Formation Duo w odległości co najmniej 0,5 m (1,6 stóp) od dowolnej granicy pomieszczenia.


Nawet z Formation Duo ustawionymi z dala od granic pomieszczenia, materiał i akustyczny charakter granic nadal będą miały wpływ na dźwięk. Staraj się, aby bezpośrednie otoczenie każdego głośnika miało podobne właściwości akustyczne. Różne właściwości akustyczne to na przykład ciężkie zasłony i gote ściany.

## Podłączanie


Oprócz gniazda zasilania 1, Formation Duo ma gniazdo Ethernet 2 do połączenia z routerem sieciowym, jeśli przewodowe połączenie sieciowe ma być używane zamiast połączenia bezprzewodowego (WiFi). Tylko jeden głośnik z pary Formation Duo wymaga połączenia routera.

**Uwaga:** Gniazdo USB umiejscowione na tylnym panelu Formation Duo przeznaczone jest tylko i wyłącznie do obsługi serwisowej i diagnostyki. Nie da się z niego korzystać w innych celach.

**Uwaga:** Po zamontowaniu głośników na stendach Formation FS Duo, złącza Formation Duo nie są łatwo dostępne.



Rysunek 1  
Pozycjonowanie



Rysunek 2  
Tylny panel Formation Duo

## Włączanie/Wyłączanie

Po wykonaniu wszystkich podłączeń i zainstalowaniu aplikacji Bowers & Wilkins Home na urządzeniu mobilnym, Formation Duo są gotowe do skonfigurowania. Formation Duo nie posiadają przycisku zasilania, dlatego gdy tylko zostaną podłączone do gniazda zasilania, zaczynają działać po krótkim rozruchu. Po zakończeniu procedury uruchamiania odtworzą komunikat dźwiękowy.

Gdy Formation Duo, które nie były jeszcze używane, zostaną włączone po raz pierwszy, przejdą automatycznie w tryb konfiguracji, aby umożliwić ich połączenie z siecią domową i innymi dostępnymi urządzeniami Formation. Tryb konfiguracji jest wskazywany przez powolne pulsowanie podświetlenia przycisku Form (W) w kolorze bursztynowym. Formation Duo pojawią się również w aplikacji Bowers & Wilkins Home jako dostępne do konfiguracji, na stronie poczatkowej aplikacji lub po wybraniu „Dodaj produkt Formation” w ustawieniach aplikacji.

Głośniki Formation Duo w pełni automatycznie zarządzają swoim stanem pracy i zużyciem energii, dlatego po dwudziestu minutach bezczynności przejdą w tryb oszczędzania energii. Nie ma potrzeby wyłączania Formation Duo, jednak jeśli chcesz, po prostu odłącz je od gniazda sieciowego. Formation Duo zachowują swoje ustawienia nawet jeśli zostaną odłączone od zasilania sieciowego.

Zestaw Formation Duo można ponownie uruchomić, poprzez krótkie przycisnięcie i zwolnenie przyciski resetowania znajdujące się na tylnych panelach. Spowoduje to wyłączenie i ponowne włączenie głośników Formation Duo. Wszystkie ustawienia zostaną zachowane. Możesz także zrestartować Formation Duo w ustawieniach aplikacji Bowers & Wilkins Home. Przycisk resetowania przedstawiono na rysunku 3.

Jeśli chcesz przywrócić ustawienia domyślne głośników Formation Duo, naciśnij i przytrzymaj ich przycisk resetowania przez pięć sekund. Po ponownym uruchomieniu głośnika Formation Duo przejdą w tryb konfiguracji. Wszystkie ustawienia zostaną usunięte. Możesz także zresetować Formation Duo za pomocą menu Ustawienia w aplikacji Bowers & Wilkins Home.

## Ustawienia sieci

- Gdy Formation Duo są w trybie konfiguracji, a podświetlenie przycisków Form (W) pulsuje powoli na bursztynowo, uruchom aplikację Bowers & Wilkins Home na urządzeniu z systemem iOS lub Android. Aplikacja przeprowadzi Cię przez proces instalacji.

*Uwaga: Formation Duo korzysta z połączenia Bluetooth z urządzeniem z uruchomioną aplikacją Bowers & Wilkins Home podczas procesu instalacji. Sygnały Bluetooth mają stosunkowo krótki zasięg i mogą być przerwywane przez granice pomieszczeń, dlatego zalecamy, aby głośniki Formation Duo oraz urządzenie z aplikacją Bowers & Wilkins Home pozostały blisko siebie podczas procesu konfiguracji.*

- Aplikacja Bowers & Wilkins Home najpierw wyszuka produkty Formation w trybie konfiguracji i wyświetli ekran z zaproszeniem do wyboru jednego z nich. Aby wybrać z listy Formation Duo, kliknij na nie. Jeśli masz już skonfigurowany produkt Formation i dodajesz dodatkowy, wybierz „Dodaj produkt Formation” z menu Ustawienia aplikacji.

- Następnie aplikacja Bowers & Wilkins Home zaprosi Cię do nazwania „space” (pokoju), w którym mają być używane Formation Duo. Podana jest lista domyślnych nazw pokojów, ale możesz także utworzyć własną. Po wybraniu lub utworzeniu nazwy pokoju aplikacja poprosi o dotknięcie przycisku Form (W) na przednim panelu Formation Audio w celu potwierdzenia wyboru.

- Jeśli ma być używane bezprzewodowe połączenie z głośnikami Formation Duo, następny etap konfiguracji połączy je z domową siecią WiFi. Aplikacja poprosi o potwierdzenie właściwej sieci WiFi oraz o podanie hasła. Alternatywnie, jeśli Formation Duo będą podłączone do routera sieciowego za pomocą kabla Ethernet, ten etap procesu konfiguracji zostanie pominięty.

*Uwaga: Jeśli masz już inne produkty Formation podłączone do sieci WiFi, konfiguracja Formation Duo nie będzie wymagać wprowadzenia hasła WiFi.*


- Po zakończeniu konfiguracji sieci WiFi i wybraniu przestrzeni, urządzenie Formation Duo jest gotowe do użycia. Urządzenie Formation Duo odtworzy dźwiękowy monit potwierdzający pomyślną konfigurację.

## Ustawienia Bluetooth

Możesz podłączyć Formation Duo do urządzenia źródłowego obsługującego technologię Bluetooth, takiego jak smartfon, aby odtwarzać dźwięk przez Bluetooth. Musisz najpierw „sparować” Formation Duo ze źródłowym urządzeniem Bluetooth.

Po zakończeniu konfiguracji sieci Formation Duo otwórz stronę Ustawienia aplikacji Bowers & Wilkins Home i wybierz pokój (space), z którym chcesz sparować urządzenie Bluetooth. Następnie wybierz „+ Pair a new device” z menu Bluetooth i postępuj zgodnie z instrukcjami aplikacji, aby zakończyć parowanie. Po zakończeniu parowania Formation Duo odtworzy monit dźwiękowy, a pokój zostanie udostępniony sparowanemu urządzeniu Bluetooth do odtwarzania dźwięku.

*Uwaga: Można sparować do ośmiu urządzeń Bluetooth z każdym pokojem Formation jednocześnie, jednak urządzenia nie będą się łączyć i odtwarzać automatycznie ze sparowanymi pokojami.*



Rysunek 3  
Przycisk “RESET”

### 3. Użytkowanie Formation Duo

#### Podstawy

Możesz używać Formation Duo do odtwarzania dźwięku z usług przesyłania strumieniowego, takich jak Spotify, Apple Music i Tidal, z usługi biblioteki muzycznej Roon i radia internetowego za pośrednictwem odpowiedniej aplikacji. Jeśli masz dodatkowe urządzenia Formation podłączone do sieci, na przykład Formation Audio, podłączone do niej konwencjonalne źródła audio będą również dostępne za pośrednictwem Formation Duo.

#### Spaces (Pokoje)

Spaces (pokoje) są kluczową koncepcją produktów z rodziną Formation. Formation space to pokój lub określona przestrzeń w Twoim domu, w której słuchasz muzyki. Każdy pokój może zawierać różne kombinacje produktów Formation. Możliwe konfiguracje są pokazane na rysunku 4.

#### Odtwarzanie

Aplikacja Bowers & Wilkins umożliwia wybieranie i odtwarzanie z jakiegokolwiek źródła audio. Jednakże, tak jak każde konwencjonalne źródło, wymaga zainicjowania poprzez odpowiednie komendy. Strumienianie poprzez Formation musi być zainicjowane poprzez odpowiednią aplikację, np. Spotify lub bibliotekę muzyczną taka jak Roon. Każda taka aplikacja wyświetli listę dostępnych urządzeń z serii Formation wraz z zapisanymi pokojami do odtwarzania z użyciem Airplay, Bluetooth lub w przypadku Spotify, Spotify Connect.

Po odtworzeniu strumieni audio w sieci Formation można je wybrać za pomocą aplikacji Bowers & Wilkins Home lub przycisku dotykowego *Form* na panelu przednim Formation Duo. Dotknięcie przycisku *Form* spowoduje przełączanie dostępnych strumieni i źródeł.

#### Panel sterowania i podświetlenie panelu przedniego Formation Duo

Formation Duo ma przyciski na przednich panelach, które zapewniają kontrolę odtwarzania / pauzy, regulację głośności oraz wybór źródła / strumienia.

- Dotykając przycisku Play/Pause  $\blacktriangleright\text{II}$  możesz wstrzymać i wznowić odtwarzanie.

**Uwaga:** Play/Pause działa tylko wtedy, gdy źródło strumienia posiada funkcje odtwarzania i pauzy, do których można uzyskać dostęp przez Bluetooth lub połączenia sieciowe.

- Dotknięcie przycisku głośności w górę  $+$  lub w dół  $-$  dostosuje głośność lokalną dowolnego strumienia sieciowego lub źródła lokalnego. Naciśnięcie i przytrzymanie przycisków  $+ i -$  spowoduje ciągłe zwiększanie lub zmniejszanie głośności.

- Dotknięcie przycisku *Form* spowoduje cykliczne przełączanie i odtwarzanie aktywnych strumieni i źródeł dostępnych dla Formation Duo.

#### Podświetlenie przycisku Form


Podświetlenie przycisku *Form* Formation Duo zmienia się, wskazując różne stany operacyjne. Iluminacje pokazano na Rysunku 5.

#### Konfiguracje pokoju TV

##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Konfiguracje pokoju Muzycznego

##### Formation Audio



##### Formation Wedge




##### Formation Wedge + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Bass




##### Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Duo




##### Formation Duo + Formation Audio



##### Formation Duo + Formation Bass




##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex




##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair)



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



Rysunek 4  
Konfiguracje pokoi

## 4. Aplikacja Bowers & Wilkins Home

Po skonfigurowaniu Formtion Audio i podłączeniu go do sieci, aplikacja Bowers & Wilkins Home otworzy ekran główny, na którym będą widoczne wszelkie dostępne pokoje (spaces) Formation.

Wybierz dowolny pokój, dostępny strumień lub wejście, klikając na nie. Jeśli nie ma dostępnych strumieni, otwórz aplikację do przesyłania strumieniowego, na przykład Spotify i wybierz pozycję do odtworzenia, a następnie wybierz pokój Formation z listy dostępnych urządzeń odtwarzających. Teraz, gdy wróciś do aplikacji Bowers & Wilkins Home, strumień Spotify zostanie wyświetlony na stronie *pokoju* Formation Duo.

Ikona Ustawień znajduje się w prawym górnym rogu strony głównej aplikacji Bowers & Wilkins Home. Kliknij ikonę, aby otworzyć menu Ustawienia aplikacji. Menu Ustawienia zawiera opcje konfiguracji i resetowania urządzeń Formation oraz zmiany nazw pokoju Formation. Aktualizacje oprogramowania urządzeń oraz aplikacji są również inicjowane z menu Ustawień.

### Poruszanie się po aplikacji Bowers & Wilkins Home

Po otwarciu aplikacji Bowers & Wilkins Home wyszuka ona dostępne pokoje Formation, a następnie wyświetli stronę główną z listą dostępnych pokojów.

Pod każdym pokojem aplikacja wyświetli swoją bieżącą aktywność. Kliknięcie w aktywny pokój otworzy zakładkę „now playing” (teraz odtwarzane), która umożliwia sterowanie głośnością oraz odtwarzaniem i pauzą.

Zakładka „now playing” (teraz odtwarzane) udostępnia również opcję „Available Spaces” (Dostępne pokoje), która umożliwia przeniesienie strumienia odtwarzanego w wybranym pokoju do innego lub odtwarzanie w wielu pokojach jednocześnie. Zakładka „Dostępne pokoje” umożliwia także kontrolowanie głośności, zarówno globalnie we wszystkich, jak i w poszczególnych pokojach.

Ustawienia aplikacji Bowers & Wilkins Home otwiera się poprzez kliknięcie ikony ustawień. Menu ustawień początkowych zawiera listę pokoi oraz liczbę urządzeń Formation w nich obecnych.

Kliknięcie *pokoju* wymienionego w menu Ustawień zapewnia dostęp do ustawień *pokoju* i urządzeń Formation. Kliknij nazwę pokoju lub urządzenia, aby uzyskać dostęp do ich ustawień. W zależności od danego urządzenia, dostępne będą różne ustawienia.

*Uwaga:* Jeśli ikona Ustawień w aplikacji Bowers & Wilkins Home wyświetla żółtą kropkę, oznacza to, że jest dostępna aktualizacja oprogramowania Formation. Proces aktualizacji oprogramowania jest inicjowany z menu Ustawień. Zawsze staraj się aktualizować aplikację Bowers & Wilkins Home oraz oprogramowanie urządzeń Formation do najnowszej wersji. Pomoże to nie tylko zapewnić najbardziej niezawodną wydajność, ale także umożliwi Ci dostęp do korzystania z nowych funkcji.

## 5. Źródła i strumienie muzyczne

### Formation

#### Korzystanie ze Spotify

Użyj telefonu, tabletu lub komputera jako pilota do Spotify. Przejdź do [spotify.com/connect](https://www.spotify.com/connect/), aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

Oprogramowanie Spotify podlega licencjom stron trzecich, które można znaleźć tutaj: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>.

#### Korzystanie z Airplay

Airplay umożliwia aplikacjom audio na urządzeniach mobilnych, laptopach lub komputerach Apple przesyłanie strumieniowe materiałów przez sieć do urządzeń zgodnych z Airplay, takich jak Formation Duo. Aplikacje obsługujące Airplay wyświetlają ikone Airplay.

Aby korzystać z Airplay, otwórz aplikację audio, z której chcesz korzystać i wybierz muzykę, którą chcesz odtworzyć. Kliknij ikonę Airplay, aby wyświetlić listę dostępnych urządzeń, a następnie pokój Formation, którego chcesz użyć.

*Uwaga:* Możliwe jest strumieniowe przesyłanie dźwięku przez Airplay na wielu urządzeniach jednocześnie, jednak jakość odtwarzania i synchronizacja może wówczas zależeć od możliwości sieci domowej. Jeśli chcesz odtwarzać materiał jednocześnie w więcej niż jednym pokoju Formation, synchronizację można znacznie poprawić, wybierając wiele pokoi w aplikacji Bowers & Wilkins Home.

#### Korzystanie z Roon

Roon to bogata w funkcje biblioteka muzyczna i aplikacja do odtwarzania, która komplituje wszystkie pliki muzyczne dostępne w sieci i sprawia, że są one łatwo dostępne do odtwarzania we wszystkich pokojach Formation i innych urządzeniach audio z obsługą Roon. Roon jest dostępny dla urządzeń mobilnych, laptopów lub komputerów stacjonarnych.

Po uruchomieniu aplikacji Roon, wyświetli ona całą bibliotekę audio wraz z metadanymi i grafiką oraz ze wszystkimi pokojami Formation i innymi dostępnymi sieciowymi urządzeniami audio. Po prostu wybierz muzykę, którą chcesz odtworzyć, i pokój Formation, w którym chcesz ją usłyszeć.

*Uwaga:* Możliwe jest przesyłanie strumieniowe audio z Roon jednocześnie na wiele urządzeń, jednak jakość odtwarzania i synchronizacja może wówczas zależeć od możliwości sieci domowej. Jeśli chcesz odtwarzać materiał jednocześnie w więcej niż jednym pokoju Formation, synchronizację można znacznie poprawić, wybierając wiele pokoi w aplikacji Bowers & Wilkins Home.

#### Korzystanie z Bluetooth

Bluetooth umożliwia aplikacjom audio na urządzeniach mobilnych, laptopach lub komputerach stacjonarnych strumieniowanie treści poprzez połączenie bezprzewodowe do urządzeń kompatybilnych, do których należy urządzenie Formation Duo.

Aby korzystać z Bluetooth, upewnij się, że w menu ustawień Bluetooth urządzenia wybrany jest wymagany pokój Formation, otwórz aplikację audio, z której chcesz korzystać i wybierz muzykę, którą chcesz odtworzyć. Kliknij ikonę urządzenia odtwarzających, aby wyświetlić listę dostępnych, a następnie pokój Formation, którego chcesz użyć.

## 6. Czyszczenie

Jeśli urządzenie wymaga czyszczenia, możesz przetrzeć jego górną powierzchnię czystą, niestrzępiącą się ścieżeczką i wyczyścić kratkę miękką szczotką. Jeśli chcesz użyć płynu czyszczącego, natóż go na ścieżeczkę czyszczącą, a nie bezpośrednio na urządzenie. Najpierw przetestuj małe obszar, ponieważ niektóre środki czyszczące mogą uszkodzić powierzchnie. Unikaj produktów o właściwościach ściernych lub zawierających kwas, zasady lub środki antybakterylne.

## 7. Pomoc techniczna

Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy lub porady dotyczącej Formation Duo, odwiedź witrynę pomocy technicznej na [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support).

### Informacje o środowisku

Ten produkt jest zgodny z międzynarodowymi dyrektywami, w tym między innymi ograniczeniem substancji niebezpiecznych (RoHS) w sprzecie elektrycznym i elektronicznym, rejestracją, oceną, autoryzacją i ograniczeniami chemikaliów (REACH) oraz utylizacją użytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE). Skonsultuj się z lokalnymi władzami zajmującymi się utylizacją odpadów, aby uzyskać wskazówki dotyczące właściwego recyklingu lub utylizacji tego produktu.

Wskaźnik	Działanie
Miganie na biało	Uruchomienie w toku
Pulsowanie na żółto	Gotowy do konfiguracji
Miganie na żółto	Trwa aktualizacja oprogramowania
Pulsowanie na biało	Trwa wczytywanie dźwięku
Pulsowanie na czerwono	Błąd – skontaktuj się z pomocą techniczną
Świecenie na czerwono	Błąd – skontaktuj się z pomocą techniczną
Miganie na czerwono	Trwa przywracanie ustawień fabrycznych

Rysunek 5  
Iluminacje przycisku Form

## Bowers & Wilkins Formation Duo ya hoş geldiniz.

Formation ürününü tercih ettiğiniz için teşekkürler. John Bowers, Bowers & Wilkins'i ilk kurduğu zaman ki düşünceleri olan, yenilikçi mühendislik ve ileri teknoloji, evde edinilen mutluluğun temelini oluşturdu. Bu inanç ürettiğimiz tüm ürünlerin ilham kaynağı olup en etkin şekilde Formation ürünlerinde ifade bulmuştur.

Formation Duo, Formation Audio akışlarının son derece yüksek performansa sahip olmasını sağlayan, ağa bağlı, kablosuz stereo aktif bir ağ hoparlör sistemidir. Formation Duo öncelikle Bowers & Wilkins Home uygulaması kullanılarak yapılandırılması ve kontrol edilmesi amaçlanmıştır. Uygulama, hem iOS hem de Android cihazlar için kullanılabilir. Yaygın olarak kullanılan bazı kontrol fonksiyonlarına, aynı zamanda Formation Duo ön panelindeki düğmelerden de erişilebilir. Formation Sesini yalnızca Bowers & Wilkins Home uygulamasını kullanarak kurmak ve yapılandırmak mümkündür.

Formation Duo nun size sağladıkları:

- Spotify, Apple Music ve Roon gibi akış servislerinden gelen sesleri dinleyin.
- Ağda depolanmış ses dosyalarını dinleyin.
- Uygun şekilde etkinleştirilmiş Bluetooth kaynak cihazlarından Bluetooth üzerinden ses dinleyin.
- Pikap (fono preamp aracılığıyla) ve bir Bowers & Wilkins Formation Audio cihazına bağlı CD çalarlar gibi cihazlardan gelen sesleri dinleyin.
- Airplay veya Bluetooth uyumlu servislerden ve uygulamalardan İnternet Radyosu gibi sesleri dinleyin..
- Ev ağınıza bağlı herhangi bir Formation cihazında, evinizde herhangi bir yerde çalınan sesleri dinleyin.

Bowers & Wilkins Home uygulaması, Formation Duo nuzu ev ağınıza bağlamak ve ayrıca evdeki diğer Formation ile bağlantı kurmak için gereklidir. Bowers & Wilkins Home uygulaması ve kullanım sırasında bazı kontrol ve konfigürasyon fonksiyonları da sağlar. Formasyon Ses kurulumunuza başlamadan önce, lütfen Bowers & Wilkins Home uygulamasını iOS veya Android cihazınıza indirin ve kurun. Bowers & Wilkins Home uygulaması, iOS V11.4 veya üstü ya da Android V8.1 veya üstü gerektirir. iOS veya Android cihazınızda Bluetooth ve WiFi servisleri etkinleştirilmiş olmalıdır. WiFi ağ şifrenizi de bilmeniz gereklidir.

*Not: Konum Servisleri, kurulum işlemi sırasında Android cihazlarda etkinleştirilmelidir. Bunun sebebi, Formasyon ürünlerinin, Android cihazlarında yalnızca Konum Servisleri etkinleştirildiğinde açık olan servis iletişimini için düşük güçte bir Bluetooth (BT-LE) formu kullanmasıdır. Bowers & Wilkins, herhangi bir yer hizmeti verisini pazarlama amacıyla kullanmamaktadır.*

## 1. Formation Duo kutu içeriği

2x Formation Duo  
Elektrik  
Kitapçıklar

## 2. Formation Duo kurulum

Formation Duo hoparlörlerinizin her birinin çalışması için bir şebeke güç kaynağı gereklidir, bu nedenle şebeke prizlerine erişilebilecek bir yerde olmalıdır. Formation Duo'nuzun dinleme odanızdaki yerlerini belirledikten sonra uygun şebeke prizlerini takmanız gereklidir. Formation Duo'nuz ağ yönlendiricinize kablolu bir bağlantı kullanıyorsa, bunlardan birinin uygun bir ağ kablosunun yakınında olması gereklidir.

Formation Duo'nun öncelikle Formation FS Duo standlarında kullanılması amaçlanmıştır, ancak raflara, duvar braketlerine veya mobilya ünitelerine de yerleştirilebilir. Formation FS Duo standları, hem en iyi performansı sağlar hem de pozisyonlandırmada en yüksek esnekliği sağlar. Standlar aynı zamanda Formation Duo'nuzu doğru yükseklik olana, dinlerken yaklaşık kafa yüksekliğine, yerleştirecektir.

*Not: Formation Duo'nuz, Formation FS Duo standlarına monte edileceğse, lütfen standları monte edin ve hoparlörleri kurmadan önce hoparlörleri sabitleyin. Formation Duo ana kablolarının ve ağ kablosunun (gerekirse) hoparlör standlarının bacaklarından geçmesi gerektiğini unutmayın. Formation FS Duo standları kauçuk ve sıvı ucu seçeneklerle sunulur. Standlar hali kapılı bir zemin üzerine yerleştirildiğinde sıvı ucu ayaklar kullanılır. Çiviler halının altındaki yüzeyde durması için delinir. Standların dikey olduğundan ve sallanmadığından emin olmak için başak ayarını yapın. Kauçuk ayak seçeneğini kullanın, standlar karo veya ahşap zeminlere yerleştirilmeli dir.*

Rafa yada sehpaya monte ederken lütfen aşağıdakilere dikkat edin:

- İki hoparlör de aynı mümkün olduğunda aynı yükseklikte olsun
- Raflar, destekler ve mobilyalar hoparlörlerin ağırlığını kolayca kaldırabilir ve sağlam ve rezonanssız olmalıdır.

Takoz işi ve alçıpan duvarların, Formogram Duo'yu desteklemek için yeterli sağlamlık sağlama olasılığı yoktur. Bir duvarın uygunluğundan veya raf veya braket donanımı takma becerinizden emin değilseniz, profesyonel yardım almalarınız.

Dinleme odalarının çoğunda Formation Duo nuzun Aralığı dinleme mesafenizin aralığıyla aynı ve 2-4m olmalıdır. Eğer hoparlörler birbirine çok yakın olursa, Stereo ses imajının oluşması zorlanacaktır. Çok Uzak olduklarında stereo odaklıması zayıflayacaktır. İçeriye doğru açı verebilirsizsiniz, ama bu stereo netliği Daraltabilir. Diagram 1 temel hoparlör yerleşimi hakkında Bilgi verecektir.

Tüm hoparlörler gibi, Formation Duo da ses enerjisini yalnızca öne değil, aynı zamanda yan ve özellikle bas frekanslarında da arkaya yayar. Sonuç olarak, oda duvarlarına çok yakın yerleştirilirlerse performansları etkilenir. Formasyon Duo'nuzu herhangi bir oda duvarına en az 0,5 m (1,6ft) uzakta tutmaya çalışın.


Formation Duo'nuz oda sınırlarından uzağa yerleştirilse bile, sınırların malzeme ve akustik karakterinin ses üzerinde bir etkisi olacaktır. Her hoparlörün yakın çevresinin benzer akustik özelliklere sahip olduğundan emin olun. Örneğin farklı akustik özellikler ağır perdeler ve çiplak duvarlar olabilir.

## Bağlantılar


Elektrik fisine ilave olarak 1, Formation Duo da Ethernet socket vardır 2 Bu soket ile Wifi bağlantısı yerine kablolu ağ bağlantısı sağlanır. Sadece bir hoparlör ağa bağlamak yeterlidir.

*Not: Formation Duo arka panelinde bulunan USB soketi, sadece servis ve tanı amaçlı kullanım içindir. Başka hiçbir amaç için kullanılmaz.*

*Not: The Formation Duo bağlantı terminaline, Formation FS Duo stand takıldıktan sonra erişilemez.*



Şema 1  
Konumlama



Şema 2  
Formation Duo arka paneli

## Açma Kapama

Yapılan tüm bağlantılar ve mobil cihazınıza yüklenmiş Bowers & Wilkins Home uygulaması ile Formation Duo'nuz kurulmaya hazır. Oluşum Duo'nun bir ana güç düğmesi yoktur ve kisa bir başlatma rutini takiben, ana şebekeye bağlanır bağlanmaz çalışacaktır. Başlangıç rutini tamamlandığında bir sesli komut çalırlar.

Daha önce açılmamış olan Formation Duo ilk açıldığında, şebekeye ve daha önce kurulmuş olan Diğer Formation ürünlerine bağlanmak için Otomatik olarak kurulum moduna geçer. kurulum modunda cihazda bulunan Form butonu Kehribar rengi yanıp dönmeye başlar. Formation Duo aynı zamanda Bowers & Wilkins Home app de kurulum için hazır hale Gelir veya ayar sayfasında yeni Formation Cihaz ekle olarak kurulumu hazır olur.

Formation Duo'nuz işletim durumlarını ve güç tüketimini tamamen otomatik olarak yönetir ve yirmi dakikalık hareketsizlikten sonra güç tasarrufu moduna geçer. Formasyon Duo'nuzu kapatmanız hiç gerek yoktur, ancak bunu yapmak isterseniz, onları ana güç kaynağınızdan ayırmamanız yeterlidir. Formation Duo'nuz ayarlarını şebekе elektriği olmadan koruyacaktır.

Her Formation Duo'yu arka panellerinde bulunan sıfırlama düğmelerini basıp bırakarak yeniden başlatabilirsiniz. Düğmeye basınca, Formation Duo'yu kapatıp tekrar açacaktır. Formasyon Duo'nuz yeniden başlatıldığından tüm ayarlar korunur. Ayrıca Formation Duo'nuzu Bowers & Wilkins Home app Settings sayfası üzerinden yeniden başlatabilirsiniz. Sıfırlama düğmesi Şema 3'te gösterilmektedir.

Formation Duo sıfırlamak istediğinizde sıfırlama Butonunu 5 saniye basılı tutun. Tekrar açıldığında Formation Duo ayar konumunda açılacaktır. Bu işlemi yaptığınızda Formation Duo nuzdaki tüm Ayarlar silinecektir. Formation Duo nuzu aynı Zamanda Bowers & Wilkins Home app üzerindeki Ayar menüsünden de sıfırlayabilirsiniz.

## Ağ ayarı

- Formation Dup ayar modunda iken, ve Form butonu Kehribar yanıp sönerken, Bowers & Wilkins Home app i iOS or Android cihazınızda açın. App sizi sıralı Olarak yönlendirecektir.

*Not: Formasyon Duo, kurulum işlemi sırasında Bowers & Wilkins Home uygulamasını çalıştırın cihazı Bluetooth bağlantısı kullanın. Bluetooth sinyalleri nispeten kısa bir menzile sahip ve oda sınırlarına göre kesilebilir, bu nedenle Formation Duo ve Bowers & Wilkins Home uygulaması cihazınızın kurulum işlemi sırasında yakın durmasını öneririz.*

- Bowers & Wilkins Home uygulaması, ilk önce kurulum modunda Formation ürünlerini arayacak ve birini seçmeye davet eden bir ekran görüntüleyecektir. Formation Duo'nuzu seçmek için dokunun. Daha önce bir Formation ürünü kurdysanız ve ek bir ürün ekliyorsanız, uygulama Ayarları menüsünden Form Formation ürünü ekle 'seçeneğini seçin.

- Bowers & Wilkins Home app sizi daha sonra Sizi bu Duo'nun olduğu yeni alanı isimlendirmeye çağıracak. Listedeki standart isimleri veya kendi Oluşturacağınız yeni ismi seçin. Alan adını seçip oluşturduktan sonra cihazın Önündeki Form butonuna basarak Seçiminizi onaylayın.

- Eğer Formation Duo'nuz için bir kablosuz ağ bağlantısı kullanılacaksa, bir sonraki kurulum aşaması, Formation Duo'nuzu evdeki WiFi ajanızı bağlayacaktır. Uygulama, doğru WiFi ajanı onaylamamanız ve şifresini girmenizi isteyecektir. Alternatif olarak, eğer Formation Duo'nuz bir Ethernet kablosu kullanarak ağ yönlendiricinizne bağlısa, kurulum işleminin bu aşaması atlanacaktır.

*Not: WiFi ajanıza zaten bağlı olan başka Formation ürünleriniz varsa, Formation Duo kurulumu, WiFi şifresini girmenizi gerektirmez.*


- WiFi ağ yapılandırması ve alan seçimi tamamlandıktan sonra, Formation Duo'nuz kullanıma hazırır. Formation Duo'nuz, başarılı kurulumu onaylamak için bir sesli komut verecektir.

## Bluetooth Ayarı

Bluetooth üzerinden ses çalmak için Formation Duo'nuzu akıllı telefon gibi Bluetooth özellikli bir ses kaynağı cihazına bağlayabilirsiniz. Formation Duonun önce Bluetooth ses kaynağı cihazıyla "esleştirilmesi" gereklidir.

Formation Duo ağ kurulumunu tamamladığınızda, Bowers & Wilkins Home app Settings sayfasını açın ve bir Bluetooth cihazını eşleştirmek istediğiniz Formation Alanını seçin. Daha sonra, Bluetooth menüsünden '+ Yeni bir cihaz eşleştir' i seçin ve eşleştirmeyi tamamlamak için uygulama talimatlarını izleyin. Formation Duonuz eşleştirme tamamlandığında bir sesli uyarı verecek ve cihaz ses çalma için eşleştirilmiş Bluetooth cihazına uygun hale gelmiş olacak.

*Not: Sekiz adede kadar Bluetooth cihazı eşzamanlı olarak her bir Formasyon alanyla eşleştirilebilir, ancak cihazlar otomatik olarak eşlenen alanlara bağlanamaz ve çalmaz.*



Şema 3  
Sıfırlama

### 3. Formation Duo Kullanımı

#### Temeller

TV'nden, Spotify Apple Music ve Tidal gibi akış servislerinden, Roon müzik kütüphanesi servisinden ve internet radyodan uygun bir iRadio uygulaması aracılığıyla ses çalmak için Formation Duo'nuzda kullanabilirsiniz. Ağınıza bağlı başka Formation aygıtlarınız varsa, örneğin bir Formation Audio, buna bağlı olan geleneksel ses kaynaklarına da Formation Duo'nuzdan erişebilirsiniz.

#### Alanlar

Alanlar, Formation ürün ailesinin temel bir konseptidir. Bir Formation "mekan", evinizde müzik dinleyebileceğiniz bir oda veya belirli bir alandır. Her alan farklı formation ürünlerinin kombinasyonlarını içerebilir. Olası yapılandırmalar Şema 4'de gösterilmektedir.

#### Müzik Çalmak

Bowers & Wilkins Home uygulaması mevcut herhangi bir ses kaynağını veya akışı seçmenize ve çalmanızı izin verir. Ancak, geleneksel ses kaynağı çalma işleminin aynı şekilde başlatılmasını gerektirdiği şekilde bir çalma komutu gereklidir. Formation yayınları gateway app üzerinden yönlendirilmelidir (spotify gib veya Roon library app gibi) bu türdeki her app müzik aktarabileceğiniz mevcut müsait Formation cihazları listeleyecektir. aynı şey Airplay, Bluetooth ve Spotify connect için de geçerlidir.

Formation ağı üzerinde bir akış çalınırken Bowers & Wilkins Home App üzerinden veya Formation cihazının önündeki dokunmatik butondan seçilebilirler. Form butonuna basarak mevcut akış ve kaynaklar arasında seçim yapılır.

#### Formation Duo Ön panel kontrolleri Ve Işıklar

Formation Duo'nuzun ön panelinde oynat / duraklat kontrolü, ses ayarı ve kaynak / akış seçimi sağlayan dokunmatik düğmeler bulunur

- Çalma/durdurma ►/■ butonuna dokunarak calan şarkıyı durdurur ve devm etmesini sağlarsınız.

**Not:** Bu buton sadece yayın olarak atılan müzik çalmakta ise yada network ve Bluetooth gibi çift taraflı haberleşilen kaynaklarda geçerlidir.

- Ses +/− butonları ses kontrolü sağlar. Basılı tutulduğunda devamlı bir artış ve kısılma sağlanır.
- ⏪ butonu o anda mevcut kaynaklar arasında geçiş sağlar.

#### Form Buton karşılıkları


Formation Duo Form butonu farklı renklerde yanarak cihazın durumu hakkında bilgi verir. Bakınız Şema 5.

#### TV Alan seçenekleri


##### Formation Bar (3.0)




##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### Müzik Alan seçenekleri

##### Formation Audio



##### Formation Flex



##### Formation Wedge



##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Audio




##### Formation Wedge + Formation Bass




##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair)




##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass




##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Duo



##### Formation Duo + Formation Audio



##### Formation Duo + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Şema 4

Alan konfigurasyonları

## 4. Bowers & Wilkins Home Aplikasyonu

Formation Duo yapılandırılmış ve ağızına bağlıken, Bowers & Wilkins Home uygulaması, Formation Duo alanının ve diğer mevcut Formation alanlarının listeleneceği Ana ekranına açılacaktır.

Kullanılabilir herhangi bir akış veya giriş arasından seçim yapmak için bir Formation alanına dokunun. Kullanılabilir akış yoksa, bir akış uygulaması açın, örneğin Spotify ve oynatılacak bir öğe seçin, sonra mevcut oynatma cihazları listesinden Formation Alanı'ni seçin. Şimdi, Bowers & Wilkins Home uygulamasına geri döndüğünüzde, Spotify akışı Ses Oluşturma alanı sayfasında listelenecək.

Bowers & Wilkins Home uygulaması Ana sayfasının sağ üst köşesinde bir Ayarlar simgesi vardır. Uygulama Ayarları menüsünü açmak için simgeye dokunun. Ayarlar menüsü, Formation cihazlarınızı yapılandırmak ve sıfırlamak ve Formasyonunuza yeniden adlandırmak için seçenekler sunar. Yazılımı güncellemeleri, Ayarlar menüsünden de başlatılır.

### Bowers ve Wilkins Home App Etrafında kendi yolunu Bulma

Bowers & Wilkins Home uygulaması, açıldığında kullanılabilir Formasyon alanlarını arayacak ve daha sonra Ana sayfasını listelenen alanlarla birlikte görsüntüleyecektir.

Her alan altında uygulama mevcut etkinliğini gösterir. Aktif bir alana dokunmak ses seviyesini ve oynatma / duraklatma kontrolünü sağlayan "Şu anda oynatılıyor" ekranını açar.

"Şimdi çalışınıyor" ekranı aynı zamanda, seçilen alanda çalan akışın başka bir alana aktarılmasını veya birden fazla alanda oynatılmasını sağlayan "Kullanılabilir Alanlar" seçenekini de sunar. 'Kullanılabilir Alanlar' ekranı aynı zamanda tüm alanlarda veya bireysel alanlarda hacmi kontrol etme imkanı sunar.

Bowers & Wilkins Home uygulaması Ayarlar sayfası, ayarlar simgesine dokunarak açılır. İlk Ayarlar menüsü, her alanı ve her birinde bulunan Formation cihazlarının sayısını listeler.

Ayarlar menüsünde listelenen boşluğa dokunmak, alan ve Oluşum cihazı ayarlarına erişim sağlar. Alan ayarlarına erişmek için Boşluk adına ve cihaz ayarlarına erişmek için cihaz adına dokunun. Mevcut cihaz ayarları, söz konusu cihaza bağlı olacaktır.

**Not:** Bowers & Wilkins Home uygulamasındaki Ayarlar simgesi sari bir nokta gösteriyorsa, bu bir Ürün yazılıminin üretici güncellemesinin mevcut olduğunu gösterir. Ürün yazılımı güncelleme işlemi Ayarlar menüsünden başlatılır. Daima Bowers & Wilkins Home uygulamasını ve FormaIooN cihazlarınızı güncel tutmayı hedefleyin. Bu sadece en güvenilir performansı sağlamak kalmayacak, yeni Formasyon özelliklerinden de yararlanmanızı sağlayacaktır.

Roon'u açığınızda, tüm ses kütüphanenizi meta veri ve çizimleri ile birlikte tüm Formasyon Alanları ve diğer mevcut ağ ses cihazlarıyla birlikte görüntüler. Çalışmak istediğiniz müziği ve duymak istediğiniz oluşum alanını seçin.

**Not:** Aynı anda birden fazla cihazda Roon'dan ses akışı yapmak mümkün değil, ancak oynatma kalitesi ve senkronizasyon o zaman ev ağınızın özelliklerine bağlı olabilir. Materyal birden fazla Formasyon alanında aynı anda oynamak istiyorsanız, Bowers & Wilkins Home uygulaması aracılığıyla birçok alan seçilerek senkronizasyon büyük ölçüde geliştirilebilir.

## 5. Formasyon Müzik Akışları ve Kaynakları

### Spotify'ı kullanma

Spotify için telefonunuzu, tabletinizi veya bilgisayarınızı uzaktan kumanda olarak kullanın. Nasıl建立健全ي öğrenmek için [spotify.com/connect](http://spotify.com/connect) adresine gidin.

Spotify Yazılımı, burada bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir: <https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

### Airplay'i Kullanma

Airplay, Apple mobil, dizüstü veya masaüstü cihazlarındaki ses uygulamalarının, bir ağ üzerinden Materyal Ses gibi Airplay uyumlu hoparlörlerde malzeme akışı yapmasını sağlar. Airplay etkin uygulamalar, Airplay simgesini görüntüler.

Airplay'i kullanmak için kullanmak istediğiniz ses uygulamasını açın ve calmak istediğiniz müziği seçin. Kullanmak istediğiniz Formasyon Alanı ve ardından mevcut cihazların bir listesini görüntülemek için Airplay simgesine dokunun.

**Not:** Aynı anda birden fazla cihazda Airplay üzerinden ses akışı sağlamak mümkün değil, ancak oynatma kalitesi ve senkronizasyon o zaman ev ağınızın özelliklerine bağlı olabilir. Materyal birden fazla Formasyon alanında aynı anda oynamak istiyorsanız, Bowers & Wilkins Home uygulaması aracılığıyla birçok alan seçilerek senkronizasyon büyük ölçüde geliştirilebilir.

### Roon'u kullanma

Roon, ağınzındaki kullanılabilir tüm müzik dosyalarını derleyen ve tüm Oluşum Alanlarınızda ve diğer Roon özellikli ses cihazlarınızda kolayca calmalarını sağlayan, zengin özelliklere sahip bir müzik kütüphanesi ve çalışma uygulamasıdır. Roon mobil, dizüstü veya masaüstü cihazlarda kullanılabilir.

### Bluetooth

Bluetooth, mobil, dizüstü bilgisayar veya masaüstü cihazlardaki ses uygulamalarının, Ses Oluşturma gibi uyumlu bir donanıma kablosuz bağlantı üzerinden malzeme aktarmasını sağlar.

Bluetooth'u kullanmak için, cihazınızın Bluetooth ayarları menüsünde gerekli Formasyon Alanının seçildiğinden emin olun, kullanmak istediğiniz ses uygulamasını açın ve calmak istediğiniz müziği seçin. Mevcut olanların bir listesini ve ardından istediğiniz Formasyon Alanını görüntülemek için oynatma cihazları simgesine dokunur.

## 6. Temizlik

Formation Duo'nuzun temizlenmesi gerekiyorsa, üst yüzeyini temiz, havsız bir bezle siler ve izgarasını yumuşak bir firça ile fırçalayabilirsiniz. Herhangi bir temizleme sıvısı kullanmak istiyorsanız, doğrudan Formation Duo'ya değil temizlik bezine uygulayın. Bazı temizlik ürünlerini bazı yüzeylere zarar verebileceğinden önce küçük bir alanı test edin. Aşındırıcı veya asit, alkali veya anti bakteriyel maddeler içeren ürünlerden kaçın.

## 7. Destek

Formation Duo nuzla ilgili daha fazla yardıma veya tavsiyeye ihtiyacınız olursa, lütfen [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support) adresindeki Formasyon destek sitesini ziyaret edin.

### Çevresel Bilgi

Bu ürün, elektrikli ve elektronik teçhizattaki Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS), Kimyasal Maddelerin Tescili, Değerlendirilmesi, Onaylanması ve Sinirlendirilmesi (REACH) ve Atık Elektrikli ve Elektronik Teçhizatın (WEEE) imhası dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere uluslararası yönetgellerde uygundur. Bu ürünün ne kadar doğru geri dönüştürüleceği veya atılacağı konusunda rehberlik için yerel atık imha yetkilinize danışın.

**TÜRKİYE RESMİ İTHALATCISI:**  
TRIO SES İSİK VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ A.Ş.  
UĞUR MUMCU CAD.8/19 MKM KULTÜR MERKEZİ  
AKATLAR-BESİKTAS İSTANBUL  
+90 212 227 9540

**TÜRKİYE MERKEZ SERVIS:**  
TRIO SES İSİK VE GÖRÜNTÜ SİSTEMLERİ A.Ş.  
UĞUR MUMCU CAD.8/19 MKM KULTÜR MERKEZİ  
AKATLAR-BESİKTAS İSTANBUL  
+90 212 227 9540

## GÖSTERGE

## DURUM

Beyaz çakar	Cihaz açılıyor
Sarı yanıp sönme	Ayara hazır
Sarı çakar	Güncelleme yapıyor
Beyaz yanıp sönme	Ses çekme devrede
Kırmızı yanıp sonme	Hata – Destek alın
Sabit kırmızı	Hata – Destek alın
Kırmızı çakar	Fabrika ayarlarına geri dönüyor

Şema 5

Form butonu karşılıkları

## 欢迎惠顾Bowers & Wilkins和Formation Duo

感谢您选择Formation。John Bowers在创建Bowers & Wilkins伊始就坚信富有想象力的设计理念、创新工程和先进技术是开启家庭音响乐趣的钥匙。直至今日，这种信念一直激励着我们设计每一款产品，而Formation在寻求最佳性能的道路上从未止步。

Formation Duo是网络连接的无线有源音箱，提供Formation音频串流的超高性能重播。Formation Duo主要使用Bowers & Wilkins Home应用程序设定和控制，该应用适用于iOS和Android设备。一些常用的控制功能也可以通过Formation Duo前面板上的按钮实现。安装和配置Formation Duo只能使用Bowers & Wilkins Home应用程序完成。

Formation Duo的主要功能：

- 收听串流媒体服务如Spotify, Apple Music和Roon的音频。
- 收听网络存储的音频文件；
- 通过蓝牙，从兼容的蓝牙源设备收听音频；
- 聆听连接到Bowers & Wilkins Formation Audio的设备如唱盘（通过唱机前置放大器）和CD播放器上的音频。
- 从Airplay或蓝牙兼容的服务和应用程序收听音频，例如Internet Radio。
- 通过连接家庭网络的Formation设备，在家中任何位置收听播放音频。

必须使用Bowers & Wilkins Home应用程序来把Formation Duo与家庭网络相连，以及与家中其他Formation产品相连接。在使用过程中，Bowers & Wilkins Home应用程序还提供一些控制和配置功能。在Formation Duo开始安装之前，请在iOS或Android设备上下载并安装Bowers & Wilkins Home应用程序。Bowers & Wilkins Home应用程序需要iOS V11.4以上版本，或Android V8.1以上版本。蓝牙和WiFi服务必须在iOS或Android设备上启用，此外，您还需要知道WiFi网络密码。

*注：在Formation设置过程中，必须在Android设备上启用位置服务。这是因为Formation产品使用低功耗蓝牙（BT-LE）形式服务通信，在Android设备上，仅在启用位置服务时才会开启蓝牙。Bowers & Wilkins不会将任何位置服务数据用于营销目的。*

## 1. Formation Duo装箱单

2 x Formation Duo音箱  
适用于您所在区域的电源线  
文件包

## 2. 安装Formation Duo

您的Formation Duo扬声器每个都需要一个主电源才能工作，因此必须位于主电源插座可及的范围内。在您确定了Formation Duo在听音室中的位置后，您可能希望安装合适的电源插座。如果您的Formation Duo要使用到网络路由器的有线连接，则其中之一必须位于适当的网络电缆的范围内。

Formation Duo主要用于Formation FS Duo脚架上，但也可以放置在架子、壁挂支架或家具上。然而，Formation FS Duo脚架将提供最佳性能，并提供最大的摆放位置灵活性。脚架还将把您的Formation Duo放置在正确的高度—收听时大约为头部的高度。

**注意：**如果将Formation Duo安装在Formation FS Duo脚架上，请在安装扬声器之前组装脚架并将扬声器固定到它们上。请记住，Formation Duo电源线和网络电缆（如果需要）应穿过扬声器脚架的支脚。Formation FS Duo脚架提供了橡胶和钉脚选件。将脚架放置在地毯上时，应使用钉脚选件。刺穿地毯，搁在下面的表面上。调整钉脚长度，以确保支架垂直且不会摇摆。将支架放置在瓷砖或木地板上时，使用橡胶脚选件。

但是，如果您仍然希望将Formation Duo安装在架子、壁挂支架或家具上，请确保：

- 两个扬声器都位于大约相同的高度。
- 架子、壁挂支架或家具能够很容易支撑扬声器的重量，并且坚固，无共振。

装饰墙和石膏板墙不太可能提供足够的强度或刚度来支撑Formation Duo。如果不确定墙壁是否合适，或不确定是否可以安装架子或壁挂架硬件，则应寻求专业帮助。

在大多数的聆听室中，Formation Duo之间的距离应在2.0至4.0m（6.5英尺至13英尺）之间，并且与聆听区域的距离应相约。如果扬声器被放置靠得太近，立体声重现可能缺乏比例；如果它们相距太远，则立体声聚焦可能会变弱。无需将您的Formation Duo向内倾斜向着聆听区域，但是因此可能会增强立体声聚焦。图1说明了扬声器的基本位置。

像所有扬声器一样，Formation Duo不仅向前方而且向侧面（尤其是低音频率）及向后方辐射声能。结果，如果它们太靠近房间边沿，它们的性能将受到影响。尝试使“Formation Duo”与任何房间边沿保持至少0.5m（1.6英尺）的距离。

即使您的Formation Duo远离房间边沿，边沿的材料和声学特性仍然会影响声音。尝试确保每个扬声器的周围环境具有相似的声学特性。例如，沉重的窗帘和裸露的墙壁就有着不同的声学特性。

### 连接

除了电源插座 1，Formation Duo带有一个用于连接路由器的以太网插座 2。对于无线（WiFi）连接，建议有线网络连接。一对Formation Duo中只有一个扬声器需要路由器连接。

**注：**Formation Duo后面板上的USB插座仅用于服务和诊断用途。不得用作它途。

**注意：**一旦将扬声器连接到Formation FS Duo脚架上，就很难接触到Formation Duo连接面板。




图1  
摆放位置




图2  
Formation Duo后面板

## 开启和关闭

完成所有连接，并在移动设备上安装Bowers & Wilkins Home应用程序后，即可开始设置Formation Duo。Formation Duo没有主电源开关，在短暂的启动程序后，只要它们连接到主电源就可以运行。他们会播放音频提示以确认完成启动程序。

首次打开之前未使用的Formation Duo时，它们将自动进入设置模式，以使其能够连接到您的家庭网络和任何其他可用的Formation设备。扬声器的Form按钮 $\text{W}$ 的琥珀色脉冲缓慢点亮表示设置模式。Formation Duo也将出现在Bowers & Wilkins Home应用程序中以供设置，可以在初始应用程序页面上，也可以从应用程序设置页面中选择‘Add Formation product’“添加Formation产品”。

您的Formation Duo完全自动管理其运行状态和耗电量，并且在闲置二十分钟后将切换到省电模式。无需关闭Formation Duo，但是，如果您要这样做，只需断开它们与电源的连接即可。您的Formation Duo将保持其设置而无需电源。

您可以通过短按并释放位于其后面板上的重置按钮来重新启动每个Formation Duo。按下按钮将关闭Formation Duo，然后再次打开。重新启动Formation Duo时，所有设置将保留。您还可以通过Bowers & Wilkins Home应用程序的“设置”页面重新启动Formation Duo。重置按钮如图3所示。

如果您想将“Formation Duo”重设为其默认设定，请按住每个重设按钮五秒钟。重新启动后，您的Formation Duo将进入设定模式。重置Formation Duo时，所有设定将被删除。您还可以通过Bowers & Wilkins Home应用程序的“设置”菜单重置“Formation Duo”。

## 网络设置

- 在您的Formation Duo处于设置模式的情况下，随着其Form按钮 $\text{W}$ 照明缓慢呈琥珀色闪烁，请在iOS或Android设备上启动Bowers & Wilkins Home应用程序。该应用程序将指导您完成设置过程。

**注意：**在设置过程中，Formation Duo采用蓝牙连接到运行Bowers & Wilkins Home应用程序的设备。蓝牙信号的范围相对较短，并且可能会受到房间边界的干扰，因此我们建议您在设置过程中将Formation Duo和Bowers & Wilkins Home应用程序设备保持在附近范围。

- Bowers & Wilkins Home应用程序将首先在设置模式下搜索Formation产品，然后显示一个屏幕，邀请您选择其中一种。点击以选择您的Formation Duo。如果您已经设置了Formation产品并要添加其他产品，请从应用程序的“设置”菜单中选择‘Add Formation product’“添加Formation产品”。

- 接下来，Bowers & Wilkins Home应用程序将邀请您为“Formation Duo”使用的“空间”命名。一个列表提供了默认的空间名称，但是您也可以创建自己的名称。选择或创建空间名称后，应用程序将要求您触摸一个Formation Duo前面的Form按钮 $\text{W}$ 以确认选择。

- 如果要使用Formation Duo的无线网络连接，则下一个设置阶段将把Formation Duo连接到家庭WiFi网络。该应用程序将要求您确认正确的WiFi网络，并要求您输入密码。或者，如果您的Formation Duo使用以太网电缆连接到网络路由器，则将跳过此设置过程。

**注意：**如果您已经有其他Formation产品连接到您的WiFi网络，Formation Duo设置将不需要您输入WiFi密码。

- 有了WiFi网络配置，并且完成了Space “空间”选择，您的Formation Duo就可以使用了。您的Formation Duo将播放音频提示，以确认设置成功。

## 蓝牙设置

Formation Duo可连接蓝牙支持的音频源设备，例如智能手机，通过蓝牙播放音频。Formation Duo必须首先与蓝牙音频源设备成功“配对”。

当完成Formation Duo网络设置后，请打开Bowers & Wilkins Home应用程序的设置页面，选择您希望与蓝牙设备配对的Formation空间。接下来从蓝牙菜单中选择“+配对一个新设备”(+Pair a new device)，并按照应用程序的说明完成配对。配对完成后，Formation Duo将播放一个音频提示，随后配对的蓝牙设备可以使用其空间，播放音频。

**注：**每个Formation空间同时最多可与8个蓝牙设备配对，但设备不会自动连接和播放配对的空间。




图3  
重置按钮

### 3. 使用Formation Duo

#### 基本

您可以使用Formation Duo从串流服务(如Spotify, Apple Music和Tidal等), 从Roon音乐库服务以及通过适当的iRadio应用程序从互联网广播播放音频。如果您有更多的Formation设备连接到网络, 例如Formation Audio, 连接到它的常规音频源也可以通过Formation Duo而获得。

#### 空间 (Spaces)

空间是Formation产品家族的核心概念。Formation“空间”是指在家中欣赏音乐的一个房间或某个特定区域。每个空间都可以包含Formation的不同产品组合。图4显示了可用的配置。

#### 播放音频

Bowers & Wilkins Home应用程序可让您选择和播放可用的音频源或流媒体。然而, 与传统音频源播放需要通过一个播放命令启动一样, Formation音频流必须首先通过自己的网关应用程序启动: 例如, Spotify应用程序, 或音乐库应用程序, 如Roon。每个网关或音乐库应用程序都将Formation Duo空间列为一个可用播放设备, 使用Airplay、蓝牙, 或在Spotify的情况下, 使用Spotify Connect。

当音频流在Formation网络上播放时, 可以通过Bowers & Wilkins Home应用程序或通过Formation Duo前面板触摸按钮 选择。触摸Form按钮将循环播放可用的流和源。

#### Formation Duo前面板控件和说明

您的Formation Duo的前面板上有按钮, 可提供播放/暂停控制, 音量调节和音源/串流选择。

- 触摸播放/暂停 将交替停止和重新启动音频播放。
- 触摸音量向上“+”或向下“-”将调整网络流或本地源的音量。按下并按住“+”和“-”按钮将不断增加或降低音量。
- 触摸Form按钮 将循环播放Formation Duo可用的有源流和源。

#### Form按钮指示灯

Formation Duo的Form按钮指示灯变化表示各种操作状态。图5介绍了指示灯情况。

#### TV空间配置

##### Formation Bar (3.0)



##### Formation Bar + Formation Bass (3.1)



##### Formation Bar + Formation Flex (5.0)



##### Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### 音乐空间配置

##### Formation Audio




##### Formation Flex



##### Formation Wedge



##### Formation Flex + Formation Audio



##### Formation Wedge + Formation Audio




##### Formation Flex + Formation Bass



##### Formation Wedge + Formation Bass



##### Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Duo



##### Formation Flex (stereo pair)



##### Formation Duo + Formation Audio



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio




##### Formation Duo + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



##### Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



##### Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass



图4  
空间配置

## 4. Bowers & Wilkins Home应用程序

Formation Duo配置好并连接网络后，Bowers & Wilkins Home应用程序将打开Home屏幕，列出Formation Duo空间和其他可用的Formation空间。

轻击Formation空间，从可用的音频流或输入中选择。如果没有可用的音频流，打开一个流媒体应用程序，例如Spotify，选择要播放的曲目，然后从可用的播放设备列表中选择Formation空间。现在，返回Bowers & Wilkins Home应用程序时，Spotify流将列在Formation Duo空间页面上。

Bowers & Wilkins Home应用程序主页在右上角有一个“设置”图标。点击图标打开应用程序的“设置”菜单。菜单提供配置和复位Formation设备，重新命名Formation空间的选项。应用程序和Formation设备固件更新也从设置菜单启动。

### Bowers & Wilkins Home应用程序使用

Bowers & Wilkins Home应用程序将在打开时搜索可用的Formation空间，然后显示Home页，列出Formation空间。

在每个空间下，应用程序将显示当前活动。轻点一个活动空间将打开一个“现在播放”屏幕，启用音量和播放/暂停控制。

“正在播放”(now playing)屏幕还提供了一个“可用空间”(Available Spaces)选项，在选定空间中播放的流转移到另一个空间，或在多个空间中播放。“可用空间”(Available Spaces)屏幕还提供控制音量的机会，既可以全局控制所有空间，还能控制单个空间。

点击设置图标就可以打开Bowers & Wilkins Home应用程序设置页面。初始“设置”菜单列出每个空间和每个空间中出现的Formation设备的数量。

轻击“设置”菜单中列出的空间，访问其Space和Formation设备设置。轻击空间名称，访问空间设置，点击设备名称，访问设备设置。可用的设备设置取决于讨论的设备。

**注：**如果Bowers & Wilkins Home应用程序上的设置图标显示一个黄点，表明Formation固件可以更新。固件更新过程从设置菜单启动。Bowers & Wilkins Home应用程序和Formation设备应保持最新的版本和固件。这不仅有助于确保最可靠的性能，还将确保从Formation Duo新功能收益。

## 5. Formation 音乐流和音乐源

### 使用Spotify

使用手机、平板电脑或电脑作为Spotify的遥控。请访问[spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)了解如何使用。

第三方许可证对Spotify Software的影响请见：<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>。

### Airplay的使用方法

Airplay可让音频应用在Apple移动设备、笔记本电脑或桌面设备上使用，通过网络将素材传输至Airplay兼容设备，如Formation Duo。Airplay支持的应用程序将显示Airplay图标。

使用Airplay时，打开想要使用的音频应用程序，选择想要播放的音乐。轻击Airplay图标，可显示可用设备列表，随后是希望使用的Formation Space。

**注：**通过Airplay，可以同时在多个设备上播放音频，但是播放质量和同步可能取决于家庭网络的容量。如果想在多个Formation空间同时播放素材，可以通过Bowers & Wilkins Home应用程序选择多个空间，大幅提高同步效果。

### Roon的使用方法

Roon是一个功能丰富的音乐库和播放应用程序，它可以编译您的网络上所有可用的音乐文件，并使它们可以轻松地在所有Formation空间和其他Roon支持的音频设备上播放。Roon可用于移动、笔记本或桌面设备。

打开Roon时，它将显示完整的音频库及其元数据和插图，以及所有Formation空间和其他可用的网络音频设备。简单地选择想播放的音乐和想听音乐的Formation空间。

**注：**可同时在多个设备上从Roon传输音频，但是播放质量和同步可能取决于家庭网络的容量。如果想在多个Formation空间同时播放素材，可以通过Bowers & Wilkins Home应用程序选择多个空间，以大幅提高同步效果。

### 蓝牙的使用方法

蓝牙使移动设备、笔记本电脑或桌面设备上的音频应用程序能够通过无线连接将素材传输至与之兼容的硬件上，如Formation Duo。

为了使用蓝牙，确保在设备蓝牙设置菜单中选择所需的Formation Space，打开想要使用的音频应用程序，选择想要播放的音乐。轻击“播放设备”图标，显示可用列表，然后是希望使用的Formation Space。

## 6. 清洁

如果Formation Duo需要清洁，可以用干净的绒布擦拭表面，用软刷刷扫格栅。如果想使用清洗液，请将其涂在清洁布上，而不是直接涂在Formation Duo上。首先测试一小块区域，因为一些清洗产品可能会损坏某些表面。避免使用含有酸、碱或抗菌剂的磨料制品。

## 7. 支持

如需要进一步的帮助或建议，请访问Formation技术支持网站：[www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support)。

### 环境信息

本产品符合国际指令，包括但不限于《电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS)、《化学品的注册、评估、授权和限制》(REACH)和《报废电子电气设备指令》(WEEE)。请咨询当地废物处理主管机构如何有效地回收或处置这些废物。

指标	操作状态
闪烁白光	正在启动
脉冲黄光	准备启动
闪烁黄光	正在固件更新
脉冲白光	正在选取音频
脉冲红光	错误-联系支持人员
常亮红光	错误-联系支持人员
闪烁红光	正在工厂复位

图5  
Form按钮指示灯

## 歡迎惠顧Bowers & Wilkins和Formation Duo

感謝您選擇Formation。John Bowers在創建Bowers & Wilkins伊始就堅信富有想象力的設計理念、創新工程和先進技術是開啓家庭音響樂趣的鑰匙。直至今日，這種信念一直激勵著我們設計每一款產品，而Formation在尋求最佳性能的道路上從未止步。

Formation Duo是網絡連接的無線有源音箱，提供Formation音頻串流的超高性能重播。Formation Duo主要使用Bowers & Wilkins Home應用程序設定和控制，該應用適用於iOS和Android設備。一些常用的控制功能也可以通過Formation Duo前面板上的按鈕實現。安裝和配置Formation Duo只能使用Bowers & Wilkins Home應用程序完成。

Formation Duo的主要功能：

- 收聽串流媒體服務如Spotify，Apple Music和Roon的音頻。
- 收聽網絡存儲的音頻文件；
- 通過藍牙，從兼容的藍牙源設備收聽音頻；
- 聆聽連接到Bowers & Wilkins Formation Audio的設備如唱盤（通過唱機前置放大器）和CD播放器上的音頻。
- 從Airplay或藍牙兼容的服務和應用程序收聽音頻，例如Internet Radio。
- 通過連接家庭網絡的Formation設備，在家中任何位置收聽播放音頻。

必須使用Bowers & Wilkins Home應用程序來把Formation Duo與家庭網絡相連，以及與家中其他Formation產品相連接。在使用過程中，Bowers & Wilkins Home應用程序還提供一些控制和配置功能。在Formation Duo開始安裝之前，請在iOS或Android設備上下載並安裝Bowers & Wilkins Home應用程序。Bowers & Wilkins Home應用程序需要iOS V11.4以上版本，或Android V8.1以上版本。藍牙和WiFi服務必須在iOS或Android設備上啓用，此外，您還需要知道WiFi網絡密碼。

注：在Formation設置過程中，必須在Android設備上啓用位置服務。這是因為Formation產品使用低功耗藍牙(BT-LE)形式服務通信，在Android設備上，僅在啓用位置服務時才會開啓藍牙。Bowers & Wilkins不會將任何位置服務數據用於營銷目的。

軟件版本-V1.4

額定輸入電源：AC100-120V，AC220-240V,50/60Hz,70W

[www.bowerswilkins.com](http://www.bowerswilkins.com)

## 1. Formation Duo裝箱單

2 x Formation Duo音箱  
適用於您所在區域的電源線  
文件包

## 2. 安裝Formation Duo

您的Formation Duo揚聲器每個都需要一個主電源才能工作，因此必須位於主電源插座可及的範圍內。在您確定了FormationDuo在聽音室中的位置後，您可能希望安裝合適的電源插座。如果您的Formation Duo要使用到網絡路由器的有線連接，則其中之一必須位於適當的網絡電纜的範圍內。

### 安裝磁環

若安裝、維修等過程中需將電源線的磁環移除，請確保在正常使用時原附送的磁環安裝在電源線上以減少電磁干擾。

1. 從磁環的開合處將磁環打開。

2. 將磁環安裝至距離電源插接器110mm處。

a. 將電源線放入磁環內。

b. 將磁環關上。

Formation Duo主要用於Formation FS Duo腳架上，但也可以放置在架子，壁掛支架或傢具上。然而，Formation FS Duo腳架將提供最佳性能，並提供最大的擺放位置靈活性。腳架還將把您的Formation Duo放置在正確的高度-收聽時大約為頭部的高度。

**注意：**如果將Formation Duo安裝在Formation FS Duo腳架上，請在安裝揚聲器之前組裝腳架並將揚聲器固定到它們上。請記住，Formation Duo電源線和網絡電纜（如果需要）應穿過揚聲器腳架的支腳。Formation FS Duo腳架提供了橡膠和釘腳選件。將腳架放置在地毯上時，應使用釘腳選件。刺穿地毯，擲在下面的表面上。調整釘腳長度，以確保支架垂直且不會搖擺。將支架放置在瓷磚或木地板上時，使用橡膠腳選件。

但是，如果您仍然希望將Formation Duo安裝在架子，壁掛支架或傢具上，請確保：


- 兩個揚聲器都位於大約相同的高度。
- 架子，壁掛支架或傢具能夠很容易支撐揚聲器的重量，並且堅固，無共振。

裝飾牆和石膏板牆不太可能提供足夠的強度或剛度來支撐Formation Duo。如果不確定牆壁是否合適，或不確定是否可以安裝架子或壁掛架硬件，則應尋求專業幫助。


在大多數的聆聽室中，Formation Duo之間的距離應在2.0至4.0m（6.5英尺至13英尺）之間，並且與聆聽區域的距離應相約。如果揚聲器被放置靠得太近，立體聲重現可能缺乏比例；如果它們相距太遠，則立體聲聚焦可能會變弱。無需將您的Formation Duo向內傾斜向著聆聽區域，但是因此可能會增強立體聲聚焦。圖2說明瞭揚聲器的基本位置。

像所有揚聲器一樣，Formation Duo不僅向前方而且還向側面（尤其是低音頻率）及向後方輻射聲能。結果，如果它們太靠近房間邊沿，它們的性能將受到影響。嘗試使「Formation Duo」與任何房間邊沿保持至少0.5m（1.6英尺）的距離。

即使您的Formation Duo遠離房間邊沿，邊沿的材料和聲學特性仍然會影響聲音。嘗試確保每個揚聲器的周圍環境具有相似的聲學特性。例如，沈重的窗簾和裸露的牆壁就有著不同的聲學特性。




1



2.

圖1  
安裝磁環



2.

圖1  
安裝磁環




圖2  
擺放位置

## 連接

- 1 AC連接埠
- 2 RJ-45連接埠 (100Mbps)
- 3 USB-C (僅用於服務和診斷用途)

除了電源插座 1，Formation Duo帶有一個用 於連接路由器的以太 網插座 2。對比於無線 (WiFi) 連接，較建議有線網絡連接。一對FormationDuo中只有一個揚聲器需要路由器連接。

*注：Formation Duo後面板上的USB插座僅用 於服務和診斷用途。不得用作它途。*

*注意：一旦將揚聲器連接到Formation FS Duo 腳架上，就很難接觸到Formation Duo連接面板*

## 開啓和關閉

完成所有連接，並在移動設備上安裝 Bowers&Wilkins Home應用程序後，即可開始設 置Formation Duo。Formation Duo沒有主電源開 關，在短暫的啓動程序後，只要它們連接到主電源 就可以運行。他們會播放音頻提示以確認完成啓動 程序。

首次打開之前未使用的Formation Duo時，它們 將自動進入設置模式，以使其能夠連接到您的家庭 網絡和任何其他可用的Formation設備。揚聲器的 Form按鈕  的琥珀色脈衝緩慢點亮表示設置模 式。Formation Duo也將出現在Bowers&Wilkins Home應用程序中以供設置，可以在初始應用程序 頁面上，也可以從應用程序設置頁面中選擇‘Add Formation product’「添加Formation產品」。

您的Formation Duo完全自動管理其運行狀態和耗電 量，並且在閒置二十分鐘後將切換到省電模式。無需 關閉Formation Duo，但是，如果您要這樣做，只需 斷開它們與電源的連接即可。您的Formation Duo將 保持其設置而無需電源。

您可以通過短按並釋放位於其後面板上的重置按 鈕來重新啓動每個Formation Duo。按下按鈕將 關閉Formation Duo，然後再次打開。重新啓動 Formation Duo時，所有設置將保留。您還可以通過 Bowers&Wilkins Home應用程序的‘設置’頁面 重新啓動Formation Duo。重置按鈕如圖4所示。

如果您想將“Formation Duo”重設為其默認 設定，請按住每個重設按鈕五秒鐘。重新啓動 後，您的Formation Duo將進入設置模式。重置 Formation Duo時，所有設置將被刪除。您還可以通 過Bowers&Wilkins Home應用程序的“設置”菜 單重置“Formation Duo”。




圖3  
Formation Duo後面板




圖4  
重置按鈕

**網絡設置**

- 在您的Formation Duo處於設置模式的情況下，隨著其Form按鈕  照明緩慢呈琥珀色閃爍，請在iOS或Android設備上啓動Bowers & Wilkins Home應用程序。該應用程序將指導您完成設置過程。

**注意：**在設置過程中，Formation Duo採用藍牙連接到運行Bowers & Wilkins Home應用程序的設備。藍牙信號的範圍相對較短，並且可能會受到房間邊界的干擾，因此我們建議您在設置過程中將Formation Duo和Bowers & Wilkins Home應用程序設備保持在附近範圍。

- Bowers & Wilkins Home應用程序將首先在設置模式下搜索Formation產品，然後顯示一個屏幕，邀請您選擇其中一種。點擊以選擇您的Formation Duo。如果您已經設置了Formation產品並要添加其他產品，請從應用程序的“設置”菜單中選擇“Add Formation product” “添加Formation產品”。

- 接下來，Bowers & Wilkins Home應用程序將邀請您為“Formation Duo”使用的“空間”命名。一個列表提供了默認的空間名稱，但是您也可以創建自己的名稱。選擇或創建空間名稱後，應用程序將要求您觸摸一個Formation Duo前面的Form按鈕  以確認選擇。

- 如果要使用Formation Duo的無線網絡連接，則下一個設置階段將把Formation Duo連接到家庭WiFi網絡。該應用程序將要求您確認正確的WiFi網絡，並要求您輸入密碼。或者，如果您的Formation Duo使用以太網電纜連接到網絡路由器，則將跳過此設置過程。

**注意：**如果您已經有其他Formation產品連接到您的WiFi網絡，Formation Duo設置將不需要您輸入WiFi密碼。

- 有了WiFi網絡配置，並且完成了Space “空間”選擇，您的Formation Duo就可以使用了。您的Formation Duo將播放音頻提示，以確認設置成功。

**藍牙設置**

Formation Duo可連接藍牙支持的音頻源設備，例如智能手機，通過藍牙播放音頻。Formation Duo必須首先與藍牙音頻源設備成功「配對」。

當完成Formation Duo網絡設置後，請打開Bowers & Wilkins Home應用程序的設置頁面，選擇您希望與藍牙設備配對的Formation空間。接下來從藍牙菜單中選擇「+配對一個新設備」 (+Pair a new device)，並按照應用程序的說明完成配對。配對完成後，Formation Duo將播放一個音頻提示，隨後配對的藍牙設備可以使用其空間，播放音頻。


**注：**每個Formation空間同時最多可與8個藍牙設備配對，但設備不會自動連接和播放配對的空間。

**TV空間配置**

Formation Bar (3.0)



Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)

**音樂空間配置**

Formation Audio




Formation Wedge




Formation Wedge + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Bass




Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



Formation Duo




Formation Duo + Formation Audio



Formation Duo + Formation Bass




Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex



Formation Flex + Formation Audio



Formation Flex + Formation Bass



Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair)



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass




圖5  
空間配置

## 3. 使用Formation Duo

### 基本

您可以使用Formation Duo從串流服務(如Spotify、Apple Music和Tidal等)、從Roon音樂庫服務以及通過適當的iRadio應用程序從互聯網廣播播放音頻。如果您有更多的Formation設備連接到網絡，例如Formation Audio，連接到它的常規音頻源也可以通過Formation Duo而獲得。

### 空間 (Spaces)

空間是Formation產品家族的核心概念。Formation「空間」是指在家中欣賞音樂的一個房間或某個特定區域。每個空間都可以包含Formation的不同產品組合。圖5顯示了可用的配置。

### 播放音頻

Bowers & Wilkins Home應用程序可讓您選擇和播放可用的音頻源或流媒體。然而，與傳統音頻源播放需要通過一個播放命令啓動一樣，Formation音頻流必須首先通過自己的網關應用程序啓動：例如，Spotify應用程序，或音樂庫應用程序，如Roon。每個網關或音樂庫應用程序都將Formation Duo空間列為一個可用播放設備，使用Airplay、藍牙，或在Spotify的情況下，使用Spotify Connect。

當音頻流在Formation網絡上播放時，可以通過Bowers & Wilkins Home應用程序或通過Formation Duo前面板觸摸按鈕選擇。觸摸Form按鈕將循環播放可用的流和源。

### Formation Duo前面板控件和說明

您的Formation Duo的前面板上有按鈕，可提供播放/暫停控制，音量調節和音源/串流選擇。

- 觸摸播放/暫停▶ II 將交替停止和重新啓動音頻播放。

**注：**播放/暫停只會在流媒體源具有播放和暫停功能的情況下操作，這些功能可以通過藍牙或網絡連接訪問。

- 觸摸音量向上“+”或向下“-”將調整網絡流或本地源的音量。按下並按住“+”和“-”按鈕將不斷增加或降低音量。

- 觸摸Form按鈕shuffle 將循環播放Formation Duo可用的有源流和源。

### Form按鈕指示燈

Formation Duo的Form按鈕指示燈變化表示各種操作狀態。圖6介紹了指示燈情況。

## 4. Bowers & Wilkins Home應用程序

Formation Duo配置好並連接網絡後，Bowers & Wilkins Home應用程序將打開Home屏幕，列出Formation Duo空間和其他可用的Formation空間。

輕擊Formation空間，從可用的音頻流或輸入中選擇。如果沒有可用的音頻流，打開一個流媒體應用程序，例如Spotify，選擇要播放的曲目，然後從可用的播放設備列表中選擇Formation空間。現在，返回Bowers & Wilkins Home應用程序時，Spotify流將列在Formation Duo空間頁面上。

Bowers & Wilkins Home應用程序主頁在右上角有一個「設置」圖標。點擊圖標打開應用程序的“設置”菜單。菜單提供配置和復位Formation設備，重新命名Formation空間的選項。應用程序和Formation設備固件更新也從設置菜單啓動。

### Bowers & Wilkins Home應用程序使用

Bowers & Wilkins Home應用程序將在打開時搜索可用的Formation空間，然後顯示Home頁，列出Formation空間。

在每個空間下，應用程序將顯示當前活動。輕點一個活動空間將打開一個「現在播放」屏幕，啓用音量和播放/暫停控制。

「正在播放」(now playing)屏幕還提供了一個「可用空間」(Available Spaces)選項，在選定空間中播放的流轉移到另一個空間，或在多個空間中播放。「可用空間」(Available Spaces)屏幕還提供控制音量的機會，既可以全局控制所有空間，還能控制單個空間。

點擊設置圖標就可以打開Bowers & Wilkins Home應用程序設置頁面。初始「設置」菜單列出每個空間和每個空間中出現的Formation設備的數量。

輕擊「設置」菜單中列出的空間，訪問其Space和Formation設備設置。輕擊空間名稱，訪問空間設置，點擊設備名稱，訪問設備設置。可用的設備設置取決於討論的設備。

**注：**如果Bowers & Wilkins Home應用程序上的設置圖標顯示一個黃點，表明Formation固件可以更新。固件更新過程從設置菜單啓動。Bowers & Wilkins Home應用程序和Formation設備應保持最新的版本和固件。這不僅有助於確保最可靠的性能，還將確保從Formation Duo新功能收益。

## 5. Formation 音樂流和音樂源

### 使用Spotify

使用手機、平板電腦或電腦作為Spotify的遙控。請訪問[spotify.com/connect/](https://www.spotify.com/connect/)瞭解如何使用。

第三方許可證對Spotify Software的影響請見：<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>。

### Airplay的使用方法

Airplay可讓音頻應用在Apple移動設備、筆記本電腦或桌面設備上使用，通過網絡將素材傳輸至Airplay兼容設備，如Formation Duo。Airplay支持的應用程序將顯示Airplay圖標。

使用Airplay時，打開想要使用的音頻應用程序，選擇想要播放的音樂。輕擊Airplay圖標，可顯示可用設備列表，隨後是希望使用的Formation Space。

**注：**通過Airplay，可以同時在多個設備上播放音頻，但是播放質量和同步可能取決於家庭網絡的容量。如果想在多個Formation空間同時播放素材，可以通過Bowers & Wilkins Home應用程序選擇多個空間，大幅提高同步效果。

### Roon的使用方法

Roon是一個功能豐富的音樂庫和播放應用程序，它可以編譯您的網絡上所有可用的音樂文件，並使它們可以輕鬆地在所有Formation空間和其他Roon支持的音頻設備上播放。Roon可用於移動、筆記本或桌面設備。

打開Roon時，它將顯示完整的音頻庫及其元數據和插圖，以及所有Formation空間和其他可用的網絡音頻設備。簡單地選擇想播放的音樂和想聽音樂的Formation空間。

**注：**可同時在多個設備上從Roon傳輸音頻，但是播放質量和同步可能取決於家庭網絡的容量。

如果想在多個Formation空間同時播放素材，可以通過Bowers & Wilkins Home應用程序選擇多個空間，以大幅提高同步效果。

### 藍牙的使用方法

藍牙使移動設備、筆記本電腦或桌面設備上的音頻應用程序能夠通過無線連接將素材傳輸至與之兼容的硬件上，如Formation Duo。

為了使用藍牙，確保在設備藍牙設置菜單中選擇所需的Formation Space；打開想要使用的音頻應用程序，選擇想要播放的音樂。輕擊“播放設備”圖標，顯示可用列表，然後是希望使用的Formation Space。

## 6. 清潔

如果Formation Duo需要清潔，可以用乾淨的絨布擦拭表面，用軟刷刷掃格柵。如果想使用清潔液，請將其塗在清潔布上，而不是直接塗在Formation Duo上。首先測試一小塊區域，因為一些清潔產品可能會損壞某些表面。避免使用含有酸、鹼或抗菌劑的磨料製品。

## 7. 支持

如需要進一步的幫助或建議，請訪問Formation技術支持網站：[www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support)。

### 環境信息

本產品符合國際指令，包括但不限於《電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》(RoHS)、《化學品的註冊、評估、授權和限制》(REACH)和《報廢電子電氣設備指令》(WEEE)。請諮詢當地廢物處理主管機構如何有效地回收或處置這些廢物。

指標	操作狀態
閃爍白光	正在啓動
脈衝黃光	準備啓動
閃爍黃光	正在固件更新
脈衝白光	正在選取音頻
脈衝紅光	錯誤 - 聯繫支持人員
常亮紅光	錯誤 - 聯繫支持人員
閃爍紅光	正在工廠復位

圖6  
Form按鈕指示燈

## Bowers & Wilkins、Formation Duoによるこそ。

Formationをお選びいただきありがとうございます。Bowers & Wilkinsの創業者ジョン・バウワースは、独創的なデザイン、革新的なエンジニアリング、そして最先端のテクノロジーは、家庭でオーディオを愉しむための鍵であるとの信念のもとに、B&Wを設立しました。この信念は、私たちがデザインする一つひとつの製品に脈々と生かされ、最も先進的な作品として実現したのが「Formation」です。

Formation Duoは、ネットワークでつながった、ワイヤレスステレオアクティブネットワークスピーカーシステムで、Formationのオーディオストリーム再生で、極めて優れたパフォーマンスを実現します。Formation Duoは、基本的にBowers & Wilkins Homeアプリを使ってコントロールするようになっています。このアプリにはiOS機器用とAndroid機器用があります。Formation Duoのフロントパネルにあるボタンを使って、一般的なコントロール機能もご利用になれます。Formation Duoのインストールと構成は、Bowers & Wilkins Homeアプリを使ってのみ可能です。

Formation Duoでは以下が可能です：

- ・ Spotify、Apple Music、Roonなどのストリーミングサービスの音楽を聞く。
- ・ ネットワークに保存されているオーディオファイルを聞く。
- ・ 適切に有効化されたBluetoothソース機器からBluetoothで音楽や音声を聞く
- ・ Bowers & Wilkins Formation Audioに接続されている、ターンテーブル（フォノプリアンプを介して）やCDプレーヤーなどの機器からの音楽を聞く。
- ・ インターネットラジオなどの音声を、AirPlayやBluetooth対応のサービスやアプリなどから聞く。
- ・ 自宅内のどこかで再生されている音楽や音声を、自宅のネットワークに接続されているFormation機器で聞く。

Bowers & Wilkins Homeアプリを使うには、お持ちのFormation Duoをご自宅のネットワークに接続し、また、ご自宅の中にある他のFormation製品との接続を確立させる必要があります。Bowers & Wilkins Homeアプリは、使用中のコントロールや構成機能も提供しています。Formation Duoの設置前に、Bowers & Wilkins Homeアプリを、お持ちのiOS機器またはAndroid機器にダウンロードし、インストールしてください。Bowers & Wilkins Homeアプリには、iOS V11.4以降、またはAndroid V8.1以降が必要です。お持ちのiOS機器またはAndroid機器で、BluetoothとWi-Fiサービスを有効にしなければなりません。お使いのWi-Fiネットワークのパスワードも必要になります。

**ご注意：**Android機器では、Formationのセットアップ中は位置情報サービスを有効にしておかなければなりません。これは、Formation製品では、サービスコミュニケーションに低消費電力のBluetooth(BT-LE)を使用しますが、Android機器では、位置情報サービスが有効になっているときのみ、Bluetooth(BT-LE)がオンになるためです。Bowers & Wilkinsは、位置情報サービスをマーケティング目的で使用することはありません。

## 1. Formation Duo の同梱品

Formation Duo×2

お使いの地域に適切な電源ケーブルセット  
ドキュメントパック

## 2. Formation Duo の設置

Formation Duo の動作にはコンセントからの電源が必要なので、電源コンセントに届く位置に設置しなければなりません。リスニングルーム内の Formation Duo の設置場所を決定したら、適切な電源コンセントを取り付けることが良い場合もあります。Formation Duo を、ご自宅のネットワークルーターに有線で接続する場合は、Formation Duo の 1 基を、適切なネットワークケーブルが届く範囲内に設置する必要があります。

Formation Duo は、基本的に Formation FS Duo スタンドで使用することを目的として設計されていますが、棚の上や、ウォールブラケットを使って、または家具の上に設置することもできます。ただし、最高のパフォーマンスを実現し、配置位置に最も柔軟性を発揮できるのは、Formation FS Duo スタンドです。このスタンドは、リスニング時に最適の高さ—頭の高さなどの位置になるように Formation Duo を設置します。

**ご注意 :** Formation Duo をFormation FS Duo スタンドに取り付ける場合は、スピーカーをセットアップする前に、スタンドを組み立て、スピーカーをスタンドにしっかりと固定してください。Formation Duo の電源ケーブルとネットワークケーブル（必要な場合）は、スピーカースタンドの脚部の中を通さなければならないことを忘れないでください。Formation FS Duo スタンドには、ラバーフットとスパイクフットのオプションが提供されています。スパイクフットのオプションは、スタンドをカーペット敷きの床に置く場合に使用してください。スパイクがカーペットの下の床面に到達し、設置が安定します。スパイクを調節して、スタンドが垂直で揺れ動かないようになります。スタンドをタイル張り床または木の床に置く場合は、ラバーフットのオプションを使います。

Formation Duo を棚の上に、ブラケットを使って、あるいは家具の上に置きたい場合は、以下を確実に行ってください：

- 両スピーカーがほぼ同じ高さに設置されている。
- 棚、ブラケット、家具は、スピーカーの重量を十分に支えることができ、十分な剛性があり、共振しない。

間柱や石膏ボードの壁は、Formation Duo を支えるのに十分な強度や剛性がない可能性が高くなります。壁の適切性に確信がない、あるいは、棚やブラケット金具の取り付けに不安がある場合は、専門家のサポートを受けてください。

多くのリスニングルームでは、Formation Duo のスピーカーの間隔は 2.0m~4.0m 離して、リスニングエリアから同程度の距離に置いてください。2 基のスピーカーが互いに近づきすぎていると、スケール感に欠けるステレオ再生となり、距離を離し過ぎると、ステレオフォーカスが弱まる場合があります。Formation Duo をリスニングエリアに向けて内向きに角度をつける必要はありませんが、内向きにすることで、ステレオフォーカスを絞り込む場合があります。スピーカーの基本的な配置位置は図 1 をご参照ください。

すべてのスピーカーと同様に、Formation Duo は、音響エネルギーを正面だけでなく側面にも放射し、特に低音域の周波数では後後に放射します。そのため、スピーカーを部屋の壁際に置くと、スピーカーのパフォーマンスに影響を与えます。Formation Duo は、部屋の壁から少なくとも 0.5m 離して置くようにしてください。

Formation Duo を部屋の壁から離して置いても、部屋と部屋を仕切る壁に使われている素材と音響的性質が、サウンドに影響を与えます。各スピーカー周囲の音響特性が同じであることを確実にするようしてください。音響特性が異なるときは、例えば、厚手のカーテンとむき出しの壁などの場合です。

### 接続

電源ソケット 1 に加えて、Formation Duo には、ワイヤレス（Wi-Fi）ではなく有線のネットワーク接続を使用する方のために、ネットワークルーターを接続する Ethernet 端子 2 を搭載しています。ルーターへの接続が必要なのは、Formation Duo のペアのスピーカーのうちの 1 基のみです。

**ご注意 :** Formation Duo リアパネルにある USB 端子は、サービスと故障診断の目的だけに使用されます。それ以外の目的に使用することはできません。

**ご注意 :** Formation Duo がFormation FS Duo スタンドに固定されると、スピーカーの接続パネルには手が届きにくくなります。




図 1  
配置位置




図 2  
Formation Duo リアパネル

## スイッチのオン/オフ

すべての接続が完了し、Bowers & Wilkins Home アプリをお持ちのモバイル機器にインストールすると、Formation Duo のセットアップの準備が整います。Formation Duo には電源スイッチがないので、Formation Duo が電源に接続され、短時間のスタートアップルーチン後、直ちに操作可能となります。スタートアップルーチンが完了すると、音声ガイドが聞こえます。

未使用のFormation Duo のスイッチを初めてオンにすると、ご自宅のネットワークや、使用可能な他のFormation 機器に接続できるようにするためには、自動的にセットアップモードに入ります。セットアップモードでは、スピーカーのForm タッチボタンがゆっくりとオレンジ色にパルス点滅します。Formation Duo は、Bowers & Wilkins Home アプリの最初のページか、またはアプリの【設定】ページで【Formation 製品を追加する】を選択すると、セットアップが可能としても表示されます。

Formation Duo は動作状態と電力消費を完全に自動管理し、20 分間使用されない場合はパワーセーブモードに切り替わります。Formation Duo のスイッチをオフにする必要はありませんが、オフにしたい場合は電源から切り離してください。Formation Duo では、電源がなくても設定はそのまま保持されます。

Formation Duo を別々に再起動するには、それぞれのリアパネルにあるリセットボタンを短い時間押して離します。このボタンを押すと、Formation Duo のオン/オフが切り替わります。Formation Duo を再起動しても、全設定はそのまま保持されます。Bowers & Wilkins Home アプリの【設定】ページからも Formation Duo を再起動することができます。リセットボタンは、図 3 をご参照ください。

Formation Duo をデフォルト設定にリセットしたい場合は、リセットボタンを 5 秒間長押ししてください。再起動すると、Formation Duo はセットアップモードになります。Formation Duo をリセットすると、全設定は消去されます。Bowers & Wilkins Home アプリの【設定】ページからも Formation Duo をリセットすることができます。

## ネットワークのセットアップ

- Formation Duo がセットアップモードで、Form ボタンがゆっくりとオレンジ色に点滅しているたら、お持ちの iOS 機器または Android 機器で Bowers & Wilkins Home アプリを起動します。アプリのガイドが、セットアップの開始から終了までをご案内します。

**ご注意 :**Formation Duo は、セットアップ中、Bowers & Wilkins Home アプリを実行する機器への接続に Bluetooth を使用します。Bluetooth の信号は比較的近距離用で、部屋の間の仕切りによって妨げられる場合があるので、セットアップ中は、Formation Duo を Bowers & Wilkins Home アプリを実行する機器のすぐ近くに置いておくことをお勧めします。

- Bowers & Wilkins Home アプリは、セットアップモードで最初に Formation 製品を検出し、画面に表示された製品の中から 1 つを選ぶように促します。【Formation Duo】をタップして選択します。既に Formation 製品をセットアップ済みで、これに追加する場合は、アプリの【設定】メニューから【Formation 製品を追加する】を選択します。

次に、Bowers & Wilkins Home アプリが、Formation Duo をご使用になる Space に名前を付けるように促します。デフォルトで Space 用の名前のリストが提供されますが、ご自分で名前を作ることもできます。Space の名前を選択するか、名前を作成すると、1 基の Formation Duo の正面にある Form ボタンをタッチして、選択を確定するようにアプリが促します。

- Formation Duo にワイヤレスネットワーク接続をご使用になる場合は、次のセットアップ段階で、Formation Duo をご自宅の Wi-Fi ネットワークに接続します。アプリは、正しい Wi-Fi ネットワークを確認し、そのネットワークのパスワードを入力するように促します。Formation Duo が Ethernet ケーブルを使ってネットワークに接続されている場合は、セットアップのこの段階は省略されます。

**ご注意 :**他のFormation 製品が既に Wi-Fi ネットワークに接続されている場合は、Formation Duo のセットアップで Wi-Fi のパスワードを入力する必要はありません。

- Wi-Fi ネットワークの構成と Space の選択を完了します。これで、Formation Duo をご使用になる準備が整いました。Formation Duo のセットアップに成功したことを確認する音声ガイドが聞こえます。

## Bluetooth のセットアップ

Formation Duo をスマートフォンなどの Bluetooth 対応のオーディオソース機器に接続して、Bluetooth を使ってオーディオを再生することができます。最初に、Formation Duo を Bluetooth オーディオソース機器と「ペアリング」しなければなりません。

Formation Duo のネットワークセットアップが完了したら、Bowers & Wilkins Home アプリの【設定】ページを開き、Bluetooth 機器とペアリングしたい Formation Space を選択します。次に、Bluetooth メニューから【+ 新しい機器をペアリングする】を選択し、アプリの指示に従ってペアリングを完了します。Formation Duo のペアリングが完了すると、確認の音声ガイドが聞こえ、その Space が、オーディオ再生用にペアリングされた Bluetooth 機器で使用可能になります。

**ご注意 :**Formation Space では、Space ごとに Bluetooth 機器を最大 8 台まで同時にペアリングできますが、機器は、ペアリングされた Space への自動的な接続と再生は行いません。




図 3  
リセットボタン

### 3.Formation Duoを使う

#### 基本操作

Formation Duoを使って、Spotify、Apple Music、Tidalなどのストリーミングサービス、Roonミュージックライブラリサービス、そして適切なiRadioアプリを使ってインターネットラジオから、オーディオを再生できます。Formation Audioなどの他のFormation機器がお使いのネットワークに接続されている場合は、そのFormation機器に接続されている従来のオーディオソースをFormation Duoに使うこともできます。

#### Space

「Space」は、Formation製品ファミリーの中核となるコンセプトです。Formationの「Space」は、音楽を聴く、自宅の中の部屋や特定のエリアのことです。Spaceごとに、異なるFormation製品を組み合わせることができます。可能な構成は図4をご参照ください。

#### オーディオの再生

Bowers & Wilkins Homeアプリを使って、利用可能なオーディオソースまたはストリームを選択・再生することができます。ただし、従来のオーディオソースの再生開始に再生コマンドが必要なのと同じように、Formationでのストリーム再生も、最初に、Spotifyアプリや、Roonなどのミュージックライブラリのようなゲートウェイアプリを使って開始しなければなりません。各ゲートウェイアプリまたはライブプラリアプリは、Formation DuoのSpaceを、AirPlayやBluetoothを使って、あるいはSpotifyの場合にはSpotify Connectを使って使用可能な再生機器として、リストアップします。

ストリームがFormationネットワークで再生されると、Bowers & Wilkins HomeアプリまたはFormation DuoのフロントパネルのFormタッチボタン $\text{W}$ を使って、ストリームを選択できます。Formボタンをタッチすると、利用可能なストリーミングサービスやソースを繰り返し表示します。

**Formation Duo フロントパネルコントロールとライト**  
Formation Duoのフロントパネルにはタッチボタンがあり、再生/一時停止コントロール、音量調整、ソース/ストリームの選択を行うために使用します。

- 【再生/一時停止】にタッチすると▶II、オーディオの停止と再生を交互に繰り返します。

ご注意：再生/一時停止は、Bluetoothまたはネットワーク接続を介してアクセスできるストリームソースに、再生/一時停止機能のある場合に限り操作できます。

- 音量を上げる+または下げる-にタッチすると、ネットワークのストリーム再生またはローカルソースのローカル音量を調整します。+ボタンや-ボタンを押し続けると、音量が連続して上昇または低下します。

- Formボタン $\text{W}$ にタッチすると、Formation Duoで利用可能なアクティブストリームとソースを繰り返し再生します。

#### Formボタンのライト


Formation Duo Formボタンのライトは、様々なステータスを示すために変化します。ライトが示すステータスについては図5をご参照ください。

#### TV用Spaceの構成


Formation Bar (3.0)



Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### 音楽用Spaceの構成

Formation Audio



Formation Wedge



Formation Wedge + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Bass




Formation Wedge + Formation Audio + Formation Bass



Formation Duo




Formation Duo + Formation Audio



Formation Duo + Formation Bass




Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex




Formation Flex + Formation Audio



Formation Flex + Formation Bass



Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair)



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio



Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass




図4  
Spaceの構成

## 4.Bowers & Wilkins Home アプリ

Formation Duoが構成され、ネットワークに接続されると、Bowers & Wilkins Homeアプリのホーム画面が開き、Formation Duo Spaceと、使用可能な他のFormation Spaceのリストが表示されます。

Formation Spaceの1つをタップして、利用可能なストリームや入力を選択します。利用できるストリームがない場合は、Spotifyなどのストリーミングアプリを開き、再生するアイテムを選び、使用できる再生機器のリストの中から、[Formation Space]を選択します。これで、Bowers & Wilkins Homeアプリに戻ると、SpotifyのストリームがFormation DuoのSpaceページに表示されます。

Bowers & Wilkins Homeアプリのホームページの右上角に[設定]アイコンがあります。このアイコンをタップして、アプリの[設定]メニューを開きます。[設定]メニューには、Formation機器の構成とリセット、Formation Spaceの名前の変更のオプションがあります。アプリとFormation機器のファームウェアのアップデートも、[設定]メニューから開始します。

### Bowers & Wilkins Home アプリの使い方

Bowers & Wilkins Homeアプリを開くと、使用できるFormation Spaceをアプリが検出し、そのリストをホームページに表示します。

このアプリでは、各Spaceの下に、そのSpaceの現在のアクティビティが表示されます。アクティブなSpaceをタップすると、[再生中]の画面が開き、音量と再生/一時停止をコントロールできます。

[再生中]画面では、[使用可能なSpace]オプションも利用でき、これを使って、選択されたSpaceで再生中のストリームを別のSpaceで再生する、あるいは複数のSpaceで再生することができます。[使用可能なSpace]画面では、すべてのSpace全体の、あるいは個々のSpaceの音量をコントロールすることもできます。

Bowers & Wilkins Homeアプリの[設定]ページは、[設定]アイコンをタップして開きます。最初の[設定]メニューでは、各Spaceのリストと、それぞれのSpaceにあるFormation機器の数が表示されます。

[設定]メニューのリストにある1つのSpaceをタップすると、そのSpaceとFormation機器の設定にアクセスします。Spaceの名前をタップして、Spaceの設定にアクセスし、機器の名前をタップして、機器の設定にアクセスします。使用可能な機器の設定は、当該機器によって異なります。

**ご注意 :** Bowers & Wilkins Home アプリの[設定]アイコンがオレンジ色の点を表示している場合は、Formation ファームウェアのアップデートが可能などを示しています。ファームウェアのアップデートプロセスは、[設定]メニューから開始します。Bowers & Wilkins Home アプリとFormation 機器は、最新版のファームウェアを使って常に最新の状態に保つようにしてください。これは、最も信頼性のあるパフォーマンスだけでなく、新しいFormation の機能を確実に利用できるようにするためにです

## 5.Formationミュージックストリームとソース

### Spotifyを使う

スマートフォンやタブレット、コンピューターを、Spotifyのリモートコントロールとして使います。詳細は [spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses) をご覧ください。

Spotifyソフトウェアは、次のサイトに掲載されたサードパーティのライセンスが適用されます。<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

### AirPlayを使う

AirPlayを使うと、Appleのモバイル機器、ノートパソコン、デスクトップパソコンにあるオーディオアプリから、ネットワークを使って、Formation DuoなどのAirPlay対応スピーカーにストリーミング再生することができます。AirPlay対応のアプリには、AirPlayアイコンが表示されます。

AirPlayを使うには、ご希望のオーディオアプリを開き、再生したいミュージックを選びます。AirPlayアイコンをタップして、使用可能な機器のリストを表示し、次に、ご使用になりたいFormation Spaceを選びます。

**ご注意 :** AirPlay を使って複数の機器で同時にオーディオをストリーム再生することは可能ですが、再生の質や同期は、ご家庭のネットワークの最大能力によって異なります。2つ以上のFormation Spaceで同時に再生したい場合は、Bowers & Wilkins Home アプリで複数のSpaceを選択すると、同期を著しく向上させることができます。

### Roonを使う

Roonは、多様な機能を備えたミュージックライブラリを持つ再生アプリで、お使いのネットワークで利用可能なすべてのミュージックファイルをまとめ、すべてのFormation Spaceや、Roon対応の他のオーディオ機器で簡単に再生できるようにします。Roonは、モバイル機器、ノートパソコン、デスクトップパソコンなどの機器で利用できます。

Roonを開けると、メタデータやアートワークを含めた完全なオーディオライブラリ、すべてのFormation Space、ネットワーク上の利用できる他のオーディオ機器を表示します。再生したいミュージックと、そのミュージックを聴きたいFormation Spaceを選ぶだけです。

**ご注意 :** Roon を使って複数の機器で同時にオーディオをストリーム再生することは可能ですが、再生の質や同期は、ご家庭のネットワークの最大能力によって異なります。2つ以上のFormation Spaceで同時に再生したい場合は、Bowers & Wilkins Home アプリで複数のSpaceを選択すると、同期を著しく向上させることができます。

### Bluetoothを使う

Bluetoothを使うと、モバイル機器、ノートパソコン、デスクトップパソコンのオーディオアプリから、ワイヤレス接続で、Formation DuoなどのBluetooth対応のハードウェアにストリーミング再生することができます。

Bluetoothを使うには、必要なFormation Spaceがお持ちの機器のBluetooth設定メニューで選択されていることを確実にして、ご希望のオーディオアプリを開き、再生したいミュージックを選択します。再生機器のアイコンをタップして、使用可能な機器のリストを表示し、次に、ご希望のFormation Spaceを選びます。

## 6.クリーニング

Formation Duoをクリーニングする必要がある場合は、清潔な、毛玉のないクロスで上面部を拭き、柔らかなブラシでグリルのほこりを払います。洗浄液を使う場合は、清潔なクロスに塗布してから使用し、Formation Duoに直接塗布しないでください。クリーナーによっては製品の表面に損傷を与える可能性がありますので、最初に目立たない場所で試してください。研磨剤や、酸、アルカリ、抗菌剤を含むクリーナーは使用しないでください。

## 7.サポート

お使いのFormation Duoに関してお困りの点やアドバイスが必要な場合は、以下のFormationサポートサイトをご覧ください [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support)。

### 環境情報

本製品は、「電気・電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令 (RoHS 指令)」、「化学物質の登録、評価、認可及び制限に関する規制 (REACH 規則)」、並びに「電気・電子機器廃棄物指令 (WEEE 指令)」を含むがこれらに限定されない国際的な指令に準拠しています。本製品のリサイクルまたは適切な廃棄方法について、お住まいの地域の廃棄物処理局にお問い合わせください。

### インジケーター

### ステータス

白色の点滅	スタートアップが進行中
オレンジ色のパルス点滅	セットアップの準備完了
オレンジ色の点滅	ファームウェアのアップデート中
白色のパルス点滅	オーディオのフル配信が進行中
赤色のパルス点滅	エラーサポートに連絡してください
赤色の点灯	エラーサポートに連絡してください
赤色の点滅	出荷時設定へのリセットが進行中

図5  
Formボタンのライト

## Welcome to Bowers & Wilkins and Formation Duo.

Formation 제품을 구매하여 주셔서 감사합니다. Bowers & Wilkins의 창립자 John Bowers는 가정에서 오디오의 즐거움을 느끼게 하는 중요 요소는 창의력이 풍부한 디자인, 혁신적 엔지니어링과 고도의 기술이라고 확신하였습니다. 그 신념은 현재도 Bowers & Wilkins가 디자인한 모든 제품에서 공유되고 있으며 Formation은 이를 가장 진보된 기술로 표현하고 있습니다.

Formation Duo는 네트워크에 연결하여 사용하는 무선 스테레오 액티브 스피커로서 Formation 오디오 스트리밍을 고음질로 재생합니다. Formation Duo는 Bowers & Wilkins Home 앱을 사용하여 컨트롤합니다. 이 앱은 iOS 및 Android 기기 모두에서 사용할 수 있습니다. 일반적으로 사용되는 일부 컨트롤 기능은 Formation Duo 전면 패널의 버튼을 통해 사용할 수도 있습니다. Bowers & Wilkins Home 앱을 통해서만 Formation Duo를 설치하고 구성할 수 있습니다.

Formation Duo는 아래와 같이 사용하실 수 있습니다:

- Spotify, Apple Music 및 Roon과 같은 스트리밍 서비스로 오디오 재생
- 네트워크에 저장된 오디오 파일 재생
- Bluetooth 소스 기기에서 Bluetooth를 통해 오디오 재생
- Formation Audio와 연결된 턴테이블(포노 프리앰프를 통해)이나 CD 플레이어와 같이 로컬로 연결된 기기의 오디오 재생
- Airplay 또는 Bluetooth 호환 서비스 및 앱에서 인터넷 라디오와 같은 오디오 재생.
- 집안 어디에서나 흡 네트워크에 연결된 모든 Formation 제품으로 오디오 재생.

Bowers & Wilkins Home 앱은 Formation Duo를 흡 네트워크에 연결하고 또 다른 Formation 제품과 연결하기 위해 필요합니다. Bowers & Wilkins Home 앱은 사용 중의 일부 컨트롤이나 구성 기능을 제공합니다. Formation Duo 설치를 시작하기 전에 iOS 또는 Android 기기에 Bowers & Wilkins Home 앱을 다운로드하여 설치하십시오. Bowers & Wilkins Home 앱에는 iOS V11.4 이상 또는 Android V8.1 이상이 필요합니다. iOS 및 Android 기기에서 Bluetooth 및 WiFi 서비스가 활성화되어 있어야합니다. 또한 WiFi 네트워크 비밀번호를 알아야합니다.

**주의:** Formation 설정 프로세스 중에 *Android* 기기는 위치 서비스를 사용하도록 설정해야 합니다. Formation 제품이 서비스 통신에 저전력 Bluetooth (BT-LE) 형태의 Bluetooth를 사용하기 때문에 위치 서비스가 활성화된 경우에만 *Android* 기기에서 켜집니다. Bowers & Wilkins는 마케팅 목적으로 위치 서비스 데이터를 사용하지 않습니다.

## 1. Formation Duo 내용물

2x Formation Duo  
전원 케이블 세트  
설명서

## 2. Formation Duo 설치

Formation Duo는 전원 소켓과 가까이 있어야 하며 전원만 연결되면 작동할 수 있습니다. 리스닝 룸에서 Fourmation Duo의 위치를 결정한 후에 전원 소켓을 설치하는 것이 좋습니다. Formation Duo를 네트워크 라우터에 유선 연결하여 사용할 경우 이더넷 케이블 범위 내에 있어야 합니다.

Formation Duo는 기본적으로 Formation FS Duo 스탠드와 함께 사용하도록 설계되었지만 선반, 브라켓 또는 가구에 설치할 수 있습니다. 그러나 Formation FS Duo 스탠드를 사용하면 최고의 오디오 성능을 얻을 수 있을 뿐만 아니라 설치 위치도 유연하게 선택할 수 있습니다. 또한 Formation Duo를 리스닝에 적절한 머리 높이로 설치할 수 있습니다.

**참고:** Formation Duo를 Formation FS Duo 스탠드에 장착하려면 스피커를 설정하기 전에 스탠드를 조립하고 스피커를 고정하십시오. Formation Duo의 전원 케이블과 네트워크 케이블(필요할 경우)은 스피커 스탠드 내부를 통과해야 합니다. Formation FS Duo 스탠드에는 고무 및 스파이크 옵션이 제공됩니다. 스탠드를 카펫 바닥에 설치할 경우에는 스파이크를 사용해야 합니다. 스파이크는 카펫을 관통하여 바닥에 설치하기 위한 것입니다. 스탠드가 수직이 되고 흔들리지 않도록 스파이크를 고정하십시오. 스탠드를 타일이나 목재 플로어에 설치할 경우 고무 받침을 사용하십시오.

Formation Duo를 선반, 브라켓 또는 가구에 설치하려면 다음을 확인하십시오.

- 좌우 스피커의 높이는 거의 같아야 합니다.
- 선반, 브라켓 및 가구는 스피커의 무게를 쉽게 지탱할 수 있으며 단단하고 공진을 발생시키지 않습니다.

합판이나 석고 보드 벽은 Formation Duo를 지탱하기에 부적합합니다. 벽의 적합성이나 브라켓 설치 능력이 확실하지 않을 경우 전문가의 도움을 받아야 합니다.

Formation Duo 스피커 사이 간격은 2.0m ~ 4.0m를 유지하고 리스닝 위치로 부터도 비슷한 거리를 유지해야 합니다. 좌우 스피커가 너무 가까우면 스테레오 스케일이 부족해지고 너무 떨어져 있으면 스테레오 포커스가 약해질 수 있습니다. 리스닝 위치를 향해 Formation Duo를 토우-인 시킬 필요는 있지만 토우-인 시킬 경우 스테레오 포커스가 강해질 수 있습니다. 그림1은 기본적인 스피커 위치를 나타냅니다.

대부분의 스피커와 마찬가지로 Formation Duo는 전방뿐만 아니라 측방으로도 사운드 에너지를 방사하며 특히 저음은 후방으로 방사합니다. 틈의 코너나 벽에 가깝게 설치하면 저음이 과도하게 강화되어 성능에 영향을 줍니다. Formation Duo를 모든 벽면으로부터 0.5m 이상의 거리가 유지되도록 설치하십시오.

Formation Duo가 벽면으로부터 멀어져도 벽의 소재와 음향 특성은 여전히 사운드에 영향을 미칩니다. 각 스피커의 주변 환경이 유사한 음향 특성을 갖도록 하십시오. (예: 두꺼운 커튼과 노출 벽면의 음향 특성 차이).

### 연결

전원 소켓 1 옆에 신호를 무선으로 수신(WiFi)하는 라우터를 유선으로 연결할 수 있는 이더넷 소켓 2이 있습니다. 한 조의 Formation Duo 중 하나만 라우터 연결이 필요합니다.

**참고:** Formation Duo 후면 패널에 있는 USB 소켓은 서비스 용도로만 사용됩니다. 다른 용도로는 사용할 수 없습니다.

**참고:** 스피커를 Formation FS Duo 스탠드에 연결하면 Formation Duo 연결 패널에 쉽게 액세스 할 수 없습니다.

**참고:** 네트워크 케이블을 사용하여 라우터를 직접 연결하는 경우 차폐 네트워크 케이블을 사용하여 EMC 성능을 보장하십시오.




그림 1  
포지셔닝




그림 2  
Formation Duo 후면 패널

## 전원 On/Off

모든 연결을 마치고 모바일 기기에 Bowers & Wilkins Home 앱이 설치되면 이제 Formation Duo를 설정하고 사용할 수 있습니다. Formation Duo에는 전원 스위치가 없으며 빠른 시작 절차에 따라 전원이 연결되는 즉시 작동합니다. 시작 절차가 완료되면 오디오 프롬프트가 재생됩니다.

최초로 Formation Duo를 켜면 품 네트워크 및 사용 가능한 다른 Formation 기기에 연결할 수 있는 설정 모드로 자동 전환됩니다. 설정 모드는 스파커 Form 터치 버튼 의 느린 회박색 펄스 조명으로 표시됩니다. Formation Audio는 Bowers & Wilkins Home 앱의 시작 페이지에서 또는 설정 페이지에서 'Add Formation product'를 선택한 후 설정할 수 있습니다.

Formation Duo는 자동으로 작동 상태와 소비 전력이 관리되어 20분 이상 사용하지 않으면 절전 모드로 자동 전환됩니다. Formation Duo 전원을 꼭 필요는 하지만 필요할 경우 전원 코드를 뽑으십시오. Formation Duo는 전원이 꺼져도 설정은 유지됩니다.

후면 패널에 위치한 리셋 버튼을 짧게 누르면 각각의 Formation Duo를 다시 시작할 수 있습니다. 버튼을 누르면 Formation Duo 전원이 깨졌다 다시 켜집니다. Formation Duo가 다시 시작되어도 모든 설정은 유지됩니다. Bowers & Wilkins Home 앱 설정 페이지에서도 Formation Duo를 다시 시작할 수 있습니다. 리셋 버튼은 그림 3에 표시되어 있습니다.

Formation Duo를 기본 설정으로 재설정하려면 리셋 버튼을 5초 동안 누르십시오. 다시 시작하면 Formation Duo가 설정 모드로 들어갑니다. Formation Duo가 재설정되면 모든 설정이 삭제됩니다. Bowers & Wilkins Home 앱 설정 메뉴에서도 Formation Duo를 재설정 할 수 있습니다.

## 네트워크 설정

- Formation Duo가 설정 모드로 들어가면 Form  버튼이 회박색으로 느리게 깜빡입니다. iOS 또는 Android 기기에서 Bowers & Wilkins Home 앱을 시작하면 프롬프트가 설정 과정을 안내합니다.

**참고:** Formation Duo를 설정하는 동안 Bowers & Wilkins Home 앱은 Bluetooth로 실행됩니다. Bluetooth 신호는 도달 거리가 비교적 짧고 실내 구조에 의해 방해를 받을 수 있으므로 설정 중에는 Formation Duo와 Bowers & Wilkins Home 앱 기기를 가까이 들것을 권장합니다.

- Bowers & Wilkins Home 앱은 먼저 설정 모드에서 Formation 제품을 검색하고 하나를 선택하라는 화면을 표시합니다. Formation Duo를 선택하십시오. 이미 Formation 제품을 설정했으나 제품을 추가할 경우 앱 설정 메뉴에서 'Add Formation product'를 선택하십시오.

- Bowers & Wilkins Home 앱은 다음으로 Formation Duo를 사용할 "space"의 이름 설정으로 넘어갑니다. 기본 등록된 이름 목록이 제공되지만 직접 만들 수도 있습니다. 이름을 선택하거나 만들면 앱에서 Formation Duo 정면의 Form  버튼을 터치하여 선택을 확인하라는 메시지를 표시합니다.

- Formation Duo의 무선 네트워크 연결을 사용하려면 다음 설정 단계에서 Formation Duo를 풀 WiFi 네트워크에 연결하십시오. 앱에서 WiFi 네트워크를 확인하라는 메시지가 표시되고 비밀번호를 입력하라는 메시지가 표시됩니다. 이더넷 케이블을 사용하여 Formation Duo를 네트워크 라우터에 연결할 경우에는 이 설정 프로세스 단계가 생략됩니다.

**참고:** WiFi 네트워크에 이미 다른 Formation 제품이 연결되어 있으면 Formation Duo 설정에서 WiFi 비밀번호를 입력하지 않아도 됩니다.

- WiFi 네트워크 구성 및 스페이스 선택이 완료되면 Formation Duo를 사용할 수 있습니다. Formation Duo의 설정이 완료되면 오디오 프롬프트가 재생됩니다.

## 블루투스 설정

Formation Duo를 스마트 폰과 같은 Bluetooth 지원 오디오 소스 기기에 연결하여 Bluetooth를 통해 오디오를 재생할 수 있습니다. Formation Duo는 먼저 Bluetooth 오디오 소스 기기와 "페어링" 되어야합니다.

Formation Duo 네트워크 설정을 완료하면 Bowers & Wilkins Home 앱 설정 페이지를 열고 Bluetooth 기기와 페어링 할 Formation 스페이스를 선택하십시오. 다음 블루투스 메뉴에서 '+ Pair a new device'를 선택하고 앱 안내에 따라 페어링을 완료합니다. 페어링이 완료되면 Formation Duo에서 오디오 프롬프트가 나오고 페어링 된 Bluetooth 기기에서 해당 스페이스를 사용하여 오디오를 재생할 수 있습니다.

**참고:** 각 Formation 스페이스에 최대 8 개의 Bluetooth 기기를 동시에 페어링 할 수 있지만 기기는 페어링 된 스페이스에 자동으로 연결되진 않습니다.




그림 3  
리셋 버튼

### 3. Formation Duo 사용하기

#### 기본

Formation Duo를 사용하여 TV 오디오나 Spotify, Apple Music, Tidal과 같은 스트리밍 서비스, Roon 유저 라이브러리 서비스, 적절한 iRadio 앱을 통한 인터넷 라디오 등을 재생할 수 있습니다. 다른 Formation 제품, 예를 들면 일반 오디오 소스가 연결된 Formation Audio가 동일한 네트워크에 연결이 되어 있으면 Formation Duo를 통해 오디오를 재생할 수 있습니다.

#### Spaces

스페이스는 Formation의 핵심 컨셉입니다. Formation “Space”는 음악을 들을 수 있는 룸이나 특정 공간입니다. 각 스페이스에는 서로 다른 제품을 조합할 수 있습니다. 그림 4에 가능한 구성을 표시하였습니다.

#### 오디오 재생

Bowers & Wilkins Home 앱을 사용하면 오디오 소스나 스트리밍을 선택하여 재생할 수 있습니다. 그러나 기존 오디오 소스를 재생하려면 재생 명령을 통해 시작해야하는 것처럼 Formation 스트리밍도 자체 게이트웨이 앱 (예: Spotify 앱 또는 Roon과 같은 유저 라이브러리 앱)을 통해 시작해야 합니다. 각 게이트웨이 또는 라이브러리 앱은 Airplay, Bluetooth를 사용하는 재생기기나 Spotify의 경우 Spotify Connect로 Formation Duo 스페이스가 표시됩니다.

Formation 네트워크에서 오디오 스트리밍이 재생되면 Bowers & Wilkins Home 앱 또는 Formation Duo 프런트 패널 터치 버튼으로 스트리밍을 선택할 수 있습니다. (@) 버튼을 터치하면 사용 가능한 스트리밍과 소스가 순환됩니다.

#### Formation Duo 전면 패널 컨트롤 및 조명

Formation Duo의 전면 패널에는 재생/일시 정지, 볼륨 조절, 소스/스트리밍 선택을 할 수 있는 터치 버튼이 있습니다.

- 재생/일시정지를 터치하면 오디오 정지, 재생을 반복합니다.

**참고:** 재생/일시정지는 Bluetooth 또는 네트워크 연결을 통해 액세스 할 수 있는 스트리밍 소스에 재생 및 일시정지 기능이 있는 경우에만 동작합니다.

- 볼륨업 또는 다운 버튼을 터치하면 네트워크 스트리밍이나 로컬 소스의 로컬 볼륨이 조정됩니다. 버튼을 길게 누르면 볼륨이 계속 증가하거나 감소합니다.

- Form 버튼을 터치하면 Formation Duo에서 사용할 수 있는 활성 스트리밍과 소스를 순환하여 재생합니다.

#### Form 버튼 조명


Formation Duo Form 버튼 조명은 다양한 동작 상태에 따라 그림 5처럼 변경됩니다.

#### TV 스페이스 설정


Formation Bar (3.0)




Formation Bar + Formation Bass (3.1)



Formation Bar + Formation Flex (5.0)



Formation Bar + Formation Bass + Formation Flex (5.1)



#### 음악 스페이스 설정

Formation Audio



Formation Flex



Formation Wedge



Formation Flex + Formation Audio



Formation Wedge + Formation Audio




Formation Flex + Formation Bass



Formation Wedge + Formation Bass



Formation Flex + Formation Audio + Formation Bass




Formation Duo



Formation Flex (stereo pair)



Formation Duo + Formation Audio



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio




Formation Duo + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair) + Formation Bass



Formation Duo + Formation Audio + Formation Bass



Formation Flex (stereo pair) + Formation Audio + Formation Bass




그림 4

스페이스 설정

## 4. The Bowers & Wilkins Home 앱

Formation Duo를 구성하고 네트워크에 연결하면 Bowers & Wilkins Home 앱이 흡 화면에 열리고 Formation Duo 스페이스와 사용 가능한 다른 Formation 스페이스가 표시됩니다.

Formation 스페이스를 놀러 스트림 또는 입력을 선택하십시오. 사용 가능한 스트림이 없을 경우 스트리밍 앱을 열고 (예: Spotify) 재생할 항목을 선택한 다음 사용 가능한 재생 장치 목록에서 Formation 스페이스를 선택하십시오.

이제 Bowers & Wilkins Home 앱으로 돌아오면 Spotify 스트리밍이 Formation Duo 스페이스 페이지에 표시됩니다. Bowers & Wilkins Home 앱 흡 페이지의 오른쪽 상단에 설정 아이콘이 있습니다. 아이콘을 누르면 앱 설정 메뉴가 열립니다. 설정 메뉴는 Formation 기기를 구성 및 재설정하고 Formation 스페이스의 이름을 바꾸는 옵션을 제공합니다. 앱 및 Formation 기기 펌웨어 업데이트도 설정 메뉴에서 시작합니다.

### Bowers & Wilkins Home 앱 사용하기

Bowers & Wilkins Home 앱을 열면 사용 가능한 Formation 스페이스를 검색한 후 스페이스가 나열된 흡 페이지를 표시합니다.

각 스페이스 아래에 앱이 현재 액티비티를 표시합니다. 액티브 스페이스를 누르면 'now playing' 화면이 열리고 볼륨과 재생/일시정지 컨트롤이 가능합니다.

'now playing' 화면에는 선택한 공간에서 재생되는 스트리밍을 다른 스페이스로 전송하거나 여러 스페이스에서 재생할 수 있는 'Available Spaces' 옵션도 있습니다. 'Available Spaces' 화면에서는 모든 스페이스나 개별 스페이스의 볼륨을 컨트롤 할 수 있습니다.

설정 아이콘을 누르면 Bowers & Wilkins Home 앱 설정 페이지가 열립니다. 초기 설정 메뉴에는 각 스페이스와 각 스페이스에 있는 Formation 기기 수가 표시됩니다.

설정 메뉴에 표시된 스페이스를 누르면 해당 스페이스와 Formation 기기 설정에 액세스 할 수 있습니다. 스페이스 이름을 놀러 스페이스 설정에 액세스하고 기기 이름을 놀러 기기 설정에 액세스하십시오. 사용 가능한 기기 설정은 해당 기기에 따라 다릅니다.

**참고:** Bowers & Wilkins Home 앱의 설정 아이콘에 노란색 점이 표시되면 이는 Formation 펌웨어 업데이트가 가능하다는 것을 나타냅니다. 펌웨어 업데이트는 설정 메뉴에서 시작합니다. 항상 Bowers & Wilkins Home 앱과 Formation 기기를 최신 버전 및 펌웨어 상태로 유지해야합니다. 이렇게 하면 가장 안정적인 성능을 보장할 수 있을 뿐만 아니라 새로운 Formation 기능을 활용할 수 있습니다.

## 5. Formation 뮤직 스트림 및 소스

### Spotify

휴대 전화, 태블릿 또는 컴퓨터를 Spotify용 리모컨으로 사용하십시오. 사용 방법을 알아보려면 spotify.com/connect로 이동하십시오.

Spotify 소프트웨어는 <https://www.spotify.com/connect/thirdparty-licenses>에 있는 써드 파티 라이센스의 적용을 받습니다.

### Airplay

Airplay를 사용하면 Apple 모바일, PC의 오디오 앱이 네트워크를 통해 Formation Duo와 같은 Airplay 호환 기기로 음악을 스트리밍 할 수 있습니다. Airplay 지원 앱은 Airplay 아이콘을 표시됩니다.

Airplay를 사용하려면 오디오 앱을 열고 재생하려는 음악을 선택하십시오. Airplay 아이콘을 누르면 사용 가능한 기기 리스트와 사용하려는 Formation Space가 표시됩니다.

**참고:** Airplay를 사용하여 여러 기기에서 동시에 오디오를 스트리밍 할 수 있지만 재생 음질과 동기화는 흡 네트워크의 성능에 따라 달라질 수 있습니다. 하나 이상의 Formation 스페이스에서 동시에 재생할 경우 Bowers & Wilkins Home 앱에서 여러 스페이스를 선택하여 동기화를 대폭 향상시킬 수 있습니다.

### Roon

Roon은 풍부한 기능의 음악 라이브러리 및 재생 앱으로 네트워크에서 사용 가능한 모든 음악 파일을 컴파일하고 모든 Formation 스페이스 및 기타 Roon 지원 오디오 기기에서 쉽게 재생할 수 있게 해줍니다. Roon은 모바일과 PC에서 사용할 수 있습니다.

Roon을 열면 메타 데이터 및 아트 워크를 포함한 전체 오디오 라이브러리를 모든 Formation Space 및 기타 사용 가능한 네트워크 오디오 기기와 함께 표시됩니다. 재생할 음악과 듣고 싶은 Formation 스페이스만 선택하면 됩니다.

**참고:** Roon을 사용하여 여러 기기에서 오디오를 동시에 스트리밍 할 수 있지만 재생 음질과 동기화는 흡 네트워크의 성능에 따라 달라질 수 있습니다. 하나 이상의 Formation 스페이스에서 동시에 재생할 경우 Bowers & Wilkins Home 앱에서 여러 스페이스를 선택하여 동기화를 대폭 향상시킬 수 있습니다.

### Bluetooth

Bluetooth를 사용하여 모바일, PC의 오디오 앱이 무선으로 Formation Duo와 같은 호환 가능한 하드웨어로 음악을 스트리밍 할 수 있습니다.

Bluetooth를 사용하려면 Bluetooth 기기의 설정 메뉴에서 필요한 Formation 스페이스를 선택되어 있는지 확인한 후 오디오 앱을 열고 재생하려는 음악을 선택하십시오. 재생 기기 아이콘을 누르면 사용 가능한 기기 리스트와 사용하려는 Formation Space가 표시됩니다.

## 6. 클리닝

Formation Duo를 청소해야 할 경우 깨끗하고 보풀이 없는 천으로 윗면을 닦고 그릴은 부드러운 브러시를 사용하십시오. 클리너를 사용하고자 할 경우에는 Formation Duo에 직접 뿌리지 말고 부드러운 천에 뿌려 사용하십시오. 클리너가 표면에 손상을 주지 않는지 먼저 부분 테스트를 통해 확인하십시오. 연마성이 있거나 산, 알칼리, 항균제를 함유한 제품은 사용하지 마십시오.

## 7. 지원

Formation Duo에 대한 추가적으로 도움이나 조언이 필요하면 [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support)의 Formation 지원 사이트를 참고하십시오.

### 환경 정보

이 제품은 전기 및 전자 장비의 유해물질 사용 제한 지침(RoHS), 화학 물질 관리 제도(REACH) 및 폐전기전자제품 처리 지침(WEEE)에 대응하여 설계되어 있습니다. 포장재나 제품을 폐기할 경우 재활용 가능 자원의 분리 배출 요청에 따라 수거하여 주십시오.

표시등	동작 상태
백색 점멸	시작 진행
노랑색 펄스	셋업 준비
노랑색 점멸	펌웨어 업데이트 진행
백색 펄스	오디오 풀 진행
적색 펄스	에러 - 도움말
적색 점등	에러 - 도움말
적색 점멸	초기화 진행

그림 5  
Form 버튼 조명

نشكركم على اختيار فورميشن، عندما قام جون باورز بتأسيس باورز آند ويلكنز لأول مرة كان ذلك نابعاً من إيمانه بأن التصميم التخييلي والهندسة المبتكرة والتكنولوجيا المتقدمة هي المفاتيح التي يمكنها اختراق باب الاستماع بالصوت في المنزل، ولد يزال هذا الاعتقاد لهم كل منتج نقوم بتصميمه حيث يتجلّى بأفضل صورة له في فورميشن.

وأجهاز فورميشن دويو يتم توصيله عبر الشبكة وكذلك هو نظام تضخيم صوت لسلكي، وهو جهاز عالي الأداء لإعادة إنتاج التدفقات الصوتية. وبهدف جهاز فورميشن دويو في الأساس إلى أن يتم ضبطه والتحكم به عن طريق تطبيق باورز آند ويلكنز المنزلي، وهذا التطبيق متاح لأنجهازة الأندرويد وأي أو إس، كما توجد بعض وظائف التحكم شأنعة الاستخدام والمتوفرة عن طريق اللوحات الأمامية لجهاز فورميشن دويو، ومن الممكن تركيب جهاز فورميشن دويو وضبطه باستخدام تطبيق باورز آند ويلكنز المنزلي فحسب.

يتاح لك جهاز فورميشن دويو القيام بال التالي:

- الاستماع إلى ملفات صوتية من خدمات البث، مثل: سبوتيفاي، وآبل ميوزك، ورون.
- الاستماع إلى ملفات صوتية مخزنة على الشبكة.
- الاستماع إلى ملفات صوتية عن طريق البلوتوث من أجهزة بها مصدر بلوتوث مفعل على النحو المناسب.
- الاستماع إلى ملفات صوتية مثل أجهزة تشغيل الأسطوانات (عن طريق مضخم متقدم للصوت) ومشغلات الأقراص التي يمكن توصيلها بجهاز فورميشن اوديو – باورز آند ويلكنز
- الاستماع إلى ملفات صوتية، مثل راديو إنترنت، عن طريق تطبيق آيربلادي أو أجهزة وتطبيقات متوفقة مع البلوتوث.
- الاستماع إلى ملفات صوتية تقوم بتشغيلها في منزلك على أي جهاز من فورميشن متصل بشبكتك المنزلية.

يلزم تطبيق باورز آند ويلكنز لتوصيل جهاز فورميشن دويو الخاص بك بشبكتك المنزلية وتوصيله بأي منتجات فورميشن الأخرى في منزلك، كما يوفر تطبيق باورز آند ويلكنز المنزلي بعضًا من وظائف التحكم والضبط أثناء الاستخدام، وقبل أن تبدأ في تركيب جهاز فورميشن دويو يُرجى تحميل تطبيق باورز آند ويلكنز المنزلي وتنبيته على جهاز الأندرويد أو أي أو إس الخاص بك، يتطلب تطبيق باورز آند ويلكنز المنزلي نسخة آي أو إس V11.4 أو نسخة أحدث منها أو نسخة أندرويد V8.1 أو نسخة أحدث منها، كما عليك أن تعلم كلمة المرور إلى شبكة الواي فاي الخاصة بك.

ملحوظة: يجب تفعيل خدمات الموقع على أجهزة الأندرويد أثناء عملية ضبط جهاز فورميشن، وهذا لأن منتجات فورميشن تستخدم بلوتوث منخفض الطاقة (BT-LF) لتوصيل الخدمة والتي يتم تشغيلها على أجهزة الأندرويد عند تفعيل خدمات الموقع فحسب، وشركة باورز آند ويلكنز لا تستخدم أي من بيانات خدمات الموقع لأغراض تسويقية.

**التوصيات**

بالإضافة إلى مقياس الطاقة الرئيسية **1**، يوجد في جهاز فورميشن دوبيو مقياس انتربت **2** للاتصال بموجة الشبكة (راوتر) وذلك في حالة إذا ما أردت استخدام الشبكة الأرضية بدلاً من الاتصال اللاسلكي عبر الوايفاي، ويُطلب أحد مكبري الصوت لجهاز فورميشن دوبيو الاتصال عبر الموجة الشبكية (راوتر).

**ملحوظة:** مقياس USB الموجود على اللوحة الخلفية لجهاز فورميشن دوبيو مخصص فقط للكشف عن انقطاع، ولاد يمكنه استخدامه الذي غير آخر.

**ملحوظة:** يصعب الوصول إلى لوحة توصيل فورميشن دوبيو بعد تركيب مكبري الصوت بقوائم فورميشن اف اس دوبيو.

مثل كل مكبرات الصوت، يصدر جهاز فورميشن دوبيو الصوت بصورة أفقية وأيضاً من على الجوانب ولد سيماء عند ضبطه على الصوت المرتفع، في الخلفية، ونتيجة لذلك، إذا تم وضع مكبرات الصوت بالقرب من جرمان الغرفة فسيتأثر أدائها وعليه، حاول وضع جهاز فورميشن دوبيو إلى على بعد 0.5 متراً (1.6 قدم) على النقل عن جرمان الغرفة.

**1. محتويات علبة جهاز فورميشن دوبيو**

2 X جهاز فورميشن دوبيو  
مجموعة من كابلات الطاقة الكهربائية الرئيسية الملائمة لمنطقة  
حزمة الوثائق

**2. تركيب جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك**

يحتاج جهاز مكبر صوت فورميشن دوبيو الخاص بك إلى إمداد الطاقة الكهربائية الرئيسية فحسب للت�포غ، وعليه يجب وضعه بالقرب من مقابس التيار الكهربائي الرئيسي، قد ترغب في وضع مقابس مناسبة للتيار بمجرد تحديد أماكن وضع فورميشن دوبيو في الغرفة التي ترغب في استخدامها بها، إلا أنه في حال كان سيتم توصيل جهاز فورميشن دوبيو عن طريق وصلة سلكية متصلة بموجة شبكة (راوتر) فيجب وضعه بالقرب من الكابلات اللازمة.

تم تصميم جهاز فورميشن دوبيو ليتم وضعه بشكل أساسي على فورميشن اف اس دوبيو ويمكن وضعه على الأرفف أيضاً وعلى كثيفة جدارية أو على أي من قطع النثار، إلا أن فورميشن اف اس دوبيو ستحصل على جهاز يقدم أفضل أدائه وكذلك ستتوفر حرية كبيرة لتجربة مكانك. بالإضافة إلى أن حاول فورميشن اف اس دوبيو ستنبع الجهاز على ارتفاع مناسب - تقريرنا في نفس المستوى ارتفاع رأس الإنسان.

**ملاحظة:** إذا تم تثبيت جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك على حاول أو لا تم تثبيت السماعات قبل بدء تركيب مكبرات الصوت. تذكر أنه يجب أن يتم تثبيت جهاز فورميشن دوبيو الرئيسي وكابلات الشبكة (إذا كان ضرورياً) عبر قوائم حاول مكبرات الصوت. تم تزويد حاول فورميشن اف اس دوبيو بقوائم مطاطية مسننة في حالة رغباتك في استخدامها ولكن يجب عليك استخدام هذه القوائم المطاطية المسننة إذا كنت ستنبع على السجاد، حيث ينفك القائم الممسن السجاد ليثبت على الأرضية أسفل السجاد. تم تعديل القائم المسنن على القائم المطاطي عند تثبيت الحامل على الأرضية وعدم اهتزازها. استخدم القائم المطاطي عند تثبيت الحامل على الترتيبات الخشبية أو البلاط.



إذا كنت لا تزال تفضل تثبيت جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك على الأرفف أو كثيفة الجدار أو على أي من قطع النثار، فعليك التأكد مما يلي:

- وجود مكبري الصوت على نفس الارتفاع تقريباً.

- بأن الأرفف وكثيفة الجدار وقطع النثار والثاث تحمل وزن مكبري الصوت وأنها ثابتة وأنها لا تولد طيناً.

لن توفر التلاوح الحص أو الدائم الخشبية الصالية والقوة الكافية لتحمل جهاز فورميشن دوبيو، لذلك إذا لم تكون متأكداً من صلابة واتزان الحائط أو لم تكن متأكداً من أنك يمكنك تركيب الرف أو كثيفة جدارية بنفسك، فينبعي عليك الاتصال بال الفني الخاص بالتركيبات.

وفي معظم الغرف التي يستخدم بها الجهاز، يتبعن أن يتراوح طول جهاز فورميشن دوبيو بين 2.0 متراً و 4.0 متراً (6.5 قدمًا و 13 قدمًا) وأن يكون على مسافة مماثلة بعيدة من منطقة الجلوس للستماع إلى الجهاز. إذا تم وضع مكبرات الصوت بالقرب من بعضها البعض، فقد يضعف تكرار تدفق الصوت من المكبرات قوة الصوت ذاته، إذا كانت المسافة بعيدة جدًا، فقد يكون تركيز صوت المكبر ضعيفاً. ليس هناك حاجة لتجهيز زاوية جهاز فورميشن دوبيو إلى الداخل نحو المكان الذي يستخدم به، إلا أنه في حالة توجيه زاوية الجهاز إلى الداخل فقد يضيق هذا من تركيز الصوت وشدته. يوضح الشكل 1 الوضع الأساسي لمكبر الصوت.



## التشغيل واليقاف

مع توصيل جميع الوصلات وثبتت تطبيق باور آند وليكتز المنزلي إلى تسمية "الجيز" الذي ستنستخدم جهاز فورميشن دوبيو فيه، ويتم توغير قائمة باسماء افتراضية للجيز لكن يمكنك أن تبتكر اسمك الخاص، وعند اختيار أو انتكار اسم للجيز سبّل ملفك التطبيق لمس رز فورميشن في مقدمة جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك للتاكيد على اختيارك.

عند تشغيل جهاز فورميشن دوبيو، الذي لم يسبق تشغيله قبل، فإنه سيدخل في وضع الضبط أوتوماتيكي حتى يمكن توصيله بشبكك المنزليه وبأي أجهزة فورميشن دوبيو إضافية متاحة، ويختصر وضع الضبط من خلال إضافة نابضة بطيئة صفراء اللون لرز فورميشن في التطبيق باور آند وليكتز المنزلي، وسيظهر جهاز فورميشن دوبيو على تطبيق باور آند وليكتز المنزلي على أنه متاح للضبط إما في صفحة التطبيق المبدئية أو بعد اختيار "إضافة منتج فورميشن" من صفحة إعدادات التطبيق.

ويدير جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك وضعه التشغيلي وأسفله الطاقة أوتوماتيكيًا بالكامل ويتحوال إلى وضع توغير الطاقة بعد عشررين دقيقة من توقف النشاط، ولد داع إذاً ليقاف تشغيل جهاز فورميشن ومع هذا في كل رغبت في القيام بذلك ما عليك إلا أن توصله عن الطاقة الرئيسية بكل بساطة، وسيتحقق جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك بإعداداته دون الطاقة الرئيسية.

ويمكنك إعادة تشغيل جهاز فورميشن دوبيو بالضغط لوهلة على زر إعادة الضبط الموجود في اللوحة الخلفية للجهاز [3] وتركه، إن الضغط على هذا الزر سيغلاق الجهاز وبعد قفده مرة أخرى، وسيتم الحفاظ على جميع الإعدادات عند إعادة تشغيل جهاز فورميشن دوبيو، ويمكنك أيضًا إعادة تشغيل جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك في وضع الضبط وإضافة رز فورميشن إضافة نابضة بطيئة صفراء اللون، وسيوجهك التطبيق بتوجيهات صوتية خلال عملية الضبط.

ولذا كنت ترغب في إعادة تشغيل الجهاز ليعود إلى إعداداته الافتراضية اضغط زر إعادة التشغيل واستمر في الضغط عليه لخمس ثوان، وعند معاودة تشغيل الجهاز فإنه سيدخل في وضع الضبط، وستنذف جميع الإعدادات عند إعادة تشغيل الجهاز، ويمكنك أيضًا إعادة تشغيل جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك عن طريق طرق قائمة إعدادات التطبيق باور آند وليكتز المنزلي.

## ضبط الشبكة

- قم بتشغيل تطبيق باور آند وليكتز المنزلي على جهازك اللاندرويد أو أي أنس مع وجود جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك في وضع الضبط وإضافة رز فورميشن إضافة نابضة بطيئة صفراء اللون، وسيوجهك التطبيق بتوجيهات صوتية من قائمة إعدادات التطبيق.

ملحوظة: يستخدم جهاز فورميشن دوبيو وصلة بلاوتر بالجهاز الذي يشغل تطبيق باور آند وليكتز المنزلي، ولإشارات البلاوتر نطاق قصير نسبياً يمكن أن تقطعها الحدود الفاصلة بين الغرف لذا نوصي بأن يبقى جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك وتطبيق باور آند وليكتز المنزلي على مقرره من بعضهما أثناء عملية الضبط.

- سيبحث تطبيق باور آند وليكتز المنزلي أولاً عن منتجات فورميشن في وضع الضبط وعرض شاشة تدعوك إلى اختيار منتج، فاقرر لاختبار جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك، وإذا كنت قد قمت بالفعل بضبط أحد منتجات فورميشن وتريد أن تضيف إضافي اختر "إضافة منتج فورميشن" من قائمة إعدادات التطبيق.




Diagram 3  
Reset button

**ضبط البلوتوث**

يمكنك توصيل جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك بجهاز مصدر صوتي مفعل به بلوتوث، مثل الهاتف الذكي، لتشغيل ملف صوتي عن طريق البلوتوث، ويجب أن يكون جهاز فورميشن دوبيو "مقرنا" أولًا بجهاز المصدر الصوتي المفعل به بلوتوث.

وما إن تكمل ضبط شبكة فورميشن دوبيو الخاص بك قم بفتح صفحة إعدادات تطبيق باور آند وليكتز المنزلي واختر جيز فورميشن الذي ترغب في إبراره بجهاز بلوتوث، ثم اختر "+" إقراص جهاز جديد من قائمة البلوتوث وابتع تعليمات التطبيق لإتمام الإقراص، وسيقوم جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك بتشغيل توجيه صوتي عند اكتمال الإقراص وتتوفر حيز لجهاز بلوتوث المقترن لإعادة تشغيل الملف الصوتي.

ملحوظة: يمكن إقراص ما يصل إلى ثمانية أجهزة بلوتوث في الوقت نفسه مع كل حيز فورميشن، إلا أن الثقة لن تقوم بتوصيل بالاحتياط المقترنة وتشغيلها أوتوماتيكياً.

- ثم سيدعوك تطبيق باور آند وليكتز المنزلي إلى تسمية "الجيز" الذي ستنستخدم جهاز فورميشن دوبيو فيه، ويتم توغير قائمة باسماء افتراضية للجيز لكن يمكنك أن تبتكر اسمك الخاص، وعند اختيار أو انتكار اسم للجيز سبّل ملف التطبيق لمس رز فورميشن في مقدمة جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك للتاكيد على اختيارك.

- إذا تم استخدام وصلة شبكة لاسلكية لجهاز فورميشن دوبيو الخاص بك، فإن مرحلة الضبط التالية ستوصلك الجهاز بشبكة الواي فاي المتزيلة الخاصة بك، وسيطلب منك التأكيد على شبكة الواي فاي الصحيحة وإدخال كلمة المرور إليها، وعلى النقيض إذا تم توصيل الجهاز براوتر الشبكة الخاصة بك باستخدام كابل إيثرنات فيتم تجاوز هذه المرحلة من عملية الضبط.

ملحوظة: إذا كان أحد منتجات فورميشن الأخرى متصل لديك بشبكة الواي فاي بالفعل، فإن ضبط جهاز فورميشن دوبيو لن يتطلب منك إدخال كلمة مرور الواي فاي.

- يصبح جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك متاحاً للستخدام عند اكتمال ضبط شبكة الواي فاي وإختيار الحيز، وسيقوم جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك بتشغيل توجيه صوتي للتاكيد على نجاح الضبط.

### 3. استخدام جهاز فورميشن دويبو الخاص بك

#### النماذج

يمكن استخدام جهاز فورميشن دويبو في تشغيل ملفات صوتية من مصادر تقليدية، ومن خدمات بث مثل: سبوتيفاي، وأبل ميوزك، وتايلار، ومن خدمة مكتبة رون الموسيقية، ومن راديو إنترنت عن طريق تطبيق آي راديو مناسب، وإذا كانت لديك أجهزة فورميشن أخرى متصلة بشبكتك، كأجهزة صوت من فورميشن دويبو على سبيل المثال، فإن مصادر الصوت التقليدية المتصلة بجهاز فورميشن دويبو ستكون متاحة أيضًا.

#### الإيجار

الإيجار هي مفهوم جوهري في عائلة المنتجات فورميشن، وـ "حيز" فورميشن هو غرفة أو منطقة محددة في منزلك تستمع فيه للموسيقى، ويمكن أن يشتمل كل حيز على مجموعات مختلفة من منتجات فورميشن، وتتضح التشكيلات المختلفة في الشكل .4

#### تشغيل الملفات الصوتية

يمكنك تطبيق باور آند وايكلنز المنزلي من اختيار أي مصدر بث أو مصدر صوتي متاح، ومع هذا يجب أولاً بدء مصدر بث فورميشن عن طريق تطبيق الوايواي الخاص بها، على سبيل المثال تطبيق مكتبة موسيقية، مثل: رون، بالطريقة ذاتها كما يتطلب تشغيل مصدر الصوت التقليدي الذي من خلاله تستغل، وستظهر كل واحدة أو تطبيق مكتبة موسيقية قائمة بحيز فورميشن الصوتي باعتباره جهاز إعداد تشغيل متاح وذلك باستخدام أبليري، أو بلوتوث، أو سبوتيفاي كونكت بالنسبة لتطبيق سبوتيفاي.

وما إن يتم تشغيل مصادر بث صوتي على شبكة فورميشن فإن بالمكان اختيارها عن طريق تطبيق باور آند وايكلنز المنزلي أو عن طريق زر فورميشن  الذي يعمل باللمس في اللوحة الأمامية لجهاز فورميشن دويبو، وبعرض لمس زر فورميشن المصادر الصوتية ومصادر البيت المتاحة.

#### الإضافة وعناصر التحكم الموجودة في الواجهة الأمامية لجهاز فورميشن دويبو

يوجد بالواجهة الأمامية لجهاز فورميشن دويبو الخاص بك أزرار تعمل باللمس يمكنها أن تتيح التحكم في التشغيل/وقف التشغيل، وتعديل الصوت، وختيار المصدر الصوتي لمصدر البيت.

- المس زر التشغيل/وقف التشغيل  يوقف ويعيد تشغيل الملف الصوتي.

**ملحوظة:** يعمل التشغيل/وقف التشغيل إذا كان لمصدر البيت وظائف التشغيل ووقف التشغيل يمكن الوصول إليها عن طريق البلوتوث أو توصيلات الشبكة.

- يعدل لمس زر زيادة حجم الصوت  أو خفضه  حجم الصوت المحلي لبيت شبكي أو مصدر محلي، كما أن الضغط على زر  وزر  مع الاستمرار في الضغط عليهما يزيد حجم الصوت أو يخفضه باستمرار.

- يعرض لمس زر فورميشن  المصادر الصوتية ومصادر البيت المتاحة لجهاز فورميشن دويبو.

**إضافة زر فورميشن**  
تتغير إضافة زر فورميشن في جهاز فورميشن دويبو للإشارة إلى مجموعة من الحالات التشغيلية، وتوضح أنواع الإضافة في الشكل .5.

الشكل 4  
تشكيلات الحيز



ملحوظة: من الممكن بث ملف صوتي من رون على أجهزة عدة في الوقت ذاته، إلا أن جودة إعادة التشغيل والتزامن قد تتعتمد عيند على قدرات شبكتك المنزلية، وإذا كنت ترغب في تشغيل مادة صوتية في أكثر من جهاز فورميشن في الوقت ذاته فيمكن تحسين التزامن بدرجة كبيرة باختيار عدة أجهزة عن طريق تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي.

## استخدام البلوتوث

يمكنك البلايوروث التطبيقات الصوتية على أجهزة سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز من بث المواد الصوتية عبر وصلة لسلكية لجهاز متافق، مثل: فورميشن دوبيو.

لستخدام البلوتوث، احرص على اختيار حيز فورميشن المطلوب في قائمة إعدادات البلوتوث في جهازك وأفخن التطبيق الصوتي الذي ترغب في استخدامه واختار الموسيقى التي ترغب في تشغيلها، وأنقر أيقونة أجهزة إعادة التشغيل لعرض قائمة بالأجهزة المتاحة متوجة بحيز فورميشن الذي ترغب في استخدامه.

## 6. التنظيف

إذا احتاج جهاز فورميشن دوبيو إلى التنظيف فيمكن مسح سطحه العلوي بقطعة قماش نظيفة وخالية من الوبر وقم بتغطيس شبكته بفرشاة ناعمة، وإذا أردت استخدام أي سائل تنظيف فضفه على قمامشة التنظيف وليس على الجهاز نفسه، وجرب على منطقة صغيرة أولاً لأن بعض المنتجات التنظيف قد تختلف بعض النساطج، وتجنب المنتجات الكاشطة أو التي تحتوي على أحماض أو ملوثات أو مواد مضادة للبكتيريا.

## 7. الدعم

إذا احتجت إلى مزيد من المساعدة أو المشورة بشأن جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك يمكنك زيارة موقع دعم فورميشن هنا: [www.bowerswilkins.com/support](http://www.bowerswilkins.com/support)

**معلومات بيئية**  
يلتزم هذا المنتج بجميع التوجيهات الدولية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حظر المواد الخطيرة (RoHS) في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وتسميم وتصريح وحظر المواد الكيميائية (REACH)، والتخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (WEEE)؛ فاستشر السلطة المحلية للتخلص من النفايات عندك لمعرفة التوجيهات الخاصة بالتخلص من هذا المنتج أو إعادة تدويره على نحو مناسب.

## 5. مصادر الصوت ومصادر البث الموسيقي لجهاز فورميشن

**استخدام سبوتيفاي**  
استخدم هاتفك، أو جهازك اللوحي، أو حاسوبك كجهاز للتحكم عن بعد لسبوتيفاي، وادهاب إلى [spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

يُنصح برنامج سبوتيفاي لتراثيص أطراف خارجية يمكن العثور عليه هنا:

<https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses>

**استخدام آيربلادي**  
يُنْعَلِّ آيربلادي النطبيقات الصوتية على أجهزة سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول (لaptop) أو جوال آبل بث مواد صوتية على شبكة إلى أجهزة متوقعة مع آيربلادي مثل فورميشن دوبيو، وتعرض التطبيقات المفعولة من آيربلادي آيقونة آيربلادي.

لستخدام آيربلادي، افتح التطبيق الصوتي الذي ترغب في استخدامه واختار الموسيقى التي ترغب في تشغيلها، وأنقر أيقونة آيربلادي لعرض قائمة بالأجهزة المتاحة متوجة بحيز فورميشن الذي ترغب في استخدامه.

ملحوظة: من الممكن بث ملف صوتي عن طريق آيربلادي على أجهزة عية في الوقت ذاته، إلا أن جودة إعادة التشغيل والتزامن قد تتعتمد عيند على قدرات شبكتك المنزلية، وإذا كنت ترغب في تشغيل مادة صوتية في أكثر من حيز من أجهزة فورميشن في الوقت ذاته فيمكن تحسين التزامن بقدرة كبيرة باختيار عدة أجهزة عن طريق تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي.

**استخدام رون**  
رون هو تطبيق لإعادة التشغيل ومكتبة موسيقية غنية ومميزة يقوم بجمع جميع الملفات الصوتية الكاملة وبياناتها ويجعلها متاحة للتشغيل بسهولة في جميع أجهزة فورميشن وفي أي جهاز صوتي آخر مفعل عليه تطبيق رون، وتطبيق رون متاح في أجهزة سطح المكتب أو الكمبيوتر المحمول أو الجهاز.

يعرض تطبيق رون عند فتحه مكتبة الصوتية الكاملة وبياناتها الوصفية وصورها بالإضافة إلى أجهزة فورميشن واي أجهزة صوتية أخرى متاحة على الشبكة، ماخت الموسيقى التي ترغب في تشغيلها وبحيز فورميشن الذي ترغب في الاستماع إليه ببساطة.

## 4. تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي

سيفتح تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي على شاشته الرئيسية حيث تظهر قائمة بحيز فورميشن دوبيو وأي من أجهزة فورميشن الأخرى المتاحة عند ضبط جهاز فورميشن دوبيو الخاص بك وتوصيله بشبكتك.

انقر على أي من أجهزة جهاز فورميشن دوبيو لاختيار أي من مصادر البث أو المدخلات المتاحة، وإذا لم تكن هناك مصادر بث متاحة افتح تطبيق بث، وليكن سبوتيفاي على سبيل المثال، واختر أي ملف لتشغيله ثم اختر حيز فورميشن من قائمة أجهزة إعادة التشغيل المتاحة، والنن عندما ترجع إلى تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي فإن بث سبوتيفاي سيظهر في قائمة في صفحة حيز فورميشن دوبيو.

يوجد بتطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي آيقونة إعدادات في الزاوية اليمني العلوية، وانقر الآيقونة لفتح قائمة إعدادات التطبيق، وتبين قائمة الإعدادات خيارات تهيئة وإعادة تشغيل أجهزة فورميشن الخاصة بك وإعادة تسمية أجهزة فورميشن، كما يمكن بد تحديدات برنامج ذكرة القراءة جهاز فورميشن والتطبيق من قائمة الإعدادات أيضًا.

**التعرف على تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي**  
سيبحث تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي عند فتحه عن أجهزة فورميشن المتاحة ثم يعرض صفحته الرئيسية مع قائمة بالآجهزة.

ويعرض التطبيق أسفل كل حيز نشطة شاشة "يشتعل اللآن" التي تتمكن من التحكم على أي حيز شوط شاشة "يشتعل اللآن" التي تتمكن من التحكم في الحجم والتشغيل/وقف التشغيل.

كما تتيح شاشة "يشتعل اللآن" خيار "الأنجاح المتاحة" الذي يمكن تقليل البث الجاري لتشغيله في الحيز المختار لحيز آخر أو تشغيله في عدة أجهزة، وتبين شاشة "الأنجاح المتاحة" أيضًا فرصة التحكم في حجم الصوت في جميع الأجهزة بوجه عام أو في أجهزة فردية.

تُفتح صفحة إعدادات تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي بنقر آيقونة الإعدادات، وتظهر قائمة الإعدادات المبنية كل حيز وعدد أجهزة فورميشن الموجودة في كل حيز.

يتبع النقر على حيز ما في أي قائمة أجهزة فورميشن إلى إعدادات جهاز فورميشن وجيز، فانقر اسم الجيز للوصول إلى إعدادات الجيز وانقر اسم الجهاز للوصول إلى إعدادات الجهاز، وتعتمد إعدادات الجهاز المتاحة على الجهاز المعنى.

ملحوظة: إذا كانت أيقونة الإعدادات في تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي تعرّض نقطة صفراء اللون فإن هذا يشير إلى توافق تحديث لذاكرة هبار فورميشن، ويمكنه النبي في عملية تحديث برنامج ذكرة القراءة من قائمة الإعدادات، وعليك دائمًا تحديث تطبيق باور آند ويلكتنر المنزلي وأجهزة فورميشن الخاصة بك بأحدث نسخة وأحد ببرنامج ذكرة القراءة، إذ أن ذلك لا يساعد على ضمان النداء الأكتر متوفقة فحسب بل يضمن أن تستفيد من خصائص فورميشن الجديدة.

المؤشر	الوضع التشغيلي
وميض أبيض	جارٍ بـ التشغيل
أصفر نابض	جارٍ للضبط
وميض أصفر	جارٍ تحديث برنامج ذكرة القراءة
أبيض نابض	جارٍ سحب الملف الصوتي
وميض أحمر	خطاً - اتصل بالدعم
أحمر ثابت	خطاً - اتصل بالدعم
وميض أحمر	جارٍ إعادة ضبط المصنع

الشكل 5  
أنواع إضاءة أزرار فورميشن