



# Das 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät für Ihr Homeoffice

Die flexible Drucklösung.

**DCP-J1460DW**



DRUCKER



SCANNER



KOPIERER



WLAN

[www.brother.de](http://www.brother.de)  
[www.brother.at](http://www.brother.at)

## 3-in-1 Tinten-Multifunktionsgerät mit WLAN

Mit dem kompakten DCP-J1460DW bleiben Sie immer und überall in Verbindung und können mühelos drucken. Das Gerät verfügt über einen intuitiven Touchscreen für eine einfache Navigation und einen automatischen Dokumenteneinzug für zusätzlichen Komfort. Einfaches Drucken, Scannen und Kopieren in einem Gerät vereint.

Dank müheloser Konnektivität kann jeder in Ihrem Haushalt problemlos von seinem Laptop oder Smartphone aus drucken.

### DCP-J1460DW



## Highlights:

- Druckgeschwindigkeit bis zu 16 Seiten pro Minute<sup>1</sup>
- Automatischer Duplexdruck
- 6.8 cm Touchscreen-Farbdisplay
- 5 GHz WLAN und USB-Anschluss
- Drucken oder Scannen mit dem PC oder der mobilen App
- 150-Blatt Papierkassette, automatischer 20 Blatt Dokumenteneinzug (ADF)<sup>11</sup>
- Tinte für bis zu 200 Seiten in Schwarz und Farbe im Lieferumfang, Tinte für bis zu 500 Seiten in Schwarz und Farbe erhältlich<sup>9</sup>

## Effizient

Vereinfachen Sie Ihren Alltag mit einer effizienten Papierverwaltung. Die leicht zugängliche 150-Blatt-Papierkassette schützt Ihr Papier während des Druckvorgangs. Sparen Sie Zeit mit dem automatischen Duplexdruck und dem automatischen 20 Blatt Dokumenteneinzug. Scannen Sie Dokumente ganz einfach und senden Sie diese direkt an Ihren PC oder Ihr Mobilgerät.

## Einfache Benutzung

Richten Sie Ihr Gerät mit Leichtigkeit mit dem 6,8 cm Farbdisplay ein und genießen Sie die problemlose Konnektivität durch die Brother Mobile Connect App oder die vielfältigen Optionen, einschließlich 5 GHz WLAN und USB.

## Alles unter Kontrolle

Richten Sie Ihr Gerät ein und drucken Sie von unterwegs mit Brother Mobile Connect. Verwalten Sie alle Ihre Brother Drucker bequem von Ihrem Smartphone. Prüfen Sie den Tintenstand, bestellen und sparen Sie bei Original Brother Verbrauchsmaterialien, greifen Sie auf gescannte Dokumente zu und passen Sie Ihre häufig genutzten Funktionen individuell an.



## Secure by design

Um mit der sich ständig weiterentwickelnden Gesetzgebung zum Datenschutz und Datensicherheit mithalten zu können, bieten unsere Geräte die aktuellsten Sicherheitsfunktionen nach Industriestandards für den sicheren Schutz Ihrer Daten an.

Das DCP-J1460DW benutzt eine dreifache Sicherheitsebene auf Geräte-, Netzwerk- und Dokumentenebene und bietet so die Sicherheit, dass die Integrität Ihrer Daten bei jedem Schritt gewährleistet wird.

## Recyclebare Verpackung

Unsere preisgekrönten Verpackungen aus geformtem Zellstoff ersetzen expandiertes Polystyrol (EPS) in unseren Druckerverpackungen. Entwickelt mit fortschrittlicher Simulationstechnologie, gewährleistet es Haltbarkeit und Flexibilität für eine sichere Produktlieferung. Es verbraucht weniger Ressourcen und ist daher umweltfreundlich und leicht zu recyceln  
Erfahren Sie mehr: [brother.eu/packaging](https://brother.eu/packaging)



# IHR ABO FÜR TINTE UND TONER

## JETZT GRATIS TESTEN



Automatische  
Tintenlieferung



Flexibel anpassbare  
Tarifstruktur




Erweiterte  
Druckergarantie



Erfahren Sie mehr auf: [brother.eu/ecopro](https://brother.eu/ecopro)

Das EcoPro-Abonnement ist nicht in allen Ländern verfügbar. Informieren Sie sich über die Verfügbarkeit in Ihrem Land.



## Allgemein

### Technologie

Piezo-Tintenstrahl

### Speicher

256 MB

### Display

6,8 cm Farbdisplay

### Lokale Schnittstelle

USB 2.0 Hi-Speed

### WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz und 5 GHz

### Packungsinhalt

Gerät, Starterpatronen,  
Netzkabel, Installationsanleitung,  
Garantiekarte

## Drucker

### Druckgeschwindigkeit (DIN A4)<sup>1</sup>

Einseitig: 16 Seiten/Min. S/W  
und 15,5 Seiten/Min. in Farbe  
Duplex: 7 Seiten/Min. S/W  
und 6,5 Seiten/Min. in Farbe

### Zeit bis zum 1. Ausdruck (FPOT)<sup>2</sup>

Erste Seite Farbe in 6,5  
Sekunden  
Erste Seite in S/W in 6,2  
Sekunden

### Leisemodus

Modus zur Reduzierung der  
Druckgeräusche durch  
Reduktion der  
Druckgeschwindigkeit.

### Auflösung

Bis zu 1.200 x 6.000 dpi

## Druckertreiber- Funktionen

### N-auf-1 Druck

Bis zu 16 DIN A4-Seiten  
auf eine DIN A4-Seite  
reduzieren.

### Postedruck

Eine DIN A4-Seite auf  
4 oder 9 DIN A4-Seiten  
vergrößern.

### Wasserzeichendruck

Ausdruck mit vordefiniertem  
Text oder mit eigenen  
benutzerdefinierten  
Informationen.

### ID-Druck

Hinzufügen von  
Identifikationsmerkmalen zu  
Ihren gedruckten Dokumenten  
(Datum und Uhrzeit, kurze  
benutzerdefinierte Nachricht  
oder PC-Benutzername).

### Broschürendruck

Drucken Sie Dokumente im  
DIN A5 Broschüren-Format.

### Druckprofile

Speichern Sie Ihre  
bevorzugten Druckeinstellungen  
als Profil zur einfachen  
Wiederverwendung.

### Spiegeldruck

Spiegelt das gedruckte Bild  
von links nach rechts.

### Umkehrdruck

Dreht den Inhalt eines  
gedruckten Dokuments um 180°

### Farbverbesserung

Anpassen der Farben im  
Bild für eine bessere  
Druckqualität.

### Randloser Druck

Drucken bis zu DIN A4  
Seiten ohne Ränder.

## Druckertreiber

### Windows

Windows 11  
(32 und 64 bit)  
und mehr

### macOS

Drucken via macOS setzt die  
Nutzung von AirPrint voraus.  
Mac Treiber werden nicht  
bereitgestellt.

### ChromeOS

Unterstützt natives  
Drucken aus  
ChromeOS.

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter  
<http://support.brother.com>

## Papiermanagement<sup>11</sup>

### Papierzufuhr

#### Standard-Papierkassette

150 Blatt DIN A4

#### Automatischer

#### Dokumenteneinzug (ADF)

20 Blatt

#### Papierablage

50 Blatt DIN A4

#### Vorlagenglas

Bis zu DIN A4/LTR

#### Automatischer

#### Duplexdruck

DIN A4, LTR, EXE, DIN A5

### Medienformate

#### Standard-Kassette

DIN A4, LTR, LGL, Folio, EXE, DIN A5, DIN A6, Foto (102 x 152 mm), Karteikarte (127 x 203 mm), C5 Umschlag, Com-10, DL Umschlag, Monarch, Foto-L (89 x 127 mm), Mexico Legal, India Legal

#### ADF

Breite: 139,7 – 215,9 mm

Länge: 210,0 – 355,6 mm

### Medienformate und Gewichte

#### Standard-Kassette

Normalpapier, Inkjetpapier, Fotopapier, Recyclingpapier 64 – 220 g/m<sup>2</sup>

#### ADF

Normalpapier, Recyclingpapier (64 – 90 g/m<sup>2</sup>)

#### Automatischer

#### Duplexdruck

Normalpapier, Recyclingpapier (64 – 105 g/m<sup>2</sup>)

## Mobile & Web Connect

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (Android)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem Android Gerät aus.

### Brother Mobile Connect<sup>17</sup> (iPad/iPhone)

Drucken von, Scannen nach, Vorschaukopien und Überprüfen des Gerätestatus von einem iPad/iPhone aus.

### Apple AirPrint<sup>17</sup>

Drucken und Scannen von und zu den meisten gängigen Dateitypen aus jeder AirPrint fähigen Anwendung.

### Brother Print Service Plugin<sup>17</sup>

Drucken Sie von einem Android Gerät ohne eine spezielle App.

### Mopria™<sup>17</sup>

Drucken Sie die gängigsten Dateitypen von Mopria™ unterstützten Android Geräten.

### Brother Apps<sup>18</sup>

Scan to durchsuchbare PDF, Scan to PowerPoint, Scan to Excel, Scan to Word, Easy scan to E-Mail, E-Mail Print, Cloud secure print

### Web Connect<sup>18</sup>

Drucken und Scannen ohne PC über Box, Dropbox, Evernote, OneDrive, Google Drive™ OneNote und SharePoint online.

## Kopierer

### Kopiergeschwindigkeit (DIN A4)<sup>4</sup>

Einseitig: 11 Seiten/Min. in S/W und 8 Seiten/Min. in Farbe  
Duplex: 5,5 Seiten/Min. in S/W und 5 Seiten/Min. in Farbe

### Auflösung

Bis zu 1.200 x 2.400 dpi in S/W und Farbe

### Zeit bis zur 1. Kopie (FCOT<sup>6</sup>)

13 Sek. in S/W und 14 Sek. in Farbe

## Kopier-Funktionen

### Mehrfachkopien

Kopiert ein Dokument bis zu 99-mal, auch sortiert.

### Zoom

Verkleinert oder vergrößert Dokumente von 25 % bis 400 % in 1 %-Schritten.

### 2-in-1 Ausweiskopie

Druck beider Seiten eines Ausweises auf eine einzelne DIN A4-Seite.

### N-in-1 Kopie

2 oder 4 DIN A4-Seiten verkleinern und auf eine DIN A4-Seite kopieren.

## Scanner

### Scanner Typ

CIS (Contact Image Sensor)

### Farb- und S/W Scan

Ja

### Scan Geschwindigkeit (DIN A4)<sup>3</sup>

Einseitig: 17,0 Seiten/Min. in S/W und 7 Seiten/Min. in Farbe.

### Scan Auflösung vom ADF

1.200 x 600 dpi

### Scan Auflösung (Vorlagenglas)

1.200 x 2.400 dpi

### Scan Auflösung (interpoliert)

Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

### Farbtiefe

30 bit intern  
24 bit extern

### Graustufen

10 bit intern  
8 bit extern

## Scanner-Funktionen

### Unterstützte Dateiformate

PDF, JPEG, TIFF

### Standard Funktionen<sup>17</sup>

Scan to E-Mail, Bild, Datei

### Mehrseitiges Scannen in ein PDF-Datei

Ja – nur mit iPrint&Scan

### Entfernung der Grundfarben

Scan mit iPrint&Scan oder vom Bedienfeld ausführen

### Scan-Funktionen

Auto Deskew (iPrint&Scan für Desktop)

## Scannertreiber

### Windows

TWAIN and WIA  
Windows 11  
(32 und 64 bit)

### MacOS

Für das Scannen via macOS ist die Benutzung von AirPrint erforderlich. Mac Treiber werden nicht bereitgestellt.

### ChromeOS

Unterstützt Scan

Aktuellste Treiber als kostenloser Download unter <http://support.brother.com>

## Netzwerkmanagement

### BRAdmin<sup>16,17</sup>

LAN/WAN  
Managementsoftware von Brother

### Web based Management

PrintServer Management über Web Browser.

## Software

### Brother iPrint&Scan Desktop<sup>15,17</sup>

Drucken, Scannen, Kopien in der Vorschau anzeigen und den Gerätestatus von Windows oder macOS aus überwachen.

### Dienstprogramme

Bietet Einrichtungsanleitungen, Handbücher, FAQ, Fehlersuche und Kontakt zum Brother Kundendienst an.

### Easy Setup

Einfacher Zugriff auf Treiber und Software für die Installation Ihrer Brother Geräte über [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Netzwerk

### WLAN-Schnittstelle

2,4 GHz: IEEE 802.11 b/g/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 g/n (Wi-Fi Direct)

5 GHz: IEEE 802.11 a/n  
(Infrastructure Mode)  
IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct)

### Wi-Fi Direct®

Drahtloses Drucken ohne  
Verbindung über einen  
WLAN-Router.)

### Wireless Setup Support

Wi-Fi Protected Setup  
(WPS)

### Mobile

Drucken oder Scannen mit  
der Brother Mobile Connect  
App, Airprint, Mopria

### Lokale Schnittstelle

Hi-Speed USB 2.0

## Sicherheit

### WLAN-Sicherheit

WEP 64/128 bit, WPA-PSK  
(TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/  
AES), WPA3-SAE (AES)  
\*Wi-Fi Direct unterstützt  
nur WPA2-PSK (AES)  
SSL/TLS (IPPS,  
HTTPS)

### IPv4

ARP, RARP, BOOTP, DHCP,  
APIPA(Auto IP),  
WINS/NetBIOS  
name resolution, DNS  
Resolver, mDNS, LLMNR  
responder, LPR/LPD, Custom  
Raw Port/ Port9100, IPP,  
SNMPv1/v2c,  
TFTP server, ICMP, Web  
Services (Print/Scan),  
SNTP Client, HTTP Server

### IPv6

NDP, RA, mDNS, LLMNR  
Responder, DNS Resolver,  
LPR/LPD, Custom Raw  
Port/ Port9100, IPP,  
SNMPv1/v2c,  
TFTP server, Web  
Services (Print/Scan),  
SNTP Client, ICMPv6,  
HTTP Server

### IP-Filter

IP-Adressen-basierte  
Zugangssperre (nur IPv4).

### SecureBoot

Die Integrität der Firmware  
wird geprüft, bevor eine  
Benutzerinteraktion möglich  
ist. Es kann nur echte  
Brother Firmware verwendet  
werden.

### Automatic Intrusion Detection

Alle Brother Print Geräte sind  
von Haus aus sicher. Die  
Geräte erkennen automatisch  
Sicherheitsangriffe und  
ergreifen vorbeugende  
Maßnahmen, einschließlich  
eines  
Neustarts, um die Sicherheit  
des Geräts zu gewährleisten.

### Firmware Updates

Zusätzlich zu den automatischen  
Update Warnungen zur Installation  
der neuesten Version kann der  
Drucker so eingestellt werden,  
dass er keine älteren Firmware-  
Versionen empfängt,  
um ein Downgrade durch einen  
unbefugten Benutzer zu  
verhindern.

### Firmware Verschlüsselung

Während des Updates wird die  
Firmware über eine  
vertrauenswürdige HTTPS  
verschlüsselte Verbindung  
übertragen.

### Digital signierte Firmware

Brother Drucker Firmware ist digital  
signiert und sicher.

### Secure Key Management

Verwenden Sie das  
standardmäßige selbstsignierte  
Zertifikat, erstellen Sie ein eigenes  
selbstsigniertes Zertifikat, eine  
Zertifikatsignierungsanforderung  
(CSR) oder ein externes  
öffentliches Zertifikat und einen  
privaten Schlüssel für geschützte  
Netzwerkkommunikation.

### Port-based Network Access Control

(IEEE 802.1x)  
Brother devices are in full  
compliance with this standard,  
to allow connection to an  
802.1x EAP (Extensible  
Authentication Protocol)  
protected network

### Beschränkungen von Netzwerkprotokollen

The Mit der Funktion  
Protokollkontrolle kann ein  
Administrator  
Kommunikationsprotokolle (z. B.  
FTP, Telnet) nach Bedarf  
einschränken.

### Cloud Secure Print

Ermöglicht die passwort-  
geschützte Freigabe von  
Druckaufträgen ohne  
Treiber.

## Verbrauchs- materialien

### Starterpatronen<sup>10</sup>

1 x 200 Seiten (S/W)  
1 x 200 Seiten (Farbe)

### Standard Tintenpatronen<sup>9</sup>

LC521 BK – 500 Seiten  
LC521 C,M,Y – 500 Seiten

## Abmessung & Gewicht

Mit Karton (B x H x T)  
463 x 456 x 260 mm – 9,10 kg

Ohne Karton (B x H x T)  
390 x 182,5 x 343 mm – 7,60 kg

## Druckvolumen

Empfohlen monatlich  
Bis zu 1.000 Seiten

## Betriebsvoraussetzung

Stromversorgung  
220 – 240 V  
AC 50/60 Hz

Betriebsumgebung  
Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %  
10 °C – 35 °C

Lagerumgebung  
Luftfeuchtigkeit 20 – 80 %  
0 °C – 40 °C

## Umwelt

Leistungsaufnahme<sup>13,14</sup>  
Kopieren: 21 W  
Bereitschaftsmodus: 2.5 W  
Schlafmodus: 0.6 W  
Ausgeschaltet: 0.15 W

Schalldruckpegel<sup>12</sup>  
PC Druck (Farbe oder S/W):  
ca.: 55.0 dB(A)

- 1 Druckgeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 24734
- 2 FPOT (First Print Out Time) gemäß ISO/IEC 17629
- 3 Scangeschwindigkeit gemäß ISO/IEC 17991
- 4 ADF Kopiergeschwindigkeit ESAT gemäß on ISO/IEC 24735
- 6 FCOT (First Copy Out Time) gemäß ISO/IEC 24735 Annex D
- 9 Ungefähre Reichweite gemäß ISO/IEC 24711
- 10 Bei der ersten Verwendung von Tintenpatronen, verwendet das Gerät eine bestimmte Menge an Tinte, um die Zufuhrschläuche für zu füllen. Dieser Vorgang wird nur einmal durchgeführt. Die verbleibende Tintenmenge<sup>9</sup> beträgt mindestens 200 Seiten in Schwarz und 200 Seiten in Farbe.
- 11 Kapazität gemessen mit 80g/m<sup>2</sup> Papier
- 12 Schalldruckpegel und Schalleistungspegel gemäß ISO 7779
- 13 Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand wird gemessen nach IEC 62301 Edition 2.0
- 14 Stromverbrauch für einseitiges Drucken und Scannen, Auflösung: Standard / Dokument: ISO/IEC 24712
- 15 Nur Windows und macOS
- 16 Nur Windows
- 17 Optionaler Download
- 18 Es muss eine Verbindung mit dem Internet bestehen



App Store, Mac, macOS und AirPrint sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern eingetragen sind. Google Play und das Google Play Logo sind Marken von Google LLC.



### Gemeinsam für eine bessere Umwelt

Unser ökologisches Handeln ist simpel: Wir bemühen uns Verantwortung zu übernehmen, respektvoll zu handeln und versuchen unseren Beitrag zu einer Gesellschaft zu leisten, in der eine nachhaltige Entwicklung Platz finden kann.

[www.brotherearth.com](http://www.brotherearth.com)

Alle Angaben entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt des Drucks und können sich ändern. Brother ist eine eingetragene Marke von Brother Industries Ltd. Markenproduktnamen sind eingetragene Marken oder Marken der jeweiligen Unternehmen. 18.07.2025/hg

**brother**  
at your side