



xiaomi

Redmi Buds 3 Lite



Εγγύηση Ορθής Λειτουργίας

Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies SMSA

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr, www.xiaomi-greece.gr/

Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Οι απεικονίσεις του προϊόντος, των αξεσουάρ και της διεπαφής χρήστη στο εγχειρίδιο χρήσης προορίζονται μόνο για λόγους αναφοράς. Το πραγματικό προϊόν και οι λειτουργίες ενδέχεται να διαφέρουν λόγω βελτιώσεων του προϊόντος.



Φόρτιση

Πριν από τη χρήση, παρακαλούμε αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις επαφές φόρτισης και στα δύο ακουστικά και φορτίστε πλήρως τη θήκη φόρτισης και τα ακουστικά.



- Συνδέστε το καλώδιο φόρτισης στη θήκη φόρτισης και κρατήστε τα ακουστικά μέσα στη θήκη για να φορτίζονται ταυτόχρονα.
- Όταν η θήκη φόρτισης δεν είναι πλήρως φορτισμένη, η ένδειξη της είναι λευκή. Όταν φορτιστεί πλήρως, η ένδειξη της είναι σβηστή.

Ενεργοποίηση

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης δεν έχει ξεμείνει από μπαταρία με τα ακουστικά μέσα.
- Τα ακουστικά θα ενεργοποιηθούν αυτόματα όταν αφαιρεθούν από τη θήκη φόρτισης.

Απενεργοποίηση

- Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης δεν έχει ξεμείνει από μπαταρία. Τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης και οι ενδείξεις πάνω τους θα γίνουν λευκές.
- Τα ακουστικά θα αποσυνδεθούν αυτόματα και θα αρχίσουν να φορτίζονται και θα απενεργοποιηθούν μόλις φορτιστούν πλήρως.
- Όταν τα ακουστικά μπουν σε κατάσταση σύζευξης και είναι εκτός θήκης φόρτισης, θα απενεργοποιηθούν αυτόματα εάν δε συνδεθούν σε οποιαδήποτε συσκευή εντός 10 λεπτών.

Τοποθέτηση ακουστικών

- Τοποθετήστε απαλά το ακουστικό στο κανάλι του αυτιού σας και στη συνέχεια, προσαρμόστε το σε άνετη θέση.
- Κατά τη διάρκεια των κλήσεων, φροντίστε να στρέψετε το κύριο μικρόφωνο προς το στόμα σας για πιο καθαρές κλήσεις.


Σημείωση: Τα ear tips μεγέθους M και τα άγκιστρα αυτιών μεγέθους L είναι προεγκατεστημένα στα ακουστικά. Εάν δεν είναι κατάλληλα, παρακαλούμε αντικαταστήστε τα με ένα κατάλληλο μέγεθος.



Reset ακουστικών

Εάν τα ακουστικά δε μπορούν να συνδεθούν σωστά, παρακαλούμε ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να κάνετε reset. Βεβαιωθείτε ότι η θήκη φόρτισης δεν είναι ξεμείνει από μπαταρία πριν κάνετε reset. Ανοίξτε το καπάκι της θήκης φόρτισης και τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη.

Πατήστε παρατεταμένα την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής και στα δύο ακουστικά για τουλάχιστον πέντε δευτερόλεπτα και μετά αφήστε τα. Οι ενδείξεις και στα δύο ακουστικά θα αναβοσβήσουν με λευκό χρώμα τρεις φορές, υποδεικνύοντας ότι έχει γίνει επιτυχώς reset (το ιστορικό σύνδεσης μεταξύ του αριστερού και του δεξιού ακουστικού και των ακουστικών και του τηλεφώνου έχει διαγραφεί).



Πατήστε παρατεταμένα ταυτόχρονα και τα 2 ακουστικά για 5 δευτερόλεπτα



Πολυλειτουργική επιφάνεια αφής

Απάντηση/Τερματισμός κλήσεων

Πατήστε δύο φορές την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού/δεξιού ακουστικού για να απαντήσετε σε μια κλήση και πατήστε τρεις φορές την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού/δεξιού ακουστικού για να απορρίψετε ή να τερματίσετε την κλήση.

Αναπαραγωγή/Παύση μουσικής

Πατήστε παρατεταμένα την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού/δεξιού ακουστικού για παύση/αναπαραγωγή του ήχου.

Αναπαραγωγή επόμενου / προηγούμενου κομματιού

Κατά την αναπαραγωγή ήχου, πατήστε δύο φορές την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του ακουστικού για αναπαραγωγή του επόμενου κομματιού.

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Πατήστε δύο φορές την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού/δεξιού ακουστικού για να θέσετε την τρέχουσα κλήση σε αναμονή και για να απαντήσετε την εισερχόμενη κλήση. Αφού απαντήσετε τη δεύτερη εισερχόμενη κλήση, πατήστε δύο φορές την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής για εναλλαγή μεταξύ των δύο κλήσεων. Πατήστε τρεις φορές την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού δεξιού ακουστικού για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση και να απαντήσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.

Ενεργοποίηση του φωνητικού βοηθού του τηλεφώνου

Όταν φοράτε τα ακουστικά (όχι κατά τη διάρκεια μιας κλήσης), πατήστε την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής τρεις φορές για να ενεργοποιήσετε τον φωνητικό βοηθό.*

* Η συσκευή που είναι συνδεδεμένη με τα ακουστικά πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικού βοηθού.

Εναλλαγή μεταξύ λειτουργίας μονού / διπλού ακουστικού

Όταν και τα δύο ακουστικά συνδεθούν επιτυχώς, βρίσκονται σε λειτουργία διπλού ακουστικού. Εάν τοποθετήσετε ξανά ένα από τα ακουστικά στη θήκη φόρτισης και κλείσετε το καπάκι της, το άλλο ακουστικό θα μπει αυτόματα σε λειτουργία μονού ακουστικού. Μόλις αφαιρέσετε το δεύτερο ακουστικό από τη θήκη φόρτισης, η λειτουργία διπλού ακουστικού θα αποκατασταθεί ξανά αυτόματα.

Αυτόματη σύνδεση

Όταν τα ακουστικά βγουν από τη θήκη φόρτισης, θα συνδεθούν αυτόματα με τη συσκευή Bluetooth που χρησιμοποιήθηκε πιο πρόσφατα. Εάν τα ακουστικά δεν είναι συνδεδεμένα σε κάποια συσκευή, θα εισέλθουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης.

Αποσυνδεδεμένο

Όταν το Bluetooth της συσκευής είναι απενεργοποιημένο ή όταν αποσυνδεθεί χειροκίνητα από τα ακουστικά, τα ακουστικά θα εισέλθουν αυτόματα σε κατάσταση αναμονής σύνδεσης. Εάν δε συνδεθεί καμία συσκευή μέσα σε 10 λεπτά, τα ακουστικά θα απενεργοποιηθούν αυτόματα.

Λειτουργία χαμηλού λανθάνοντα χρόνου (low latency mode)

Όταν τα ακουστικά είναι συνδεδεμένα στο τηλέφωνο (όχι κατά τη διάρκεια μιας κλήσης), ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού και δεξιού ακουστικού για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλού λανθάνοντα χρόνου. Μόλις ενεργοποιηθεί η λειτουργία χαμηλού λανθάνοντα χρόνου, ταυτόχρονα πατήστε παρατεταμένα την πολυλειτουργική επιφάνεια αφής του αριστερού και δεξιού ακουστικού ή τοποθετήστε και τα δύο ακουστικά στη θήκη φόρτισης για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία χαμηλού λανθάνοντα χρόνου.

Σημείωση: Μόλις ο καιρός είναι κρύος σε εξωτερικούς χώρους και τα χέρια σας ξηραίνονται, τα ακουστικά μπορεί να μη λειτουργούν όταν τα αγγίζετε.

Προδιαγραφές

Όνομα: Ασύρματα ακουστικά

Μοντέλο: M2110E1

Ζώνη συχνότητας: 2402–2480 MHz

Μέγιστη ισχύς εξόδου RF: < 20 mW

Ακουστικά

Διαστάσεις: 24.5 × 16.7 × 24.6 mm

Ασύρματη εμβέλεια: 10 m (σε περιβάλλον χωρίς εμπόδια)

Είσοδος: 5 V ± 50 mA

Ασύρματη συνδεσιμότητα: Bluetooth® 5.2

Θήκη φόρτισης

Μοντέλο: M2110E1

Διαστάσεις: 60 × 46 × 23.7 mm

Είσοδος: 5 V ± 300 mA

Έξοδος: 5 V ± 150 mA

Θερμοκρασία αποθήκευσης: 0 °C έως 45 °C

Θερμοκρασία λειτουργίας: 0 °C έως 45 °C

Σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Το προϊόν διαθέτει ενσωματωμένη μπαταρία που δε μπορεί να αφαιρεθεί ή να αντικατασταθεί. Για να αποφύγετε ζημιά στη μπαταρία ή στο προϊόν, μην αποσυναρμολογείτε ή τροποποιείτε τη μπαταρία μόνοι σας. Η μπαταρία μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένους παρόχους service και πρέπει να αντικατασταθεί με κάποια ίδιου τύπου. Η αντικατάσταση μιας μπαταρίας με λανθασμένο τύπο μπορεί να ακυρώσει ένα μέτρο προφύλαξης και να προκαλέσει ανάφλεξη πυρκαγιάς, έκρηξη και διαρροή διαβρωτικού ηλεκτρολύτη. Μην πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η απόρριψη αυτού του προϊόντος και των χρησιμοποιημένων μπαταριών πρέπει να συμμορφώνεται με τους τοπικούς νόμους και κανονισμούς.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή τροποποιήσετε το προϊόν, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά ή ακόμη και πλήρη ζημιά στο προϊόν.
- Κρατήστε την ένδειξη του προϊόντος μακριά από τα μάτια παιδιών και ζώων όσο το προϊόν είναι σε χρήση.
- Μην αποσυναρμολογείτε, τρυπάτε ή συνθλίβετε το προϊόν ούτε να το εκθέτετε στη φωτιά.
- Παρακαλούμε σταματήστε να χρησιμοποιείτε το προϊόν και ζητήστε ιατρική βοήθεια αμέσως εάν η περιοχή επαφής στο δέρμα σας εμφανίζει σημάδια ερυθρότητας ή πρηξίματος.
- Για να αποφύγετε πιθανή απώλεια ακοής, μη χρησιμοποιείτε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Αυτό το προϊόν δεν είναι παιχνίδι και μπορεί να περιέχει μικρά κομμάτια. Παρακαλούμε κρατήστε το μακριά από τα παιδιά.
- Η απόρριψη μπαταρίας σε φωτιά ή ζεστό φούρνο ή σε νερό και άλλα υγρά ή η μηχανική σύνθλιψη ή το κόψιμο της μπαταρίας μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη.
- Αν αφήσετε μια μπαταρία σε περιβάλλον με εξαιρετικά υψηλή θερμοκρασία, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Μια μπαταρία που υπόκειται σε εξαιρετικά χαμηλή πίεση αέρα μπορεί να οδηγήσει σε έκρηξη ή διαρροή εύφλεκτου υγρού ή αερίου.
- Οι πληροφορίες του προϊόντος και τα σήματα πιστοποίησης βρίσκονται στη θήκη φόρτισης.
- Το  σύμβολο υποδεικνύει τάση DC.



Δήλωση συμμόρφωσης Ε.Ε.



Με το παρόν, η Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός τύπου M2110E1 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ

διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Πληροφορίες Απόρριψης και Ανακύκλωσης ΑΗΗΕ




Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο είναι απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ σύμφωνα με την Οδηγία 2012/19/ΕΕ), τα οποία δεν πρέπει να αναμειγνύονται με αταξινόμητα οικιακά απόβλητα.

Αντ' αυτού, θα πρέπει να προστατεύετε την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον μεταφέροντας τον εξοπλισμό σας σε ένα καθορισμένο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού που ορίζει η κυβέρνηση ή οι τοπικές αρχές. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον εγκαταστάτη ή τις τοπικές αρχές για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση καθώς και τους όρους και τις προϋποθέσεις αυτών των σημείων συλλογής.



Με το παρόν, η Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd. Δηλώνει ότι ο εξοπλισμός ραδιοφώνου τύπου M2110E1 συμμορφώνεται με τους Κανονισμούς Ραδιοεξοπλισμού 2017. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης UKCA είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση:

<https://www.mi.com/uk/service/support/declaration.html>



Κατασκευάζεται για: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Κατασκευάζεται από: Dongguan Yingsheng Electronic Technology Co., Ltd.
(εταιρεία του οικοσυστήματος Mi)

Διεύθυνση: Suite 204, 4th Block, No. 86 Hongtu Road, Nancheng District, Dongguan, Guangdong, China.

Έκδοση Εγχειριδίου χρήστη: V1.0

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com

Εγγύηση καλής λειτουργίας

Τα Redmi Buds 3 Lite που μόλις αποκτήσατε, συνοδεύεται από Εγγύηση Καλής Λειτουργίας Δύο (2) ετών από την Info Quest Technologies. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους εγγύησης που συνοδεύουν το προϊόν. Σημειώνεται ότι η Info Quest Technologies παρέχει τεχνική υποστήριξη για επιλεγμένα προϊόντα Amazfit τα οποία και εισάγει και διαθέτει στην Ελληνική αγορά. Τα προϊόντα αυτά έχουν συγκεκριμένα serial numbers και διαθέτουν στη συσκευασία τους έντυπο εγγύησης της Info Quest Technologies. Info Quest Technologies, εγγυάται ότι για το χρονικό διάστημα ισχύος της εγγύησης, θα καλύπτει με τον τρόπο και τα μέσα που διαθέτει τυχόν βλάβες που θα παρουσιάσει το προϊόν. Απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύει η εγγύηση, είναι η χρήση του προϊόντος να γίνεται με βάση τον προορισμό του, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά του, καθώς και κάτω από φυσιολογικές συνθήκες.

Έναρξη Εγγύησης

Η εγγύηση ξεκινά από την ημερομηνία αγοράς του προϊόντος, που αποδεικνύεται με την προσκόμιση νόμιμης απόδειξης ή τιμολογίου.

Η Εγγύηση ισχύει εφ' όσον

1. Διακρίνεται καθαρά ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No) και δεν έχει παραποιηθεί.
2. Το προϊόν που μεταφέρεται στα εργαστήρια της Info Quest Technologies, συνοδεύεται από το νόμιμο παραστατικό αγοράς του - όπου αναφέρεται καθαρά η ημερομηνία και ο τύπος του & από μία σύντομη περιγραφή της βλάβης.

Η εγγύηση παύει να ισχύει όταν

1. Έχει αλλοιωθεί ή παραποιηθεί ο σειριακός αριθμός της συσκευής (Serial No).

2. Η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης ή κακής χρήσης.
3. Η βλάβη προκλήθηκε από ατύχημα, μεταβολές της τάσης του δικτύου ρεύματος, υγρό ή φωτιά, κακομεταχείριση ή αμέλεια.
4. Στο προϊόν έχουν εισχωρήσει υγρά.
5. Ελαττώματα ή βλάβη της συσκευής ή των εξαρτημάτων αυτής, προκλήθηκαν από κακή αποστολή ή μεταφορά χωρίς κατάλληλη συσκευασία.
6. Υπάρχουν εμφανή σημάδια από πτώση ή παραβίαση της συσκευής, όπως γρατσουνιές, στραβές βίδες, κομμένα καλώδια, κα.

Η εγγύηση δεν καλύπτει

1. Τη φυσιολογική φθορά λόγω χρήσης στο εξωτερικό περίβλημα της συσκευής ή ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, κεραυνό, νερό, φωτιά, ακατάλληλο εξασερισμό.
2. Ζημιά που προκλήθηκε στο προϊόν από τυχόν προσαρμογές ή ρυθμίσεις, που δεν αντιστοιχούν στις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος.
3. Ελαττώματα ή βλάβες από φαγητό ή υγρά, διάβρωση, οξείδωση ή χρήση λανθασμένης τάσης.
4. Περιοδική συντήρηση και επισκευή ή αλλαγή εξαρτημάτων, ως αποτέλεσμα φυσικής φθοράς.
5. Έξοδα μετάβασης του τεχνικού για κατ' οίκον επισκευή.
6. Εγκαταστάσεις υλικών ή εξοπλισμού που έγιναν από τρίτους, μη εξουσιοδοτημένους από την Info Quest Technologies.

Όροι μεταφοράς και χρεώσεις

1. Η μεταφορά των προϊόντων Amazfit από και προς τα εργαστήρια για επισκευή, γίνεται με ευθύνη και δαπάνη του χρήστη.
2. Για τη μεταφορά του προϊόντος πρέπει να χρησιμοποιείται η αρχική συσκευασία του προϊόντος, η οποία θα πρέπει να διατηρείται σε άριστη κατάσταση, ώστε να αποφευχθούν τυχόν ζημιές κατά τη μεταφορά. Σε

αντίθετη περίπτωση η Info Quest Technologies δεν ευθύνεται για τυχόν ζημιές της συσκευής κατά την μεταφορά.

3. Στην περίπτωση που μετά από τεχνικό έλεγχο διαπιστωθεί ότι η βλάβη δεν καλύπτεται από την εγγύηση για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω,

ο χρήστης επιβαρύνεται με τα έξοδα αποστολής και τεχνικού ελέγχου. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιθυμεί την αποκατάσταση της βλάβης, παρά το γεγονός ότι δεν καλύπτεται από την εγγύηση, τα έξοδα επισκευής βαρύνουν τον χρήστη.

Λοιποί Όροι

- Η Info Quest Technologies σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται προς τον πελάτη ή προς τρίτους για οποιεσδήποτε ζημιές, μεταξύ των οποίων και για διαφυγόντα κέρδη, αποθετικές ή άλλες τυχαίες ή έμμεσες ζημιές, που προκλήθηκαν εξ' αιτίας της χρήσεως, ή της αδυναμίας χρήσεως του εν λόγω προϊόντος.

- Η εγγύηση ισχύει με την επιφύλαξη των παραπάνω όρων των οποίων ο πελάτης έχει λάβει γνώση και αποδέχεται.

- Για κάθε διαφορά ήθελε προκύψει από το παρόν, αρμόδια είναι τα δικαστήρια της έδρας της εταιρείας και εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.

Κέντρα Επισκευών: Λεωφόρος Κηφισού 125-127, Άγιος Ιωάννης Ρέντης, Αθήνα (Είσοδος από Μπιχάκη 42)

Γραμμή Τεχνικής Υποστήριξης: 211 999 1515

Το προϊόν και η συσκευασία φέρουν την παρακάτω ένδειξη.



Ανατρέξτε στη δήλωση συμμόρφωσης του προϊόντος που μπορείτε να βρείτε στα γραφεία της εταιρείας, Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71, Καλλιθέα, Αθήνα, για τη σχετική ένδειξη CE ή στην ιστοσελίδα <http://www.xiaomi-greece.gr>

Απόρριψη της συσκευής

Εάν πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του προϊόντος υπάρχει το σύμβολο απόρριψης τότε δε θα πρέπει να πετάξετε το προϊόν μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα, αλλά να το παραδώσετε στο κατάλληλο σημείο περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η ανεξέλεγκτη απόρριψη τέτοιων προϊόντων ενδέχεται να έχει βλαβερές συνέπειες για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



RoHS



Διάθεση και Υποστήριξη

Info Quest
TECHNOLOGIES

Info Quest Technologies M.A.E.B.E.

Αργυρουπόλεως 2Α, 176 71 Καλλιθέα, Αθήνα

Τηλ. 211 999 4000

www.infoquest.gr