ARGUS P1

User Manual

Manufacturer:
Shenzhen Woody Vapes Technology Co., Ltd. (VOOPOO)
Address : Block 1, Shapuyangyong Industry Park, Songgang, Bao'an District, Shenzhen , Guangdong , China .
Email : support@voopoo.com
Website : www.voopoo.com
Instagram : voopootechofficial
Facebook : voopootech

EC REP **Prolinx GmbH Brehmstr.56,40239 Duesseldorf Germany**

Warranty Terms

Voopoo will provide repair or replacement under warranty according to the following terms and conditions.
A. Warranty provides repair or replacement free of charge for defective eligible Voopoo merchandise within 90 days of purchase by the end user.
B. This warranty been void as a result of the following Circumstances:
* The customer does not provide this warranty card and the original receipt of purchase.
* Merchandise failure or damage is caused by improper use or unauthorized adjustments.
* Merchandise failure or damage as a result of excessive force or impact and non. recommended operating conditions (see user manual).
* Merchandise failure or damage by cause of water or other conducting liquids.
*Merchandise failure or damage by cause of usage with non-Voopoo brand suggested components.
C. The warranty does not cover personal items or consumable goods and attachments, including but not limited to: mouthpiece, coil heads, batteries, and USB cable.
D. The warranty does not cover any non-Voopoo brand products even in case of their direct involvement. voopoo reserves the right of final decision in all warranty cases. Voopoo may interpret and revise the content of this warranty card.
For more information please consult our website at www.voopoo.com or email us at info@voopootech.com

Purchase Information

Product Model: _____
Date of Purchase (Based on the date form receipt of purchase):
Month _____
Day _____
Year _____
Store Information
Store Name: _____
Phone: _____
Store Address
City: _____
Country: _____
Post Code: _____
Customer Information
Customer Name: _____
Phone: _____
Customer Address
City: _____
Country: _____
Post Code: _____

VOOPOO — English



Thanks for your purchase of a VOOPOO product. For the better use of all the functions of this product, please carefully read the operation notes and detailed functional instructions before your first use of this product. If you have any problems with using this product, please contact our local agent or visit our official website at www.voopoo.com.

Parameters

Mod: Power Range: 5-20W
Battery Capacity: 800mAh
Output Voltage: 3.2~4.2V
PD Fast charging : 5V/3A 9V/1.5A 12V/1.2A 15V/1A
Regular charging : 5V/2A
Supporting Resistance Value: 0.5Ω-3.0Ω
Pod: Capacity: 2ml (Standard Edition) /2ml (EU Edition)
Resistance Value: 0.7Ω/1.2Ω

Operations Steps

Step 1. Fill e-liquid
Open lid on the filling port, then fill in the e-liquid.
It is recommended to keep two thirds full.
Step 2. Install the atomizer
Insert the atomizer to the mod.
Step 3. Start to use the device
Let the coil saturated for about five minutes and you are free to use the device. You can adjust the airflow in order to enjoy optimal vaping experience.



Auto Power Adjustment function

This product supports auto-draw, so it starts to work when you draw from the driptip. And the product will intelligently calculate the most suitable output power according to how hard you draw, the resistance of atomizer coil, and other status. It can effectively prevent the situation of too hot for the lips and dry burning, and prolong the lifespan of atomizer coil.

Indicator Light Instructions

Condition	Situations	Indicator Light
Battery (You can either pull out or insert back the pod to view the battery capacity)	1%-25%	One of indicator light is on in white
	25%-50%	Two of indicator lights are on in white
	51%~75%	Three of indicator lights are on in white
	76%~100%	Four of indicator lights are on in white
Charging	Charging	The indicator lights shows the remaining battery capacity will flash
	Charging is completed	Four white lights will keep on
IN Use	In a normal working mode	The higher power output, the more indicator lights will be on. When the battery capacity is less than 25%, the indicator light will change from white to red.
	Low battery	The indicator light flash in red 10 times.
	Short-circuit	The indicator light flash in red 2 times
	Time out	The indicator light flash in red 8 times
	Temp high	The indicator light flash in red 15 times

Security Protection

- Overtime Protection: 8s.
- Short-circuit protection.
- Overcharge protection.
- Low battery protection
- Output over-current protection.

Maintenance and Cleaning

1. When using the device, you may notice occasional liquid condensation on the outside of the cartridge. The physical law determines that the mist will atomize and then condense to form condensate, which is inevitable.
2. In daily use, wet paper can often be used to wipe the connection between the atomizer and cartridge to avoid poor connection between the cartridge and device.
3. When a small amount of condensate is found inside the device during use, we recommended to pull out the atomizer, reverse the device and swing away for a few seconds



Attention

1. This product is not recommended for minors, pregnant or breast-feeding women, or anyone at risk of heart disease, depression and asthma.

2. Please keep the device away from heat, fire and water. This device should be stored in a cool and shady environment.
3. Please do not drop, throw or immerse the device into the water.
4. Please turn off or lock the device to avoid accidental firing when you carry it out.
5. Please rationally use the device according to personal situation. If discomfort occurs, please stop using it immediately
6. EEE Recycling : This product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment.
7. Battery Recycling: The battery of this product should not be treated as household waste, instead it should be handed over to the applicable used battery collection point for recycling.
8. It is recommended to use the USB cable provided by VOOPOO to charge the device.
9. During the long-term unused period of the device, in order to prevent discharge, it is recommended to charge regularly!
10. The storage period of the equipment shall be within 3 months: the ambient temperature ranges from -5 - 30℃, with humidity 25%±75%RH. Operating temperature of electronic cigarette:0℃ -40℃!
11. Disassembly is prohibited after product failure!
12. Only for indoor charging, please use UL-certified USB charger to charge the Device to avoid the danger of fire and explosion!

Warm Prompt

Pod leakage
There is a possibility of e-liquid leakage at high pressure when you travel by air. Therefore, please separate your pods from other important objects.
Deal with Condensate
There may be slight condensation of fluid due to the difference between indoor and outdoor temperature when you use the device. It is advisable to take out the pod, and shake it downwards.

VOOPOO — Deutsch



Vielen Dank für den Kauf eines VOOPOO Produktes. Für die bessere Nutzung aller Funktionen dieses Produkts, lesen Sie bitte sorgfältig die Bedienungshinweise und die ausführliche Funktionsanleitung vor der ersten Verwendung dieses Produkts. Wenn Sie Probleme mit der Verwendung dieses Produkts haben, wenden Sie sich bitte an unseren örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere offizielle Website unter www.voopoo.com.

Eigenschaften

Mod: Leistungsbereich: 5-20 W
Batteriekapazität: 800 mAh
Ausgangsspannung: 3.2-4.2 V
Ladespannung: 5 V /1 A
Unterstützter Widerstandswert: 0.6 Ω-3.0 Ω
Pod: Leistung: 2ml, (Standardversion) /2 mL (EU-Version)
Widerstandswert: 0.7Ω/1.2Ω

Betriebs schritte

Schritt 1. E-Liquid einfüllen
Öffnen Sie den Deckel der Einfüllöffnung und füllen Sie dann das E-Liquid ein. Es wird empfohlen, die Flasche zu zwei Dritteln zu füllen.
Schritt 2. Installieren Sie den Zerstäuber
Setzen Sie den Zerstäuber in den Mod ein.
Schritt 3. Beginnen Sie das Gerät zu benutzen
Lassen Sie die Spule für etwa fünf Minuten gesättigt und Sie sind frei, das Gerät zu verwenden. Sie können den Luftstrom einstellen, um eine optimale vaping Erfahrung zu genießen.



Automatische Leistungsanpassungsfunktion

Dieses Produkt unterstützt das automatische Ziehen, die Funktion startet beim Ziehen am Mundstück, Außerdem berechnet das Gerät intelligent, je nach Zugstärke, die am besten geeignete Ausgangsleistung, den Widerstand des Verdampferkopfs und andere Statuswerte. Es kann effektiv eine Verbrennung der Lippen sowie ein Dry Hit verhindern und somit die Lebensdauer des Verdampferkopfs verlängern.

Anweisungen zur Kontrollleuchte

Bedingung	Umstände	Kontrollleuchte
Akku (Sie können die Stange entweder herausziehen oder wieder einsetzen, um die Akkukapazität zu sehen)	1%-25%	Eine Kontrollleuchte leuchtet weiß
	25%-50%	Zwei Kontrollleuchten leuchten weiß
	51%-75%	Drei Kontrollleuchten leuchten weiß
	76%-100%	Vier Kontrollleuchten leuchten weiß
Aufladen	Aufladen	Die Kontrollleuchten, die die verbleibende Akkukapazität anzeigen, blinken
	Aufladen beendet	Vier weiße Lichter leuchten ständig
IN Betrieb	Im normalen Betriebsmodus	Je höher die Leistungsabgabe, desto mehr Kontrollleuchten leuchten. Wenn die Akkukapazität weniger als 25 % beträgt, wechselt die Kontrollleuchte von weiß auf rot.
	Schwacher Akkubestand	Die Kontrollleuchte blinkt 10mal rot
	Kurzschluss	Die Kontrollleuchte blinkt 2mal rot
	Zeitüberschreitung	Die Kontrollleuchte blinkt 8mal rot
	Hohe Temperatur	Die Kontrollleuchte blinkt 15mal rot

Sicherheitsschutz

- Schutz vor übermässiger Nutzung: 8 Sek.
- Kurzschlussschutz.
- Schutz vor Überladung.
- Schutz vor schwacher Batterie
- Überstromschutz am Ausgang.

Pflege und Reinigung

1. Bei der Verwendung des Geräts kann es gelegentlich zur Kondensation von Flüssigkeit an der Außenseite der Kartusche kommen. Aufgrund des physikalischen Ablaufs wird bei der Atomisierung Dampf erzeugt, der daraufhin kondensieren kann.Das ist unvermeidlich.
2. Im täglichen Einsatz kann mit einem feuchten Tuch/Papiertuch die Verbindung zwischen dem Zerstäuber und der Kartusche abgewischt werden, um einen schlechten Kontakt zwischen Kartusche und Gerät zu vermeiden.
3. Falls sich während des Gebrauchs im Inneren des Geräts eine geringe Menge Kondenswasser befindet, empfehlen wir, den Verdampfer herauszuziehen, das Gerät umzudrehen und für einige Sekunden auszuschütteln.



Achtung

1. Dieses Produkt wird nicht empfohlen für Minderjährige, schwangere oder stillende Frauen, oder Personen mit einem Risiko für Herzkrankheiten, Depressionen und Asthma.

2. Bitte halten Sie das Gerät von Hitze, Feuer und Wasser fern. Dieses Gerät sollte in einer kühlen und schattigen Umgebung aufbewahrt werden.
3. Bitte lassen Sie das Gerät nicht fallen, werfen Sie es nicht und tauchen Sie es nicht ins Wasser.
4. Bitte schalten Sie das Gerät aus oder verriegeln Sie es, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden, wenn Sie es tragen.
5. Bitte verwenden Sie das Gerät sachgemäß und entsprechend Ihren persönlichen Umständen. Bei Unbehagen, beenden Sie bitte sofort die Verwendung
6. EEE-Recycling: Dieses Produkt sollte nicht als Hausmüll behandelt werden, sondern sollte bei der zuständigen Sammelstelle für das Recycling von Abfällen elektrischer und elektronischer Geräte entsorgt werden.
7. Batterie-Recycling: Die Batterie dieses Produkts sollte nicht als Haushaltsmüll behandelt werden, sondern sie sollte bei der zuständigen Sammelstelle für Altbatterien entsorgt werden für das Recycling.
8. Es wird empfohlen, zum Aufladen des Geräts das von VOOPOO mitgelieferte USB-Kabel zu verwenden.
9. Um eine Entladung des Geräts zu verhindern, wird empfohlen, es während der langfristigen Nichtbenutzung regelmäßig zu laden!
10. Die Lagerzeit des Geräts darf 3 Monate nicht überschreiten: bei einer Umgebungstemperatur von -5 bis 30℃, bei einer Luftfeuchtigkeit von 25%±75%RH. Betriebs- Temperatur der elektronischen Zigarette: 0℃-40℃!
11. Nach einem Produktausfall ist die Demontage verboten!
12. Nur zum Aufladen in Innenräumen, bitte verwenden Sie ein UL-zertifiziertes USB-Ladegerät zum Aufladen des Geräts um die Gefahr von Feuer und Explosion zu vermeiden!

Warme Aufforderung

Pod-Leckage
Bei Flugreisen besteht die Möglichkeit, dass bei hohem Druck E-Flüssigkeit ausläuft. Trennen Sie daher bitte Ihre Pods von anderen wichtigen Gegenständen.
Umgang mit Kondenswasser
Aufgrund des Unterschieds zwischen den Innen- und Außentemperaturen kann eine leichte Kondensation der Flüssigkeit auftreten wenn Sie das Gerät verwenden. Es ist ratsam, das Pod zu entnehmen, und es nach unten zu schütteln.

VOOPOO — Русский

Благодарим за покупку изделия VOOPOO. Для лучшего использования всех функций этого изделия, внимательно прочтите примечания по эксплуатации и подробные функциональные инструкции перед первым использованием данного изделия. Если у Вас возникли проблемы с использованием данного изделия, пожалуйста, свяжитесь с нашим местным агентом или посетите наш официальный сайт www.voopoo.com.

Параметры

Мод:
Диапазон мощности: 5-20 Вт
Емкость батареи: 800 мАч
Выходное напряжение: 3.2~4.2 В
Зарядное напряжение: 5 В/1 А
Значение поддерживающего сопротивления: 0,6 Ом-3,0 Ом
Капсула:
Емкость: 2мл (стандартная версия)/2 мл (версия для ЕВР)
Значение сопротивления: 0,7 Ом / 1.2 Ом

Операционные шаги

Шаг 1. Заполните электронную жидкость
Откройте крышку на заливном отверстии, затем залейте электронную жидкость. Рекомендуется заполнить его на две трети.
Шаг 2. Установите распылитель
Вставьте распылитель в мод.
Шаг 3. Начните использовать устройство
Дайте катушке настояться около пяти минут, и вы можете свободно пользоваться устройством. Вы можете регулировать поток воздуха, чтобы наслаждаться оптимальным парением.

Функция автоматической регулировки мощности

Данный продукт поддерживает автоматическое затягивание, поэтому он начинает работать, когда вы затягиваетесь на капельницу. И продукт будет разумно рассчитывать наиболее подходящую выходную мощность в зависимости от того, насколько сильно вы затягиваетесь, сопротивления катушки распылителя и другого статуса. Это может эффективно предотвратить ситуацию слишком горячего для губ и сухого горения, а также продлить срок службы катушки распылителя.

Инструкция индикатора

Состояние	Ситуации	Индикаторная лампа
Аккумулятор (Чтобы просмотреть емкость аккумулятора, вы можете извлечь контейнер или вставить его обратно)	1%-25%	Одна индикаторная лампа горит белым светом
	25%-50%	Две индикаторные лампы горят белым светом
	51%-75%	Три индикаторные лампы горят белым светом
	76%-100%	Четыре индикаторные лампы горят белым светом
Выполняется зарядка	Выполняется зарядка	Индикаторные лампы, которые показывают оставшуюся емкость аккумулятора, будут мигать
	Зарядка завершена	Четыре белые индикаторные лампы продолжают гореть
Используется	В нормальном рабочем режиме	Чем большая выходная мощность, тем больше будет горить индикаторных ламп. Когда емкость аккумулятора ниже 25%, цвет индикаторной лампы изменится с белого на красный.
	Низкий заряд аккумулятора	Индикаторная лампа будет мигать красным светом 10 раз
	Короткое замыкание	Индикаторная лампа будет мигать красным светом 2 раза
	Время ожидания истекло	Индикаторная лампа будет мигать красным светом 8 раз
	Высокая температура	Индикаторная лампа будет мигать красным светом 15 раз

Обеспечение безопасности

- Сверхурочная защита: 8 с.
- Защита от короткого замыкания.
- Защита от перезарядки.
- Защита от низкого заряда батареи
- Защита от перегрузки по току на выходе.

Уход и очистка

1. При использовании устройства вы можете иногда замечать конденсат жидкости на внешней стороне картриджа. Физический закон определяет, что дымка будет распыляться, а затем конденсироваться с образованием конденсата, что неизбежно.
2. При повседневном использовании можно часто использовать влажную бумагу для протирания соединения между распылителем и картриджем во избежание плохого соединения между картриджем и устройством.
3. Если во время использования внутри устройства обнаруживается небольшое количество конденсата, мы рекомендуем вытащить распылитель, перевернуть устройство и покачать его в течение нескольких секунд.



Внимание

1. Это изделие не рекомендуется для несовершеннолетних, беременных или кормящих женщин, или подвержен риску сердечных заболеваний, депрессии и астмы.

2. Держите устройство вдали от источников тепла, огня и воды. Это устройство необходимо хранить в прохладном и темном месте.
3. Не роняйте, не бросайте и не погружайте устройство в воду.
4. Отключите или заблокируйте устройство во избежание случайного срабатывания при его выталкивании.
5. Используйте устройство рационально в зависимости от личной ситуации. В случае дискомфорта немедленно прекратите использование устройства
6. Утилизация EEE: Это изделие не следует утилизировать как бытовые отходы, вместо этого Его необходимо сдать в соответствующий пункт сбора для утилизации электрического и электронного оборудования.
7. Утилизация батареи: Батарею этого изделия не следует рассматривать как бытовые отходы, вместо этого их следует сдать в соответствующий пункт сбора использованных аккумуляторов, для утилизации.
8. Для зарядки устройства рекомендуется использовать USB-кабель, предоставленный VOOPOO.
9. При длительном периоде неиспользования устройства, во избежание разряда, рекомендуется регулярно заряжать устройство!
10. Срок хранения оборудования – не более 3 месяцев: температура окружающей среды от -5 до 30℃, влажность 25%±75% относительной влажности, Рабочая температура электронной сигареты: 0℃-40℃!
11. После выхода изделия из строя демонтаж запрещен!
12. Только для зарядки в помещении, используйте USB-зарядное устройство, сертифицированное UL, во избежание опасности пожара и взрыва!

Подсказка

Утечка капсулы
При путешествии воздушным транспортом существует вероятность утечки жидкости под высоким давлением, Поэтому, пожалуйста, отделите свои капсулы от других важных объектов.
Решение проблемы конденсата
Из-за разницы между температурой в помещении и на улице может происходить небольшая конденсация жидкости при использовании устройства, Предпочтительно извлечь капсулу и потрясти ее в направлении вниз.

VOOPOO — Français



Merci pour votre achat d'un produit VOOPOO. Pour une meilleure utilisation de toutes les fonctions de ce produit, veuillez lire attentivement les notes d'utilisation et les instructions fonctionnelles détaillées avant votre première utilisation de ce produit. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de ce produit, veuillez contacter notre agent local ou visiter notre site officiel à l'adresse www.voopoo.com.

Paramètres

Mod : Gamme de puissance : 5-20 W
Capacité de la batterie : 800 mAh
Tension de sortie : 3,2-4,2 V
Tension de charge : 5 V /1 A
Valeur de résistance de soutien : 0,6 Ω-3,0 Ω
Pod: Capacité : 2ml (édition standard) /2 ml (édition EU)
Valeur de résistance :0,7Ω/1,2Ω

Étapes des opérations

Étape 1. Remplir l'e-liquide
Ouvrez le couvercle de la fente de remplissage, puis recharger l'e-liquide. Il est recommandé de garder les deux tiers pleins.
Étape 2. Installer le clearomiseur
Insérez le clearomiseur dans le mod.
Étape 3. Commencez à utiliser l'appareil
Laissez la résistance saturée pendant environ cinq minutes et vous êtes libre d'utiliser l'appareil. Vous pouvez ajuster le flux d'air afin de profiter d'une expérience de vapotage optimale.



Fonction de réglage automatique de la puissance

Ce produit prend en charge auto-draw (tirage automatique), il commence donc à fonctionner lorsque vous tirez sur le driptip (embout). Le produit calcule intelligemment la puissance de sortie la plus appropriée en fonction de l'intensité de votre inspiration, de la résistance de la bobine de l'atomiseur et d'autres paramètres. Il peut efficacement empêcher toute situation de brûlure sèche ou trop chaude pour les lèvres, et prolonger la durée de vie de la bobine de l'atomiseur.

Instructions relatives aux voyants lumineux

Condition	Situations	Voyant lumineux
Batterie (Vous pouvez retirer ou réinsérer la cosse pour voir la capacité de la batterie)	1%-25%	L'un des voyants lumineux est allumé en blanc
	25%-50%	Deux des voyants lumineux sont allumés en blanc
	51%-75%	Trois des voyants lumineux sont allumés en blanc
	76%-100%	Quatre des voyants lumineux sont allumés en blanc
Chargement	Chargement	Les voyants lumineux indiquant la capacité restante de la batterie clignotent.
	Chargement terminé	Quatre voyants blancs restent allumés
En cours d'utilisation	En mode de fonctionnement habituel	Plus la puissance de sortie est élevée, plus les voyants lumineux seront allumés. Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 25 %, le voyant lumineux passe du blanc au rouge.
	Batterie faible	Le voyant lumineux clignote en rouge 10 fois
	Court-circuit	Le voyant lumineux clignote en rouge 2 fois
	Temps dépassé	Le voyant lumineux clignote en rouge 8 fois
	Température élevée	Le voyant lumineux clignote en rouge 15 fois

Protection de sécurité

- Protection contre la surchauffe : 8 s.
- Protection contre le court-circuit.
- Protection contre la surcharge.
- Protection contre les batteries faibles
- Protection contre la surintensité de sortie.

Entretien et nettoyage

1. Lorsque vous utilisez l'appareil, vous pouvez remarquer une condensation liquide temporaire sur la partie extérieure de la cartouche. Selon la loi physique, la brume s'atomise puis se condense pour former un condensat, ce qui est inévitable.
2. Lors de l'utilisation quotidienne, on peut souvent utiliser un papier humide pour essuyer la connexion entre l'atomiseur et la cartouche afin d'éviter une mauvaise connexion entre cela-ci et l'appareil.
3. En cas de présence d'une petite quantité de condensat à l'intérieur de l'appareil pendant l'utilisation, il est recommandé de retirer l'atomiseur, de retourner l'appareil et de l'éloigner pendant quelques secondes.

Attention

1. Ce produit n'est pas recommandé pour les mineurs, les femmes enceintes ou allaitantes, ou toute personne présentant un risque de maladie cardiaque, de dépression ou d'asthme.

2. Veuillez conserver l'appareil à l'abri de la chaleur, du feu et de l'eau. Cet appareil doit être stocké dans un environnement frais et ombragé.
3. Ne pas laisser tomber, jeter ou immerger l'appareil dans l'eau.
4. Éteignez ou verrouillez l'appareil pour éviter les tirs accidentels lorsque vous le transportez.
5. Veuillez utiliser l'appareil de manière rationnelle en fonction de votre situation personnelle. Si vous ressentez une gêne, arrêtez immédiatement de l'utiliser
6. Recyclage des EEE : Ce produit ne doit pas être traité comme un déchet ménager, mais doivent plutôt être remis au point de collecte approprié pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.
7. Recyclage de la batterie : La batterie de ce produit ne doit pas être traitée comme un déchets ménagers, mais doit être remise au point de collecte des piles usagées pour le recyclage pour le recyclage.
8. Il est recommandé d'utiliser le câble USB fourni par VOOPOO pour charger l'appareil.
9. Pendant la période d'inutilisation prolongée de l'appareil, afin d'éviter toute décharge. Il est recommandé de le recharger régulièrement !
10. La durée de stockage de l'appareil doit être de 3 mois maximum : la température ambiante est comprise entre -5 et 30℃ ,avec une humidité de 25%±75%RH. Température de fonctionnement de la cigarette électronique : 0℃-40℃ !
11. Le démontage est interdit après une défaillance du produit !
12. Uniquement pour le chargement à l'intérieur, veuillez utiliser un chargeur USB certifié UL pour charger l'appareil pour éviter les risques d'incendie et d'explosion !

Invitation à la chaleur

Fuite du pod
Il existe une possibilité de fuite de e-liquide à haute pression lorsque vous voyagez en avion. En conséquence, séparez vos dosettes des autres objets importants.
Gérer le condensat
Il peut y avoir une légère condensation du liquide en raison de la différence de température entre l'intérieur et extérieure lorsque vous utilisez l'appareil. Il est conseillé de sortir la dosette et la secouer vers le bas.

VOOPOO — español



Gracias por haber comprado un producto VOOPOO. Para un mejor uso de todas las funciones de este producto, por favor, lea cuidadosamente las notas de operación y las instrucciones detalladas sobre el funcionamiento antes del primer uso de este producto. En caso de que tenga algún problema con el uso de este producto, póngase en contacto con nuestro agente local o visite nuestro sitio web oficial en www.voopoo.com.

Parámetros

Mod: Rango de Potencia: 5-20W
Capacidad de la Batería: 800mAh
Tensión de Salida: 3.2~4.2V
Voltaje de Carga: 5V/1A
Valor de Resistencia Soportado: 0,6Ω-3.0Ω
Cápsula: Capacidad: 2ml (Edición Estándar) /2ml (Edición UE)
Valor de la Resistencia: 0,7 Ω - 1.2 Ω

Etapas de las Operaciones

Paso 1 Llene con el e-líquido
Abra la tapa del puerto de llenado, y vierta el e-líquido. Le recomendamos llenar dos tercios de la capacidad total.
Paso 2 Instale el atomizador
Inserte el atomizador en el mod.
Paso 3 Use el dispositivo
Deje que la resistencia se sature por cinco minutos antes de usar el dispositivo. Puede ajustar el flujo de aire para disfrutar de una mejor experiencia en su vapeo.

Función de Ajuste Automático de Potencia

Este producto admite el vapeo automático, por lo que empieza a funcionar cuando vapea por la punta de goteo. El producto calcula de forma inteligente la potencia de salida más adecuada según la fuerza con la que vapea, la resistencia de la bobina del atomizador y otros estados, de forma que puede prevenir eficazmente el calor excesivo en los labios y la quema en seco, y prolongar la vida útil de la bobina del atomizador.

Instrucciones de luz indicadora

Condición	Estados	Luz indicadora
Batería (Puede retirar o colocar de nuevo el pod para ver la potencia de la batería)	1%-25%	Una luz indicadora está encendida en blanco
	25%-50%	Dos luces indicadoras están encendidas en blanco
	51%-75%	Tres luces indicadoras están encendidas en blanco
	76%-100%	Cuatro luces indicadoras están encendidas en blanco
Cargando	Cargando	La luces indicadoras mostrará la potencia restante de la batería al blinkar
	Se completó la carga	Quedarán encendidas cuatro luces blancas
EN uso	En un modo de funcionamiento normal	Mientras mayor sea la salida de corriente, más van a ser las luces indicadoras encendidas. Cuando la potencia de la batería sea menor al 25%, la luz indicadora cambiará de blanco a rojo.
	Poca batería	La luz indicadora titilará en rojo 10 veces
	Cortocircuito	La luz indicadora titilará en rojo 2 veces
	Tiempo de espera	La luz indicadora titilará en rojo 8 veces
	Alta temp	La luz indicadora titilará en rojo 15 veces.

Protección de Seguridad

- Protección Durante Uso: 8s.
- Protección contra cortocircuitos.
- Protección contra sobrecarga.
- Protección contra batería baja
- Protección de sobrecarga de salida.

Mantenimiento y Limpieza

1. Al utilizar el dispositivo, podrá percibir que ocasionalmente se produce la condensación de líquido en el exterior del cartucho, Las leyes físicas determinan que la bruma se atomiza y después se condensa formando dicha condensación, lo cual es inevitable.
2. Durante el uso diario, puede utilizar papel mojado para limpiar la conexión entre el atomizador y el cartucho con el fin de evitar la mala conexión entre el cartucho y el dispositivo.
3. Cuando una pequeña cantidad de condensación se encuentre en el interior del dispositivo, recomendamos sacar el atomizador,darle la vuelta al dispositivo y sacudirlo durante unos segundos.



Atención

1. Este producto no está recomendado para menores de edad, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ni personas con riesgo de padecer enfermedades cardiacas, depresión, y asma.

2. Por favor, mantenga el dispositivo lejos del calor, fuego, y agua.Este dispositivo debe ser almacenado en un entorno fresco y a la sombra.
3. Por favor, no deje caer, arroje, o sumerja el dispositivo en el agua.
4. Por favor, apague o bloquee el dispositivo para evitar incendios accidentales cuando no lo utilice.
5. Por favor, utilice racionalmente el dispositivo de acuerdo con su situación personal. Si aparecen molestias, por favor, interrumpa su uso inmediatamente
6. Reciclaje de EEE: Este producto no debe considerarse como residuo doméstico, sino que se debe entregar en el punto de recolección correspondiente para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos.
7. Reciclaje de Baterías: La batería de este producto no debe considerarse como residuos del hogar, sino que debe entregarse a los centros de recogida de baterías usadas para el reciclaje.
8. Se recomienda usar el cable USB suministrado por VOOPOO para cargar el dispositivo.
9. Durante el periodo de no utilización a largo plazo del aparato, para evitar que se descargue, se recomienda cargarlo regularmente.
10. El periodo de almacenamiento del equipo será de 3 meses: la temperatura ambiente oscila entre -5 - 30℃, con una humedad del 25%±75%RH. Temperatura de funcionamiento del cigarrillo electrónico: 0℃-40℃!
11. Está prohibido el desmantelamiento después de un fallo del producto!
12. Solo para la carga en interiores, por favor, utilice el cargador USB con certificación UL para cargar el Dispositivo para evitar el peligro de incendio y explosión!

Señal de Calentamiento

Fuga en la cápsula
Existe la posibilidad de que se produzcan fugas de e-líquido a alta presión cuando se viaja en avión. Por lo tanto, separe sus cápsulas de otros objetos importantes.
Manejo de la Condensación
Puede haber una ligera condensación de líquido a causa de la diferencia entre la temperatura interior y la exterior cuando utilice el aparato. Es aconsejable sacar la cápsula y agitarla hacia abajo.

VOOPOO — In Italiano



Grazie per aver acquistato un prodotto VOOPOO. Per un migliore utilizzo di tutte le funzioni di questo prodotto, si prega di leggere attentamente le note operative e le istruzioni funzionali dettagliate prima del primo utilizzo di questo prodotto. In caso di problemi con l'uso di questo prodotto, si prega di contattare il nostro agente locale o di visitare il nostro sito web ufficiale all'indirizzo www.voopoo.com.

Parametri

Mod: Gamma di potenza: 5-20W
Capacità della batteria: 800mAh
Tensione di uscita: 3.2~4.2 V
Tensione di carica: 5V/1A
Valore di resistenza di supporto: 0.6Ω-3.0Ω
Pod: Capacità: 2ml (edizione standard) /2 ml (edizione EU)
Valore di resistenza:0.7Ω/1.2Ω

Fasi operative

Passaggio 1. Riempi con il liquido elettronico
Apri il coperchio sulla porta di riempimento, quindi riempi con il liquidoelettronico. Si consiglia di riempire per due terzi.
Passaggio 2. Installa l'atomizzatore
Inserisci l'atomizzatore nel mod.
Passaggio 3. Inizia a utilizzare il dispositivo
Lascia che la bobina si saturi per circa cinque minuti e inizia a utilizzare il dispositivo, Puoi regolare il flusso d'aria per godere di un'esperienza di svapo ottimale.

Funzione di regolazione automatica della Potenza

Questo prodotto supporta l'auto-draw, quindi inizia a funzionare quando si aspira dal drip tip. E il prodotto calcolerà intelligentemente la potenza di uscita più adatta in base a quanto intensamente si aspira, la resistenza della bobina dell'atomizzatore e altri stati. Può prevenire efficacemente la situazione di eccessivo calore per le labbra e la conseguente bruciatura, e prolungare la durata della resistenza della bobina dell'atomizzatore.

Istruzioni per l'interpretazione degli indicatori luminosi

Condizione	Situazione	Indicatore luminoso
Batteria (È possibile estrarre o reinserire la capsula per vedere la capacità della batteria)	1%-25%	Uno degli indicatori luminosi è acceso in bianco
	25%-50%	Due luci indicatori luminosi sono accesi in bianco
	51%-75%	Tre degli indicatori luminosi sono accesi in bianco
	76%-100%	Quattro degli indicatori luminosi sono accesi in bianco
In ricarica	In ricarica	Gli indicatori luminosi mostrano la capacità residua della batteria che lampeggia
	La carica è completata	Quattro luci bianche rimangono accese
In uso	In modalità di lavoro normale	Maggiore è la potenza in uscita, più indicatori saranno accesi. Quando la capacità della batteria è inferiore al 25%, l'indicatore luminoso cambierà da bianco a rosso.
	Batteria scarica	L'indicatore luminoso lampeggia in rosso 10 volte
	Cortocircuito	L'indicatore luminoso lampeggia in rosso 2 volte
	Tempo scaduto	L'indicatore luminoso lampeggia in rosso 8 volte
	Temperatura elevata	L'indicatore luminoso lampeggia