

სპეციფიკაციები
ზოგადი ინფორმაცია

- **მოდელი:** Govee Envisual TV Backlight T2 (H605C)
- **ტიპი:** ინტელექტუალური RGBIC LED ტელევიზორის განათება
- **შესაძლებლობები:**
 - კამერის დახმარებით ეკრანის ფერების ანალიზი და სინქრონიზაცია
 - მუსიკის სინქრონიზაცია
 - მრავალფეროვანი RGBIC განათება
- **ინსტალაციის სიგრძე:** 12.5 ფუტი (დაახლოებით 3.8 მეტრი)
- **ეკრანის თავსებადობა:** 55-65 ინჩის დიაგონალის ტელევიზორები

ტექნიკური მახასიათებლები

- **განათების ტიპი:** RGBIC
 - ინდივიდუალური ფერის ზონები
 - დინამიური განათების ეფექტები
- **მართვა:**
 - Govee Home აპლიკაცია (Wi-Fi და Bluetooth მხარდაჭერა)
 - ხმოვანი ასისტენტები (Alexa და Google Assistant)
- **სინქრონიზაცია:**
 - ვიდეოს, ეკრანის და მუსიკის რეჟიმები
- **კამერა:** AI მხარდაჭერილი კამერა ეკრანის ფერების ანალიზისთვის

დოზაჟი და ენერგიის წყარო

- **ენერგიის მიწოდება:** 12V DC ადაპტერი
- **ინსტალაცია:** წებოვანი ზოლები და კლიპები
- **დაჭრის შესაძლებლობა:** არ არის რეკომენდირებული ზოლის დაჭრა.

სწრაფი სახელმძღვანელო

1. მოწყობილობის კომპლექტაცია

- Govee RGBIC LED ზოლები
- ფერების ანალიზის კამერა
- DC ადაპტერი
- ინსტალაციის კლიპები და წებოვანი ზოლები
- მომხმარებლის სახელმძღვანელო

2. ინსტალაცია

1. **ზედაპირის მომზადება**
 - გაწმინდეთ ტელევიზორის უკანა პანელი მტერისა და ჭუჭყისგან.
 - დარწმუნდით, რომ ზედაპირი მშრალია.
2. **LED ზოლის განთავსება**
 - LED ზოლები მიაგვრეთ ტელევიზორის უკანა მხარეს.
 - გამოიყენეთ კომპლექტში არსებული წებოვანი ზოლები და კლიპები, რათა ზოლები მყარად დაიჭიროს.
3. **კამერის დაყენება**
 - განათავსეთ კამერა ტელევიზორის ზედა ნაწილზე ან ეკრანის ცენტრში (ინსტალაციის სახელმძღვანელოს მიხედვით).
 - კამერა უნდა იყოს მიმართული ეკრანისკენ ფერების ანალიზისთვის.
4. **დაკავშირება და ჩართვა**
 - შეაერთეთ LED ზოლები და კამერა DC ადაპტერზე.
 - ჩართეთ ადაპტერი ენერგიის წყაროში.

3. აპლიკაციის კონფიგურაცია

1. ჩამოტვირთეთ **Govee Home** აპლიკაცია (ხელმისაწვდომია iOS და Android-ზე).
2. გახსენით აპლიკაცია და დაასკანერეთ მოწყობილობის QR კოდი ან მოძებნეთ მოდელი **H605C**.
3. დაკავშირეთ მოწყობილობა Wi-Fi ან Bluetooth-ის საშუალებით.
4. დაარეგულირეთ განათების პარამეტრები და კამერის სენსორები აპლიკაციის მეშვეობით.

4. მართვა

- **აპლიკაციის მეშვეობით:**
 - შეარჩიეთ ფერები, ეფექტები და სინქრონიზაციის რეჟიმები.
- **ხმოვანი ასისტენტები:**
 - გამოიყენეთ Alexa ან Google Assistant განათების მართვისთვის.
- **ხელით მართვა:**
 - ლილაკებით შეცვალეთ რეჟიმები LED ზოლზე.

შენიშვნები და რეკომენდაციები

- **სისუფთავე:** რეგულარულად გაწმინდეთ კამერა და LED ზოლები.
- **დასაწყისზე კონფიგურაცია:** პირველად ინსტალაციის შემდეგ დარწმუნდით, რომ კამერა სწორად აღიქვამს ეკრანის ფერებს.
- **ტემპერატურული პირობები:** მოერიდეთ მოწყობილობის დამონტაჟებას სითბოს წყაროსთან ახლოს.
- **განათების ოპტიმალური ეფექტი:** გამოიყენეთ მოწყობილობა დაბნელებულ ოთახში, რათა RGBIC განათება უკეთ გამოჩნდეს.