80mm

110mm

ATTACK SHARK

R5

CARBON FIBER LIGHTWEIGHT MOUSE
USER MANUAL

English - 01-04
Deutsch - 05-08
Italiano - 09-12
Français - 13-16
Español - 17-20
Pyccкий - 21-24
日本語 - 25-28
한국인 - 29-32
Türkçe - 33-36
Nederlands - 37-40
Svenska - 41-44
Ελληνικά - 45-48
Polski - 49-52
Magyar - 53-56
Čeština - 57-60
Lorem - 61-62

English

Thank you very much for choosing our ATTACK SHARK products. We hope that bring you a brand new operation and experience. At the same time, we look forward to your feedback on our products. We will continue to provide you with better products and services.

Product Introduction

1. Product model: R5 Ultra
2. Product interface type: USB-Type-C
3. Product connection method: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Product Bluetooth version: Bluetooth 5.0
5. Main sensor(s): Sensor, 2.4G
6. Transmission frequency: 125/500/1000 Hz
7. Wireless transmission rate: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (driver adjustable)
   Wired mode: 125/250/500/1000Hz default (driver adjustable)
8. Resolution: 26000 DPI
9. Battery capacity: 500 mAh
10. DPI value and corresponding color: 1200 (red),2400 (green) ~3200 (blue) ,4800 (yellow) ,6400 (cyan) ,26000 (purple)
11. Charging time: 2.5-3hrs
12. Charging voltage: 4.25±0.25V
13. Product weight: 49±3g
14. Product size: 124.5*67*38.5mm
15. Product color: 115.5*67*38.5mm
16. Data line interface (length): Type-C(1.5meters
17. Product accessories: Wireless receiver
18. Switch brand and model: Big Omron 100 million times
19. Supported operating systems: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux etc.
20. Sleep mode current: Sleep (20uA)

Key Function Description

1. Left button
2. Right button
3. Middle button
4. Forward button
5. Back button
6. DPI+button
7. DPI-button
8. Scroll wheel
9. Type-C interface
10. Indicator Lights
11. Type-C data line voltage: Full indicator light
12. Charging: Breathe slowly from dim to bright after switching
13. Mode indicator light: 2.4G (green), BT (blue)
14. Sleep mode DPI value: 1200 red,2400 green,3200 blue (default),4800 yellow,6400 cyan,26000 purple

Power Switch

1. The power must be turned on in the Bluetooth stage, and the Bluetooth mode light is blue; please turn on the Bluetooth of your mobile phone or other devices that need to be paired to search, and when "R5 Mouse" appears, click to pair and connect. If the pairing is successful, the blue solid light will be on for about 1 second and then go out.
2. If you want to re-pair Bluetooth, you can hold the "+", "0", and "5" keys for about three seconds, and the Bluetooth mode light will flash blue quickly. Then you can pair and connect to the Bluetooth device you need to pair. If the pairing is the same as the last time, and when "R5 Mouse" appears, please connect to it first. After the connection is successful, the blue code light will be on for about 1 second and then go out.

2.4G Connection Method:

1. When you want to use the 2.4G channel of the mouse, turn the power switch to the 2.4G mode, and the 2.4G mode light will be blue. Then take out the receiver of the mouse, and plug the receiver into the USB port of the computer. At this time, the computer will automatically install the configuration software. When the computer prompts that the installation is complete and can be used, the green light of the receiver is on. At this time, the mouse and receiver are paired and connected. If you want to pair and connect to other pairings in the mouse, you need to change another USB port. At this time, the computer will automatically pair and install the corresponding adapter software. Generally, the computer will prompt that the installation is complete and can be used. If it prompts that the mouse has been successfully paired with the computer, 2.4G
2. If the 2.4G signal fading is a connection obstacle or the signal is lost, turn the power switch to the 2.4G mode, and the 2.4G mode light will be blue. Then press the pairing button (pairing button: 3 times quickly and then hold for more than 3 seconds to enter the pairing state). At this time, the receiver will flash green quickly. Then plug the receiver into the computer's USB port. When the mouse and receiver are paired, the green light of the receiver will be on for 1 second and then go out.

Wired mode connection method:

Use the TYPE-C cable to connect to the computer. When the cable is plugged in, switch the mouse to "OFF" for wired mode, and the mouse will be in wired mode. Computer wireless and other "R5 Mouse" appears, please connect to it first.

Precautions

- Do not soak the mouse in liquid or sprinkle it with liquid
- Do not place the mouse in high temperature and high humidity environment
- Do not place the mouse in open flame
- Do not disassemble the mouse

Deutsch

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte ATTACK SHARK entschieden haben. Wir hoffen, dass sie Ihnen eine völlig neue Bedienung und Erfahrung bieten. Gleichzeitig freuen wir uns auf Ihr Feedback zu unseren Produkten. Wir werden Ihnen auch weiterhin bessere Produkte und Dienstleistungen anbieten.

Produktvorstellung

1. Produktmodell: R5 Ultra
2. Produktschnittstellentyp: USB-Type-C
3. Produktverbindungsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Produkt-Bluetooth-Version: Bluetooth 5.0
5. Hauptsensor(en): Sensor, 2.4G
6. Übertragungsfrequenz: 125/500/1000 Hz
7. Kabellose Übertragungsrate: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (Treiberanpassung)
   Kabelloser Modus: 125/250/500/1000Hz (Standardwert (Treiberanpassung)
8. Auflösung: 26000 DPI
9. Batteriekapazität: 500 mAh
10. DPI-Wert und entsprechende Farbe: 1200 (rot) ~2400 (grün) ~3200 (blau) ,4800 (gelb) ,6400 (cyan) ,26000 (lila)
11. Ladezeit: 2.5-3 Stunden
12. Ladespannung: 4.25V±0.25V
13. Produktgewicht: 49±3g
14. Produktgröße: 124.5*67*38.5mm
15. Produktfarbe: 115.5*67*38.5mm
16. Datenleitungsschnittstelle (Länge): Typ-C(1.5meter
17. Produktzubehör: Kabelloser Empfänger
18. Schaltermarke und -modell: Big Omron 100 Millionen Mal
19. Unterstützte Betriebssysteme: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux usw.
20. Ruhestromstärke im Ruhemodus: Ruhemodus (20 uA)

Beschreibung der Tastenfunktion

1. Linke Taste
2. Rechte Taste
3. Mittlere Taste
4. Vorwärtstaste
5. Zurücktaste
6. DPI+Taste
7. DPI-Taste
8. Scrollrad
9. Typ-C-Schnittstelle
10. Indikatorleuchten
11. Typ-C-Datenleitungsspannung: Vollanzeige
12. Ladevorgang: Langsam hell-dunkel-hell nach dem Einschalten
13. Modusanzeige: 2.4G (grün), BT (blau)
14. Ruhemodus DPI-Wert: 1200 rot,2400 grün,3200 blau (Standard),4800 gelb,6400 cyan,26000 lila

■ Warm Tips

1. Wenn Sie Bluetooth verwenden, muss der Bluetooth-Modus blau sein. Schalten Sie Ihr Mobiltelefon oder andere Geräte, die gekoppelt werden müssen, ein, um nach „R5 Mouse" zu suchen, und klicken Sie zum Koppeln und Verbinden. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet das LED-Licht 1 Sekunde lang und erlischt dann.
2. Wenn Sie Bluetooth erneut koppeln möchten, halten Sie die Tasten "+", „0" und „5" etwa drei Sekunden lang gedrückt, und die Bluetooth-Modus-Leuchte blinkt schnell blau. Dann können Sie das Bluetooth-Gerät, das gekoppelt werden muss, suchen und koppeln. Wenn es sich um dieselbe Kopplung wie das letzte Mal handelt und „R5 Mouse" erscheint, bitte zuerst verbinden. Nach der Verbindung leuchtet der blaue LED-Code-Licht etwa 1 Sekunde lang auf und erlischt dann.

2.4G-Verbindungsmethode:

1. Wenn Sie den 2.4G-Kanal der Maus verwenden möchten, schalten Sie den Netzschalter auf den 2.4G-Modus, die 2.4G-Modusleuchte ist blau. Nehmen Sie dann den Empfänger der Maus heraus und stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers. Zu diesem Zeitpunkt installiert der Computer automatisch die Konfigurationssoftware. Wenn der Computer anzeigt, dass die Installation abgeschlossen ist und verwendet werden kann, leuchtet das grüne Licht des Empfängers. Die Maus und der Maus-Empfänger wurden gekoppelt und verbunden. Wenn Sie Computer verbinden
2. Wenn das 2.4G-Signal auf ein Verbindungshindernis stößt oder das Signal verloren geht, schalten Sie den Netzschalter auf den Position 2.4G, nehmen Sie den 2.4G-Empfänger heraus und halten Sie die Tasten "-", „2" und „4" drei Sekunden lang gedrückt (Kopplungsmodus). Der 2.4G-Empfänger blinkt schnell grün. Stecken Sie den Empfänger in den freien USB-Anschluss des Computers. Wenn die Kopplung erfolgreich war, leuchtet das LED-Licht 1 Sekunde lang grün und erlischt dann. Die Maus und der Empfänger sind gekoppelt und verbunden.

Verkabelte Verbindungsmethode:

Verwenden Sie das TYPE-C-Kabel, um eine Verbindung zum Computer herzustellen. Wenn das Kabel eingesteckt ist, schalten Sie die Maus auf "OFF" für den kabelgebundenen Modus, und die Maus befindet sich im kabelgebundenen Modus. Computer-Wireless und andere "R5 Mouse" erscheinen, bitte zuerst verbinden.

Vorsichtsmaßnahmen

- Weichen Sie die Maus nicht in Flüssigkeit ein und besprühen Sie sie nicht mit Flüssigkeit
- Bewahren Sie die Maus nicht in Umgebungen mit hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit
- Stellen Sie die Maus nicht in offene Flammen
- Versuchen Sie nicht, die Maus zu zerlegen

Italiano

Grazie mille per aver scelto il nostro prodotto ATTACK SHARK. Ci auguriamo che possa offrirvi un'esperienza e un funzionamento completamente nuovi. Allo stesso tempo, siamo in attesa del vostro feedback sui nostri prodotti. Continueremo a fornirvi prodotti e servizi migliori.

Introduzione al prodotto

1. Modello del prodotto: R5 Ultra
2. Tipo di interfaccia del prodotto: USB-Type-C
3. Metodo di connessione del prodotto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Versione Bluetooth del prodotto: Bluetooth 5.0
5. Sensore(i) principale(i): Sensore, 2.4G
6. Frequenza di trasmissione: 125/500/1000 Hz
7. Velocità di trasmissione wireless: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (driver regolabile)
   Modalità cablata: 125/250/500/1000Hz predefinita (regolabile dal driver)
8. Risoluzione: 26000 DPI
9. Batteria: 500 mAh
10. Valore DPI e colore corrispondente: 1200 (rosso) ,2400 (verde) ~3200 (blu) ,4800 (giallo) ,6400 (ciano) ,26000 (viola)
11. Tempo di ricarica: 2.5-3ore
12. Tensione di carica: 4.25±0.25V
13. Peso del prodotto: 49±3g
14. Dimensioni del prodotto: 124.5*67*38.5mm
15. Dimensioni del prodotto: 115.5*67*38.5mm
16. Interfaccia della linea dati (lunghezza): Tipo-C(1.5metri
17. Accessori del prodotto: Ricevitore senza fili
18. Marca e modello dell'interruttore: Big Omron 100 milioni di volte
19. Sistemi operativi supportati: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux ecc.
20. Corrente di modalità sospensione: Sospensione (20 uA)

Descrizione dei tasti

1. Tasto sinistro
2. Tasto destro
3. Tasto centrale
4. Tasto in avanti
5. Tasto di ritorno
6. DPI+pulsante
7. Interruttore di scorrimento
8. LED,AUXILIO,Bluetooth
9. Porta Tipo-C
10. Spia di ricarica
11. Carica: Spia rossa fissa
12. Ricarica completa: Spia verde fissa
13. Modalità di ricarica: 2.4G (verde), BT (blu)
14. Valore DPI in modalità sospensione: 1200 rosso ,2400 verde ~3200 blu (predeterminato) ,4800 giallo ,6400 ciano ,26000 viola

Suggerimenti utili

- Quando si usa Bluetooth, il modo Bluetooth è blu; accendi il tuo cellulare o altri dispositivi che devono essere accoppiati per la ricerca, e quando appare "R5 Mouse", connettersi. Dopo che la connessione è riuscita, la luce blu fissa si accende per circa 1 secondo e poi si spegne.
- Se vuoi ripetere l'accoppiamento Bluetooth, premi contemporaneamente "+", "0" e "5" per circa tre secondi e la spia della modalità Bluetooth lampeggia rapidamente in blu. Puoi quindi accoppiare e connettere il dispositivo Bluetooth che deve essere accoppiato. Se l'accoppiamento è lo stesso di quello appena "R5 Mouse", connettetevi prima. Dopo che la connessione è riuscita, la luce del codice blu si accende per circa 1 secondo e si spegne.

Precauzioni

- Non immergere il mouse in liquidi né cospargerlo con liquidi
- Non posizionare il mouse in ambienti ad alta temperatura e umidità elevata
- Non posizionare il mouse in fiamme libere
- Non smontare il mouse

Français

Merci beaucoup d'avoir choisi nos produits ATTACK SHARK. Nous espérons qu'ils pourront vous apporter une toute nouvelle expérience et opération. Dans le même temps, nous attendons votre retour sur nos produits. Nous continuerons à vous fournir de meilleurs produits et services.

Présentation du produit

1. Modèle du produit: R5 Ultra
2. Type d'interface du produit: USB-Type-C
3. Méthode de connexion du produit: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Version Bluetooth du produit: Bluetooth 5.0
5. Capteur(s) principal(aux): Capteur, 2.4G
6. Fréquence de transmission: 125/500/1000 Hz
7. Taux de transmission sans fil: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (réglable par le pilote)
   Mode câblé: 125/250/500/1000Hz par défaut (réglable par le pilote)
8. Résolution: 26000 DPI
9. Capacité de la batterie: 500 mAh
10. Valeur DPI et couleur correspondante: 1200 (rouge) ,2400 (vert) ~3200 (bleu) ,4800 (jaune) ,6400 (cyan) ,26000 (violet)
11. Temps de recharge: 2.5-3heures
12. Tension de charge: 4.25±0.25V
13. Poids du produit: 49±3g
14. Taille du produit: 124.5*67*38.5mm
15. Couleur du produit: 115.5*67*38.5mm
16. Interface du câble de données (longueur): Type-C(1.5mètres
17. Accessoires du produit: Récepteur sans fil
18. Marque du commutateur et durée de vie: Omron 100 millions de fois
19. Systèmes d'exploitation pris en charge: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux etc.
20. Courant en mode veille: veille (20 uA)

Description des fonctions des touches

1. Clic gauche
2. Bouton droit
3. Bouton central
4. Bouton avant
5. Bouton arrière
6. touche DPI+
7. touche DPI-
8. Molette de défilement
9. Interface Type-C
10. Voyants lumineux
11. Tension du câble de données Type-C: Indicateur plein
12. Chargement: Respiration lente de sombre à lumineux après la mise en marche
13. Mode indicateur lumineux: 2.4G (vert), BT (bleu)
14. Valeur DPI en mode veille: 1200 rouge,2400 vert~3200 bleu (par défaut),4800 jaune,6400 cyan,26000 violet

Interrupteur d'alimentation

1. Le pouvoir doit être allumé en mode Bluetooth et le voyant du mode Bluetooth est bleu. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone mobile ou d'autres appareils qui doivent être appariés pour rechercher et cliquer sur "R5 Mouse" pour jumeler et connecter. Si le jumelage est réussi, le voyant bleu fixe s'allume pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.
2. Si vous devez réappairer le Bluetooth, maintenez les touches "+", "0" et "5" pendant environ trois secondes, le voyant du mode Bluetooth clignote rapidement en bleu. Vous pouvez alors appairer et connecter l'appareil Bluetooth que vous avez besoin de jumeler. Si le jumelage est le même que la dernière fois, et lorsque "R5 Mouse" apparaît, veuillez d'abord vous connecter à lui. Après la connexion, le voyant du code bleu est allumé pendant environ 1 seconde, puis s'éteint.

Précautions

- Ne trempez pas la souris dans un liquide et ne la saupoudrez pas de liquide.
- Ne placez pas la souris dans un environnement à haute température et humidité élevée.
- Ne placez pas la souris dans une flamme nue
- Ne démontez pas la souris.

Español

Muchas gracias por elegir nuestros productos ATTACK SHARK. Esperamos que nos traiga una nueva operación y experiencia. Al mismo tiempo, esperamos vuestra opinión sobre nuestros productos. Seguiremos ofreciendo productos y servicios mejores.

Introducción del producto

1. Modelo del producto: R5 Ultra
2. Tipo de interfaz del producto: USB-Type-C
3. Método de conexión del producto: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Versión Bluetooth del producto: Bluetooth 5.0
5. Sensor(es) principal(es): Sensor, 2.4G
6. Frecuencia de transmisión: 125/500/1000 Hz
7. Velocidad de transmisión inalámbrica: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (controlador ajustable)
   Modo con cable: 125/250/500/1000Hz predeterminado (controlador ajustable)
8. Resolución: 26000 DPI
9. Capacidad de la batería: 500 mAh
10. Valor de DPI y color correspondiente: 1200 (rojo) ,2400 (verde) ~3200 (azul) ,4800 (amarillo) ,6400 (cian) ,26000 (violeta)
11. Tiempo de carga: 2.5-3horas
12. Voltaje de carga: 4.25±0.25V
13. Peso del producto: 49±3g
14. Tamaño del producto: 124.5*67*38.5mm
15. Tamaño del producto: 115.5*67*38.5mm
16. Interfaz de línea de datos (longitud): Tipo-C(1.5metros
17. Accesorios del producto: Receptor inalámbrico
18. Marca y modelo del interruptor: Big Omron 100 millones de veces
19. Sistemas operativos compatibles: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux, etc.
20. Corriente del modo de suspensión: Suspensión (20 uA)

Descripción de la función de la tecla

1. Botón izquierdo
2. Botón derecho
3. Botón central
4. Botón de avance
5. Botón de retroceso
6. DPI+botón
7. Interruptor de desplazamiento
8. LED,AUXILIO,Bluetooth
9. Puerto Tipo-C
10. Luz indicadora
11. Carga: Baja voltaje; Luz indicadora de DPI constante
12. Carga completa: Luz verde siempre encendida; Luz verde después de cambiar: Luz verde lenta de oscuro a brillante (2 s)
13. Modo de DPI en modo suspensión: 1200 rojo ~2400 verde ~3200 azul (predeterminado) ,4800 amarillo ,6400 cian ~ 26000 violeta

■ Consejos útiles

- Cuando el ratón está en modo Bluetooth, el modo Bluetooth es azul; encienda su teléfono móvil u otros dispositivos que necesitan emparejarse para buscar y cuando aparezca "R5 Mouse", conéctese a ellos. Una vez que la conexión se haya establecido, la luz azul sólida se encenderá durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.
- Si necesita volver a emparejar Bluetooth, mantenga presionadas las teclas "+", "0" y "5" durante tres segundos, y el indicador de modo Bluetooth parpadeará en azul rápidamente. Luego, puede emparejar y conectar el dispositivo Bluetooth que necesita emparejar. Si el emparejamiento fallo igual que la última vez y aparece "R5 Mouse", conéctese a ellos. Después de que la conexión se haya establecido, la luz del código azul se encenderá durante aproximadamente 1 segundo y luego se apagará.

Método de conexión de ratón cableado:

Use el cable TIPO C para conectar a la computadora. Cuando el cable está enchufado, cambie el ratón a "OFF" para el modo cableado. Mientras el mouse está en el modo cableado, el ratón inalámbrico de la computadora y el mouse aparecerá primero, por favor conéctese a él.

Precauciones

- No sumerja el mouse en líquidos ni lo rocíe con líquidos
- No coloque el ratón en ambientes de alta temperatura y alta humedad
- No coloque el ratón en llamas abiertas
- No desmonte el mouse

Pyccкий

Большое спасибо за выбор наших продуктов ATTACK SHARK. Мы надеемся, что принесем вам новую операцию и опыт. В то же время мы ждем вашего отзыва о наших продуктах. Мы будем продолжать предоставлять лучшие продукты и услуги.

Введение в продукт

1. Модель продукта: R5 Ultra
2. Тип интерфейса продукта: USB-Type-C
3. Способ подключения продукта: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Версия Bluetooth продукта: Bluetooth 5.0
5. Основной датчик: Сенсор, 2.4G
6. Частота передачи: 125/500/1000 Hz
7. Скорость беспроводной передачи: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (регулируется драйвером)
   Проводной режим: 125/250/500/1000Hz по умолчанию (регулируется драйвером)
8. Разрешение: 26000 DPI
9. Емкость аккумулятора: 500 мАч
10. Значение DPI и соответствующий цвет: 1200 (красный) ,2400 (зеленый) ~3200 (синий) ,4800 (желтый) ,6400 (голубой) ,26000 (фиолетовый)
11. Время зарядки: 2.5-3часа
12. Напряжение зарядки: 4.25±0.25V
13. Вес продукта: 49±3g
14. Размер продукта: 124.5*67*38.5mm
15. Размер продукта: 115.5*67*38.5mm
16. Интерфейс линии передачи данных (длина): Type-C(1.5метра
17. Аксессуары для продукта: Беспроводной приемник
18. Бренд и модель переключателя: Big Omron 100 миллионов раз
19. Поддерживаемые операционные системы: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux и т.д.
20. Ток в режиме ожидания: Режим (20 мкА)

Описание функций клавиш

1. Левая кнопка
2. Правая кнопка
3. Средняя кнопка
4. Вперед
5. Назад
6. Кнопка DPI+
7. Кнопка DPI-
8. Колесико прокрутки
9. Интерфейс Type-C
10. Индикаторные огни
11. Зарядка: Низкое напряжение: Индикатор полного напряжения
12. Зарядка завершена: Зеленый индикатор всегда горит после перезарядки
13. Режим индикатора: 2.4G (зеленый), BT (синий)
14. Значение DPI в режиме ожидания: 1200 красный ~2400 зеленый ~3200 синий (по умолчанию) ,4800 желтый ,6400 голубой ~ 26000 фиолетовый

■ Полезные советы

- Когда мышь находится в режиме Bluetooth, режим Bluetooth синий; включите свой телефон или другие устройства, которые нужно сопрядить, и когда появится "R5 Mouse", подключитесь к нему. После подключения синий индикатор горит 1 секунду, а затем выключается.
- Если вы хотите повторно сопрядить Bluetooth, вы можете нажать и удержать клавиши "+", "0" и "5" в течение трех секунд, и индикатор режима Bluetooth быстро мигает синим цветом. Затем вы можете сопрядить и подключить устройство Bluetooth, которое должно быть сопряжено. Если сопряжение такое же, как последнее, и появляется "R5 Mouse", подключайтесь к нему сначала. После подключения синий индикатор горит 1 секунду, а затем выключается.

Меры предосторожности

- Не погружайте мышь в жидкость и не брызгайте на нее жидкостью
- Не располагайте мышь при высокой температуре и высокой влажности
- Не ставьте мышь на открытый огонь
- Не разбирайте мышь.

日本語

ATTACK SHARK製品をご購入いただいてありがとうございます。新製品をお楽しみいただけるとともに、操作と使用感を新たなものとお感じいただけるものと存じます。また、ご愛用の製品についてのご意見をお待ちしております。今後も、より良い製品とサービスを提供させていただきます。

製品紹介

1. 製品型番: R5 Ultra
2. 製品インターフェイスタイプ: USB-Type-C
3. 製品接続方法: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 製品Bluetooth バージョン: Bluetooth 5.0
5. 主センサー: センサー, 2.4G
6. 伝送周波数: 125/500/1000 Hz
7. 無線伝送レート: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (ドライバ調整可能)
   有線モード: 125/250/500/1000Hz デフォルト(ドライバ調整可能)
8. 解像度: 26000 DPI
9. バッテリー容量: 500mAh
10. DPI値とカラー: 1200 (赤) ,2400 (緑) ~3200 (青) ,4800 (黄) ,6400 (シアン) ,26000 (紫)
11. 充電時間: 2.5-3時間
12. 充電電圧: 4.25±0.25V
13. 製品重量: 49±3g
14. 製品サイズ: 124.5*67*38.5mm
15. 製品サイズ: 115.5*67*38.5mm
16. データ線インターフェイス(長さ): Type-C(1.5メートル
17. 製品付属品: 無線レシーバー
18. スイッチブランド&耐久性: Big Omron 100万回
19. 対応OS: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linuxなど
20. 待機電流: 待機 (20uA)

機能説明

1. 左クリック
2. 右クリック
3. ホイールクリック
4. 進む
5. 戻る
6. DPI+ボタン
7. DPI-ボタン
8. スクロールホイール
9. Type-Cインターフェイス
10. LEDインジケーライト (LED点灯、LED常時点灯)
11. Type-Cインジケーライト (LED点灯、BT青 青)
12. 充電中: Type-Cケーブルを接続すると、LEDが暗から明へゆっくり点滅
13. 充電完了: 充電完了後、LEDは常時点灯
14. 待機DPI値: 1200 赤~2400 緑~3200 青 (デフォルト) ,4800 黄,6400 シアン~26000 紫

■ 電源スイッチ

1. 電源はBluetoothモードでオンにしてください。Bluetoothモードのライトは青色になります。お使いの携帯電話またはペアリングが必要な他のデバイスのBluetoothをオンにして検索し、「R5 Mouse」が表示されたらクリックしてペアリングまたは接続します。ペアリングが成功すると、青いソリッドライトが約1秒間点灯してから消えます。
2. もし、Bluetoothを再ペアリングする必要がある場合は、「+」、「0」、「5」キーを約3秒間長押しします。Bluetooth モードのライトが点滅します。ペアリングする必要のあるBluetoothデバイスを検索してペアリングまたは接続します。ペアリングが前回と同じペアリングであり、「R5 Mouse」が表示されたら、まずそれに接続してください。接続が完了すると、青いコードライトが約1秒間点灯してから消えます。

2.4G 接続方法：

1. マウスの2.4Gチャネルを使用する場合、電源スイッチを2.4Gの位置に切り替えます。2.4Gモードのライトは青です。次に、マウスのレシーバーを取り出し、レシーバーをコンピュータの USB ポートに差し込みます。このとき、コンピュータは自動的にコンフィギュレーションソフトウェアをインストールします。コンピュータがインストールが完了し、使用できるようになったことを示すプロンプトを表示すると、緑色のライトが点灯します。このときマウスとレシーバーはペアリングされ、接続されています。別のペアリングでマウスに接続するには、USB の別のポートを変更する必要があります。このとき、コンピュータは自動的にペアリングし、アダプタードライバーをインストールします。通常、コンピュータは、インストールが完了したことを通知します。マウスがペアリングされたことを通知した場合、コンピューターはマウスに接続しています。
2. 2.4G信号が干渉の障害物であるか、信号が失われたりした場合は、電源スイッチを2.4Gモードに切り替えます。2.4Gモードのライトは青です。次に、2.4Gレシーバーを取り出します。レシーバーは緑色に点滅します。次に、レシーバーをコンピュータの USB ポートに差し込みます。マウスとレシーバーがペアリングされ、接続されている場合、レシーバーの緑色のライトは1秒間点灯してから消えます。

有線モードの接続方法：

有線モードでは、TYPE-Cケーブルを使用してコンピュータに接続します。ケーブルを差し込んだら、マウスをオフにして有線モードにします。マウスは有線モードになります。コンピュータの無線およびその他の「R5 Mouse」。コンピュータに接続してください。

ご使用上の注意

- 本製品を液体に浸すことや、液体をかけないでください。
- 高温高湿の環境ではマウスを使用しないでください。
- マウスを直火の近くに置かないでください。
- マウスを分解しないでください。

한국인

ATTACK SHARK 제품을 선택해 주셔서 대단히 감사합니다. 새로운 경험과 운영을 제공해 드리기를 바랍니다. 동시에, 저희 제품에 대한 귀중한 제안을 기다리고 있습니다. 보다 나은 제품과 서비스를 계속해 드리겠습니다.

제품 소개

1. 제품 모델: R5 Ultra
2. 제품 인터페이스 유형: USB-Type-C
3. 제품 연결 방법: USB, 2.4G, Bluetooth
4. 제품 블루투스 버전: Bluetooth 5.0
5. 메인 센서: 센서, 2.4G
6. 전송 주파수: 125/500/1000 Hz
7. 무선 전송 속도: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (드라이버 조정)
   유선 모드: 125/250/500/1000Hz 기본(드라이버 조정)
8. 해상도: 26000 DPI
9. 배터리 용량: 500mAh
10. DPI 값 및 해당 색상: 1200 (빨강) ,2400 (녹색) ~3200 (파랑) ,4800 (노랑) ,6400 (시안) ,26000 (보라)
11. 충전 시간: 2.5-3시간
12. 충전 전압: 4.25±0.25V
13. 제품 무게: 49±3g
14. 제품 크기: 124.5*67*38.5mm
15. 제품 크기: 115.5*67*38.5mm
16. 데이터 라인 인터페이스(길이): Type-C(1.5미터
17. 제품 액세서리: 무선 리시버
18. 스위치 브랜드 및 모델: Big Omron 100 만 회
19. 지원되는 운영 체제: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux 등
20. 절전 전류: 절전 (20uA)

버튼 기능 설명

1. 왼쪽 버튼
2. 오른쪽 버튼
3. 가운데 버튼
4. 앞으로 버튼
5. 뒤로 버튼
6. DPI+ 버튼
7. DPI- 버튼
8. 스크롤 휠
9. Type-C 인터페이스
10. 인디케이터 조명
11. Type-C 데이터 라인 전압: 전체 표시등
12. 충전: 켜진 후 어두운 것에서 밝은 것으로 천천히 호흡
13. 모드 표시등: 2.4G (녹색), BT (파랑)
14. 슬리프 모드 DPI 값: 1200 빨강,2400 녹색,3200 파랑 (기본),4800 노랑,6400 시안,26000 보라

■ 전원 스위치

1. 전원은 블루투스 단계에서 켜져 있어야 하며 블루투스 모드 표시등은 파란색입니다. 블루투스 모드 표시등은 파란색입니다. 휴대폰 또는 기타 페어링 장치의 블루투스를 켜고 "R5 Mouse"가 표시되면 검색하고 페어링하고 연결하십시오. 페어링이 성공하면 파란 고체 표시등이 1초 동안 켜진 후 꺼집니다.
2. 블루투스를 다시 페어링하려는 경우 "+", "0" 및 "5" 키를 약 3초 동안 길게 누를 수 있습니다. 블루투스 모드 표시등이 파란색으로 빠르게 깜박입니다. 그 후에 페어링하고 연결할 블루투스 장치를 선택할 수 있습니다. 페어링이 지난번과 동일하고 "R5 Mouse"가 표시되면 먼저 연결하십시오. 연결이 완료되면 파란 코드 표시등이 1초 동안 켜진 후 꺼집니다.

2.4G 연결 방법:

1. 마우스의 2.4G 채널을 사용하려면 전원 스위치를 2.4G 모드로 전환하고 2.4G 모드 표시등이 파란색입니다. 그 다음 마우스 수신기를 꺼내고 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂습니다. 이때 컴퓨터는 구성 소프트웨어를 자동으로 설치합니다. 컴퓨터가 설치가 완료되어 사용할 수 있다고 표시하면 수신기의 녹색 표시등이 켜집니다. 이때 마우스와 수신기는 페어링되고 연결됩니다. 마우스에 다른 페어링을 연결하려는 경우 다른 USB 포트를 변경해야 합니다. 이때 컴퓨터는 자동으로 페어링하고 해당 어댑터 소프트웨어를 설치합니다. 일반적으로 컴퓨터는 설치가 완료되어 사용할 수 있다고 표시합니다. 마우스가 컴퓨터와 페어링되었다고 표시하면 컴퓨터에 연결되어 있습니다.
2. 2.4G 신호 페이딩이 연결 방해물이거나 신호가 손실되면 전원 스위치를 2.4G 모드로 전환하고 2.4G 모드 표시등이 파란색입니다. 그 다음 2.4G 수신기를 꺼냅니다. 수신기는 녹색으로 깜박입니다. 그 다음 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 꽂습니다. 마우스와 수신기가 페어링되고 연결되면 수신기의 녹색 표시등이 1초 동안 켜진 후 꺼집니다.

유선 모드 연결 방법:

TYPE-C 케이블을 사용하여 컴퓨터에 연결합니다. 케이블이 꽂혀 있을 때 마우스를 "OFF"로 전환하여 유선 모드로 전환합니다. 마우스는 유선 모드입니다. 컴퓨터 무선 및 기타 "R5 Mouse", 먼저 연결하십시오.

예방 조치

- 마우스를 액체에 담그거나 액체를 뿌리지 마십시오.
- 마우스를 고온 고습 환경에 두지 마십시오.
- 마우스를 개방 화염에 두지 마십시오.
- 마우스를 분해하지 마십시오.

Nederlands

Ook nogmaals bedankt voor de aankoop van onze ATTACK SHARK producten. We hopen dat ons een geheel nieuwe werking en ervaring kan brengen. Tegelijkertijd kijken we uit naar uw feedback op onze producten. We zullen u blijven voorzien van betere producten en diensten.

Productintroductie

1. Productmodel: R5 Ultra
2. Productinterfacetype: USB-Type-C
3. Productverbindingsmethode: USB, 2.4G, Bluetooth
4. Productbluetooth-versie: Bluetooth 5.0
5. Hoofdsensor(en): Sensor, 2.4G
6. Transmissiefrequentie: 125/500/1000 Hz
7. Draadloze overdrachtssnelheid: 2.4G: 125/250/500/1000 Hz;Bluetooth:500/1000Hz (bestuurder aanpasbaar)
   Bedrade modus: 125/250/500/1000Hz standaard (stuurprogramma's aanpasbaar)
8. Resolutie: 26000 DPI
9. Accucapacitet: 500 mAh
10. DPI-waarde en bijbehorende kleur: 1200 (rood) ,2400 (groen) ~3200 (blauw) ,4800 (geel) ,6400 (cyaan) ,26000 (paars)
11. Oplaadtijd: 2.5-3uur
12. Laadspanning: 4.25±0.25V
13. Productgewicht: 49±3g
14. Productmaat: 124.5*67*38.5mm
15. Productgrootte: 115.5*67*38.5mm
16. Datakabelinterface (lengte): Type-C(1.5meters
17. Productaccessoires: Draadloze ontvanger
18. Merk en levensduur van schakelaar: Omron 100 miljoen keer
19. Ondersteunde besturingssystemen: XP, Win7, Win8, Win10, Win11, Mac OS, Android, Linux etc.
20. Slaapstand: Slaapmodus (20uA)

Beschrijving van de functie van de toetsen

1. Linkerknop
2. Rechterknop
3. Middelste knop
4. Vooruit knop
5. Terug knop
6. DPI+knop
7. DPI-knop
8. Scrollwiel
9. Type-C-interface
10. Indicatorlampjes
11. Type-C-datakabelspanning: Volledige indicatorlampje
12. Opladen: Langzaam ademhalen van donker naar licht na het inschakelen
13. Modusindicatorlampje: 2.4G (groen), BT (blauw)
14. Slaapmodus DPI-waarde: 1200 rood,2400 groen,3200 blauw (standaard),4800 geel,6400 cyaan,26000 paars

Schakelaar voeding

1. De voeding moet in de Bluetooth-fase aan zijn, en de Bluetooth-modusindicator is blauw; zet de Bluetooth van je mobiele telefoon of andere apparaten aan om te zoeken, en wanneer "R5 Mouse" verschijnt, klik om te koppelen en te verbinden. Als de koppeling succesvol is, zal de blauwe vaste lampje 1 seconde aan blijven en dan uitgaan.
2. Als u de Bluetooth opnie